

Linux Configuration V6.7

0.1 Einführung

Dieses Dokument dient zur Beschreibung von diversen Einstellungen bei der Konfiguration mittels `make menuconfig` unter Linux.

Es wird nicht näher darauf eingegangen, wie der Kernel kompiliert wird oder welche Voreinstellungen, Programme etc. zum Kompilieren benötigt werden.

Zu Beginn der jeweiligen Konfigurationszeile wird der Standardwert (Default) angezeigt. Mein Vorschlag folgt danach.

Z. B. bei `CONFIG_WERROR [=n] [Y]`

Hier ist der Standardwert ein Nein [n], meine persönliche Einstellung ein Ja [Y].

©KW4NZ, Thomas Kuschel

Wenn Sie Tippfehler finden oder Korrekturen wünschen, dann schicken Sie dies mit Erläuterungen und dem Hinweis auf die obenstehende Version V6.7 an: oe1tkk@gmail.com

1 General setup →

1.1 Compile also drivers which will not load

`CONFIG_COMPILE_TEST [=n] [ ]`

Kompilieren Sie auch Treiber, die nicht geladen werden können

Einige Treiber können auf einer anderen Plattform kompiliert werden als auf der, für die sie gedacht sind. Obwohl sie dort nicht geladen werden können (oder selbst wenn sie geladen werden können, können sie aufgrund fehlender Hardware-Unterstützung nicht verwendet werden), möchten Entwickler, im Gegensatz zu Distributoren, solche Treiber vielleicht trotzdem kompilieren und testen.

1.2 Compile the kernel with warnings as errors

`CONFIG_WERROR [=n] [Y]`

Den Kernel mit Fehlermeldungen bei Warnungen kompilieren

Ein Build sollte keine Compiler-Warnungen ausgeben, dies aktiviert die Flags `'-Werror'` (für C) und `'-Dwarnings'` (für Rust) um diese Regel standardmäßig zu setzen. Bestimmte Warnungen von anderen Tools z. B. der Linker könnte mit dieser Option Fehler generieren. Deaktivieren ist sinnvoll, wenn Sie einen neuen (oder sehr alten) Compiler bzw. Linker mit seltenen, ungewöhnlichen Warnungen haben. Haben Sie auf Ihrer Architektur Probleme, dann müssen Sie diese Konfiguration deaktivieren, um den Kernel erfolgreich zu bauen. Im Zweifelsfall sagen sie Y für Ja.

Für den Laptop wird der Kernel ohne Warnungen kompiliert, ansonsten wird ein Fehler generiert.

1.3 Local version – append to kernel release

`CONFIG_LOCALVERSION [=] [ ]`

Lokale Version – an die Kernelversion anhängen

Type: string

Hängen Sie eine zusätzliche Zeichenkette an das Ende Ihrer Kernelversion an.

Dies wird angezeigt, wenn Sie z. B. `uname` eingeben. Die hier angegebene Zeichenfolge wird an den Inhalt von einem Dateinamen mit `localversion*` als Objekt und im Quellbaum, in dieser Reihenfolge angezeigt. Die Zeichenkette darf maximal 64 Zeichen lang sein.

1.4 Automatically append version information to the version string

`CONFIG_LOCALVERSION_AUTO [=y] [Y]`

Dies versucht automatisch festzustellen, ob der aktuelle Baum ein Release-Tree ist, indem es nach **Git**-Tags sucht, die zur aktuellen Top-of-Tree-Revision gehören.

Eine Zeichenkette des Formats `-gxxxxxxx` wird der lokalen Version hinzugefügt, wenn ein git-basierter Baum gefunden wird. Die so erzeugte Zeichenkette wird nach allen passenden „localversion*“-Dateien und nach dem in `CONFIG_LOCALVERSION` eingestellten Wert angehängt. (Die hier tatsächlich verwendete Zeichenkette sind die ersten 12 Zeichen, die durch die Ausführung des Befehls erzeugt werden:

`$ git rev-parse --verify HEAD`
der innerhalb des Skripts „scripts/setlocalversion“ ausgeführt wird.)

1.5 Build ID Salt

`CONFIG_BUILD_SALT [=] [ ]`

Type: string

Dies wird verwendet, um die Binaries und ihre Debug-Infos zu verknüpfen. Wenn diese Option gesetzt ist, dann wird dieser Wert in die Berechnung der Build-ID einbezogen. Wird von Distributionen verwendet, die sicherstellen wollen, dass es eindeutige IDs zwischen verschiedenen Builds gibt. Üblicherweise brauchen wir das nicht.

1.6 Kernel compression mode →

Der Linux-Kernel ist eine Art selbstextrahierende, ausführbare Datei. Es stehen mehrere Kompressionsalgorithmen zur Verfügung, die sich in Effizienz, Kompressions- und Dekompressionsgeschwindigkeit unterscheiden. Die Komprimierungsgeschwindigkeit ist nur bei der Erstellung eines Kernels relevant. Die Dekomprimierungsgeschwindigkeit ist bei jedem Systemstart von Bedeutung. (Eine ältere Version dieser Funktionalität (nur bzip2) für 2.4 wurde von Christian Ludwig bereitgestellt) Hohe Komprimierungsoptionen sind vor allem für Benutzer nützlich, die wenig Festplattenplatz zur Verfügung haben (embedded systems), für die aber die Ram-Größe weniger wichtig ist.

Überblick: Gzip werden von den älteren Kernelversionen unterstützt,

Arch Linux (since Linux/x86 5.9.0) Standard: ZSTD (former: XZ since 4.14.4, predecessor GZIP,XZ)

Debian 11.6: XZ

@TODO Weitere Linux Distributionen

1.6.1 Gzip

`CONFIG_KERNEL_GZIP [=n] [ ]`

Die alte und bewährte gzip-Kompression. Sie bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Kompressionsrate und Dekompressionsgeschwindigkeit.

1.6.2 Bzip2

`CONFIG_KERNEL_BZIP2 [=n] [ ]`

Die Kompressionsrate und auch die Geschwindigkeit der ist durchschnittlich. Die Geschwindigkeit der Dekomprimierung ist die langsamste. Größe des Kernels ist etwa 10 % kleiner im Vergleich zu GZIP. Es benötigt auch einen großen Speicherbereich, bei modernen Kernen benötigt man zumindest 8 MB RAM oder mehr beim Booten.

1.6.3 LZMA

`CONFIG_KERNEL_LZMA [=n] [ ]`

Dieser Kompressionsalgorithmus hat die höchste Komprimierung. Die Geschwindigkeit der Dekomprimierung liegt zwischen GZIP und BZIP2. Komprimierung ist die langsamste. Kernelgröße beträgt etwa 33 % weniger als mit GZIP.

1.6.4 XZ

`CONFIG_KERNEL_XZ [=n] [ ]`

XZ verwendet den LZMA2-Algorithmus und befehlssatzspezifische BCJ-Filter, die das Komprimierungsverhältnis des ausführbaren Codes verbessern können. Die Größe des Kernels ist mit XZ im Vergleich zu GZIP etwa 30 % kleiner. Auf Architekturen, für die es einen BCJ-Filter gibt (i386, x86_64, ARM, IA-64, PowerPC und SPARC), erzeugt XZ einen um einige Prozent kleineren Kernel als einfaches LZMA. Die Geschwindigkeit ist in etwa die gleiche wie bei LZMA: Die Dekomprimierungsgeschwindigkeit von XZ ist besser als die von bzip2, aber schlechter als die von gzip und LZO. Die Komprimierung ist langsam.

1.6.5 LZO

CONFIG_KERNEL_LZO [=n] []

Kompressionsrate ist die schlechteste aller anderen. Kernelgröße ist etwa 10 % größer als GZIP. Jedoch ist die Geschwindigkeit beim Komprimieren und Dekomprimieren die höchste.

1.6.6 LZ4

CONFIG_KERNEL_LZ4 [=n] []

LZ4 ist eine LZ77-Typ-Komprimierung mit einer festen, byte-orientierten Encodierung.

Siehe auch <http://code.google.com/p/lz4>.

Komprimierungsverhältnis ist noch schlechter als LZO. 8 % größere Kernelgröße als bei LZO. Dekomprimierung ist jedoch von der Geschwindigkeit her schneller als LZO.

1.6.7 ZSTD

CONFIG_KERNEL_ZSTD [=y] [Y]

ZSTD ist ein Komprimierungsalgorithmus, der auf eine Zwischenkomprimierung mit schneller Dekomprimierungsgeschwindigkeit abzielt. Er komprimiert besser als GZIP und dekomprimiert etwa so schnell wie LZO, ist aber langsamer als LZ4. Sie benötigen mindestens 192 KB RAM oder mehr zum Booten. Das Kommandozeilenprogramm `zstd` ist für die Komprimierung erforderlich.

1.7 Default init path

CONFIG_DEFAULT_INIT [=] []

Diese Option legt den Standard-Init-Pfad für das System fest, wenn in der Kernel-Befehlszeile keine solche `init=`-Option übergeben wird. Wenn der angeforderte Pfad nicht vorhanden ist, wird trotzdem versucht, weitere Orte zu finden (z. B. `/sbin/init` usw.). Wenn dieser Pfad leer ist, wird einfach die Fallback-Liste verwendet, wenn `init=` nicht übergeben wird.

1.8 Default hostname

CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME [=archlinux] [=archlinux]

Diese Option legt den Standard-Hostnamen des Systems fest, noch bevor der Userspace das Kommando `sethostname(2)` aufruft. Der Kernel verwendet hier traditionell `"(none)"`, Sie möchten vielleicht eine andere Voreinstellung verwenden, um ein minimales System mit weniger Konfiguration benutzbar zu machen.

1.9 System V IPC

CONFIG_SYSVIPC [=y] [Y]

Die Inter-Prozess-Kommunikation IPC ist eine Zusammenstellung aus Bibliotheksfunktionen (libraries) und Systemaufrufen die Prozesse (laufende Programme) synchronisiert und Daten untereinander austauschen kann. Generell ist das eine gute Sache, einige Programme würden auch nicht funktionieren wenn Sie hier kein Y (ja) setzen.

1.10 POSIX Message Queues

CONFIG_POSIX_MQUEUE [=y] [Y]

Die POSIX-Variante der Nachrichtenwarteschlangen (message queues) ist ein Teil der IPC. In POSIX-Nachrichtenwarteschlangen hat jede Nachricht eine Priorität, die über die Reihenfolge des Empfangs durch einen Prozess entscheidet. Wenn Sie Programme kompilieren und ausführen wollen, die z. B. für Solaris geschrieben wurden und die POSIX-Warteschlangen (Funktionen `mq_`) verwenden, sagen Sie hier Y. POSIX-Nachrichtenwarteschlangen sind via Dateisystem als „mqueue“ sichtbar und können irgendwo eingehängt werden, wenn Sie Dateisystemoperationen auf Nachrichtenwarteschlangen durchführen wollen.

1.11 General notification queue

CONFIG.WATCH_QUEUE [=y] [Y]

Dies ist eine allgemeine Benachrichtigungswarteschlange für den Kernel, um Ereignisse an den Userspace weiterzuleiten, indem sie in Pipes gesplittet werden. Sie kann in Verbindung mit Watches für Schlüssel-/Schlüsseländerungsbenachrichtigungen (key/keyring) und Gerätebenachrichtigungen verwendet werden. Bemerkung: Bei Debian Bullseye ist dies nicht gesetzt (N).

1.12 Enable process_vm_readv/writev syscalls

CONFIG.CROSS_MEMORY_ATTACH [=y] [Y]

Die Aktivierung dieser Option fügt die Systemaufrufe process_vm_readv und process_vm_writev hinzu, die es einem Prozess mit den richtigen Rechten ermöglichen, direkt aus dem Adressraum eines anderen Prozesses zu lesen oder in diesen zu schreiben. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Manpage.

1.13 uselib syscall (for libc5 and earlier)

CONFIG.USELIB [=n] [N]

Diese Option schaltet den uselib-Systemaufruf ein, der im dynamic-Linker von libc5 und früher verwendet wird. Das aktuelle glibc verwendet diesen Systemaufruf nicht mehr, deshalb kann man diese Option ausschalten wenn sie keine Programme mehr verwenden, die auf libc5 (oder früher) kompiliert wurden. Bemerkung: Debian Bullseye verwendet dies noch (Y).

1.14 Auditing support

CONFIG.AUDIT [=y] [Y]

Aktivieren Sie eine Überwachungsinfrastruktur, die mit einem anderen Kernel-Subsystem verwendet werden kann, wie z. B. SELinux (das dies für die Protokollierung der Ausgabe von avc-Nachrichten benötigt). Die Systemaufrufüberprüfung ist auf Architekturen, die sie unterstützen, enthalten.

1.15 IRQ subsystem →

Über diese Schnittstelle kann man Funktionen und Parameter für den Kernelbau auswählen. Merkmale können entweder eingebaut, modularisiert oder ignoriert werden. Parameter müssen als dezimale oder hexadezimale Zahlen oder als Text eingegeben werden.

1.15.1 Expose irq internals in debugfs

CONFIG.GENERIC_IRQ_DEBUGFS [=n] [N]

Legt interne Zustandsinformationen über debugfs offen. Hauptsächlich für Entwickler und zur Fehlersuche bei schwer zu diagnostizierenden Interrupt-Problemen.

1.16 Timers subsystem →

1.16.1 Timer tick handling →

Sie müssen aus den folgenden drei Möglichkeiten eine wählen:

1.16.1.1 Periodic timer ticks (constant rate, no dynticks)

CONFIG.HZ_PERIODIC [=n] [N]

Diese Option sorgt dafür, dass der Tick periodisch mit einer konstanten Rate läuft, auch wenn die CPU ihn nicht braucht.

1.16.1.2 Idle dynticks system (tickless idle)

CONFIG.NO_HZ_IDLE [=n] [N]

Diese Option ermöglicht ein tickloses idle-System (Leerlaufsystem): Timer-Interrupts werden nur bei Bedarf ausgelöst, wenn das System im Leerlauf ist. Dies ist v.a. zum Energiesparen interessant.

1.16.1.3 Full dynticks system (tickless)

CONFIG.NO_HZ_FULL [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht ein tickloses idle-System (Leerlaufsystem): Timer-Interrupts werden nur bei Bedarf ausgelöst, wenn das System im Leerlauf ist. Dies ist v.a. zum Energiesparen interessant.

Wird bei Linux-Distributionen ausgewählt.

1.16.2 Force user context tracking

CONFIG.CONTEXT_TRACKING_USER_FORCE [=n] [N]

Die wichtigste Voraussetzung für das Funktionieren von Full-Dynticks ist die Unterstützung des Subsystems zur Verfolgung des Benutzerkontextes. Es gibt aber auch noch andere Abhängigkeiten, die erfüllt werden müssen, damit die vollständigen Dynticks funktionieren.

Diese Option dient zum Testen, wenn eine Systemarchitektur das Backend für die Benutzerkontextverfolgung implementiert, aber noch nicht alle Anforderungen erfüllt, um die volle Dynticks-Funktion zu ermöglichen. Ohne die vollständigen Dynticks gibt es keine Möglichkeit, die Unterstützung für die Benutzerkontextverfolgung und die Teilsysteme, die darauf angewiesen sind, zu testen: RCU Userspace extended quiescent state und tickless cputime accounting. Diese Option kommt mit dem Fehlen des vollständigen dynticks-Subsystems zurecht, indem sie die Benutzerkontextverfolgung auf allen CPUs im System erzwingt.

Sagen Sie nur dann ja (Y), wenn Sie an der Entwicklung eines Architektur-Backends für die Benutzerkontextverfolgung arbeiten. Sagen Sie ansonsten N, da diese Option einen Overhead mit sich bringt, den Sie in der Praxis nicht haben wollen.

1.16.3 Old Idle dynticks config

CONFIG.NO_HZ [=y] [N]

Alte Leerlauf-Dynticks-Konfiguration

Dies ist der alte Konfigurationseintrag, der Dynticks im Leerlauf aktiviert. ~~Wir behalten ihn noch eine Weile bei, um die Abwärtskompatibilität mit älteren Konfigurationsdateien zu gewährleisten.~~

Alte Dynticks-Konfiguration wird nicht mehr unterstützt.

1.16.4 High Resolution Timer Support

CONFIG.HIGH_RES_TIMERS [=y] [Y]

Unterstützung von Timern mit hoher Auflösung

Diese Option aktiviert die Unterstützung hochauflösender Timer. Wenn ihre Hardware dazu nicht in der Lage ist, erhöht diese Option nur die Größe des Kernel-Images.

1.16.5 Clocksource watchdog maximum allowable skew

CONFIG.CLOCKSOURCE_WATCHDOG_MAX_SKEW_US [=100] [100]

Maximal zulässige Abweichung der Watchdog-Taktquelle

Geben Sie den maximal zulässigen Wert für den Watchdog-Versatz in Mikrosekunden an, bevor die Clocksource als instabil gemeldet wird. Der Standardwert basiert auf einem Watchdog-Intervall von einer halben Sekunde und der maximalen Frequenzdrift von NTP von 500 Teilen pro Million. Wenn die Clocksource gut genug für NTP ist, ist sie auch gut genug für den Watchdog der Clocksource!

Bereich (Range): 50 – 1000

1.17 BPF subsystem →

Berkeley Packet Filter, Firewall-Filtertechnik im Kernel

1.17.1 Enable bpf() system call

CONFIG.BPF_SYSCALL [=y] [Y]

Aktivieren Sie den Systemaufruf bpf(), der es ermöglicht, BPF-Programme und -Maps über Dateideskriptoren zu manipulieren.

1.17.2 Enable BPF Just In Time compiler

CONFIG_BPF_JIT [=y] [Y]

BPF-Programme werden normalerweise von einem BPF-Interpreter verarbeitet. Diese Option ermöglicht es dem Kernel, nativen Code zu erzeugen, wenn ein Programm in den Kernel geladen wird. Dadurch wird die Verarbeitung von BPF-Programmen erheblich beschleunigt.

Beachten Sie, dass ein Administrator diese Funktion durch Ändern aktivieren sollte:

```
/proc/sys/net/core/bpf_jit_enable  
/proc/sys/net/core/bpf_jit_harden (optional)  
/proc/sys/net/core/bpf_jit_kallsyms (optional)
```

1.17.2.1 Permanently enable BPF JIT and remove BPF interpreter

CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON [=y] [Y]

Aktiviert BPF JIT und entfernt den BPF-Interpreter um spekulative Ausführungen von BPF-Anweisungen durch den Interpreter zu verhindern. Wenn CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON eingeschaltet ist, dann wird `/proc/sys/net/core/bpf_jit_enable` permanent auf 1 gesetzt, alle Versuche diese Einstellung auf andere Werte zu legen wird mit einem Fehler zurückgewiesen.

1.17.3 Disable unprivileged BPF by default

CONFIG_BPF_UNPRIV_DEFAULT_OFF [=y] [Y]

Deaktiviert die unprivilegierte BPF standardmäßig, indem der entsprechende Eintrag

`/proc/sys/kernel/unprivileged_bpf_disabled` auf 2 gesetzt wird. Ein Administrator kann sie immer noch wieder aktivieren, indem er sie später auf 0 setzt, oder sie dauerhaft deaktiviert, indem er sie auf 1 setzt (von wo aus kein weiterer Übergang auf 0 mehr möglich ist).

Unprivilegierte BPF könnte verwendet werden, um bestimmte potenzielle Seitenkanalschwachstellen für spekulative Ausführung auf nicht gemilderter betroffener Hardware auszunutzen. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie diese Frage beantworten sollen, antworten Sie mit Y.

1.17.4 Preload BPF file system with kernel specific program and map iterators →

BPF_PRELOAD [=n] [N]

Dadurch wird ein Kernelmodul mit mehreren eingebetteten BPF-Programmen erstellt, die als für den Menschen lesbare Dateien in den BPF-FS-Einhängepunkt eingefügt werden, was bei der Fehlersuche und der Untersuchung von BPF-Programmen und -Maps nützlich ist.

1.17.4.1 bpf_preload kernel module

Dies ist nur sichtbar wenn der übergeordnete Punkt aktiviert ist.

CONFIG_BPF_PRELOAD_UMD [=m] []

Dadurch wird ein Kernelmodul mit mehreren eingebetteten BPF-Programmen erstellt, die als für den Menschen lesbare Dateien in den BPF-FS-Einhängepunkt eingefügt werden, was bei der Fehlersuche und der Untersuchung von BPF-Programmen und -Maps nützlich ist.

1.17.5 Enable BPF LSM Instrumentation

CONFIG_BPF_LSM [=y] [Y]

Ermöglicht die Instrumentierung der Sicherheitshaken mit BPF-Programmen zur Implementierung dynamischer MAC- und Prüfungsrichtlinien. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie diese Frage beantworten sollten, antworten Sie mit N.

1.18 Preemption Model (Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop)) →

Eingestellt auf : Low-Latency, d. h. nur kleine Verzögerungen beim Modell des Multitaskings. Es gibt drei Einstellungen:

1.18.1 No Forced Preemption (Server)

CONFIG_PREEMPT_NONE [=n] [N]

Das war das traditionelle Linux Modell der Unterbrechungen, das sich auf den Durchsatz konzentrierte. Wird vor allem für den Server-Einsatz verwendet. Es gibt durchaus gute Performance für die Latenz, jedoch keine Garantie dafür und es kann zu zufälligen, längeren Verzögerungszeiten kommen.

Für einen Serverbetrieb wird diese Einstellung empfohlen, damit der maximale Durchsatz an Rechenleistung entsteht.

1.18.2 Voluntary Kernel Preemption (Desktop)

CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY [=n] [N]

Diese Einstellung reduziert die Latenz des Kernels durch zusätzliche „explizite Unterbrechungspunkte“, im Kernel. Diese neuen Unterbrechungspunkte wurden ausgewählt, um die maximale Latenz beim neuerlichen Zuordnen des Schedulers zu reduzieren und dadurch schnelle Reaktionszeiten der Applikationen zu gewährleisten. – Auf Kosten eines geringeren Durchsatzes wird dies erreicht.

1.18.3 Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop)

CONFIG_PREEMPT [=y] [Y]

Bei dieser Einstellung wird die Latenz des Kernels weiter erniedrigt indem der gesamte Code des Kernels (keine kritischen, geschützten Bereiche) unterbrechbar gemacht wird. Dadurch wird ein reibungsloses Arbeiten mit Applikationen aus Nutzersicht erreicht, sogar unter Volllast. Wähle diese Einstellung, wenn man einen Desktop oder ein Embedded-System mit einer Latenz im Millisekundenbereich möchte. Natürlich geht diese Einstellung mit einem leicht geringeren Durchsatz an Rechenleistung einher.

1.19 Preemption behaviour defined on boot

CONFIG_PREEMPT_DYNAMIC [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht es, das Präemptionsmodell über den Kernel-Kommandozeilenparameter zu definieren und damit das während der Kompilierung definierte Standard-Präemptionsmodell außer Kraft zu setzen. Diese Funktion ist vor allem für Linux-Distributionen interessant, die eine vorgefertigte Kernel-Binärdatei bereitstellen, um die Anzahl der angebotenen Kernel-Varianten zu reduzieren und dennoch verschiedene Anwendungsfälle zu ermöglichen.

Der Laufzeit-Overhead ist vernachlässigbar, wenn HAVE_STATIC_CALL_INLINE aktiviert ist, aber wenn Laufzeit-Patching für die spezifische Architektur nicht verfügbar ist, sollte der potenzielle Overhead in Betracht gezogen werden. Interessant wird es, wenn derselbe vorgefertigte Kernel sowohl für Server- als auch für Desktop-Workloads verwendet werden soll.

1.20 Core Scheduling for SMT

CONFIG_SCHED_CORE [=y] [Y]

Kern-Scheduling für SMT

Diese Option ermöglicht Core Scheduling, ein Mittel zur koordinierten Auswahl von Aufgaben zwischen SMT-Geschwistern. Wenn diese Option aktiviert ist - siehe prctl (PR_SCHED_CORE) - stellt die Aufgabenauswahl sicher, dass alle SMT-Geschwister eine Aufgabe aus der gleichen „Kerngruppe“ ausführen und den Leerlauf erzwingen, wenn keine passende Aufgabe gefunden wird. Diese Funktion wird unter anderem verwendet:

- Entschärfung einiger (nicht aller) SMT-Seitenkanäle;
- Begrenzung der SMT-Interferenz zur Verbesserung des Determinismus und/oder der Leistung.

SCHED_CORE ist standardmäßig deaktiviert. Wenn es aktiviert und unbenutzt ist, was bei Linux-Distributionen wahrscheinlich der Fall ist, sollte es keine messbaren Auswirkungen auf die Leistung haben.

1.21 CPU/Task time and stats accounting →

1.21.1 Cputime accounting (Full dynticks CPU time accounting) →

1.21.1.1 Full dynticks CPU time accounting

CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option, um die Berechnung der Task- und CPU-Zeit auf Full-Dynticks-Systemen zu

aktivieren. Diese Berechnung wird durch die Überwachung aller Kernel-Benutzer-Grenzen mithilfe des Kontextverfolgungs-Subsystems implementiert.

Die Berechnung erfolgt daher auf Kosten eines erheblichen Overheads.

Im Moment ist dies nur sinnvoll, wenn Sie an der Entwicklung des vollständigen Dynticks-Subsystems arbeiten.

1.21.2 Fine granularity task level IRQ time accounting

CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option aus, um eine fein granulare Berechnung der Task-Irq-Zeit zu aktivieren. Dies geschieht durch das Lesen eines Zeitstempels bei jedem Übergang zwischen dem softirq- und dem hardirq-Zustand, so dass es zu geringen Leistungseinbußen kommen kann.

Im Zweifelsfall sagen Sie hier N für Nein.

1.21.3 BSD Process Accounting

CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y (für Ja) angeben, kann ein Programm auf Benutzerebene den Kernel (über einen speziellen Systemaufruf) anweisen, Prozessabrechnungsinformationen in eine Datei zu schreiben: Jedes Mal, wenn ein Prozess beendet wird, werden Informationen über diesen Prozess vom Kernel an die Datei angehängt. Die Informationen beinhalten Dinge wie die Erstellungszeit, den besitzenden Benutzer, den Befehlsnamen, den Speicherverbrauch, das kontrollierende Terminal usw. (die vollständige Liste kann in der acct-Struktur in <file:include/linux/acct.h> gefunden werden). Es obliegt dem Programm auf Benutzerebene, nützliche Dinge mit diesen Informationen zu tun. Dies ist im Allgemeinen eine gute Idee, also sagen Sie Y für Ja.

1.21.3.1 BSD Process Accounting version 3 file format

CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y (für Ja) angeben, werden die Prozessabrechnungsinformationen in ein neues Dateiformat geschrieben, das auch die Prozess-IDs der einzelnen Prozesse und ihrer Eltern protokolliert. Beachten Sie, dass dieses Dateiformat nicht mit den früheren v0/v1/v2-Dateiformaten kompatibel ist, so dass Sie aktualisierte Werkzeuge für die Verarbeitung benötigen. Eine vorläufige Version dieser Werkzeuge ist unter <http://www.gnu.org/software/acct/> verfügbar.

1.21.4 Export task/process statistics through netlink

CONFIG_TASKSTATS [=y] [Y]

Export ausgewählter Statistiken für Aufgaben/Prozesse über die generische Netlink-Schnittstelle. Im Gegensatz zur BSD-Prozessabrechnung sind die Statistiken während der Lebensdauer von Aufgaben/Prozessen als Antwort auf Befehle verfügbar. Wie BSD-Accounting werden sie beim Beenden von Tasks in den Benutzerbereich gesendet.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.21.4.1 Enable per-task delay accounting

CONFIG_TASK_DELAY_ACCT [=y] [Y]

Sammeln Sie Informationen über die Zeit, die eine Task für das Warten auf Systemressourcen wie CPU, synchrone Block-E/A-Abwicklung und Auslagerung von Seiten aufwendet. Solche Statistiken können bei der Festlegung der Prioritäten eines Tasks im Verhältnis zu anderen Tasks für CPU-, IO-, RSS-Limits usw. helfen.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.21.4.2 Enable extended accounting over taskstats

CONFIG_TASK_XACCT [=y] [Y]

Sammeln von erweiterten Task-Accounting-Daten und Senden der Daten an das Userland zur Verarbeitung über die Taskstats-Schnittstelle.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.21.4.2.1 Enable per-task storage I/O accounting

CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING [=y] [Y]

Sammeln von Informationen über die Anzahl der Bytes an Speicher-E/A, die dieser Task verursacht hat. Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.21.5 Pressure stall information tracking

CONFIG_PSI [=y] [Y]

Sammeln Sie Metriken, die anzeigen, wie überlastet die CPU-, Speicher- und IO-Kapazität im System sind.

Wenn Sie hier Y angeben, erstellt der Kernel /proc/pressure/ mit die Druckstatistikdateien cpu, memory und io. Diese zeigen den Anteil der Wailtime an, in dem einige oder alle Tasks im System aufgrund der Beanspruchung der jeweiligen Ressource verzögert sind.

In Kernen mit cgroup-Unterstützung verfügen cgroups (nur cgroup2) über cpu.pressure-, memory.pressure- und io.pressure-Dateien, die nur die Druckstaus für die gruppierten Aufgaben zusammenfassen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Documentation/accounting/psi.rst.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.21.5.1 Require boot parameter to enable pressure stall information tracking

CONFIG_PSI_DEFAULT_DISABLED [=n] [N]

Wenn diese Option gesetzt ist, ist die Verfolgung von Druckstauinformationen standardmäßig deaktiviert, kann aber durch die Übergabe von psi=1 auf der Kernel-Befehlszeile beim Booten aktiviert werden.

Diese Funktion fügt dem Task-Wakeup- und Sleep-Pfad des Schedulers etwas Code hinzu. Der Overhead ist zu gering, um gängige planungsintensive Arbeitslasten in der Praxis zu beeinträchtigen (z. B. Webserver, Memcache), aber es zeigt sich in künstlichen Scheduler-Stresstests, wie z. B. Hackbench.

Wenn Sie paranoid sind und nicht sicher, wofür der Kernel verwendet wird, sagen Sie Y für Ja.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.22 CPU isolation

CONFIG_CPU_ISOLATION [=y] [Y]

Stellen Sie sicher, dass CPUs, auf denen kritische Aufgaben laufen, nicht durch irgendwelche „Störquellen“ wie ungebundene Workqueues, Timers, kthreads usw. gestört werden.

Ungebundene Aufgaben werden auf Housekeeping-CPU's verlagert. Dies wird durch den Boot-Parameter „isolcpus=“ gesteuert.

Sagen Sie Y für ja, wenn Sie unsicher sind.

1.23 RCU Subsystem →

Read – Copy – Update (Lesen, Kopieren, Aktualisieren)

1.23.1 Make expert-level adjustments to RCU configuration

CONFIG_RCU_EXPERT [=y] [Y]

Diese Option muss aktiviert werden, wenn Sie Anpassungen der RCU-Konfiguration auf Expertenebene vornehmen möchten. Standardmäßig können solche Anpassungen nicht vorgenommen werden, was den oft vorteilhaften Nebeneffekt hat, dass „make oldconfig“ Sie davon abhält, alle möglichen detaillierten Fragen darüber zu stellen, wie Sie zahlreiche obskure RCU-Optionen eingerichtet haben möchten.

Sagen Sie Y, wenn Sie Anpassungen an RCU auf Expertenebene vornehmen müssen.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.23.2 Force selection of TASKS_RCU

CONFIG_FORCE_TASKS_RCU [=n] [N]

Diese Option erzwingt eine aufgabenbasierte RCU-Implementierung die nur freiwillige Kontextwechsel verwendet (keine Preemption!), Leerlauf und Benutzermodus-Ausführung als Ruhezustände verwendet. Nicht für manuelle Auswahl in den meisten Fällen.

1.23.3 Force selection of Tasks Rude RCU

CONFIG_FORCE_TASKS_RUDE_RCU [=n] [N]

Diese Option erzwingt eine Task-basierte RCU-Implementierung, die nur Kontextwechsel (einschließlich Preemption) und die Ausführung im Benutzermodus als Ruhezustand verwendet. Sie erzwingt IPIs und Kontextwechsel auf allen Online-CPUs, auch auf den Idle-CPU, also mit Vorsicht verwenden. In den meisten Fällen nicht für die manuelle Auswahl geeignet.

1.23.4 Force selection of Tasks Trace RCU

CONFIG_FORCE_TASKS_TRACE_RCU [=n] [N]

Diese Option ermöglicht eine Task-basierte RCU-Implementierung, die explizite `rcu_read_lock_trace()`-Lesemarker verwendet und es ermöglicht, dass diese Leser sowohl in der Leerlaufschleife als auch in den CPU-Hotplug-Codepfaden erscheinen. Es kann IPIs auf Online-CPU erzwingen, auch auf Idle-CPU, also mit Vorsicht verwenden. In den meisten Fällen nicht für die manuelle Auswahl geeignet.

1.23.5 Tree-based hierarchical RCU fanout value

CONFIG_RCU_FANOUT [=64] [64]

Diese Option steuert den Fanout von hierarchischen Implementierungen von RCU, so dass RCU auf Maschinen mit einer großen Anzahl von CPUs effizient arbeiten kann. Dieser Wert muss mindestens die vierte Wurzel von `NR_CPUS` sein, wodurch `NR_CPUS` wahnsinnig groß werden kann. Der Standardwert von `RCU_FANOUT` sollte für Produktionssysteme verwendet werden, aber wenn Sie die RCU-Implementierung selbst einem Stresstest unterziehen, ermöglichen kleine `RCU_FANOUT`-Werte das Testen von Codepfaden für große Systeme auf kleinen (kleineren) Systemen.

Wählen Sie eine bestimmte Zahl, wenn Sie RCU selbst testen. Nehmen Sie den Standardwert, wenn Sie unsicher sind.

Symbol: `RCU_FANOUT` [=64]

Type : integer (Ganzzahl)

Bereich (range) : [2 64]

1.23.6 Tree-based hierarchical RCU leaf-level fanout value

CONFIG_RCU_FANOUT_LEAF [=16] [16]

Diese Option steuert das Fanout auf Blattebene bei hierarchischen Implementierungen von RCU und ermöglicht es, Cache-Misses gegen Sperrkonflikte abzuwägen. Systeme, die ihre Scheduling-Clock-Interrupts aus Gründen der Energieeffizienz synchronisieren, werden die Standardeinstellung bevorzugen, da der kleinere Leaf-Level-Fanout die Lock-Contention-Level akzeptabel niedrig hält. Sehr große Systeme (Hunderte oder Tausende von CPUs) werden stattdessen diesen Wert auf den maximal möglichen Wert setzen wollen, um die Anzahl der Cache-Misses zu reduzieren, die während der Initialisierung der RCU-Grace-Periode auftreten. Diese Systeme neigen dazu, CPU-gebunden zu laufen, und werden daher nicht von synchronisierten Interrupts unterstützt, und neigen daher dazu, sie zu verzerren, was den Sperrkonflikt so weit reduziert, dass große Fanouts auf Blattebene gut funktionieren. Das heißt, wenn Sie den Fanout auf Blattebene auf eine große Zahl setzen, wird dies wahrscheinlich zu problematischen Sperrkonflikten auf den `rcu_node`-Strukturen auf Blattebene führen, es sei denn, Sie booten mit dem Kernelparameter `skew_tick`.

Wählen Sie eine bestimmte Zahl, wenn Sie die RCU selbst testen.

Wählen Sie den maximal zulässigen Wert für große Systeme, aber bedenken Sie, dass Sie möglicherweise auch den Kernel-Boot-Parameter `skew_tick` setzen müssen, um Konflikte bei den Sperren der `rcu_node`-Strukturen zu vermeiden. Nehmen Sie den Standardwert, wenn Sie unsicher sind.

Symbol: `RCU_FANOUT_LEAF` [=64]

Type : integer (Ganzzahl)

Bereich (range) : [2 64]

1.23.7 Enable RCU priority boosting

CONFIG_RCU_BOOST [=y] [Y]

Diese Option erhöht die Priorität von preemptierten RCU-Lesern, die die aktuelle preemptible RCU-Schonfrist zu lange blockieren. Diese Option verhindert auch, dass schwere Lasten den Aufruf von RCU-Callbacks blockieren.

Geben Sie hier Y an, wenn Sie mit Echtzeitanwendungen oder großen Lasten arbeiten.
Sagen Sie hier N ein, wenn Sie unsicher sind.

1.23.7.1 Milliseconds to delay boosting after RCU grace-period start

CONFIG.RCU_BOOST_DELAY [=500] **[500]**

Diese Option gibt die Zeit an, die nach dem Beginn einer bestimmten Karenzzeit gewartet werden soll, bevor die Priorität von RCU-Lesern, die diese Karenzzeit blockieren, erhöht wird.

Beachten Sie, dass jeder RCU-Leser, der eine beschleunigte RCU-Schonfrist blockiert, sofort hochgestuft wird.

Akzeptieren Sie die Standardeinstellung, wenn Sie unsicher sind.

Symbol: RCU_BOOST_DELAY [=500]

Typ : Integer (Ganzzahl)

Bereich : [0 3000]

1.23.7.2 Perform RCU expedited work in a real-time kthread

CONFIG.RCU_EXP_KTHREAD [=n] **[N]**

Verwenden Sie diese Option, um die Latenzzeiten der beschleunigten Neuheitsschonfristen weiter zu reduzieren, was allerdings mit mehr Störungen verbunden ist. Diese Option ist standardmäßig auf PRE-EMPT_RT=y-Kerneln deaktiviert, die beschleunigte Neuheitsschonfristen nach dem Booten durch die bedingungslose Einstellung rcupdate.rcu_normal_after_boot=1 deaktivieren.

Akzeptieren Sie die Voreinstellung, wenn Sie unsicher sind.

1.23.8 Offload RCU callback processing from boot-selected CPUs

CONFIG.RCU_NOCB_CPU [=y] **[Y]**

Verwenden Sie diese Option, um den Jitter des Betriebssystems für aggressive HPC- oder Echtzeit-Workloads zu reduzieren. Sie kann auch verwendet werden, um RCU-Callback-Aufrufe auf energieeffiziente CPUs in batteriebetriebenen asymmetrischen Multiprozessoren auszulagern. Der Preis für diesen reduzierten Jitter ist, dass der Overhead von call_rcu() ansteigt und dass bei einigen Workloads ein erheblicher Anstieg der Kontextwechselraten zu verzeichnen ist.

Diese Option entlastet den Aufruf von Callbacks von der Gruppe von CPUs, die zur Boot-Zeit durch den rcu_nocbs-Parameter angegeben wird. Für jede dieser CPUs wird ein kthread („rcuox/N“) erstellt, um Callbacks aufzurufen, wobei „N“ die CPU ist, die entlastet wird, und wobei „x“ „p“ für RCU-preempt (PREEMPTION-Kernel) und „s“ für RCU-sched (!PREEMPTION-Kernel) ist. Nichts hindert diesen kthread daran, auf den angegebenen CPUs zu laufen, aber (1) die kthreads können zwischen jedem Callback preempted werden, und (2) Affinität oder cgroups können verwendet werden, um die kthreads zu zwingen, auf jeder gewünschten Gruppe von CPUs zu laufen.

Sagen Sie hier Y, wenn Sie trotz des zusätzlichen Overheads ein geringeres OS-Jitter benötigen.

Sagen Sie hier N, wenn Sie unsicher sind.

1.23.8.1 Offload RCU callback processing from all CPUs by default

CONFIG.RCU_NOCB_CPU_DEFAULT_ALL [=n] **[N]**

Verwenden Sie diese Option, um die Callback-Verarbeitung standardmäßig von allen CPUs zu entlasten, wenn der Boot-Parameter rcu_nocbs oder nohz_full nicht vorhanden ist. Dadurch wird auch die Notwendigkeit vermieden, Boot-Parameter zu verwenden, um den Effekt der Entlastung aller CPUs beim Booten zu erreichen.

Geben Sie hier Y an, wenn Sie alle CPUs standardmäßig beim Booten entlasten wollen.

Sagen Sie hier N, wenn Sie sich nicht sicher sind.

1.23.8.2 Offload RCU callback from real-time kthread

CONFIG.RCU_NOCB_CPU_CB_BOOST [=n] **[N]**

Verwenden Sie diese Option, um ausgelagerte Rückrufe als SCHED_FIFO aufzurufen, um ein Aushungern durch schwere SCHED_OTHER-Hintergrundlast zu vermeiden. Natürlich führt die Ausführung als SCHED_FIFO während Callback Floods dazu, dass die rcuo[ps] kthreads die CPU für Hunderte von Millisekunden oder mehr monopolisieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, müssen Sie daher sicherstellen, dass latenzempfindliche Aufgaben entweder mit höherer Priorität oder auf einer anderen CPU ausgeführt werden.

Geben Sie hier Y an, wenn Sie die RT-Priorität für die Auslagerung von kthreads festlegen möchten. Sagen Sie hier N, wenn Sie einen !PREEMPT_RT-Kernel bauen und sich unsicher sind.

1.23.9 Tasks Trace RCU readers use memory barriers in user and idle

CONFIG_TASKS_TRACE_RCU_READ_MB [=n] [N]

Verwenden Sie diese Option, um die Anzahl der IPIs (inter-processor interrupts), die an CPUs gesendet werden, die im Benutzerraum ausgeführt werden oder sich im Leerlauf befinden, während Tasks RCU-Tilgungsfristen verfolgen, weiter zu reduzieren. Da eine vernünftige Einstellung des Kernel-Boot-Parameters rcupdate.rcu_task_ipi_delay solche IPIs für viele Arbeitslasten eliminiert, ist die richtige Einstellung dieser Kconfig-Option vor allem für aggressive Echtzeiteinstellungen und für batteriebetriebene Geräte wichtig, daher die oben gewählte Standardeinstellung.

Sagen Sie hier Y, wenn Sie IPIs hassen.

Sagen Sie hier N, wenn Sie leseseitige Speicherbarrieren hassen.

Nehmen Sie die Standardeinstellung, wenn Sie unsicher sind.

1.23.10 RCU callback lazy invocation functionality

CONFIG_RCU_LAZY [=y] [Y]

Um Strom zu sparen, sollten Sie RCU-Rückrufe stapeln und nach einer Verzögerung, einem Speicherdruck oder einer zu großen Rückrufliste flushen.

1.23.11 RCU callback-batch backup time check

CONFIG_RCU_DOUBLE_CHECK_CB_TIME [=y] [Y]

Verwenden Sie diese Option, um eine präzisere Durchsetzung des Modulparameters rcutree.rcu_resched_ns in Situationen zu ermöglichen, in denen ein einziger RCU-Callback Hunderte von Mikrosekunden lang laufen könnte, wodurch die 32-Callback-Batching-Funktion, die verwendet wird, um die Kosten der feinkörnigen, aber teuren local_clock()-Funktion zu amortisieren, unterlaufen wird.

Diese Option rundet rcutree.rcu_resched_ns auf den nächsten Jiffy auf und setzt die 32-Callback-Batching-Funktion außer Kraft, wenn diese Grenze überschritten wird.

Sagen Sie hier Y, wenn Sie eine strengere Durchsetzung des Rückruflimits benötigen.

Sagen Sie hier N, wenn Sie unsicher sind.

1.24 Kernel .config support

CONFIG_IKCONFIG [=y] [Y]

Mit dieser Option kann der gesamte Inhalt der „.config“-Datei des Linux-Kernels im Kernel gespeichert werden. Sie dokumentiert, welche Kernel-Optionen in einem laufenden Kernel oder in einem On-Disk-Kernel verwendet werden. Diese Informationen können mit dem Skript scripts/extract-ikconfig aus der Kernel-Image-Datei extrahiert und als Eingabe verwendet werden, um den aktuellen Kernel neu zu erstellen oder einen anderen Kernel zu bauen. Sie können auch aus einem laufenden Kernel extrahiert werden, indem /proc/config.gz gelesen wird, falls dies aktiviert ist (siehe unten).

Definiert mit init/Kconfig:686

1.24.1 Enable access to .config through /proc/config.gz

CONFIG_IKCONFIG_PROC [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht den Zugriff auf die Kernelkonfigurationsdatei über /proc/config.gz.

1.25 Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz

CONFIG_IKHEADERS [=m] [M]

Diese Option ermöglicht den Zugriff auf die In-Kernel-Header, die während des Build-Prozesses erzeugt werden. Diese können verwendet werden, um eBPF-Tracing-Programme oder ähnliche Programme zu erstellen. Wenn Sie die Header als Modul erstellen, wird ein Modul namens kheaders.ko erstellt, das bei Bedarf geladen werden kann, um Zugriff auf die Header zu erhalten.

1.26 Kernel log buffer size (16 $\Rightarrow$ 64KB, 17 $\Rightarrow$ 128KB)

CONFIG.LOG_BUF_SHIFT [=17] [17]

Wählen Sie die minimale Größe des Kernel-Protokollpuffers als eine Potenz von 2 aus. Die endgültige Größe wird durch den Konfigurationsparameter LOG_CPU_MAX_BUF_SHIFT beeinflusst, siehe unten. Eine höhere Größe kann auch durch den Boot-Parameter „log_buf_len“ erzwungen werden.

Beispiele:

17 $\Rightarrow$ 128 KB

16 $\Rightarrow$ 64 KB

15 $\Rightarrow$ 32 KB

14 $\Rightarrow$ 16 KB

13 $\Rightarrow$ 8 KB

12 $\Rightarrow$ 4 KB

Symbol: LOG_BUF_SHIFT

Type: Integer (Ganzzahl)

Bereich (range): [12 25]

1.27 CPU kernel log buffer size contribution (13 $\Rightarrow$ 8 KB, 17 $\Rightarrow$ 128KB)

CONFIG.LOG_BUF_SHIFT [=12] [12]

Diese Option ermöglicht es, die Standardgröße des Ringpuffers entsprechend der Anzahl der CPUs zu erhöhen. Der Wert definiert den Beitrag jeder CPU als eine Potenz von 2. Der beanspruchte Speicherplatz beträgt in der Regel nur wenige Zeilen, kann aber viel mehr sein, wenn Probleme gemeldet werden, z. B. bei Rückverfolgungen. Die erhöhte Größe bedeutet, dass ein neuer Puffer zugewiesen werden muss und der ursprüngliche statische Puffer ungenutzt ist. Dies ist nur auf Systemen mit mehr CPUs sinnvoll. Daher wird dieser Wert nur verwendet, wenn die Summe der Beiträge größer ist als die Hälfte des Standard-Kernel-Ringpuffers, wie durch LOG_BUF_SHIFT definiert. Die Standardwerte sind so eingestellt, dass mehr als 16 CPUs erforderlich sind, um die Zuweisung auszulösen. Diese Option wird auch ignoriert, wenn der Kernelparameter „log_buf_len“ verwendet wird, da er eine exakte (Zweierpotenz) Größe des Ringpuffers erzwingt. Die Anzahl der möglichen CPUs wird für diese Berechnung verwendet, wobei Hot-plugging ignoriert wird, so dass die Berechnung für das Worst-Case-Szenario optimal ist und gleichzeitig ein einfacher Algorithmus ab dem Hochfahren verwendet werden kann. Beispiele für Verschiebungswerte und ihre Bedeutung:

17 $\Rightarrow$ 128 KB für jede CPU

16 $\Rightarrow$ 64 KB für jede CPU

15 $\Rightarrow$ 32 KB für jede CPU

14 $\Rightarrow$ 16 KB für jede CPU

13 $\Rightarrow$ 8 KB für jede CPU

12 $\Rightarrow$ 4 KB für jede CPU

Symbol: LOG_CPU_MAX_BUF_SHIFT

Type: Integer (Ganzzahl)

Bereich (range): [0 21]

1.28 Printk indexing debugfs interface)

CONFIG.PRINTK_INDEX [=y] [Y]

Unterstützung für die Indizierung aller zur Kompilierzeit bekannten printk-Formate unter <debugfs>/printk/index/<module> hinzufügen. Dies kann als Teil der Wartung von Daemonen, die /dev/kmsg überwachen, verwendet werden, da es die Überprüfung der in einem Kernel vorhandenen printk-Formate erlaubt, was die Erkennung von Fällen ermöglicht, in denen überwachte printks geändert oder nicht mehr vorhanden sind.

Es gibt keine zusätzlichen Laufzeitkosten für printk, wenn dies aktiviert ist.

1.29 Scheduler features $\rightarrow$

Scheduler-Funktionen

1.29.1 Enable utilization clamping for RT/FAIR tasks

CONFIG.UCLAMP_TASK [=y] [Y]

Diese Funktion ermöglicht es dem Scheduler, die geklemmte Auslastung jeder CPU auf der Grundlage der auf dieser CPU geplanten RUNNABLE-Tasks zu verfolgen. Mit dieser Option kann der Benutzer die minimale und maximale CPU-Auslastung angeben, die für RUNNABLE-Aufgaben zulässig ist. Die maximale Auslastung definiert die maximale Häufigkeit, mit der ein Task laufen soll, während die minimale Auslastung die minimale Häufigkeit definiert, mit der er laufen soll.

Sowohl die Minimal- als auch die Maximalwerte für die Auslastung sind Hinweise für den Scheduler, um seine Frequenzauswahl zu verbessern, aber sie erzwingen oder gewähren keine bestimmte Bandbreite für Tasks.

Im Zweifelsfall sagen Sie N für Nein.

1.29.1.1 Number of supported utilization clamp buckets

CONFIG.UCLAMP_BUCKETS_COUNT [=5] [5]

Legt die Anzahl der zu verwendenden Klammerbereiche fest. Der Bereich der einzelnen Buckets ist SCHED_CAPACITY_SCALE/UCLAMP_BUCKETS_COUNT. Je höher die Anzahl der Clamp-Buckets, desto feiner die Granularität und desto höher die Präzision der Clamp-Aggregation und -Verfolgung während der Laufzeit. Mit dem minimalen Konfigurationswert haben wir beispielsweise 5 Clamp-Buckets, die jeweils 20 % Auslastung verfolgen. Eine um 25 % gesteigerte Aufgabe wird im Bucket [20..39]% gezählt und setzt den effektiven Wert der Bucketklemme auf 25 %. Wenn eine zweite, um 30 % erhöhte Aufgabe auf derselben CPU eingeplant wird, wird diese Aufgabe im selben Bucket wie die erste Aufgabe gezählt und erhöht den effektiven Bucket-Clamp-Wert auf 30 %. Der effektive Klemmwert eines Bereichs wird auf seinen Nennwert (20 % im obigen Beispiel) zurückgesetzt, wenn keine weiteren Aufgaben mehr in diesem Bereich gezählt werden. Bei einigen Aufgaben kann eine zusätzliche Verstärkungs-/Kappungsmarge hinzugefügt werden. Im obigen Beispiel wird die 25 %-Aufgabe auf 30 % angehoben, bis sie die CPU verlässt. Sollte dies auf bestimmten Systemen nicht akzeptabel sein, ist es immer möglich, den Spielraum zu verringern, indem die Anzahl der Clamp-Buckets erhöht wird, um den verbrauchten Speicher gegen die Genauigkeit der Laufzeitverfolgung einzutauschen.

Im Zweifelsfall sollten Sie den Standardwert verwenden.

1.30 Memory placement aware NUMA scheduler

CONFIG.NUMA_BALANCING [=y] [Y]

Diese Option bietet Unterstützung für die automatische NUMA-kompatible Speicher-/Task-Platzierung. Der Mechanismus ist recht primitiv und basiert darauf, dass Speicher migriert wird, wenn er Referenzen auf den Knoten hat, auf dem die Aufgabe läuft.

Dieses System ist auf UMA-Systemen inaktiv.

1.30.1 Automatically enable NUMA aware memory/task placement

CONFIG.NUMA_BALANCING_DEFAULT_ENABLED [=y] [Y]

Wenn diese Option gesetzt ist, wird der automatische NUMA-Ausgleich aktiviert, wenn das System auf einem NUMA-Rechner läuft.

1.31 Control Group support →

CONFIG.CGROUUPS [=y] [Y]

(Unterstützung der Kontrollgruppe)

Diese Option bietet Unterstützung für die Gruppierung von Prozessgruppen zur Verwendung mit Prozesskontrollsubsystemen wie Cpusets, CFS, Speicherkontrolle oder Geräteisolierung.

Siehe

- Dokumentation/scheduler/sched-design-CFS.rst (CFS)
- Documentation/admin-guide/cgroup-v1/ (Funktionen für Gruppierung, Isolierung und Ressourcenkontrolle)

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.31.1 Favor dynamic modification latency reduction by default

CONFIG.CGROUPE_FAVOR_DYNMODS [=n] [N]

Diese Option aktiviert standardmäßig die Einhängeoption „favordynmods“, die die Latenzzeiten dynamischer C-Gruppen-Änderungen wie Task-Migrationen und Controller-Ein-/Ausschaltungen auf Kosten von Hot-Path-Operationen wie Forks und Exits verteuert.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.31.2 Memory controller

CONFIG.MEMCG [=y] [Y]

Ermöglicht die Kontrolle über den Speicherbedarf von Tasks in einer cgroup.

1.31.3 IO controller

CONFIG.BLK.CGROUPE [=y] [Y]

Generische Block IO Controller cgroup Schnittstelle. Dies ist die gemeinsame cgroup-Schnittstelle, die von verschiedenen IO-Kontrollstrategien verwendet werden sollte.

Derzeit wird sie vom CFQ IO Scheduler zur Erkennung von Task-Gruppen und zur Steuerung der Zuweisung von Festplattenbandbreite (proportionale Zeitscheibenzuweisung) an solche Task-Gruppen verwendet. Sie wird auch von der Bio-Throttling-Logik in der Blockschiicht verwendet, um eine Obergrenze für die IO-Raten auf einem Gerät einzuführen.

Diese Option aktiviert nur die generische Infrastruktur des Block-IO-Controllers. Man muss auch die tatsächliche IO-Kontrolllogik/-Politik aktivieren. Um die proportionale Aufteilung der Festplattenbandbreite in CFQ zu aktivieren, setzen Sie CONFIG.BFQ.GROUPE_IOSCHED=y; für die Aktivierung der Drosselungspolitik setzen Sie CONFIG.BLK.DEV.THROTTLING=y.

Weitere Informationen finden Sie unter Documentation/admin-guide/cgroup-v1/blkio-controller.rst.

1.31.4 CPU controller →

CONFIG.CGROUPE_SCHED [=y] [Y]

Diese Funktion ermöglicht es dem CPU-Scheduler, Task-Gruppen zu erkennen und die Zuweisung von CPU-Bandbreite an solche Task-Gruppen zu steuern. Er verwendet cgroups, um Tasks zu gruppieren.

1.31.4.1 Group scheduling for SCHED_OTHER

CONFIG.FAIR.GROUPE_SCHED [=y] [Y]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

1.31.4.1.1 CPU bandwidth provisioning for FAIR.GROUPE_SCHED

CONFIG.CFS.BANDWIDTH [=y] [Y]

Mit dieser Option können Benutzer CPU-Bandbreitenraten (Limits) für Aufgaben festlegen, die innerhalb des Fair Group Schedulers laufen. Gruppen, für die kein Limit festgelegt wurde, gelten als uneingeschränkt und werden ohne Einschränkung ausgeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter Documentation/scheduler/sched-bwc.rst.

1.31.4.2 Group scheduling for SCHED_RR/FIFO

CONFIG.RT.GROUPE_SCHED [=n] [N]

Mit dieser Funktion können Sie den Task-Gruppen explizit echte CPU-Bandbreite zuweisen. Wenn sie aktiviert ist, wird es auch unmöglich, Echtzeitaufgaben für Nicht-Root-Benutzer zu planen, bis Sie ihnen Echtzeitbandbreite zuweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter Documentation/scheduler/sched-rt-group.rst.

1.31.5 Utilization clamping per group of tasks

CONFIG.UCLAMP_TASK.GROUPE [=y] [Y]

Mit dieser Funktion kann der Scheduler die geklemmte Auslastung jeder CPU auf der Grundlage der RUNNABLE-Tasks, die derzeit auf dieser CPU geplant sind, verfolgen. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Benutzer eine minimale und maximale CPU-Bandbreite angeben, die für jede einzelne Aufgabe in einer Gruppe zulässig ist. Mit der maximalen Bandbreite kann die maximale Frequenz, die ein Task verwenden kann, festgelegt werden, während mit der minimalen Bandbreite eine minimale Frequenz

festgelegt werden kann, die ein Task immer verwenden wird. Bei aktivierter aufgabengruppenbasierter Auslastungsbegrenzung wird ein eventuell angegebener aufgabenspezifischer Begrenzungswert durch den von cgroup angegebenen Begrenzungswert eingeschränkt. Sowohl die minimale als auch die maximale Task-Klemmung kann nicht größer sein als die entsprechende auf Task-Gruppen-Ebene definierte Klemmung.

Im Zweifelsfall sagen Sie N.

1.31.6 PIDs controller

CONFIG.CGROU.PIDS [=y] [Y]

Erzwingt die Begrenzung der Prozessanzahl im Bereich einer cgroup. Jeder Versuch, mehr Prozesse zu forken, als in der cgroup erlaubt sind, schlägt fehl. PIDs sind grundsätzlich eine globale Ressource, da es ziemlich trivial ist, eine PID-Erschöpfung zu erreichen, bevor man auch nur eine konservative kmemcg-Grenze erreicht. Infolgedessen ist es möglich, ein System zum Stillstand zu bringen, ohne durch andere cgroup-Richtlinien eingeschränkt zu werden. Der PID-Regler ist dafür ausgelegt, dies zu verhindern. Es sollte beachtet werden, dass organisatorische Operationen (wie z. B. das Anhängen an eine cgroup-Hierarchie) **nicht** durch den PIDs-Controller blockiert werden, da das PIDs-Limit nur die Fähigkeit eines Prozesses zum Forking, nicht aber zum Anhängen an eine cgroup beeinflusst.

1.31.7 RDMA controller

CONFIG.CGROU.RDMA [=y] [Y]

Ermöglicht die Durchsetzung der vom IB-Stack definierten RDMA-Ressourcen. Es ist relativ einfach für Verbraucher, RDMA-Ressourcen zu erschöpfen, was dazu führen kann, dass Ressourcen für andere Verbraucher nicht mehr verfügbar sind. Der RDMA-Controller ist dafür ausgelegt, dies zu verhindern. Das Anhängen von Prozessen mit aktiven RDMA-Ressourcen an die cgroup-Hierarchie ist erlaubt, auch wenn die Grenze der Hierarchie überschritten werden kann.

1.31.8 Freezer controller

CONFIG.CGROU.FREEZER [=y] [Y]

Ermöglicht das Einfrieren und Aufheben des Einfrierens aller Aufgaben in einer C-Group. Diese Option betrifft die ORIGINAL cgroup-Schnittstelle. Der cgroup2-Speicher-Controller enthält standardmäßig wichtige In-Kernel-Speicherverbraucher.

Wenn Sie cgroup2 verwenden, sagen Sie N.

1.31.9 HugeTLB controller

CONFIG.CGROU.HUGETLB [=y] [Y]

Bietet eine cgroup-Steuerung für HugeTLB-Seiten. Wenn Sie dies aktivieren, können Sie die HugeTLB-Nutzung pro cgroup begrenzen. Die Begrenzung wird während eines Seitenfehlers durchgesetzt. Da HugeTLB keine Seitenrückforderung unterstützt, bedeutet die Durchsetzung des Limits zum Zeitpunkt des Seitenfehlers, dass die Anwendung ein SIGBUS-Signal erhält, wenn sie versucht, über das Limit hinaus auf HugeTLB-Seiten zuzugreifen. Dies setzt voraus, dass die Anwendung im Voraus weiß, wie viele HugeTLB-Seiten sie für ihre Nutzung benötigt. Die Kontrollgruppe wird im dritten Page-lru-Zeiger verfolgt. Dies bedeutet, dass wir die Steuergruppe nicht mit einer riesigen Seite von weniger als 3 Seiten verwenden können.

1.31.10 Cpuset controller

CONFIG.CPUSETS [=y] [Y]

Mit dieser Option können Sie CPUSETs erstellen und verwalten, die es ermöglichen, ein System dynamisch in Gruppen von CPUs und Speicknoten zu partitionieren und Aufgaben zuzuweisen, die nur innerhalb dieser Gruppen ausgeführt werden. Dies ist vor allem auf großen SMP- oder NUMA-Systemen nützlich.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.31.10.1 Include legacy /proc/<pid>/cpuset file

CONFIG.PROC_PID_CPUSET [=y] [Y]

This option will let you create and manage CPUSETs which allow dynamically partitioning a system into sets of CPUs and Memory Nodes and assigning tasks to run only within those sets. This is primarily useful on large SMP or NUMA systems.

Say N if unsure.

1.31.11 Device controller

CONFIG.CGROUPE_DEVICE [=y] [Y]

Bietet einen cgroup-Controller an, der Whitelists für Geräte implementiert, die ein Prozess in der cgroup mknode oder öffnen kann.

1.31.12 Simple CPU accounting controller

CONFIG.CGROUPE_CPUACCT [=y] [Y]

(Einfacher CPU-Accounting-Controller)

Bietet einen einfachen Controller für die Überwachung des gesamten CPU-Verbrauchs der Tasks in einer cgroup an.

1.31.13 Perf controller

CONFIG.CGROUPE_PERF [=y] [Y]

Diese Option erweitert den Modus perf per-cpu, um die Überwachung auf Threads zu beschränken, die zu der angegebenen cgroup gehören und auf der angegebenen CPU laufen. Sie kann auch verwendet werden, um die cgroup ID in Stichproben zu haben, so dass sie Leistungsereignisse zwischen cgroups überwachen kann.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.31.14 Support for eBPF programs attached to cgroups

CONFIG.CGROUPE_BPF [=y] [Y]

Erlaubt das Anhängen von eBPF-Programmen an eine cgroup mit dem bpf(2)-Syscall-Befehl

BPF_PROG_ATTACH.

In welchem Kontext auf diese Programme zugegriffen wird, hängt von der Art des Attachments ab. Zum Beispiel werden Programme, die mit BPF_CGROUPE_INET_INGRESS angehängt werden, auf dem Ingress-Pfad von inet-Sockets ausgeführt.

1.31.15 Misc resource controller

CONFIG.CGROUPE_MISC [=y] [Y]

Bietet einen Controller für verschiedene Ressourcen auf einem Host. Verschiedene skalare Ressourcen sind die Ressourcen auf dem Host-System, die nicht wie die anderen cgroups abstrahiert werden können. Dieser Controller verfolgt und begrenzt die verschiedenen Ressourcen, die von einem Prozess verwendet werden, der an eine cgroup-Hierarchie angeschlossen ist.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt misc cgroup in /Documentation/admin-guide/cgroup-v2.rst.

1.31.16 Debug controller

CONFIG.CGROUPE_DEBUG [=n] [N]

Diese Option aktiviert einen einfachen Controller, der Debugging-Informationen über das cgroups-Framework exportiert. Dieser Controller ist nur für das Debugging von Kontroll-C-Gruppen gedacht. Seine Schnittstellen sind nicht stabil.

Sagen Sie N.

1.32 Namespaces support →

CONFIG.NAMESPACES [=y] [Y]

(Unterstützung von Namensräumen, namespaces)

Bietet die Möglichkeit, Aufgaben mit verschiedenen Objekten unter Verwendung derselben Kennung arbeiten zu lassen. Zum Beispiel kann sich dieselbe IPC-ID auf verschiedene Objekte beziehen oder dieselbe Benutzer-ID oder pid kann sich auf verschiedene Aufgaben beziehen, wenn sie in verschiedenen Namensräumen verwendet werden.

1.32.1 UTS namespace

CONFIG.UTS_NS [=y] [Y]

In diesem Namensraum sehen Aufgaben verschiedene Informationen, die mit dem Systemaufruf `uname()` bereitgestellt werden

1.32.2 TIME namespace

CONFIG.TIME_NS [=y] [Y]

In diesem Namespace können boottime und monotone Uhren eingestellt werden. Die Zeit läuft dann mit der gleichen Geschwindigkeit weiter.

1.32.3 IPC namespace

CONFIG.IPC_NS [=y] [Y]

In diesem Namensraum arbeiten Aufgaben mit IPC-IDs (Interprozess-IDs), die jeweils verschiedenen IPC-Objekten in verschiedenen Namensräumen entsprechen.

1.32.4 User namespace

CONFIG.USER_NS [=y] [Y]

Dies ermöglicht es Containern, d. h. V-Servern, Benutzernamensräume zu verwenden, um verschiedene Benutzerinformationen für verschiedene Server bereitzustellen. Wenn Benutzernamensräume im Kernel aktiviert sind, wird empfohlen, dass die Option `MEMCG` ebenfalls aktiviert wird und dass der Benutzerbereich die Speicherkontrollgruppen verwendet, um die Speichermenge zu begrenzen, die nicht privilegierte Benutzer verwenden können.

1.32.4.1 Allow unprivileged users to create namespaces

CONFIG.USERS_NS.UNPRIVILEGED [=y] [Y]

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, können unprivilegierte Benutzer keine neuen Namensräume erstellen. Die Möglichkeit, dass Benutzer ihre eigenen Namespaces erstellen können, war Teil mehrerer kürzlich erfolgter lokaler Privilegienerweiterungen. Wenn Sie also Benutzernamespaces benötigen, aber paranoid bzw. sicherheitsbewusst sind, sollten Sie diese Funktion deaktivieren. Diese Einstellung kann zur Laufzeit mit dem `kernel.unprivileged_userns_clone sysctl` außer Kraft gesetzt werden.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.32.5 PID namespace

CONFIG.PID_NS [=y] [Y]

Unterstützung von Prozess-ID-Namensräumen. Dies ermöglicht es, mehrere Prozesse mit der gleichen pid zu haben, solange sie sich in verschiedenen pid-Namensräumen befinden. Dies ist ein Baustein von Containern.

1.32.6 Network namespace

CONFIG.NET_NS [=y] [Y]

Ermöglicht es dem Benutzer, scheinbar mehrere Instanzen des Netzwerkstapels zu erstellen.

1.33 Checkpoint/restore support

CONFIG.CHECKPOINT_RESTORE [=y] [Y]

Ermöglicht zusätzliche Kernel-Funktionen in einer Art Checkpoint/Restore. Insbesondere fügt es zusätzliche `prctl`-Codes zum Einrichten von Prozesstext, Daten- und Heap-Segmentgrößen sowie einige zusätzliche `/proc`-Dateisystemeinträge hinzu.

Wenn Sie unsicher sind, geben Sie hier N an.

1.34 Automatic process group scheduling

CONFIG.SCHED_AUTOGROUP [=y] [Y]

Mit dieser Option wird der Scheduler für gängige Desktop-Workloads optimiert, indem automatisch Aufgabengruppen erstellt und aufgefüllt werden. Diese Trennung von Arbeitslasten isoliert aggressive CPU-Brenner (wie Build-Jobs) von Desktop-Anwendungen. Die automatische Erstellung von Aufgabengruppen basiert derzeit auf der Aufgabensitzung.

1.35 Kernel→user space relay support (formerly relayfs)

CONFIG.RELAY [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung für die Relaischnittstelle in bestimmten Dateisystemen (wie debugfs). Sie wurde entwickelt, um einen effizienten Mechanismus für Werkzeuge und Einrichtungen zur Weiterleitung großer Datenmengen aus dem Kernelbereich in den Benutzerbereich bereitzustellen.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

1.36 Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support

CONFIG.BLK_DEV_INITRD [=y] [Y]

Das anfängliche RAM-Dateisystem ist ein ramfs, das vom Bootloader (loadlin oder lilo) geladen und vor dem normalen Bootvorgang als root eingehängt wird. Es wird typischerweise verwendet, um Module zu laden, die zum Einhängen des „echten“ Root-Dateisystems benötigt werden, usw.

Siehe <file:Documentation/admin-guide/initrd.rst> für Details. Wenn die RAM-Disk-Unterstützung (BLK_DEV_RAM) ebenfalls enthalten ist, aktiviert dies auch die anfängliche RAM-Disk-Unterstützung (initrd) und fügt 15 KByte (auf einigen anderen Architekturen mehr) zur Kernelgröße hinzu.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.36.1 Initramfs source file(s)

CONFIG.INITRAMFS_SOURCE [=] []

Dies kann entweder ein einzelnes cpio-Archiv mit der Endung .cpio oder eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Verzeichnissen und Dateien zur Erstellung des initramfs-Abbilds sein. Ein cpio-Archiv sollte ein Dateisystemarchiv enthalten, das als initramfs-Abbild verwendet werden soll. Verzeichnisse sollten ein Dateisystem-Layout enthalten, das in das initramfs-Abbild aufgenommen werden soll. Die Dateien sollten Einträge in dem Format enthalten, das vom Programm `usr/gen_init_cpio` im Kernelbaum beschrieben wird. Wenn mehrere Verzeichnisse und Dateien angegeben werden, wird das initramfs-Abbild die Summe aller dieser Verzeichnisse und Dateien sein.

Siehe <file:Documentation/driver-api/early-userspace/early_userspace_support.rst> für weitere Details.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie das Feld leer.

Symbol: INITRAMFS_SOURCE [=]

Type : string (Zeichenkette)

1.36.2 Support initial ramdisk/ramfs compressed using gzip

CONFIG.RD.GZIP [=y] [Y]

Unterstützung des Ladens eines gzip-kodierten Anfangs-Ramdisk- oder Cpio-Puffers.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.36.3 Support initial ramdisk/ramfs compressed using bzip2

CONFIG.RD.BZIP2 [=y] [Y]

Unterstützung des Ladens eines bzip2-kodierten Anfangs-Ramdisk- oder Cpio-Puffers.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.36.4 Support initial ramdisk/ramfs compressed using LZMA

CONFIG.RD.LZMA [=y] [Y]

Unterstützung des Ladens eines LZMA-kodierten Anfangs-Ramdisk- oder Cpio-Puffers.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.36.5 Support initial ramdisk/ramfs compressed using XZ

CONFIG_RD.XZ [=y] [Y]

Unterstützung des Ladens eines XZ-kodierten Anfangs-Ramdisk- oder Cpio-Puffers.
Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.36.6 Support initial ramdisk/ramfs compressed using LZO

CONFIG_RD.LZO [=y] [Y]

Unterstützung des Ladens eines LZO-kodierten Anfangs-Ramdisk- oder Cpio-Puffers.
Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.36.7 Support initial ramdisk/ramfs compressed using LZ4

CONFIG_RD.LZ4 [=y] [Y]

Unterstützung des Ladens eines LZ4-kodierten Anfangs-Ramdisk- oder Cpio-Puffers.
Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.36.8 Support initial ramdisk/ramfs compressed using ZSTD

CONFIG_RD.ZSTD [=y] [Y]

Unterstützung des Ladens eines ZSTD-kodierten Anfangs-Ramdisk- oder Cpio-Puffers.
Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.37 Boot config support

CONFIG_BOOT_CONFIG [=y] [Y]

Extra boot config ermöglicht es dem Systemadministrator, eine Konfigurationsdatei als zusätzliche Erweiterung der Kernel-Cmdline beim Booten zu übergeben. Die Bootkonfigurationsdatei muss am Ende von initramfs mit Prüfsumme, Größe und magischem Wort angehängt werden.

Siehe <file:Documentation/admin-guide/bootconfig.rst> für Details.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.37.1 Force unconditional bootconfig processing

CONFIG_BOOT_CONFIG_FORCE [=n] [N]

Wenn diese Kconfig-Option gesetzt ist, wird die BOOT_CONFIG-Verarbeitung auch dann durchgeführt, wenn der Kernel-Boot-Parameter "bootconfig" weggelassen wird. Tatsächlich gibt es mit dieser Kconfig-Option keine Möglichkeit, den Kernel dazu zu bringen, die von BOOT_CONFIG gelieferten Kernel-Boot-Parameter zu ignorieren.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

1.37.2 Embed bootconfig file in the kernel

CONFIG_BOOT_CONFIG_EMBED [=n] [N]

Eine mit BOOT_CONFIG_EMBED_FILE angegebene bootconfig-Datei in den Kernel einbetten. Normalerweise wird die bootconfig-Datei mit dem initrd-Image geladen. Wenn das System jedoch initrd nicht unterstützt, hilft Ihnen diese Option, indem sie eine bootconfig-Datei beim Erstellen des Kernels einbettet.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

1.38 Preserve cpio archive mtimes in initramfs

CONFIG_INITRAMFS_PRESERVE_MTIME [=y] [Y]

Jeder Eintrag in einem initramfs cpio-Archiv enthält einen mtime-Wert. Wenn diese Option aktiviert ist, übernehmen die extrahierten cpio-Einträge diese mtime, wobei die mtime-Einstellung des Verzeichnisses aufgeschoben wird, bis nach der Erstellung aller untergeordneten Einträge.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.39 Compiler optimization level →

Optimierungsgrad des Compilers, Auswahl aus den folgenden zwei Punkten:

1.39.1 Optimize for performance (-O2)

CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE [=y] [Y]

Dies ist die Standardoptimierungsstufe für den Kernel, die mit dem Compiler-Flag `-O2` erstellt wird, um die beste Leistung und die hilfreichsten Warnungen bei der Kompilierung zu erhalten.

1.39.2 Optimize for size (-Os)

CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE [=n] [N]

Wenn Sie diese Option wählen, wird `-Os` an Ihren Compiler übergeben, was zu einem kleineren Kernel führt.

1.40 Configure standard kernel features (expert users)

CONFIG_EXPERT [=n] []

Mit dieser Option können bestimmte Basis-Kerneloptionen und -einstellungen deaktiviert oder optimiert werden. Dies ist für spezielle Umgebungen gedacht, die einen „Nicht-Standard“-Kernel tolerieren können. Verwenden Sie diese Option nur, wenn Sie wirklich wissen, was Sie tun.

1.40.1 Load all symbols for debugging/ksymoops

CONFIG_KALLSYMS [=y] [Y]

(sichtbar wenn EXPERT [=n])

Geben Sie hier Y ein, damit der Kernel symbolische Absturzinformationen und symbolische Stack-Backtraces ausgibt. Dies erhöht die Größe des Kernels etwas, da alle Symbole in das Kernel-Image geladen werden müssen.

1.40.1.1 Test the basic functions and performance of kallsyms

CONFIG_KALLSYMS_SELFTEST [=n] [N]

Testen Sie die Grundfunktionen und die Leistung einiger Schnittstellen, wie z. B. `kallsyms_lookup_name`. Außerdem wird die Kompressionsrate des kallsyms-Kompressionsalgorithmus für den aktuellen Symbolsatz berechnet. Starten Sie den Selbsttest automatisch nach dem Systemstart.

Es wird empfohlen, `dmesg | grep kallsyms_selftest` auszuführen, um die Testergebnisse zu sammeln. In der letzten Zeile wird `finish` angezeigt, was bedeutet, dass der Test abgeschlossen ist.

1.40.1.2 Include all symbols in kallsyms

CONFIG_KALLSYMS_ALL [=y] [Y]

Normalerweise enthält kallsyms nur die Symbole von Funktionen für schönere OOPS-Meldungen und Backtraces (d. h. Symbole aus den Abschnitten `text` und `inittext`). Dies ist für die meisten Fälle ausreichend. Nur wenn Sie Kernel-Live-Patching oder andere weniger häufige Anwendungsfälle (z. B. wenn ein Debugger verwendet wird) aktivieren wollen, sind alle Symbole erforderlich (d. h. die Namen von Variablen aus den Data-Abschnitten usw.).

Diese Option stellt sicher, dass alle Symbole in das Kernel-Image geladen werden (d. h. Symbole aus allen Sektionen), was die Kernelgröße erhöht (je nach Kernelkonfiguration kann sie 300KiB oder etwas Ähnliches betragen).

Sagen Sie N, es sei denn, Sie brauchen wirklich alle Symbole, oder Kernel-Live-Patching.

1.41 Kernel Performance Events And Counters →

Kernel-Leistungsereignisse und -Zähler

1.41.1 Kernel performance events and counters

CONFIG_PERF_EVENTS [=y] [Y]

Aktivieren Sie die Kernel-Unterstützung für verschiedene von Software und Hardware bereitgestellte Leistungsereignisse.

Software-Ereignisse werden entweder integriert oder über die Verwendung von generischen Tracepoints unterstützt.

Die meisten modernen CPUs unterstützen Leistungsereignisse über Leistungszählerregister. Diese Register zählen die Anzahl bestimmter Arten von hw-Ereignissen: z. B. ausgeführte Anweisungen, erlittene Cachemisses oder falsch vorhergesagte Verzweigungen – ohne den Kernel oder Anwendungen zu verlangsamen. Diese Register können auch Unterbrechungen auslösen, wenn eine bestimmte Anzahl von Ereignissen überschritten wird – und können so dazu verwendet werden, ein Profil des Codes zu erstellen, der auf dieser CPU läuft.

Das Linux-Performance-Event-Subsystem bietet eine Abstraktion dieser Software- und Hardware-Event-Fähigkeiten, die über einen Systemaufruf zugänglich sind und von dem Dienstprogramm **perf** in **tools/perf/** verwendet werden. Es stellt Zähler pro Task und pro CPU zur Verfügung und bietet darüber hinaus Ereignisfunktionen.

Sagen Sie Y, wenn Sie unsicher sind.

1.41.1.1 Debug: use vmalloc to back perf mmap() buffers

CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC [=n] [N]

Verwendung von vmalloc-Speicher zur Sicherung von mmap()-Puffern. Hauptsächlich nützlich zum Debuggen des vmalloc-Codes auf Plattformen, die dies nicht erfordern. Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

1.42 Profiling support

CONFIG_PROFILING [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, um die erweiterten Unterstützungsmechanismen für das Profiling zu aktivieren, die von Profilern verwendet werden.

1.43 Kexec and crash features →

Kexec und Absturzmerkmale

1.43.1 Enable kexec system call

CONFIG_KEXEC [=y] [Y]

kexec ist ein Systemaufruf, der die Fähigkeit implementiert, den aktuellen Kernel herunterzufahren und einen anderen Kernel zu starten. Es ist wie ein Neustart, aber er ist unabhängig von der System-Firmware. Und wie ein Neustart können Sie damit jeden Kernel starten, nicht nur Linux. Der Name kommt von der Anlehnung mit dem Systemaufruf **exec**. Es ist ein fortlaufender Prozess, um sicher zu sein, dass die Hardware eines Rechners ordnungsgemäß heruntergefahren wird, seien Sie also nicht überrascht, wenn dieser Code bei Ihnen zunächst nicht funktioniert. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist die genaue Hardwareschnittstelle noch stark im Wandel, so dass keine gute Empfehlung ausgesprochen werden kann.

1.43.2 Enable kexec file based system call

CONFIG_KEXEC_FILE [=y] [Y]

(Aktivieren des dateibasierten Systemaufrufs kexec)

Dies ist eine neue Version des Systemaufrufs **kexec**. Dieser Systemaufruf ist dateibasiert und nimmt Dateideskriptoren als Systemaufrufsargument für Kernel und initramfs anstelle einer Liste von Segmenten, wie sie vom kexec-Systemaufruf akzeptiert wird.

1.43.2.1 Verify kernel signature during kexec file_load() syscall

CONFIG_KEXEC_SIG [=y] [Y]

Mit dieser Option wird der Syscall **kexec_file_load()** auf eine gültige Signatur des Kernel-Images geprüft. Das Image kann immer noch ohne gültige Signatur geladen werden, es sei denn, Sie aktivieren auch **KEXEC_SIG_FORCE**, aber wenn es eine Signatur gibt, die überprüft werden kann, dann muss sie auch gültig sein. Zusätzlich zu dieser Option müssen Sie die Signaturprüfung für den entsprechenden Kernel-Image-Typ, der geladen wird, aktivieren, damit dies funktioniert.

1.43.2.1.1 Require a valid signature in `kexec_file_load()` syscall

`CONFIG_KEXEC_SIG_FORCE` [=n] [Y]

Diese Option macht die Überprüfung der Kernelsignatur für den Syscall `kexec_file_load()` zwingend erforderlich.

1.43.2.1.2 Enable bzImage signature verification support

`CONFIG_KEXEC_BZIMAGE_VERIFY_SIG` [=n] [Y]

Aktivierung der Unterstützung von bzImage für die Signaturprüfung.

1.43.3 kexec jump

`CONFIG_KEXEC_JUMP` [=y] [Y]

Sprung zwischen Original-Kernel und kexeced-Kernel und Aufruf von Code im physikalischen Adressmodus über KEXEC

1.43.4 kexec crash dumps

`CONFIG_KEXEC_DUMP` [=y] [Y]

Absturzdump (Speicherauszug) erzeugen, nachdem er von kexec gestartet wurde. Dies sollte normalerweise nur in speziellen Crash-Dump-Kerneln gesetzt werden, die im Hauptkernel mit kexec-tools in einen speziell reservierten Bereich geladen werden und dann später nach einem Absturz von kdump/kexec ausgeführt werden. Der Crash-Dump-Kernel muss mit `PHYSICAL_START` auf eine Speicheradresse kompiliert werden, die nicht vom Hauptkernel oder BIOS verwendet wird, oder er muss als relocatable image (`CONFIG_RELOCATABLE=y`) erstellt werden.

Für weitere Details siehe `Documentation/admin-guide/kdump/kdump.rst`

Für s390 aktiviert diese Option auch `zfcpdump`.

Siehe auch `<file:Documentation/s390/zfcpdump.rst>`

1.43.4.1 Update the crash elfcorehdr on system configuration changes

`CONFIG_CRASH_HOTPLUG` [=y] [Y]

Aktivierung der direkten Aktualisierung der Crash-Elfcorehdr (die die Liste der CPUs und Speicherbereiche enthält, die bei einem Absturz gelöscht werden sollen) als Reaktion auf Hot-Plug/Unplug oder Online/Offline von CPUs oder Speicher. Dies ist ein sehr viel fortschrittlicherer Ansatz als der Versuch dies im Userspace zu tun.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

1.43.4.1.1 Specify the maximum number of memory regions for the elfcorehdr

`CONFIG_CRASH_MAX_MEMORY_RANGES` [=8192] [8192]

Für den Pfad des Systemaufrufs `kexec_file_load()` ist die maximale Anzahl der Speicherbereiche anzugeben, die der elfcorehdr-Puffer/das elfcorehdr-Segment aufnehmen kann. Diese Regionen werden über `walk_system_ram_res()` ermittelt, z. B. die 'System RAM'-Einträge in `/proc/iomem`. Dieser Wert wird mit `NR_CPUS_DEFAULT` kombiniert und mit `sizeof(Elf64_Phdr)` multipliziert, um die endgültige elfcorehdr-Speicherpuffer-/Segmentgröße zu bestimmen. Der Wert 8192 beispielsweise deckt ein (dünn besiedeltes) 1TiB-System ab, das aus 128MiB-Memblöcken besteht, und führt zu einer elfcorehdr-Speicherpuffer-/Segmentgröße von unter 1MiB. Dies ist eine vernünftige Wahl, um sowohl Baremetal- als auch virtuelle Maschinenkonfigurationen zu unterstützen.

Für den Syscall-Pfad `kexec_load()` ist `CRASH_MAX_MEMORY_RANGES` Teil der Berechnung hinter dem Wert, der über das Attribut `/sys/kernel/crash_elfcorehdr_size` bereitgestellt wird.

2 64-bit kernel

`CONFIG_64BIT` [=y] [Y]

Sagen Sie Y für ja, zur Erstellung eines 64-Bit-Kernels - früher bekannt als x86_64

Sagen Sie N für nein, um einen 32-Bit-Kernel zu erstellen - früher bekannt als i386

3 Processor type and features →

Prozessortyp und Eigenschaften

3.1 Symmetric multi-processing support

CONFIG_SMP [=y] [Y]

Dies ermöglicht die Unterstützung von Systemen mit mehr als einer CPU. Wenn Sie ein System mit nur einer CPU haben, sagen Sie N. Wenn Sie ein System mit mehr als einer CPU haben, sagen Sie Y. Wenn Sie hier N angeben, läuft der Kernel auf Uni- und Multiprozessor-Maschinen, verwendet aber nur eine CPU einer Multiprozessor-Maschine. Wenn Sie hier Y angeben, läuft der Kernel auf vielen, aber nicht auf allen Uniprozessor-Maschinen.

Auf einer Uniprozessor-Maschine läuft der Kernel schneller, wenn Sie hier N angeben. Beachten Sie, dass der Kernel nicht auf 486er-Architekturen läuft, wenn Sie hier Y angeben und unter „Prozessorfamilie“ die Architektur „586“ oder „Pentium“ auswählen.

Ebenso funktionieren Multiprozessor-Kernel für die „PPro“-Architektur möglicherweise nicht auf allen Pentium-basierten Boards.

Benutzer von Multiprozessor-Maschinen, die hier Y für „Ja“ angeben, sollten auch „Ja“ zu „Enhanced Real Time Clock Support“ (siehe unten) sagen. Der „Advanced Power Management“-Code wird deaktiviert, wenn Sie hier „Y“ angeben. Siehe auch <file:Documentation/arch/x86/i386/IO-APIC.rst>, <file:Documentation/admin-guide/lockup-watchdogs.rst> und das SMP-HOWTO, verfügbar unter:

<http://www.tldp.org/docs.html#howto>.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie hier tun sollen, sagen Sie N.

3.2 Support x2apic

CONFIG_X86_X2APIC [=y] [Y]

Dies ermöglicht die Unterstützung von x2apic auf CPUs, die über diese Funktion verfügen. Dies ermöglicht 32-Bit-Apic-IDs (so dass es sehr große Systeme unterstützen kann) und greift auf den lokalen apic über MSRs und nicht über mmio zu. Einige Intel-Systeme ab ca. 2022 sind in den x2APIC-Modus gesperrt und können nicht auf die alten APIC-Modi zurückgreifen, wenn SGX oder TDX im BIOS aktiviert sind. Ohne Aktivierung dieser Option booten sie mit stark eingeschränkter Funktionalität.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie hier tun sollen, sagen Sie N.

3.3 Enable MPS table

CONFIG_X86_MPPARSE [=y] [Y]

Für alte smp-Systeme, die keine richtige acpi-Unterstützung haben. Neuere Systeme (insbesondere mit 64bit-CPU) mit acpi-Unterstützung, werden von MADT und DSDT überschrieben.

3.4 x86 CPU resource control support

CONFIG_X86_CPU_RESCTRL [=y] [Y]

Aktivieren Sie die Unterstützung der x86-CPU-Ressourcensteuerung. Unterstützung für die Zuweisung und Überwachung der Nutzung von Systemressourcen durch die CPU. Intel nennt dies Intel Resource Director Technology (Intel(R) RDT). Weitere Informationen über RDT finden Sie im Intel x86 Architecture Software Developer Manual. AMD bezeichnet dies als AMD Platform Quality of Service (AMD QoS).

Weitere Informationen über AMD QoS finden Sie im Handbuch AMD64 Technology Platform Quality of Service Extensions.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

3.5 Support for extended (non-PC) x86 platforms

CONFIG_X86_EXTENDED_PLATFORM [=n] [N]

Wenn Sie diese Option deaktivieren, unterstützt der Kernel nur Standard-PC-Plattformen (was die große Mehrheit der Systeme da draußen abdeckt). Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie die Unterstützung für die folgenden (nicht-PC) 64-Bit-x86-Plattformen auswählen:

- Numascale NumaChip
- ScaleMP vSMP
- SGI Ultraviolet

Wenn Sie eines dieser Systeme haben, oder wenn Sie einen generischen Distributionskernel bauen wollen, geben Sie hier Y an – andernfalls sagen Sie N.

3.6 Intel Low Power Subsystem Support

CONFIG_X86_INTEL_LPSS [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option, um Unterstützung für das Intel Low Power Subsystem zu erstellen, wie es auf dem Intel Lynxpoint PCH zu finden ist. Die Auswahl dieser Option ermöglicht Dinge wie Clock Tree (Common Clock Framework) und Pincontrol, die von den LPSS-Peripherietreibern benötigt werden.

3.7 AMD ACPI2Platform devices support

CONFIG_X86_AMD_PLATFORM_DEVICE [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option, um AMD-spezifische ACPI-Geräte wie I2C, UART, GPIO, die auf AMD Carri-
zo und späteren Chipsätzen zu finden sind, als Plattformgeräte zu interpretieren. I2C und UART hängen von COMMON_CLK ab, um den Takt zu setzen. Der GPIO-Treiber ist im PINCTRL-Subsystem implementiert.

3.8 Intel SoC IOSF Sideband support for SoC platforms

CONFIG_IOSF_MBI [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung des Seitenband-Registerzugriffs für Intel SoC-Plattformen. Auf diesen Plattformen wird das IOSF-Seitenband anstelle von MSRs für einige Registerzugriffe verwendet, vor allem, aber nicht ausschließlich, für thermische und Stromversorgungs-Register. Treiber können die Verfügbarkeit dieser Geräte abfragen, um festzustellen, ob sie das Seitenband benötigen, um auf diesen Plattformen zu funktionieren. Das Seitenband ist auf den folgenden SoC-Produkten verfügbar.

- BayTrail
- Braswell
- Quark

Sie sollten Y sagen, wenn Sie einen Kernel auf einem dieser SoCs ausführen.

3.8.1 Enable IOSF sideband access through debugfs

CONFIG_IOSF_MBI_DEBUG [=n] [N]

Wählen Sie diese Option, um die IOSF-Seitenband-Zugriffsregister (MCR, MDR, MCRX) über debugfs freizugeben, um Registerinformationen von verschiedenen Einheiten auf dem SoC zu schreiben und zu lesen. Dies ist sehr nützlich, um Informationen über den Gerätezustand für Debugging und Analyse zu erhalten. Da es sich um einen allgemeinen Zugriffsmechanismus handelt, müssen die Benutzer dieser Option das Gerät, auf das sie zugreifen wollen, genau kennen.

Wenn Sie die Option nicht benötigen oder im Zweifel sind, sagen Sie N.

3.9 Single-depth WCHAN output

CONFIG_SHED_OMIT_FRAME_POINTER [=y] [Y]

Berechne einfachere /proc/<PID>/wchan-Werte. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die wchan-Werte zur aufrufenden Funktion zurückgeführt. Dies liefert genauere wchan-Werte, allerdings auf Kosten eines etwas größeren Planungsaufwands (scheduling overhead).

Im Zweifelsfall sagen Sie "Y".

3.10 Linux guest support →

CONFIG_HYPERVISOR_GUEST [=y] [Y]

Geben Sie hier Y ein, um Optionen für die Ausführung von Linux unter verschiedenen Hypervisoren zu aktivieren. Diese Option aktiviert die grundlegende Hypervisor-Erkennung und die Einrichtung der Plattform. Wenn Sie N sagen, werden alle Optionen in diesem Untermenü übersprungen und deaktiviert, und die Linux-Gastunterstützung wird nicht eingebaut.

3.10.1 Enable paravirtualization code

CONFIG_PARAVIRT [=y] [Y]

Der Kernel wird so verändert, dass er sich selbst modifizieren kann, wenn er unter einem Hypervisor ausgeführt wird, was die Leistung gegenüber einer vollständigen Virtualisierung erheblich verbessern kann. Wenn der Kernel jedoch ohne Hypervisor ausgeführt wird, ist er theoretisch langsamer und etwas größer.

3.10.2 paravirt-ops debugging

CONFIG_PARAVIRT_DEBUG [=n] [N]

Ermöglicht das Debuggen von paravirt_ops Interna. Insbesondere BUG, wenn eine paravirt_op fehlt, wenn sie aufgerufen wird.

3.10.3 Paravirtualization layer for spinlocks

CONFIG_PARAVIRT_SPINLOCKS [=y] [Y]

Paravirtualisierte Spinlocks ermöglichen es einem pvops-Backend, die Spinlock-Implementierung durch etwas Virtualisierungsfreundliches zu ersetzen (z. B. Blockieren der virtuellen CPU anstelle von Spinning). Dies hat nur minimale Auswirkungen auf native Kernel und bringt einen deutlichen Leistungsvorteil für paravirtualisierte KVM/Xen-Kernel.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie diese Frage beantworten sollen, antworten Sie mit Y.

3.10.4 Xen guest support

CONFIG_XEN [=y] [Y]

Dies ist der Linux-Xen-Port. Wenn Sie dies aktivieren, kann der Kernel in einer paravirtualisierten Umgebung unter dem Xen-Hypervisor booten.

3.10.4.1 Xen PV guest support

CONFIG_XEN_PV [=y] [Y]

Der Betrieb als Xen PV-Gast wird unterstützt.

3.10.4.1.1 Limit Xen pv-domain memory to 512GB

CONFIG_XEN_512GB [=y] [Y]

Begrenzen der paravirtualisierten Benutzerdomänen auf 512 GB RAM. Die Xen-Tools und die Tools zur Analyse von Crash-Dumps unterstützen möglicherweise keine pv-Domänen mit mehr als 512 GB RAM. Diese Option steuert die Standardeinstellung des Kernels, um nur bis zu 512 GB oder mehr zu verwenden. Es ist jederzeit möglich, die Standardeinstellung durch Angabe des Boot-Parameters `xen.512gb_limit` zu ändern.

3.10.4.2 Xen PVHVM guest support

CONFIG_XEN_PVHVM_GUEST [=y] [Y]

Der Betrieb als Xen PVHVM-Gast wird unterstützt.

3.10.4.3 Enable Xen debug and tuning parameters in debugfs

CONFIG_XEN_DEBUG_FS [=n] [N]

Der Betrieb als Xen PV-Gast wird unterstützt.

3.10.4.4 Xen PVH guest support

CONFIG_XEN_PVH [=y] [Y]

Der Betrieb als Xen PVH-Gast wird unterstützt.

3.10.5 Xen Dom0 support

CONFIG_XEN_DOM0 [=y] [Y]

Der Betrieb als Xen Dom0-Gast wird unterstützt.

3.10.6 Always use safe MSR accesses in PV guests

CONFIG_XEN_PV_MSR_SAFE [=y] [Y]

Verwenden Sie sichere (nicht fehlerhafte) MSR-Zugriffsfunktionen, auch wenn der MSR-Zugriff ohnehin nicht fehlerhaft sein sollte. Der Standardwert kann mit dem Boot-Parameter `xen_msr_safe` geändert werden.

3.10.7 KVM Guest support (including kvmclock)

CONFIG_KVM_GUEST [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht verschiedene Optimierungen für die Ausführung unter dem KVM-Hypervisor. Sie beinhaltet eine paravirtualisierte Uhr, so dass der Host dem Gast eine Zeitinfrastruktur wie die Tageszeit und die Systemzeit zur Verfügung stellt, anstatt sich auf eine PIT-Emulation (oder wahrscheinlich eine andere) durch das zugrunde liegende Gerätemodell zu verlassen.

3.10.8 Disable host haltpoll when loading haltpoll driver

CONFIG_ARCH_CPUIDLE_HALTPOLL [=y] [Y]

(Haltpoll des Hosts beim Laden des Haltpoll-Treibers deaktivieren)

Wenn Sie unter KVM virtualisieren, deaktiviert den haltpoll des Hosts.

3.10.9 Support for running PVH guests

CONFIG_PVH [=y] [Y]

Diese Option aktiviert den PVH-Einstiegspunkt für virtuelle Gastmaschinen, wie in der x86/HVM Direct Boot ABI angegeben.

3.10.10 Paravirtual steal time accounting

CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option aus, um die Berechnung der Zeit für das Stehlen von Aufgaben mit feiner Granularität zu aktivieren. Die Zeit, die für die Ausführung anderer Aufgaben parallel zur aktuellen vCPU aufgewendet wird, ist von der vCPU-Leistung abgezogen. Um dies zu berücksichtigen, kann es zu geringen Leistungseinbußen kommen.

Im Zweifelsfall geben Sie hier N an.

3.10.11 Jailhouse non-root cell support

CONFIG_JAILHOUSE_GUEST [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht es, Linux als Gast in einer Jailhouse-Nicht-Root-Zelle auszuführen. Sie können diese Option deaktiviert lassen, wenn Sie Jailhouse nur starten und Linux anschließend in der Root-Zelle ausführen möchten.

3.10.12 ACRN Guest support

CONFIG_ACRN_GUEST [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht die Ausführung von Linux als Gast im ACRN-Hypervisor. ACRN ist ein flexibler, leichtgewichtiger Referenz-Open-Source-Hypervisor, der mit Blick auf Echtzeit und Sicherheitskritik entwickelt wurde. Er wurde für eingebettete IOT mit kleinem Platzbedarf und Echtzeitfunktionen entwickelt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter <https://projectacrn.org/>.

3.10.13 Intel TDX (Trust Domain Extensions) - Guest Support

CONFIG_INTEL_TDX_GUEST [=y] [Y]

Unterstützung der Ausführung als Gast unter Intel TDX.

Ohne diese Unterstützung kann der Gastkernel nicht booten oder unter TDX laufen. TDX umfasst Speicherverschlüsselungs- und Integritätsfunktionen, die die Vertraulichkeit und Integrität des Gastspeichers und des CPU-Status schützen. TDX-Gäste sind vor einigen Angriffen durch den VMM geschützt.

3.11 Processor family (Generic-x86-64) →

Dies ist der Prozessortyp Ihrer CPU. Diese Information wird für Optimierungszwecke verwendet. Um einen Kernel zu kompilieren, der auf allen unterstützten x86-CPU-Typen laufen kann (wenn auch nicht optimal schnell), können Sie hier „486“ angeben. Beachten Sie, dass der 386er nicht mehr unterstützt wird, dies schließt AMD/Cyrix/Intel 386DX/DXL/SL/SLC/SX, Cyrix/TI 486DLC/DLC2, UMC 486SX-S und den NexGen Nx586 ein. Der Kernel läuft nicht notwendigerweise auf älteren Architekturen als der von Ihnen gewählten, z. B. läuft ein Pentium-optimierter Kernel auf einem PPro, aber nicht unbedingt auf einem i486.

Hier sind die empfohlenen Einstellungen für höchste Geschwindigkeit:

- **486** für den AMD/Cyrix/IBM/Intel 486DX/DX2/DX4 oder SL/SLC/SLC2/SLC3/SX/SX2 und UMC U5D oder U5S.
- **586** für generische Pentium-CPU's, denen das TSC-Register (Zeitstempelzähler) fehlt.
- **Pentium-Classic** für den Intel Pentium.
- **Pentium-MMX** für den Intel Pentium MMX.
- **Pentium-Pro** für den Intel Pentium Pro.
- **Pentium-II** für den Intel Pentium II oder den Pre-Coppermine Celeron.
- **Pentium-III** für den Intel Pentium III oder Coppermine Celeron.
- **Pentium-4** für den Intel Pentium 4 oder den P4-basierten Celeron.
- **K6** für den AMD K6, K6-II und K6-III (auch bekannt als K6-3D).
- **Athlon** für die AMD K7-Familie (Athlon/Duron/Thunderbird).
- **Opteron/Athlon64/Hammer/K8** für alle K8 und neuere AMD-CPU's.
- **Crusoe** für die Transmeta Crusoe-Serie.
- **Efficeon** für die Transmeta Efficeon-Reihe.
- **Winchip-C6** für den ursprünglichen IDT-Winchip.
- **Winchip-2** für IDT-Winchips mit 3dNow! Fähigkeiten.
- **AMD Elan** für die 32-Bit AMD Elan Embedded CPU.
- **GeodeGX1** für Geode GX1 (Cyrix MediaGX).
- **Geode GX/LX** für AMD Geode GX und LX Prozessoren.
- **CyrixIII/VIA C3** für VIA Cyrix III oder VIA C3.
- **VIA C3-2** für VIA C3-2 "Nehemiah" (Modell 9 und höher).
- **VIA C7** für VIA C7.
- **Intel P4** für die Pentium 4/Netburst-Mikroarchitektur.
- **Core 2/newer Xeon** für alle Core2 und neueren Intel-CPU's.
- **Intel Atom** für die CPU's mit Atom-Mikroarchitektur.
- **Generic-x86-64** für einen Kernel, der auf jeder x86-64-CPU läuft.

Weitere Details finden Sie im Hilfetext der jeweiligen Option. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, wählen Sie **486**.

Derzeit (Kernelversion 6.6.x) können Sie nur aus fünf auswählen:

3.11.1 Opteron/Athlon64/Hammer/K8

CONFIG_MK8 [=n] [N]

Wählen Sie diese Option für einen Prozessor der AMD Opteron- oder Athlon64 Hammer-Familie. Ermöglicht die Verwendung einiger erweiterter Anweisungen und übergibt entsprechende Optimierungsflags an den GCC.

3.11.2 Intel P4 / older Netburst based Xeon

CONFIG_MPSC [=n] [N]

Optimiert für Intel Pentium 4, Pentium D und ältere Nocona/Dempsey Xeon CPUs mit Intel 64bit, die mit x86-64 kompatibel sind. Beachten Sie, dass die neuesten Xeons (Xeon 51xx und 53xx) nicht auf dem Netburst-Kern basieren und diese Option nicht verwenden sollten.

Sie können sie anhand des Feldes `cpu family` in `/proc/cpuinfo` unterscheiden. Familie 15 ist ein älterer Xeon, Familie 6 ein neuerer.

3.11.3 Intel P4 / older Netburst based Xeon

CONFIG_MCORE2 [=n] [Y]

Wählen Sie dies für Intel Core 2 und neuere Core 2 Xeons (Xeon 51xx und 53xx) CPUs.

Sie können neuere von älteren Xeons anhand der CPU-Familie in `/proc/cpuinfo` unterscheiden. Neuere haben 6 und ältere 15 (kein Tippfehler).

3.11.4 Intel Atom

CONFIG_MATOM [=n] [N]

Wählen Sie diese Option für die Intel Atom-Plattform. Intel Atom CPUs haben eine In-Order-Pipelining-Architektur und können daher von entsprechend optimiertem Code profitieren. Verwenden Sie einen aktuellen GCC mit spezieller Atom-Unterstützung, um die Vorteile dieser Option voll ausschöpfen zu können.

3.11.5 Generic-x86-64

CONFIG_GENERIC_CPU [=y] [N]

Allgemeine x86-64-CPU. Läuft gleich gut auf allen x86-64-CPU.

3.12 Old AMD GART IOMMU support

CONFIG_GART_IOMMU [=n] [N]

Bietet einen Treiber für ältere AMD Athlon64/Opteron/Turion/Sempron GART basierte Hardware IOMMUs an. Der GART unterstützt vollen DMA-Zugriff für Geräte mit 32-Bit-Zugriffsbeschränkungen auf Systemen mit mehr als 3 GB. Dies wird normalerweise für USB, Sound, viele IDE/SATA-Chipsätze und einige andere Geräte benötigt. Neuere Systeme haben in der Regel eine moderne AMD IOMMU, die über die Konfigurationsoption `CONFIG_AMD_IOMMU=y` unterstützt wird. In normalen Konfigurationen ist dieser Treiber nur aktiv, wenn er benötigt wird: Es sind mehr als 3 GB Arbeitsspeicher vorhanden und das System enthält ein auf 32 Bit begrenztes Gerät.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

3.13 Enable Maximum number of SMP Processors and NUMA Nodes

CONFIG_MAXSMP [=n] [N]

Aktivieren der maximalen Anzahl von CPUs- und NUMA-Knoten für diese Architektur.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

3.14 Maximum number of CPUs

CONFIG_NR_CPUS [=320] [8]

Hier können Sie die maximale Anzahl von CPUs angeben, die dieser Kernel unterstützen soll. Wenn `CPU_MASK_OFFSTACK` aktiviert ist, ist der maximal unterstützte Wert 8192, andernfalls ist der maximale Wert 512. Der Mindestwert, der Sinn macht, ist 2.

Dies dient lediglich dazu, Speicher zu sparen: jede unterstützte CPU fügt dem Kernel-Image etwa 8 kB hinzu.

3.15 Cluster scheduler support

CONFIG_SCHED_CLUSTER [=y] [N]

Die Unterstützung des Cluster-Schedulers verbessert die Entscheidungsfindung des CPU-Schedulers beim Umgang mit Maschinen, die Cluster von CPUs haben. Mit Cluster sind in der Regel mehrere CPUs gemeint, die eng beieinander liegen und sich Mid-Level-Caches, Last-Level-Cache-Tags oder interne Busse teilen.

3.16 Multi-core scheduler support

CONFIG_SCHED_MC [=y] [Y]

Die Unterstützung des Multi-Core-Schedulers verbessert die Entscheidungsfindung des CPU-Schedulers beim Umgang mit Multi-Core-CPU-Chips auf Kosten eines leicht erhöhten Overheads an einigen Stellen. Wenn Sie unsicher sind, geben Sie hier N an.

3.16.1 CPU core priorities scheduler support

CONFIG_SCHED_MC_PRIO [=y] [Y]

Bei CPUs mit Intel Turbo-Boost-Max-Technik 3.0 wird die Reihenfolge der Kerne bei der Herstellung festgelegt, so dass bestimmte Kerne höhere Turbofrequenzen erreichen können (bei Single-Thread-Arbeitslasten) als andere. Durch die Aktivierung dieser Kernel-Funktion wird der Scheduler über die TBM3- (auch ITMT-) Prioritätsreihenfolge der CPU-Kerne informiert und passt die CPU-Auswahllogik des Schedulers entsprechend an, so dass eine höhere Gesamtsystemleistung erzielt werden kann. Diese Funktion hat keine Auswirkungen auf CPUs ohne diese Funktion.

Wenn Sie unsicher sind, geben Sie hier Y an.

3.17 Reroute for broken boot IRQs

CONFIG_X86_REROUTE_FOR_BROKEN_BOOT_IRQS [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht eine Umgehung, die eine Quelle für unerwünschte Unterbrechungen behebt. Dies wird empfohlen, wenn die Thread-Interrupt-Behandlung auf Systemen verwendet wird, bei denen die Erzeugung von überflüssigen „Boot-Interrupts“ nicht deaktiviert werden kann. Einige Chipsätze erzeugen einen Legacy-INTx-„Boot-IRQ“, wenn der IRQ-Eintrag im IO-APIC des Chipsatzes maskiert ist (wie es z. B. der RT-Kernel während der Interruptbehandlung tut). Bei Chipsätzen, bei denen diese Boot-IRQ-Erzeugung nicht deaktiviert werden kann, wird durch diese Abhilfe die ursprüngliche IRQ-Leitung maskiert, so dass nur der entsprechende „Boot-IRQ“ an die CPUs geliefert wird. Die Problemumgehung weist den Kernel außerdem an, den IRQ-Handler auf der Boot-IRQ-Leitung einzurichten. Auf diese Weise wird nur ein Interrupt an den Kernel geliefert. Andernfalls kann der zweite Interrupt den Kernel dazu veranlassen, (lebenswichtige) Interrupt-Leitungen herunterzufahren. Betrifft nur „defekte“ Chipsätze. Die gemeinsame Nutzung von Interrupts kann auf diesen Systemen erhöht werden.

3.18 Machine Check / overheating reporting

CONFIG_X86_MCE [=y] [Y]

(Maschinenprüfung / Überhitzungsmeldung) Durch die Unterstützung von Machine Check kann der Prozessor den Kernel benachrichtigen, wenn er ein Problem feststellt (z. B. Überhitzung, Datenbeschädigung). Welche Maßnahmen der Kernel ergreift, hängt von der Schwere des Problems ab und reicht von Warnmeldungen bis zum Anhalten des Rechners.

3.18.1 Support for deprecated /dev/mcelog character device

CONFIG_X86_MCELOG_LEGACY [=n] [N]

Aktivierung der Unterstützung für /dev/mcelog, die vom alten mcelog-Benutzerraum-Logging-Daemon (mcelog userspace logging daemon) benötigt wird. Erwägen Sie den Umstieg auf die neue Generation des rasdaemon.

3.18.2 Intel MCE features

CONFIG_X86_MCE_INTEL [=y] [Y]

Zusätzliche Unterstützung für Intel-spezifische MCE-Funktionen wie den Temperaturmonitor (thermal monitor).

3.18.3 AMD MCE features

CONFIG_X86_MCE_AMD [=y] [N]

Zusätzliche Unterstützung für AMD-spezifische MCE-Funktionen wie den DRAM-Fehlerschwellenwert (DRAM Error Threshold).

3.19 Machine check injector support

CONFIG_X86_MCE_INJECT [=m] [M]

Unterstützung bei der Einspeisung von Maschinenprüfungen zu Testzwecken. Wenn Sie nicht wissen, was eine Maschinenprüfung ist und Sie keine Kernel-Qualitätssicherung durchführen, können Sie mit Sicherheit N sagen, also nein.

3.20 Performance monitoring →

Leistungsüberwachung

3.20.1 Intel uncore performance events

CONFIG_PERF_EVENTS_INTEL_UNCORE [=m] [M]

Unterstützung für Intel-Uncore-Leistungsereignisse. Diese sind auf NehalemEX und moderneren Prozessoren verfügbar.

3.20.2 Intel/AMD rapl performance events

CONFIG_PERF_EVENTS_INTEL_RAPL [=m] [M]

Unterstützung für Intel- und AMD-RAPL-Leistungsereignisse zur Leistungsüberwachung auf modernen Prozessoren.

3.20.3 Intel cstate performance events

CONFIG_PERF_EVENTS_INTEL_CSTATE [=m] [M]

Einbeziehung der Unterstützung für Intel cstate performance events für die Leistungsüberwachung auf modernen Prozessoren.

3.20.4 AMD Processor Power Reporting Mechanism

CONFIG_PERF_EVENTS_AMD_POWER [=m] [M]

Unterstützung von Stromversorgungsberichten für AMD-Prozessoren.

Derzeit wird die Schnittstelle X86_FEATURE_ACC_POWER (CUID Fn8000_0007_EDX[12]) genutzt, um den durchschnittlichen Stromverbrauch von Prozessoren der Familie 15h zu berechnen.

3.20.5 AMD Uncore performance events

CONFIG_PERF_EVENTS_AMD_UNCORE [=m] [M]

Unterstützung für AMD-Uncore-Leistungsereignisse für die Verwendung mit z. B.

`perf stat -e amd_l3/.../,amd_df/.../`.

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `amd-uncore` genannt.

3.20.6 AMD Zen3 Branch Sampling support

CONFIG_PERF_EVENTS_AMD_BRS [=y] [Y]

Aktivieren Sie die AMD Zen3 Branch Sampling-Unterstützung (BRS), die bis zu 16 aufeinanderfolgende Verzweigungen in Registern erfasst.

3.20.7 IOPERM and IOPL Emulation

CONFIG_X86_IOPL_IOPERM [=y] [Y]

Dies ermöglicht die `ioperm()`- und `iopl()`-Systemaufrufe, die für Legacy-Anwendungen erforderlich sind. Bei der Legacy-IOPL-Unterstützung handelt es sich um einen weitreichenden Mechanismus, der es dem Userspace ermöglicht, neben dem Zugriff auf alle 65536 E/A-Ports auch Interrupts zu deaktivieren. Um diesen Zugriff zu erhalten, benötigt der Aufrufer `CAP_SYS_RAWIO`-Fähigkeiten und die Erlaubnis von potenziell aktiven Sicherheitsmodulen. Die Emulation schränkt die Funktionalität des Syscalls auf den Zugriff auf alle E/A-Ports ein, verhindert aber die Möglichkeit, Interrupts aus dem Userspace zu deaktivieren, was bei Verwendung des Hardware-IOPL-Mechanismus möglich wäre.

3.20.8 Late microcode loading (DANGEROUS)

CONFIG_MICROCODE_LATE_LOADING [=n] [N]

Das späte Laden von Mikrocode, wenn das System bereits läuft und Befehle ausführt, ist eine heikle Angelegenheit und sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Allein die Abfolge der Synchronisierung aller Kerne und SMT-Threads ist ein zerbrechlicher Tanz, der nicht garantiert, dass die Kerne nach dem Laden nicht softlocking werden. Daher sollten Sie dies auf eigenes Risiko tun. Das späte Laden färbt auch den Kernel.

3.20.9 /dev/cpu/*/msr - Model-specific register support

CONFIG_X86_MSR [=y] [Y]

Dieses Gerät ermöglicht privilegierten Prozessen den Zugriff auf die modellspezifischen x86-Register (MSRs).

Es ist ein Zeichengerät mit Major 202 und Minors 0 bis 31 für `/dev/cpu/0/msr` bis `/dev/cpu/31/msr`. MSR-Zugriffe sind bei Multiprozessorsystemen an eine bestimmte CPU gerichtet.

3.20.10 /dev/cpu/*/cpuid - CPU information support

CONFIG_X86_CPUID [=y] [Y]

Dieses Gerät ermöglicht Prozessen den Zugriff auf den x86 CPUID-Befehl, der auf einem bestimmten Prozessor ausgeführt werden soll. Es handelt sich um ein Zeichengerät mit Major 203 und Minors 0 bis 31 für `/dev/cpu/0/cpuid` bis `/dev/cpu/31/cpuid`.

3.20.11 Enable 5-level page tables support

CONFIG_X86_5LEVEL [=y] [Y]

5-Level-Paging ermöglicht den Zugriff auf einen größeren Adressraum: bis zu 128 PiB virtueller Adressraum und 4 PiB physikalischer Adressraum. Es wird von zukünftigen Intel-CPUs unterstützt werden. Ein Kernel mit aktivierter Option kann auf Rechnern gebootet werden, die 4- oder 5-Level-Paging unterstützen. Siehe `Documentation/arch/x86/x86_64/5level-paging.rst` für weitere Informationen.

Sagen Sie N, wenn Sie unsicher sind.

3.20.12 Enable statistic for Change Page Attribute

CONFIG_X86_CPA_STATISTICS [=y] [Y]

Statistiken über den Mechanismus zum Ändern von Seitenattributen offenlegen, der dabei hilft, die Wirksamkeit der Erhaltung großer und umfangreicher Seitenzuordnungen zu bestimmen, wenn Zuordnungsschutzmaßnahmen geändert werden.

3.20.13 AMD Secure Memory Encryption (SME) support

CONFIG_AMD_MEM_ENCRYPT [=y] [N]

Sagen Sie Ja, um die Unterstützung für die Verschlüsselung des Systemspeichers zu aktivieren. Dies erfordert einen AMD-Prozessor, der Secure Memory Encryption (SME) unterstützt.

3.20.13.1 Activate AMD Secure Memory Encryption (SME) by default

CONFIG_AMD_MEM_ENCRYPT_ACTIVE_BY_DEFAULT [=n] [N]

Sagen Sie Ja, damit der Systemspeicher standardmäßig verschlüsselt wird, wenn er auf einem AMD-Prozessor läuft, der Secure Memory Encryption (SME) unterstützt. Wenn Sie Y wählen, kann die Verschlüsselung des Systemspeichers mit der Befehlszeilenoption `mem_encrypt=off` deaktiviert werden. Ist der Wert auf N gesetzt, kann die Verschlüsselung des Systemspeichers mit der Befehlszeilenoption `mem_encrypt=on` aktiviert werden.

3.20.14 NUMA Memory Allocation and Scheduler Support

CONFIG_NUMA [=y] [Y]

Aktivieren Sie die NUMA-Unterstützung (Non-Uniform Memory Access). Der Kernel wird versuchen, den von einer CPU verwendeten Speicher dem lokalen Speicher-Controller der CPU zuzuweisen und dem Kernel mehr Kenntnis über NUMA zu geben.

Für 64-Bit wird dies empfohlen, wenn das System Intel Core i7 (oder höher), AMD Opteron oder EM64T NUMA ist.

Für 32-Bit ist dies nur erforderlich, wenn Sie einen 32-Bit-Kernel auf einer 64-Bit-NUMA-Plattform booten. Andernfalls sollten Sie N angeben.

3.20.14.1 Old style AMD Opteron NUMA detection

CONFIG_AMD_NUMA [=y] [N]

Aktivieren Sie die Erkennung der AMD NUMA-Knoten-Topologie. Wenn Sie ein AMD-Multiprozessor-system haben, sollten Sie hier Y angeben. Dies verwendet eine alte Methode, um die NUMA-Konfiguration direkt von der eingebauten Northbridge des Opteron zu lesen.

Es wird empfohlen, stattdessen X86_64_ACPI_NUMA zu verwenden, das auch Priorität hat, wenn beide einkompiliert sind.

3.20.14.2 ACPI NUMA detection

CONFIG_X86_64_ACOU_NUMA [=y] [Y]

Aktivieren Sie die auf ACPI SRAT basierende Knoten-Topologie-Erkennung.

3.20.14.3 NUMA emulation

CONFIG_NUMA_EMU [=n] [N]

Aktivieren Sie die NUMA-Emulation. Eine flache Maschine wird in virtuelle Knoten aufgeteilt, wenn sie mit `numa=fake=N` gebootet wird, wobei N die Anzahl der Knoten ist. Dies ist nur für die Fehlersuche nützlich.

3.20.14.4 Maximum NUMA Nodes (as a power of 2)

CONFIG_NODES_SHIFT [=5] [5]

(Maximale NUMA-Knoten (als eine Potenz von 2))

Geben Sie die maximale Anzahl der auf dem Zielsystem verfügbaren NUMA-Knoten an. Erhöht den reservierten Speicherplatz für verschiedene Tabellen.

3.20.15 Enable sysfs memory/probe interface

CONFIG_ARCH_MEMORY_PROBE [=n] [N]

Diese Option aktiviert eine sysfs-Speicher/Probe-Schnittstelle für Tests.

Siehe Documentation/admin-guide/mm/memory-hotplug.rst für weitere Informationen. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie diese Frage beantworten sollen, antworten Sie mit N.

3.20.16 Support non-standard NVDIMMs and ADR protected memory

CONFIG_X86_PMEM_LEGACY [=m] [M]

Behandeln Sie Speicher, der mit dem nicht standardmäßigen e820-Typ von 12 markiert ist, wie er vom Intel Sandy Bridge-EP Referenz-BIOS verwendet wird, als geschützten Speicher. Der Kernel bietet diese Regionen dem `pmem`-Treiber an, so dass sie für persistenten Speicher verwendet werden können.

Sagen Sie Y, wenn Sie unsicher sind.

3.20.17 Check for low memory corruption

CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION [=y] [Y]

Regelmäßige Überprüfung auf Speicherbeschädigung im niedrigen Speicher, die vermutlich durch das BIOS verursacht wird. Auch wenn dies in der Konfiguration aktiviert ist, zur Laufzeit ist es deaktiviert. Aktivieren Sie es, indem Sie `memory_corruption_check=1` in der Kernel-Befehlszeile eingeben. Standardmäßig werden die unteren 64 k des Speichers alle 60 Sekunden überprüft; siehe die Parameter `memory_corruption_check_size` und `memory_corruption_check_period` in `Documentation/admin-guide/kernel-parameters.rst`, um dies anzupassen. Wenn diese Option mit den Standardparametern aktiviert ist, hat sie so gut wie keinen Overhead, da sie eine relativ kleine Menge an Speicher reserviert und diesen nur selten durchsucht. Sie erkennt Korruption und verhindert, dass sie das laufende System beeinträchtigt. Sie ist jedoch als Diagnosewerkzeug gedacht; wenn eine wiederholte BIOS-verursachte Beschädigung stets denselben Speicher betrifft, können Sie `mmap=` verwenden, um zu verhindern, dass der Kernel diesen Speicher verwendet.

Hinweis: Kann ausgeschaltet werden, wenn im `journalctl` niemals „corrupted low memory“ erscheint.

3.20.17.1 Set the default setting of `memory_corruption_check`

CONFIG_X86_BOOTPARAM_MEMORY_CORRUPTION_CHECK [=y] [Y]

Legt fest, ob der Standardstatus von `memory_corruption_check` ein- oder ausgeschaltet ist.

3.20.18 MTRR (Memory Type Range Register) support

CONFIG_MTRR [=y] [Y]

Bei Prozessoren der Intel P6-Familie (Pentium Pro, Pentium II und später) können die Memory Type Range Register (MTRRs) verwendet werden, um den Zugriff des Prozessors auf Speicherbereiche zu steuern. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie eine Videokarte (VGA) an einem PCI- oder AGP-Bus haben. Durch die Aktivierung von Write-Combining können Bus-Schreibübertragungen zu einer größeren Übertragung kombiniert werden, bevor sie über den PCI/AGP-Bus geleitet werden. Dies kann die Leistung von Bildschreiboperationen um das 2,5-fache oder mehr erhöhen. Wenn Sie hier Y angeben, wird eine `/proc/mtrr`-Datei erstellt, die zur Manipulation der MTRRs Ihres Prozessors verwendet werden kann. Normalerweise sollte der X-Server dies verwenden.

Dieser Code hat eine recht generische Schnittstelle, so dass ähnliche Steuerregister auf anderen Prozessoren ebenfalls leicht unterstützt werden können:

Die Prozessoren Cyrix 6x86, 6x86MX und M II verfügen über Address Range Registers (ARRs), die eine ähnliche Funktionalität wie MTRRs bieten. In diesen Fällen werden die ARRs zur Emulation der MTRRs verwendet. Die AMD-Prozessoren K6-2 (Stepping 8 und höher) und K6-3 haben zwei MTRRs. Der Centaur C6 (WinChip) hat 8 MCRs, die Schreibkombinationen ermöglichen. Alle diese Prozessoren werden von diesem Code unterstützt und es ist sinnvoll, hier Y anzugeben, wenn Sie einen dieser Prozessoren haben.

Die Angabe von Y an dieser Stelle behebt auch ein Problem mit fehlerhaften SMP-BIOSen, die die MTRRs nur für die Boot-CPU und nicht für die sekundären CPUs setzen. Das kann zu allen möglichen Problemen führen, also ist es gut, hier Y zu sagen.

Sie können sicher Y sagen, auch wenn Ihr Rechner keine MTRRs hat, Sie werden nur etwa 9 KB zu Ihrem Kernel hinzufügen. Siehe `<file:Documentation/arch/x86/mtrr.rst>` für weitere Informationen.

3.20.18.1 MTRR cleanup support

CONFIG_MTRR_SANITIZER [=y] [Y]

Umwandlung des MTRR-Layouts von kontinuierlich in diskret, damit X-Treiber Rückschreibeinträge hinzufügen können. Kann mit `disable_mtrr_cleanup` in der Kernel-Kommandozeile deaktiviert werden. Die größte MTRR-Eintragsgröße für einen kontinuierlichen Block kann mit `mtrr_chunk_size` festgelegt werden.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

3.20.18.2 MTRR cleanup enable value (0-1)

CONFIG_MTRR_SANITIZER [=1] [1]

Aktivieren Sie den „mtrr cleanup“-Standardwert

3.20.18.3 MTRR cleanup spare reg num (0-7)

CONFIG_MTRR_SANITIZER_SPARE_REG_NR_DEFAULT [=0] [0]

MTRR cleanup spare entries Defaulteintrag, dies kann über `mtrr_spare_reg_nr=N` auf der Kernel-Befehlszeile geändert werden.

3.20.19 Indirect Branch Tracking

CONFIG_X86_KERNEL_IBT [=y] [Y]

Bauen Sie den Kernel mit Unterstützung für Indirect Branch Tracking auf, eine Hardware-Unterstützung, die die Integrität des Kontrollflusses an den Rändern schützt. Sie erzwingt, dass alle indirekten Aufrufe auf einer ENDBR-Anweisung landen müssen, und der Compiler wird den Code mit ihnen instrumentieren, damit dies geschieht.

Zusätzlich zur Erstellung des Kernels mit IBT werden alle Funktionen, die keine indirekten Aufrufziele sind, versiegelt, um zu verhindern, dass sie jemals zu solchen werden.

Dies erfordert LTO wie objtool-Läufe und verlangsamt den Bau. Es reduziert jedoch die Anzahl der ENDBR-Anweisungen im Kernel-Image erheblich.

3.20.20 Memory Protection Keys

CONFIG_X86_INTEL_MEMORY_PROTECTION_KEYS [=y] [Y]

Memory Protection Keys bietet einen Mechanismus zur Erzwingung seitenbasierter Schutzmaßnahmen, ohne dass die Seitentabellen geändert werden müssen, wenn eine Anwendung ihre Schutzdomänen ändert. Einzelheiten siehe `Documentation/core-api/protection-keys.rst`

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

3.20.21 TSX enable mode () →

CONFIG_X86_INTEL_MEMORY_PROTECTION_KEYS [=y] [Y]

Intels TSX-Funktion (Transactional Synchronization Extensions) ermöglicht die Optimierung von Sperrprotokollen durch Lock Elision, was zu einer spürbaren Leistungssteigerung führen kann. Andererseits hat sich gezeigt, dass TSX für Seitenkanalangriffe (z. B. TAA) ausgenutzt werden kann, und es ist wahrscheinlich, dass in Zukunft weitere Angriffe dieser Art entdeckt werden. Daher ist TSX standardmäßig nicht aktiviert (aka `tsx=off`). Ein Administrator kann diese Entscheidung durch den Befehlszeilenparameter `tsx=on` außer Kraft setzen. Auch wenn TSX aktiviert ist, versucht der Kernel, die bestmögliche TAA-Abschwächung zu aktivieren, je nach dem für den jeweiligen Rechner verfügbaren Mikrocode. Mit dieser Option kann der Standard-Tsx-Modus zwischen `tsx=on`, `=off` und `=auto` eingestellt werden. Siehe `Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt` für weitere Details. Sagen Sie `off`, wenn Sie sich nicht sicher sind, `auto`, wenn TSX in Gebrauch ist, aber auf sicheren Plattformen verwendet werden sollte, oder `on`, wenn TSX in Gebrauch ist und der Sicherheitsaspekt von `tsx` nicht relevant ist.

3.20.21.1 off

CONFIG_X86_INTEL_TSX_MODE_OFF [=n] [N]

TSX ist, wenn möglich, deaktiviert – entspricht dem Befehlszeilenparameter `tsx=off`.

3.20.21.2 on

CONFIG_X86_INTEL_TSX_MODE_ON [=n] [N]

TSX ist auf TSX-fähiger Hardware immer aktiviert – gleichbedeutend mit dem Befehlszeilenparameter `tsx=on`

3.20.21.3 auto

CONFIG_X86_INTEL_TSX_MODE_AUTO [=y] [Y]

TSX wird auf TSX-fähiger Hardware aktiviert, die als sicher gegen Seitenkanalangriffe gilt – gleichbedeutend mit dem Befehlszeilenparameter `tsx=auto`.

3.20.22 Software Guard eXtensions (SGX)

CONFIG_X86_SGX [=y] [Y]

Intel(R) Software Guard eXtensions (SGX) ist eine Reihe von CPU-Befehlen, die von Anwendungen verwendet werden können, um private Code- und Datenbereiche, die so genannten Enklaven, zu reservieren.

Auf den privaten Speicher einer Enklave kann nur von Code zugegriffen werden, der innerhalb der Enklave läuft. Zugriffe von außerhalb der Enklave, einschließlich anderer Enklaven, werden von der Hardware nicht zugelassen.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

3.20.23 X86 userspace shadow stack

CONFIG_X86_USER_SHADOW_STACK [=y] [Y]

Der Schattenstapelschutz ist eine Hardwarefunktion, die eine Beschädigung der Rücksprungadresse einer Funktion erkennt. Dies hilft, ROP-Angriffe abzuschwächen. Anwendungen müssen aktiviert sein, um sie zu nutzen, und der alte Userspace erhält den Schutz nicht umsonst“. CPUs, die Shadow Stacks unterstützen, wurden erstmals im Jahr 2020 vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Documentation/arch/x86/shstk.rst](#).

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

3.20.24 EFI runtime service support

CONFIG_EFI [=y] [Y]

Dies ermöglicht es dem Kernel, verfügbare EFI-Laufzeitdienste (wie die EFI-Variablendienste) zu nutzen. Diese Option ist nur auf Systemen mit EFI-Firmware sinnvoll. Außerdem sollten Sie den neuesten ELILO-Lader verwenden, der unter <http://elilo.sourceforge.net> verfügbar ist, um die Vorteile der EFI-Laufzeitdienste zu nutzen. Aber auch mit dieser Option sollte der resultierende Kernel weiterhin auf bestehenden Nicht-EFI-Plattformen booten.

3.20.24.1 EFI stub support

CONFIG_EFI_STUB [=y] [Y]

Mit dieser Kernel-Funktion kann ein bzImage direkt von der EFI-Firmware geladen werden, ohne dass ein Bootloader erforderlich ist.

Weitere Informationen finden Sie unter [Documentation/admin-guide/efi-stub.rst](#).

3.20.24.1.1 EFI handover protocol (DEPRECATED)

CONFIG_EFI_STUB [=y] [Y]

(EFI-Übergabeprotokoll (VERALTET))

Wählen Sie dies, um Unterstützung für das veraltete EFI-Handover-Protokoll zu erhalten, das alternative Einstiegspunkte in den EFI-Stub definiert. Dies ist eine Praxis, die keine Grundlage in der UEFI-Spezifikation hat und ein Vorwissen seitens des Bootloaders über Linux/x86-spezifische Wege der Übergabe der Kommandozeile und initrd erfordert, und wo im Speicher diese Assets geladen werden können.

Im Zweifelsfall sagen Sie Y. Auch wenn die entsprechende Unterstützung im Upstream-GRUB oder anderen Bootloadern nicht vorhanden ist, bauen die meisten Distros GRUB mit zahlreichen Downstream-Patches und können sich daher auf das Handover-Protokoll verlassen.

3.20.24.1.2 EFI mixed-mode support

CONFIG_EFI_MIXED [=y] [Y]

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, kann ein 64-Bit-Kernel auf einer 32-Bit-Firmware gebootet werden, vorausgesetzt, Ihre CPU unterstützt den 64-Bit-Modus.

Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, einen Mixed-Mode-fähigen Kernel über den EFI-Boot-Stub zu booten – es muss ein Bootloader verwendet werden, der das EFI-Handover-Protokoll unterstützt.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

3.20.24.2 Enable EFI fake memory map

CONFIG_EFI_FAKE_MEMMAP [=n] [N]

Wenn Sie hier Y angeben, wird die Boot-Option `efi_fake_mem` aktiviert. Durch Angabe dieses Parameters können Sie einem bestimmten Speicherbereich beliebige Attribute hinzufügen, indem Sie die ursprüngliche (von der Firmware bereitgestellte) EFI-Memmap aktualisieren. Dies ist nützlich für das Debugging von EFI-Memmap-bezogenen Funktionen, z. B. Address Range Mirroring.

3.20.25 Timer frequency () →

Ermöglicht die Konfiguration der Timer-Frequenz. Es ist üblich, den Timer-Interrupt mit 1000 Hz laufen zu lassen, aber 100 Hz kann für Server und NUMA-Systeme vorteilhafter sein, die keine schnelle Reaktion für die Benutzerinteraktion benötigen und bei denen es zu Buskonflikten und Cacheline-Bounces als Folge von Timer-Interrupts kommen kann. Beachten Sie, dass der Timer-Interrupt in einer SMP-Umgebung auf jedem Prozessor auftritt, was zu `NR_CPUS * HZ` Anzahl der Timer-Interrupts pro Sekunde führt.

3.20.25.1 100 Hz

`CONFIG_HZ_100 [=n] [N]`

100 Hz ist eine typische Wahl für Server, SMP- und NUMA-Systeme mit vielen Prozessoren, die eine geringere Leistung aufweisen können, wenn zu viele Timer-Interrupts auftreten.

3.20.25.2 250 Hz

`CONFIG_HZ_250 [=n] [N]`

250 Hz ist ein guter Kompromiss, der eine gute Serverleistung ermöglicht und auch auf SMP- und NUMA-Systemen eine gute interaktive Reaktionsfähigkeit zeigt. Wenn Sie NTSC-Video oder Multimedia verwenden, wählen Sie stattdessen 300 Hz.

3.20.25.3 300 Hz

`CONFIG_HZ_300 [=y] [Y]`

300 Hz ist ein guter Kompromiss, der eine gute Serverleistung und gleichzeitig eine gute interaktive Reaktionsfähigkeit selbst auf SMP- und NUMA-Systemen ermöglicht und sowohl bei PAL- als auch bei NTSC-Bildraten für Video- und Multimedia-Arbeiten genau eingehalten wird.

3.20.25.4 1000 Hz

`CONFIG_HZ_1000 [=n] [N]`

1000 Hz ist die bevorzugte Wahl für Desktop-Systeme und andere Systeme, die schnelle interaktive Reaktionen auf Ereignisse erfordern.

3.20.26 Physical address where the kernel is loaded

`CONFIG_PHYSICAL_START [=0x1000000] [0x1000000]`

Dies gibt die physikalische Adresse an, unter der der Kernel geladen wird. Wenn der Kernel nicht verschiebbar ist (`CONFIG_RELOCATABLE=n`), dekomprimiert sich bzImage an die oben genannte physikalische Adresse und wird von dort aus gestartet. Andernfalls wird bzImage von der Adresse aus gestartet, an der es vom Bootloader geladen wurde, und ignoriert die obige physikalische Adresse. In normalen kdump-Fällen muss diese Option nicht gesetzt/geändert werden, da bzImage nun als vollständig relocierbares Image (`CONFIG_RELOCATABLE=y`) kompiliert und zum Laden und Ausführen von einer anderen Adresse verwendet werden kann. Diese Option ist vor allem für die Leute nützlich, die kein bzImage für die Erfassung des Crash-Dumps verwenden wollen und stattdessen vmlinux einsetzen wollen. vmlinux ist nicht relocatable, daher muss ein Kernel speziell kompiliert werden, um von einem bestimmten Speicherbereich (normalerweise ein reservierter Bereich) zu laufen, und diese Option ist sehr nützlich. Wenn Sie also bzImage zum Erfassen des Crash-Dumps verwenden, lassen Sie den Wert hier unverändert auf 0x1000000 und setzen Sie `CONFIG_RELOCATABLE=y`.

Andernfalls, wenn Sie vmlinux für die Aufzeichnung des Crash-Dumps verwenden wollen, ändern Sie diesen Wert auf den Beginn des reservierten Bereichs. Mit anderen Worten, er kann auf der Grundlage des "XWertes gesetzt werden, wie er im "crashkernel=YM@XMBefehlszeilen-Boot-Parameter angegeben ist, der an den panic-ed-Kernel übergeben wird. Weitere Details zu Crash Dumps finden Sie in `Documentation/admin-guide/kdump/kdump.rst`. Die Verwendung von bzImage für die Aufzeichnung des Crash-Dumps wird empfohlen, da man nicht zwei Kernel erstellen muss. Derselbe Kernel kann als Produktionskernel und als Erfassungskernel verwendet werden. Die obige Option sollte verschwinden, nachdem die Unterstützung von relocatable bzImage eingeführt wurde. Sie ist aber noch vorhanden, weil es Benutzer gibt, die weiterhin vmlinux für die Dump-Erfassung verwenden. Diese Option sollte im Laufe der Zeit verschwinden. Ändern Sie diese Option nicht, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun.

3.20.27 Build a relocatable kernel

CONFIG_RELOCATABLE [=y] [Y]

Dadurch wird ein Kernel-Image erstellt, das die Informationen über den Standortwechsel beibehält, so dass es an einem anderen Ort als den standardmäßigen 1 MB geladen werden kann. Die Verschiebungen machen das Kernel-Binary etwa 10 % größer, werden aber zur Laufzeit verworfen. Eine Anwendung ist der kexec on panic-Fall, bei dem der Wiederherstellungs-Kernel an einer anderen physikalischen Adresse liegen muss als der primäre Kernel. Anmerkung: Wenn CONFIG_RELOCATABLE=y ist, dann läuft der Kernel von der Adresse aus, an der er geladen wurde, und von der zur Kompilierzeit physische Adresse (CONFIG_PHYSICAL_START) als Mindeststandort verwendet.

3.20.27.1 Randomize the address of the kernel image (KASLR)

CONFIG_RANDOMIZE_BASE [=y] [Y]

Zur Unterstützung der Kernel Address Space Layout Randomization (KASLR) werden die physische Adresse, an der das Kernel-Image dekomprimiert wird, und die virtuelle Adresse, auf die das Kernel-Image abgebildet wird, randomisiert. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal, das Exploit-Versuche verhindert, die auf der Kenntnis des Speicherorts von Kernel-Code-Internas beruhen. Bei 64-Bit werden die physische und die virtuelle Adresse des Kernels getrennt randomisiert. Die physische Adresse liegt irgendwo zwischen 16 MB und dem Anfang des physischen Speichers (bis zu 64 TB). Die virtuelle Adresse wird von 16 MB bis zu 1 GB randomisiert (9 Bits Entropie). Beachten Sie, dass dadurch auch der für Kernel-Module verfügbare Speicherplatz von 1,5 GB auf 1 GB reduziert wird. Bei 32-Bit werden die physischen und virtuellen Adressen des Kernels zusammen randomisiert. Sie werden von 16 MB bis zu 512 MB randomisiert (8 Bits Entropie).

Die Entropie wird mit dem RDRAND-Befehl erzeugt, sofern er unterstützt wird. Wenn RDTSC unterstützt wird, wird sein Wert ebenfalls in den Entropie-Pool gemischt. Wenn weder RDRAND noch RDTSC unterstützt werden, wird die Entropie aus dem i8254-Zeitgeber gelesen. Die nutzbare Entropie ist dadurch begrenzt, dass der Kernel mit 2 GB-Adressierung aufgebaut ist und dass PHYSICAL_ALIGN mindestens 2 MB betragen muss. Infolgedessen sind theoretisch nur 10 Bits Entropie möglich, aber die Implementierungen sind aufgrund des Speicherlayouts noch weiter eingeschränkt.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

3.20.28 Alignment value to which kernel should be aligned

CONFIG_PHYSICAL_ALIGN [=0x200000] [0x200000]

Dieser Wert legt die Ausrichtungsbeschränkungen für die physikalische Adresse fest, von der der Kernel geladen und ausgeführt wird. Der Kernel wird für eine Adresse kompiliert, die den obigen Ausrichtungsbeschränkungen entspricht. Wenn der Bootloader den Kernel an einer nicht ausgerichteten Adresse lädt und CONFIG_RELOCATABLE gesetzt ist, verschiebt sich der Kernel an die nächstgelegene Adresse, die auf den obigen Wert ausgerichtet ist, und wird von dort aus gestartet. Wenn der Bootloader den Kernel an einer nicht ausgerichteten Adresse lädt und CONFIG_RELOCATABLE nicht gesetzt ist, ignoriert der Kernel die Ladeadresse zur Laufzeit und dekomprimiert sich an die Adresse, für die er kompiliert wurde, und läuft von dort aus. Die Adresse, für die der Kernel kompiliert wurde, erfüllt bereits die oben genannten Ausrichtungsbeschränkungen. Das Endergebnis ist also, dass der Kernel von einer physikalischen Adresse aus läuft, die die oben genannten Ausrichtungsbeschränkungen erfüllt. Bei 32-Bit muss dieser Wert ein Vielfaches von 0x2000 sein. Bei 64-Bit muss dieser Wert ein Vielfaches von 0x200000 sein. Ändern Sie dies nicht, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun.

3.20.29 Randomize the kernel memory sections

CONFIG_RANDOMIZE_MEMORY [=y] [Y]

Randomisiert die virtuelle Basisadresse von Kernel-Speicherabschnitten (physische Speicherzuordnung, vmalloc & mmap). Dieses Sicherheitsmerkmal macht Exploits, die sich auf vorhersehbare Speicherplätze verlassen, weniger zuverlässig. Die Reihenfolge der Zuweisungen bleibt unverändert. Entropie wird auf die gleiche Weise wie bei RANDOMIZE_BASE erzeugt. Aktuelle Implementierung in der optimalen Konfiguration haben im Durchschnitt 30.000 verschiedene mögliche virtuelle Adressen für jeden Speicherabschnitt.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

3.20.30 Linear Address Masking support

CONFIG.ADDRESS_MASKING [=y] [Y]

Linear Address Masking (LAM) ändert die Prüfung, die auf lineare 64-Bit-Adressen angewandt wird, und ermöglicht der Software die nicht übersetzten Adressbits für Metadaten zu verwenden.

Diese Fähigkeit kann für die effiziente Implementierung von Adress-Sanitizern (ASAN) und für Optimierungen in JITs genutzt werden.

3.20.31 Disable the 32-bit vDSO (needed for glibc 2.3.3)

CONFIG.COMPAT_VDSO [=n] [N]

Bestimmte fehlerhafte Versionen der glibc stürzen ab, wenn sie mit einem 32-Bit vDSO konfrontiert werden, das nicht auf die in der Segmenttabelle angegebene Adresse abgebildet ist. Adresse zugeordnet ist, die in der Segmenttabelle angegeben ist.

Der Fehler wurde eingeführt durch f866314b89d56845f55e6f365e18b31ec978ec3a und behoben durch 3b3ddb4f7db98ec9e912ccdf54d35df4aa30e04a und 49ad572a70b8aeb91e57483a11dd1b77e31c4468.

Glibc 2.3.3 ist die einzige veröffentlichte Version mit dem Fehler, aber OpenSUSE 9 enthält eine fehlerhafte „glibc 2.3.2“. Das Symptom des Fehlers ist, dass alles beim Start abstürzt und sagt:

```
dl_main: Assertion `(void ) ph->p_vaddr == _rtld_local._dl_sysinfo.dso
```

Wenn Sie hier Y sagen, wird der Standardwert der Bootoption vdso32 von 1 auf 0 geändert, wodurch die 32-Bit vDSO vollständig deaktiviert wird. Dies umgeht zwar den Glibc-Bug, beeinträchtigt aber die Leistung.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N: Wenn Sie Ihren eigenen Kernel kompilieren, ist es unwahrscheinlich, dass Sie eine fehlerhafte Version der glibc verwenden.

3.20.32 vsyscall table for legacy applications () →

Legacy-Benutzercode, der nicht weiß, wie er den vDSO finden kann, erwartet, dass er drei Syscalls ausgeben kann, indem er feste Adressen im Kernel-Bereich aufruft. Da dieser Ort nicht mit ASLR randomisiert wird, kann er dazu verwendet werden, die Ausnutzung von Sicherheitslücken zu unterstützen. Diese Einstellung kann zur Boot-Zeit über den Kernel-Befehlszeilenparameter `vsyscall=[emulate|xonly|none]` geändert werden.

Der Emulationsmodus ist veraltet und kann nur noch über die Kernel-Befehlszeile aktiviert werden. Auf einem System mit ausreichend aktueller glibc (2.14 oder neuer) und ohne statische Binärdateien können Sie „None“ ohne Leistungseinbußen verwenden um die Sicherheit zu verbessern.

Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie „Nur Ausführung emulieren,,“.

3.20.32.1 Emulate execution only

CONFIG.LEGACY_VSYSCALL_XONLY [=y] [Y]

Der Kernel fängt und emuliert Aufrufe in die feste vsyscall-Adresszuordnung und lässt keine Lesezugriffe zu. Diese Konfiguration wird empfohlen, wenn der Userspace den Legacy-Vsyscall-Bereich verwenden könnte, aber keine Unterstützung für die binäre Instrumentierung von Legacy-Code benötigt wird. Sie entschärft bestimmte Verwendungen des vsyscall-Bereichs als Puffer zur Umgehung von ASLR.

3.20.32.2 None

CONFIG.LEGACY_VSYSCALL_NONE [=n] [N]

Es wird überhaupt keine vsyscall-Zuordnung geben. Dies eliminiert jegliches Risiko einer ASLR-Umgehung aufgrund der festen vsyscall-Adressen-Zuordnung. Versuche, die vsyscalls zu verwenden, werden an dmesg gemeldet, so dass entweder alte oder bösartige Userspace-Programme identifiziert werden können.

3.20.33 Built-in kernel command line

CONFIG.CMDLINE_BOOL [=n] [N]

Ermöglicht die Angabe von Boot-Argumenten für den Kernel zur Erstellungszeit. Auf einigen Systemen (z. B. eingebetteten [embedded]) ist es notwendig oder praktisch, einige oder alle Kernel-Boot-Argumente mit dem Kernel selbst bereitzustellen (d. h. sich nicht darauf zu verlassen, dass der Bootloader sie bereitstellt). Um Kommandozeilenargumente in den Kernel zu kompilieren, setzen Sie diese Option auf Y und geben Sie dann die Boot-Argumente in CONFIG_CMDLINE ein. Bei Systemen mit voll funktionsfähigen Bootloadern (d. h. nicht eingebetteten) sollte diese Option auf N gesetzt bleiben.

3.20.34 Enforce strict size checking for sigaltstack

CONFIG.STRICT_SIGALTSTACK_SIZE [=n] [N]

Aus historischen Gründen ist MINSIGSTKSZ eine Konstante, die mit der AVX512-Unterstützung bereits zu klein wurde. Fügen Sie einen Mechanismus hinzu, um die strenge Überprüfung der Sigaltstack-Größe gegen die tatsächliche Größe des FPU-Rahmens zu erzwingen. Diese Option aktiviert die Überprüfung standardmäßig. Sie kann auch über die Kernel-Kommandozeilenooption `strict_sas_size` unabhängig von diesem Konfigurationsschalter gesteuert werden. Das Aktivieren dieser Option könnte bestehende Anwendungen zerstören, die einen zu kleinen Sigaltstack zuweisen, aber ‚funktionieren‘, weil sie nie ein Signal geliefert bekommen.

Sagen Sie N, wenn Sie diese Prüfung nicht wirklich erzwingen wollen.

3.20.35 Kernel Live Patching

CONFIG.LIVEPATCH [=n] [N]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie Kernel-Live-Patching unterstützen wollen. Diese Option hat keine Auswirkungen auf die Laufzeit, bis ein Kernel-„Patch“-Modul die von dieser Option bereitgestellte Schnittstelle verwendet, um einen Patch zu registrieren, was dazu führt, dass Aufrufe der gepatchten Funktionen auf den neuen Funktionscode im Patch-Modul umgeleitet werden.

4 Mitigations for speculative execution vulnerabilities →

CONFIG.SPECULATION_MITIGATIONS [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, um Optionen zu aktivieren, die Abhilfemaßnahmen für Hardware-Schwachstellen durch spekulative Ausführung ermöglichen. Wenn Sie N sagen, werden alle Abhilfemaßnahmen deaktiviert. Sie sollten wirklich wissen, was Sie tun, um dies anzugeben.

4.1 Remove the kernel mapping in user mode

CONFIG.PAGE_TABLE_ISOLATION [=y] [Y]

Diese Funktion reduziert die Anzahl der Hardware-Seitenkanäle, indem sie sicherstellt, dass die meisten Kernel-Adressen nicht in den Benutzerraum abgebildet werden. Siehe [Documentation/arch/x86/pti.rst](#) für weitere Details.

4.2 Avoid speculative indirect branches in kernel

CONFIG.RETPOLINE [=y] [Y]

Kompilieren Sie den Kernel mit den retpoline Compiler-Optionen, um Datenlecks zwischen Kernel und Benutzer zu verhindern, indem spekulative indirekte Verzweigungen vermieden werden. Erfordert einen Compiler mit `-mindirect-branch=thunk-extern` Unterstützung für vollen Schutz. Der Kernel kann langsamer laufen.

4.2.1 Enable return-thunks

CONFIG.RETHUNK [=y] [Y]

Kompiliere den Kernel mit der Compileroption `return-thunks`, um Datenlecks zwischen Kernel und Benutzer zu verhindern, indem Rückgabespekulationen vermieden werden. Erfordert einen Compiler mit `-mfunction-return=thunk-extern` Unterstützung für vollen Schutz. Der Kernel kann langsamer laufen.

4.2.1.1 Enable UNRET on kernel entry

CONFIG.CPU_UNRET_ENTRY [=y] [Y]

Kompiliere den Kernel mit Unterstützung für die `retbleed=unret`-Abschwächung.

4.3 Mitigate RSB underflow with call depth tracking

CONFIG.CALL_DEPTH_TRACKING [=y] [Y]

Kompiliere den Kernel mit Call-Depth-Tracking, um das Intel SKL Return-Speculation-Buffer (RSB) Underflow-Problem zu entschärfen. Die Entschärfung ist standardmäßig ausgeschaltet und muss in der Kernel-Befehlszeile über die Option `retbleed=stuff` aktiviert werden. Für nicht betroffene Systeme ist

der Overhead dieser Option marginal, da die Verfolgung der Aufruftiefe zur Laufzeit generierte Call Thunks in einem vom Compiler generierten Padding-Bereich und Call Patching verwendet. Dies erhöht die Textgröße um $\sim 5\%$. Bei nicht betroffenen Systemen ist dieser Platz ungenutzt. Auf betroffenen SKL-Systemen führt dies zu einem erheblichen Leistungsgewinn gegenüber der IBRS-Abschwächung.

4.3.1 Enable call thunks and call depth tracking debugging

CONFIG_CALL_THUNKS_DEBUG [=n] [N]

Aktiviere Call/Ret-Zähler zur Erkennung von Ungleichgewichten und baue ein lautes dmesg über die Erzeugung von Callthunks und Call-Patching zur Fehlersuche ein. Die Debug-Ausdrucke müssen in der Kernel-Befehlszeile mit `debug-callthunks` aktiviert werden. Aktivieren Sie dies nur, wenn Sie Call Thunks debuggen wollen, da dies einen spürbaren Laufzeit-Overhead erzeugt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

4.4 Enable IBPB on kernel entry

CONFIG_CPU_IBPB_ENTRY [=y] [Y]

Kompiliere den Kernel mit Unterstützung für die `retbleed=ibpb`-Abschwächung.

4.5 Enable IBRS on kernel entry

CONFIG_CPU_IBRS_ENTRY [=y] [Y]

Kompiliere den Kernel mit Unterstützung für die `spectre_v2=ibrs`-Abschwächung. Dadurch werden sowohl `spectre_v2` als auch `retbleed` auf Kosten der Leistung abgeschwächt.

4.6 Mitigate speculative RAS overflow on AMD

CONFIG_CPU_SRSO [=y] [N]

Aktiviert die SRSO-Abschwächung, die auf AMD Zen1-4-Maschinen benötigt wird.

4.7 Mitigate Straight-Line-Speculation

CONFIG_SLS [=y] [Y]

Kompiliere den Kernel mit Straight-Line-Speculation-Optionen, um ihn vor Straight-Line-Speculation zu schützen. Das Kernel-Image könnte etwas größer sein.

4.8 Force GDS Mitigation

CONFIG_GDS_FORCE_MITIGATION [=n] [N]

Gather Data Sampling (GDS) ist eine Hardware-Schwachstelle, die unberechtigten spekulativen Zugriff auf Daten ermöglicht, die zuvor in Vektorregistern gespeichert wurden. Diese Option ist gleichbedeutend mit der Einstellung `gather_data_sampling=force` in der Befehlszeile. Die Mikrocode-Abschwächung wird verwendet, falls vorhanden, andernfalls wird AVX als Abschwächung deaktiviert. Auf betroffenen Systemen, denen der Mikrocode fehlt, wird jeder Userspace-Code, der AVX bedingungslos verwendet, bei gesetzter Option abbrechen. Das Setzen dieser Option auf Systemen, die nicht für GDS anfällig sind, hat keine Auswirkungen.

Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5 Power management and ACPI options →

Energieverwaltung und ACPI-Optionen

5.1 Suspend to RAM and standby

CONFIG_SUSPEND [=y] [Y]

Ermöglicht dem System, in Ruhezustände einzutreten, in denen der Hauptspeicher mit Strom versorgt wird und somit sein Inhalt erhalten bleibt, wie z. B. der Suspend-to-RAM-Zustand (z. B. der ACPI S3-Zustand).

5.2 Hibernation (aka ‘suspend to disk’)

CONFIG_HIBERNATION [=y] [Y]

Aktiviert die Funktion „Suspend to Disk“ (STD), die in den Benutzeroberflächen gewöhnlich als „Ruhezustand“ bezeichnet wird. STD setzt das System an einen Haltepunkt und schaltet es aus; beim Neustart wird dieser Haltepunkt wiederhergestellt. Sie können Ihren Rechner mit `echo disk > /sys/power/state` in den Ruhezustand versetzen, nachdem Sie `resume=/dev/swappartition` in der Kernel-Befehlszeile in der Konfigurationsdatei Ihres Bootloaders angegeben haben. Alternativ können Sie auch die zusätzlichen Userland-Tools verwenden, die unter <http://suspend.sf.net> verfügbar sind. Im Prinzip sind weder ACPI noch APM erforderlich, obwohl beispielsweise ACPI für die letzten Schritte verwendet wird, wenn es verfügbar ist. Einer der Gründe für die Verwendung von Software-Suspend ist, dass die Firmware-Hooks für Suspend-Zustände wie Suspend-to-RAM (STR) oft nicht sehr gut mit Linux funktionieren. Es wird ein Abbild erstellt, das in der aktiven Auslagerungsdatei gespeichert wird. Beim nächsten Start übergeben Sie dem Kernel das Argument `resume=/dev/swappartition`, damit er das gespeicherte Abbild erkennt, den Speicherstatus daraus wiederherstellt und wie zuvor weiterarbeitet. Wenn Sie nicht wollen, dass der vorherige Zustand wiederhergestellt wird, verwenden Sie das Kernel-Befehlszeilenargument `noresume`. Beachten Sie jedoch, dass `fsck` auf Ihren Dateisystemen ausgeführt wird und Sie `mkswap` auf der Swap-Partition ausführen müssen, die für den Suspend verwendet wird. In begrenztem Umfang funktioniert es auch mit Swap-Dateien (für Details siehe [<file:Documentation/power/swsusp-and-swap-files.rst>](#)). Sie können jetzt booten, ohne den Vorgang fortzusetzen, und ihn später fortsetzen, aber in der Zwischenzeit können Sie die Swap-Partition(en)/Datei(en), die am Suspendieren beteiligt waren, nicht verwenden. In diesem Fall dürfen Sie auch nicht die Dateisysteme verwenden, die vor dem Suspendieren gemountet waren. Insbesondere dürfen Sie keine journalisierten Dateisysteme mounten, die vor dem Suspending gemountet wurden, da diese sonst auf unschöne Weise beschädigt werden. Weitere Informationen finden Sie in [<file:Documentation/power/swsusp.rst>](#).

5.2.1 Userspace snapshot device

CONFIG_HIBERNATION_SNAPSHOT_DEV [=y] [Y]

Gerät, das von den `uswsusp`-Werkzeugen verwendet wird. Sagen Sie N, wenn kein Snapshotting aus dem Userspace benötigt wird, dies reduziert auch die Angriffsfläche des Kernels. Im Zweifelsfall sagen Sie Y.

5.2.2 Default resume partition

CONFIG_PM_STD_PARTITION [=] []

Die Standard-Wiederaufnahmepartition ist die Partition, auf der die Suspend-to-Disk-Implementierung nach einem Suspend-Disk-Image suchen wird. Die hier angegebene Partition wird für fast jeden Benutzer anders sein. Es sollte eine gültige Swap-Partition sein (zumindest im Moment), die vor dem Suspendieren eingeschaltet wird. Die angegebene Partition kann durch die Angabe von:

`resume=/dev/<anderes Gerät>`

überschrieben werden, wodurch die Partition für die Wiederaufnahme auf das angegebene Gerät gesetzt wird. Beachten Sie, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, das Gerät anzugeben, auf dem das suspendierte Image gespeichert werden soll. Es wird einfach das erste verfügbare Swap-Gerät ausgewählt.

5.3 Opportunistic sleep

CONFIG_PM_AUTOSLEEP [=n] [N]

Ermöglicht es dem Kernel, automatisch einen Systemübergang in einen globalen Ruhezustand auszulösen, wenn es keine aktiven Weckquellen gibt.

5.4 Userspace opportunistic sleep

CONFIG_PM_USERSPACE_AUTOSLEEP [=n] [N]

Benachrichtigt den Kernel über eine aggressive Benutzerraum-Energieverwaltungspolitik für den automatischen Schlaf. Diese Option ändert das Verhalten verschiedener schlafempfindlicher Codes, um mit häufigen, vom Benutzer initiierten Übergängen in einen globalen Schlafzustand umzugehen. Wenn Sie hier Y sagen, werden Codepfade deaktiviert, die die meisten Benutzer wirklich aktiviert lassen sollten. Aktivieren Sie dies nur, wenn es sehr häufig vorkommt, dass man für sehr kurze Zeiträume (≤ 2 Sekunden) schläft/wach ist. Nur Plattformen, wie z. B. Android, die opportunistischen Ruhezustand von einem Userspace-Energieverwaltungsdienst implementieren, sollten diese Option aktivieren, nicht aber andere

Maschinen. Daher sollten Sie hier N sagen, es sei denn, Sie sind sich sehr sicher, dass Sie dies wollen. Die Option hat andernfalls schlechte, unerwünschte Auswirkungen und sollte nicht nur zum Spaß aktiviert werden.

5.5 User space wakeup sources interface

CONFIG.PM_WAKELOCKS [=n] [N]

Ermöglicht es dem Benutzer, Wakeup-Quellobjekte mit Hilfe einer sysfs-basierten Schnittstelle zu erstellen, zu aktivieren und zu deaktivieren.

5.6 Device power management core functionality

CONFIG.PM_WAKELOCKS [=y] [Y]

Aktivierung von Funktionen, die es ermöglichen, E/A-Geräte in einen energiesparenden (stromsparenden) Zustand zu versetzen, z. B. nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität (autosuspended), und sie als Reaktion auf ein von der Hardware erzeugtes Wake-up-Ereignis oder eine Anforderung des Treibers aufzuwecken. Damit diese Funktion funktioniert, ist in der Regel eine Hardwareunterstützung erforderlich, und die Bustreiber der Busse, an denen die Geräte angeschlossen sind, sind für die tatsächliche Handhabung von Suspendierungsanforderungen und Weckereignissen zuständig.

5.6.1 Power Management Debug Support

CONFIG.PM_DEBUG [=y] [Y]

Diese Option aktiviert verschiedene Debugging-Funktionen im Power-Management-Code. Dies ist hilfreich bei der Fehlersuche und der Meldung von PM-Fehlern, wie z. B. der Suspend-Unterstützung.

5.6.1.1 Extra PM attributes in sysfs for low-level debugging/testing

CONFIG.PM_ADVANCED_DEBUG [=n] [N]

Hinzufügen zusätzlicher sysfs-Attribute, die den Zugriff auf einige Power-Management-Felder von Geräteobjekten aus dem Userspace ermöglichen. Wenn Sie kein Kernel-Entwickler sind, der am Debuggen/Testen von Power Management interessiert ist, sagen Sie N für nein.

5.6.1.2 Test suspend/resume and wakealarm during bootup

CONFIG.PM_TEST_SUSPEND [=n] [N]

Mit dieser Option können Sie Ihren Rechner während des Bootvorgangs in den Ruhezustand versetzen und ihn einige Sekunden später mit einem RTC-Weckalarm aufwecken. Aktivieren Sie dies mit einem Kernelparameter wie `test_suspend=mem`. Wahrscheinlich sollten Sie den RTC-Treiber Ihres Systems statisch einbinden, um sicherzustellen, dass er verfügbar ist, wenn dieser Test läuft.

5.7 Suspend/resume event tracing

CONFIG.PM_TRACE_RTC [=y] [Y]

Dies ermöglicht es, den letzten PM-Ereignispunkt in der RTC über Neustarts hinweg zu speichern, so dass Sie einen Rechner, der während des Suspendierens (oder häufiger während des Wiederaufnehmens) einfach hängen bleibt, debuggen können. Um diese Debugging-Funktion zu nutzen, sollten Sie versuchen, den Rechner in den Suspend-Modus zu versetzen, ihn neu zu starten und dann Folgendes auszuführen

```
dmesg -s 1000000 | grep 'hash matches'
```

ACHTUNG: Diese Option führt dazu, dass die Echtzeituhr Ihres Rechners nach einem Neustart auf eine ungültige Zeit gesetzt wird.

5.8 Enable workqueue power-efficient mode by default

CONFIG.WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT [=y] [Y]

Pro-CPU-Workqueues werden im Allgemeinen bevorzugt, da sie dank der Cache-Lokalität eine bessere Leistung aufweisen; leider neigen Pro-CPU-Workqueues dazu, mehr Strom zu verbrauchen als ungebundene Workqueues. Durch die Aktivierung des Kernelparameters `workqueue.power_efficient` werden die Pro-CPU-Workqueues, die nachweislich erheblich zum Stromverbrauch beitragen, ungebunden, was zu einem messbar geringeren Stromverbrauch auf Kosten eines geringen Leistungsoverheads führt. Diese

Konfigurationsoption legt fest, ob `workqueue.power_efficient` standardmäßig aktiviert ist. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.9 Energy Model for devices with DVFS (CPUs, GPUs, etc)

`CONFIG_ENERGY_MODEL [=y] [Y]`

Mehrere Teilsysteme (z. B. das thermische System und/oder der Aufgabenplaner) können Informationen über den Energieverbrauch von Geräten nutzen, um intelligentere Entscheidungen zu treffen. Diese Konfigurationsoption aktiviert den Rahmen, von dem aus die Subsysteme auf die Energiemodelle zugreifen können. Die genaue Verwendung des Energiemodells ist subsystemabhängig.

Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.10 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support →

`CONFIG_ACPI [=y] [Y]`

Die Unterstützung von ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) für Linux erfordert eine ACPI-kompatible Plattform (Hardware/Firmware) und setzt das Vorhandensein von OS-directed configuration and power management (OSPM) Software voraus. Mit dieser Option wird Ihr Kernel um etwa 70K erweitert. Linux ACPI bietet einen robusten funktionalen Ersatz für mehrere ältere Konfigurations- und Energieverwaltungsschnittstellen, einschließlich der Plug-and-Play-BIOS-Spezifikation (PnP BIOS), der MultiProzessor-Spezifikation (MPS) und der Advanced Power Management (APM)-Spezifikation. Wenn sowohl ACPI- als auch APM-Unterstützung konfiguriert sind, wird ACPI verwendet. Die Linux-Unterstützung für ACPI basiert auf der ACPI Component Architecture (ACPI CA) der Intel Corporation. Weitere Informationen über die ACPI CA finden Sie unter: <https://acpica.org/> ACPI ist eine offene Industriespezifikation, die ursprünglich von Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Phoenix und Toshiba mitentwickelt wurde. Derzeit wird sie von der ACPI Specification Working Group (ASWG) im Rahmen des UEFI-Forums entwickelt, und jedes UEFI-Mitglied kann der ASWG beitreten und zur ACPI-Spezifikation beitragen.

Die Spezifikation ist verfügbar unter: <https://uefi.org/specifications>.

5.10.1 AML debugger interface

`CONFIG_ACPI_DEBUGGER [=n] [N]`

Aktiviert das In-Kernel-Debugging von AML-Funktionen: Statistiken, interner Objekt-Dump, Ausführung von Einzelschritt-Kontrollmethoden. Dies befindet sich noch in der Entwicklung, derzeit führt die Aktivierung nur zur Kompilierung der ACPICA-Debugger-Dateien.

5.10.2 ACPI Serial Port Console Redirection Support

`CONFIG_ACPI_SPCR_TABLE [=y] [Y]`

Aktiviert die Unterstützung für die Serial Port Console Redirection (SPCR) Tabelle. Diese Tabelle enthält Informationen über die Konfiguration der earlycon-Konsole.

5.10.3 ACPI Firmware Performance Data Table (FPDT) support

`CONFIG_ACPI_FPDT [=y] [Y]`

Aktiviert die Unterstützung für die Firmware Performance Data Table (FPDT). Diese Tabelle enthält Informationen über das Timing des Systemstarts, der S3-Suspend- und S3-Resume-Firmware-Codepfade.

5.10.4 Allow supported ACPI revision to be overridden

`CONFIG_ACPI_FPDT [=y] [Y]`

(Erlaubt das Überschreiben der unterstützten ACPI-Revision)

Die Plattform-Firmware auf einigen Systemen erwartet, dass Linux „5“ als unterstützte ACPI-Revision zurückgibt, was dazu führt, dass sie Systemkonfigurationen auf eine besondere Weise offenlegt. Basierend darauf, was ACPI als unterstützte Revision exportiert, konfiguriert beispielsweise das Dell XPS 13 (2015) sein Audiogerät so, dass es entweder im HDA-Modus oder im I2S-Modus arbeitet, wobei ersterer unter Linux verwendet werden soll, bis letzterer vollständig unterstützt wird (sowohl im Kernel als auch im Userspace). Diese Option ermöglicht eine DMI-basierte Besonderheit für den oben genannten Dell-Rechner (so dass HDA-Audio von der Plattform-Firmware dem Kernel offengelegt wird)

und macht es möglich, den Kernel zu zwingen, „5“ als unterstützte ACPI-Revision über den Befehlszeilenschalter `acpi_rev_override` zurückzugeben.

5.10.5 EC read/write access through `/sys/kernel/debug/ec`

`CONFIG_ACPI_EC_DEBUGFS` [=m] [M]

Sagen Sie N, um die Schnittstelle Embedded Controller `/sys/kernel/debug` zu deaktivieren. Beachten Sie, dass die Verwendung dieser Schnittstelle Ihren Embedded Controller so verwirren kann, dass ein normaler Neustart nicht ausreicht. Sie müssen dann Ihr System ausschalten und den Akku des Laptops für einige Sekunden entfernen. Ein Embedded Controller ist in der Regel auf Laptops vorhanden und liest Sensorwerte wie Batteriestatus und Temperatur aus. Der Kernel greift auf den EC über ACPI-geparsten Code zu, der von BIOS-Tabellen bereitgestellt wird. Diese Option ermöglicht den direkten Zugriff auf den EC, ohne dass ACPI-Code involviert ist.

Somit ist diese Option eine Debug-Option, die beim Schreiben von ACPI-Treibern hilft und zur Identifizierung von ACPI-Code oder EC-Firmware-Fehlern verwendet werden kann.

5.10.6 AC Adapter

`CONFIG_ACPI_LAC` [=y] [Y]

Dieser Treiber unterstützt das AC-Adapter-Objekt, das anzeigt, ob ein System mit Wechselstrom betrieben wird oder nicht. Wenn Sie ein System haben, das zwischen Wechselstrom und Batterie umschalten kann, sagen Sie Y. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `ac` heißen.

5.10.7 Battery

`CONFIG_ACPI_BATTERY` [=y] [Y]

Dieser Treiber bietet Unterstützung für Batterieinformationen über `/proc/acpi/battery`. Wenn Sie ein mobiles System mit einer Batterie haben, sagen Sie Y. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `battery` genannt.

5.10.8 Button

`CONFIG_ACPI_BUTTON` [=y] [Y]

Dieser Treiber verarbeitet Ereignisse für die Tasten Power, Sleep und Deckel. Ein Daemon liest Ereignisse von Eingabegeräten oder über Netlink und führt benutzerdefinierte Aktionen wie das Herunterfahren des Systems aus. Dies ist für die softwaregesteuerte Abschaltung erforderlich. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `button` genannt.

5.10.9 Video

`CONFIG_ACPI_VIDEO` [=m] [M]

Dieser Treiber implementiert die ACPI-Erweiterungen für Display-Adapter für integrierte Grafikgeräte auf dem Motherboard, wie in der ACPI 2.0-Spezifikation, Anhang B, angegeben. Er unterstützt grundlegende Vorgänge wie das Definieren des Video-POST-Geräts, das Abrufen von EDID-Informationen und das Einrichten eines Videoausgangs. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `video` genannt.

5.10.10 Fan

`CONFIG_ACPI_FAN` [=y] [Y]

Dieser Treiber unterstützt ACPI-Lüftergeräte und ermöglicht es Anwendungen im Benutzermodus, grundlegende Lüftersteuerungen (Ein, Aus, Status) durchzuführen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `fan` genannt.

5.10.11 ACPI Time and Alarm (TAD) Device Support

`CONFIG_ACPI_TAD` [=m] [N]

Das ACPI Time and Alarm (TAD) Gerät ist eine Alternative zur Real Time Clock (RTC). Seine Weckzeitgeber ermöglichen es dem System, nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne vom Zustand S3 (oder

optional S4/S5) in den Zustand S0 überzugehen. Im Vergleich zum RTC-Alarm bietet der TAD eine größere Flexibilität bei den Wake-Timern. Die Zeitfunktionen des TAD behalten die Tageszeitinformationen bei, auch wenn die Plattform ausgeschaltet ist.

5.10.12 Dock

CONFIG_ACPI_DOCK [=y] [Y]

Dieser Treiber unterstützt ACPI-gesteuerte Dockingstationen und Wechsellaufwerkseinschübe wie den IBM Ultrabay und den Dell Module Bay.

5.10.13 Processor

CONFIG_ACPI_PROCESSOR [=y] [Y]

Dieser Treiber bietet Unterstützung für das ACPI-Prozessor-Paket. Er wird von mehreren Varianten der cpufreq-Treiber für den Leistungszustand, die Wärmeentwicklung, die Drosselung und den Leerlauf benötigt. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann `processor`.

5.10.14 IPMI

CONFIG_ACPI_IPMI [=m] [M]

Dieser Treiber ermöglicht dem ACPI den Zugriff auf den BMC-Controller. Und er verwendet die IPMI-Anfrage/Antwort-Nachricht zur Kommunikation mit dem BMC-Controller, der sich auf dem Server befindet. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird als `acpi_ipmi` aufgerufen.

5.10.15 Processor Aggregator

CONFIG_ACPI_PROCESSOR_AGGREGATOR [=m] [M]

ACPI 4.0 definiert einen Prozessor-Aggregator, der es dem Betriebssystem ermöglicht, eine spezifische Prozessorkonfiguration und -steuerung durchzuführen, die für alle Prozessoren der Plattform gilt. Derzeit ist nur der logische Leerlauf des Prozessors definiert, der den Stromverbrauch senken soll. Dieser Treiber unterstützt das neue Gerät.

5.10.16 Thermal Zone

CONFIG_ACPI_THERMAL [=y] [Y]

Dieser Treiber unterstützt ACPI-Thermozonen. Die meisten mobilen und einige Desktop-Systeme unterstützen ACPI-Wärmezonen. Es wird DRINGEND empfohlen, diese Option zu aktivieren, da Ihr(e) Prozessor(en) sonst beschädigt werden können. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `thermal` genannt.

5.10.17 Allow upgrading ACPI tables via initrd

CONFIG_ACPI_TABLE_UPGRADE [=y] [Y]

Diese Option bietet die Möglichkeit, beliebige ACPI-Tabellen über initrd zu aktualisieren. Keine funktionale Änderung, wenn keine ACPI-Tabellen über initrd übergeben werden, daher ist es sicher, Y zu sagen. Siehe [Documentation/admin-guide/acpi/initrd_table_override.rst](#) für Details

5.10.18 Debug Statements

CONFIG_ACPI_DEBUG [=y] [Y]

Das ACPI-Subsystem kann Debug-Ausgaben erzeugen. Die Angabe von Y aktiviert diese Ausgabe und erhöht die Kernelgröße um etwa 50K.

Verwenden Sie die Kernel-Befehlszeilenparameter `acpi.debug_layer` und `acpi.debug_level`, die in [Documentation/firmware-guide/acpi/debug.rst](#) und [Documentation/admin-guide/kernel-parameters.rst](#) dokumentiert sind, um die Art und Menge der Debug-Ausgabe zu steuern.

5.10.19 PCI slot detection driver

CONFIG_ACPI_PCI_SLOT [=y] [Y]

Dieser Treiber erstellt Einträge in `/sys/bus/pci/slots/` für alle PCI-Steckplätze im System. Dies kann helfen, PCI-Bus-Adressen, d. h. Segment/Bus/Gerät/Funktions-Tupel, mit physischen Steckplätzen im System zu korrelieren.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

5.10.20 Container and Module Devices

CONFIG_ACPI_CONTAINER [=y] [Y]

Dieser Treiber unterstützt ACPI-Container- und Modulgeräte (IDs ACPI0004, PNP0A05 und PNP0A06). Dies hilft, Hotplug von Knoten, CPUs und Speicher zu unterstützen.

5.10.21 Memory Hotplug

CONFIG_ACPI_HOTPLUG_MEMORY [=y] [Y]

Dieser Treiber unterstützt ACPI-Speicher-Hotplug. Die Treiberfelder enthalten Benachrichtigungen über ACPI-Speichergeräte (PNP0C80), die Speicherbereiche darstellen, die zur Laufzeit ein- oder ausgeschaltet werden können. Wenn Ihre Hardware und Firmware das Hinzufügen oder Entfernen von Speichergeräten zur Laufzeit nicht unterstützen, müssen Sie diesen Treiber nicht aktivieren.

5.10.22 Smart Battery System

CONFIG_ACPI_SBS [=m] [N]

Dieser Treiber unterstützt das Smart Battery System, eine andere Art des Zugriffs auf Batterieinformationen, die bei einigen Laptops zu finden ist. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Die Module heißen dann sbs und sbshc.

5.10.23 Hardware Error Device

CONFIG_ACPI_HED [=y] [Y]

Dieser Treiber unterstützt das Hardware Error Device (PNP0C33), das dazu dient, einige über SCI gemeldete Hardwarefehler zu melden, hauptsächlich die korrigierten Fehler.

5.10.24 Allow ACPI methods to be inserted/replaced at run time

CONFIG_ACPI_CUSTOM_METHOD [=m] [M]

Mit dieser Debug-Funktion können ACPI-AML-Methoden eingefügt und/oder ersetzt werden, ohne dass das System neu gestartet werden muss.

Für Details siehe: `Documentation/firmware-guide/acpi/method-customizing.rst`.

HINWEIS: Diese Option ist sicherheitsrelevant, da sie es erlaubt, dass root (uid=0) Benutzer in beliebigen Kernspeicher schreiben können und so bestimmte Sicherheitsmaßnahmen umgehen können (z. B. wenn es root nicht erlaubt ist, zusätzliche Kernelmodule nach dem Booten zu laden, kann diese Funktion verwendet werden, um diese Einschränkung zu umgehen).

5.10.25 Boottime Graphics Resource Table support

CONFIG_ACPI_BGRT [=y] [Y]

Dieser Treiber bietet Unterstützung für die ACPI Boottime Graphics Resource Table, die es dem Betriebssystem ermöglicht, Daten aus dem Firmware-Boot-Splash zu beziehen.

Er erscheint unter `/sys/firmware/acpi/bgrt/`.

5.10.26 ACPI NVDIMM Firmware Interface Table (NFIT)

CONFIG_ACPI_NFIT [=m] [M]

Infrastruktur, um ACPI 6-konforme Plattformen auf NVDIMMs zu untersuchen (NFIT) und einen libnvdimm-Gerätebaum zu registrieren. Zusätzlich zu den Speichergeräten ermöglicht dies libnvdimm auch die Weitergabe von ACPI._DSM-Nachrichten für die Plattform/Dimm-Konfiguration. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `nfit` genannt.

5.10.26.1 Enable debug for NVDIMM security commands

CONFIG_NFIT_SECURITY_DEBUG [=n] [N]

Einige NVDIMM-Geräte und -Controller unterstützen Verschlüsselung und andere Sicherheitsfunktionen. Die Nutzdaten für die Befehle, die diese Funktionen aktivieren, können sensibles Sicherheitsmaterial im Klartext enthalten. Deaktivieren Sie das Debuggen dieser Befehls-Payloads standardmäßig. Wenn Sie ein Kernel-Entwickler sind, der aktiv an der Aktivierung der NVDIMM-Sicherheit arbeitet, sagen Sie Y, andernfalls sagen Sie N.

5.10.27 NUMA support

CONFIG_ACPI_NUMA [=y] [Y]

Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

5.10.27.1 ACPI Heterogeneous Memory Attribute Table Support

CONFIG_ACPI_HMAT [=y] [Y]

Wenn diese Option gesetzt ist, lässt der Kernel die ACPI HMAT (Heterogeneous Memory Attributes Table) der Plattform auslesen und melden, Speicherinitiatoren mit ihren Zielen registrieren und Leistungsattribute über das sysfs-Gerät des Knotens exportieren, falls vorhanden.

5.10.28 ACPI Platform Error Interface (APEI)

CONFIG_ACPI_APEI [=y] [Y]

APEI ermöglicht es, Fehler (z. B. vom Chipsatz) an das Betriebssystem zu melden. Dies verbessert insbesondere die NMI-Behandlung. Darüber hinaus unterstützt es Fehlerserialisierung und Fehlerinjektion.

5.10.28.1 ACPI Generic Hardware Error Source

CONFIG_ACPI_APEI_GHES [=y] [Y]

Generic Hardware Error Source bietet eine Möglichkeit, Plattform-Hardware-Fehler (z. B. vom Chipsatz) zu melden. Sie arbeitet im so genannten „Firmware First“-Modus, d. h. Hardwarefehler werden zunächst an die Firmware gemeldet und dann von der Firmware an Linux weitergeleitet. Auf diese Weise können einige Nicht-Standard-Hardware-Fehlerregister oder Nicht-Standard-Hardware-Verbindungen von der Firmware überprüft werden, um wertvollere Hardware-Fehlerinformationen für Linux zu erhalten.

5.10.28.2 ACPI PCIe AER logging/recovering support

CONFIG_ACPI_APEI_PCIEAER [=y] [Y]

PCIe-AER-Fehler können über den APEI-Firmware-First-Modus gemeldet werden. Aktivieren Sie diese Option, um die entsprechende Unterstützung zu aktivieren.

5.10.29 ACPI memory error recovering support

CONFIG_ACPI_APEI_MEMORY_FAILURE [=y] [Y]

Speicherfehler können über den APEI-Firmware-First-Modus gemeldet werden. Aktivieren Sie diese Option, um die Unterstützung für die Speicherwiederherstellung zu aktivieren.

5.10.30 APEI Error INjection (EINJ)

CONFIG_ACPI_APEI_EINJ [=m] [M]

EINJ bietet einen Hardware-Fehlerinjektionsmechanismus, der hauptsächlich zur Fehlersuche und zum Testen der anderen Teile von APEI und einiger anderer RAS-Funktionen verwendet wird.

5.10.31 APEI Error Record Serialization Table (ERST) Debug Support

CONFIG_ACPI_APEI_ERST_DEBUG [=m] [M]

ERST ist eine von APEI bereitgestellte Möglichkeit, Hardware-Fehlerinformationen in einem dauerhaften Speicher zu speichern und von dort abzurufen. Aktivieren Sie dies, wenn Sie die ERST-Kernelunterstützung und Firmware-Implementierung debuggen und testen wollen.

5.10.32 Intel DPTF (Dymnamic Platform and Thermal Framework) Support →

CONFIG_ACPI_DPTF [=y] [Y]

Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (DPTF) ist eine Hardware-/Software-Lösung auf Plattformebene für das Energie- und Wärmemanagement. Als Container für mehrere Energie-/Thermotechnologien bietet DPTF einen koordinierten Ansatz für verschiedene Richtlinien, die den Hardwarezustand eines Systems beeinflussen.

5.10.32.1 Platform Power DPTF Participant

CONFIG_DPTF_POWER [=m] [M]

Dieser Treiber bietet Unterstützung für das Dynamic Platform and Thermal Framework (DPTF) Platform Power Participant Device (INT3407). Dieser Teilnehmer ist für die Offenlegung der Plattformtelemetrie verantwortlich:

- max_platform_power (max. Plattformleistung)
- platform_power_source (Plattformstromquelle)
- adapter_rating (Leistung des Netzteils)
- battery_steady_power (Dauerleistung der Batterie)
- ladegerät_typ (Ladegerättyp)

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann `dptf_power`.

5.10.32.2 PCH FIVR DPTF Participant

CONFIG_DPTF_PCH_FIVR [=m] [M]

Dieser Treiber fügt Unterstützung für Dynamic Platform and Thermal Framework (DPTF) PCH FIVR Participant Device Support hinzu. Dieser Treiber ermöglicht es, die Frequenz des PCH FIVR (Fully Integrated Voltage Regulator) zu schalten. Dieser Teilnehmer ist für die Bereitstellung verantwortlich:

- freq_mhz_low_clock
- freq_mhz_high_clock

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `dptf_pch_fivr` heißen.

5.10.33 Extended Error Log support

CONFIG_ACPI_EXTLOG [=m] [M]

Bestimmte Anwendungen wie die vorausschauende Fehleranalyse (Predictive Failure Analysis, PFA) erfordern mehr Informationen über den Fehler, als in den Prüfbänken der Prozessormaschine beschrieben werden können. Die meisten Server-Prozessoren protokollieren zusätzliche Informationen über den Fehler in Prozessor-Uncore-Registern. Da die Adressen und das Layout dieser Register von einem Prozessor zum anderen sehr unterschiedlich sind, kann die Systemsoftware sie nicht ohne weiteres nutzen. Erschwerend kommt hinzu, dass einige der zusätzlichen Fehlerinformationen nicht ohne detaillierte Kenntnisse der Plattformatopologie erstellt werden können. Die erweiterte MCA-Protokollierung ermöglicht es der Firmware, der Systemsoftware synchron mit MCE oder CMCI zusätzliche Fehlerinformationen zu liefern. Dieser Treiber unterstützt diese Funktionalität mit einem entsprechenden Tracepoint, der diese Informationen an den Userspace weiterleitet.

5.10.34 ACPI configs support

CONFIG_ACPI_CONFIGFS [=m] [M]

Wählen Sie diese Option, um die Unterstützung für die ACPI-Konfiguration aus dem Userspace zu aktivieren. Die konfigurierbaren ACPI-Gruppen sind dann unter `/config/acpi` sichtbar, vorausgesetzt, `configs` ist unter `/config` eingebunden.

5.10.35 ACPI Platform Firmware Runtime Update and Telemetry

CONFIG.ACPI_PFRUT [=m] [M]

Dieser Mechanismus ermöglicht es, bestimmte Teile der Plattform-Firmware während des laufenden Betriebs (Laufzeit) zu aktualisieren, ohne dass ein Neustart erforderlich ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn das System zu 100 % verfügbar sein muss und sich die mit einem Neustart verbundene Ausfallzeit nicht leisten kann, oder wenn die vom System ausgeführte Arbeit besonders wichtig ist, so dass sie nicht unterbrochen werden kann und es nicht sinnvoll ist, zu warten, bis sie abgeschlossen ist. Der bestehende Firmware-Code kann geändert (Treiber-Update) oder durch Hinzufügen neuen Codes zur Firmware erweitert werden (Code-Injektion). Außerdem ermöglicht der Telemetrietreiber dem Benutzer, mit Hilfe der Plattform-Firmware-Laufzeit-Telemetrieschnittstelle Telemetriedaten aus der Firmware abzurufen. Um die Treiber als Module zu kompilieren, wählen Sie hier M: die Module heißen dann `pfr_update` und `pfr_telemetry`.

5.10.36 ACPI PCC Address Space

CONFIG.ACPI_PCC [=y] [Y]

Der PCC-Adressraum, der auch als PCC-Operationsbereich bezeichnet wird, bezieht sich auf den Bereich des PCC-Unterraums, der auf die PCC-Signatur folgt. Die PCC Operation Region arbeitet mit der PCC Table (Platform Communications Channel Table) zusammen. PCC-Unterräume, die für die Verwendung als PCC Operation Region markiert sind, dürfen nicht als PCC-Unterräume für die Standard-ACPI-Funktionen wie CPPC, RASF, PDTT und MPST verwendet werden. Diese Standardfunktionen müssen stattdessen immer die PCC-Tabelle verwenden. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie den PCC Address Space Handler einrichten und installieren möchten, um PCC OpRegion in der Firmware zu behandeln.

5.10.37 ACPI FFH Address Space

CONFIG.ACPI_FFH [=y] [Y]

Der FFH (Fixed Function Hardware) Adressraum, auch FFH Operation Region genannt, erlaubt es, plattformspezifische OpRegions zu definieren. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie den FFH-Adressraum-Handler einrichten und installieren möchten, um die FFH-OpRegion in der Firmware zu behandeln.

5.10.38 PMIC (Power Management Integrated Circuit) operation region support

CONFIG.PMIC_OPREGION [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option, um die Unterstützung für den ACPI-Betriebsbereich des PMIC-Chips zu aktivieren. Der Betriebsbereich kann zur Steuerung von Stromschienen und zum Lesen/Schreiben von Sensoren auf dem PMIC-Chip verwendet werden.

5.10.39 ACPI operation region support for TPS68470 PMIC

CONFIG.TPS68470.PMIC_OPREGION [=y] [Y]

Diese Konfiguration fügt ACPI-Betriebsbereich-Unterstützung für TI TPS68470 PMIC hinzu. Der Baustein TPS68470 ist eine fortschrittliche Energieverwaltungseinheit, die ein Kompaktkameramodul (CCM) mit Strom versorgt, Takte für Bildsensoren erzeugt, eine Dual-LED für den Blitz ansteuert und zwei LED-Treiber für allgemeine Anzeigen enthält. Dieser Treiber ermöglicht die Unterstützung der ACPI-Betriebsregion für die Steuerung von Spannungsreglern und Taktgebern. Bei dieser Option handelt es sich um ein bool, da sie eine ACPI-Betriebsregion bereitstellt, die verfügbar sein muss, bevor eines der Geräte, die diese Option verwenden, getestet wird.

5.10.40 Platform Runtime Mechanism Support

CONFIG.ACPI_PRMT [=y] [Y]

Der Plattform-Laufzeit-Mechanismus (Platform Runtime Mechanism, PRM) ist eine Firmware-Schnittstelle, die eine Reihe von ausführbaren Binärdateien bereitstellt, die vom AML-Interpreter oder direkt von Gerätetreibern aufgerufen werden können. Sagen Sie Y, um den AML-Interpreter für die Ausführung des PRM-Codes zu aktivieren. Während diese Funktion im Prinzip optional ist, kann das Weglassen dieser Funktion den Rechenaufwand für die Initialisierung einiger Serversysteme erheblich erhöhen.

5.11 CPU Frequency scaling →

CONFIG_CPU_FREQ [=y] [Y]

Mit der CPU-Frequenzskalierung können Sie die Taktfrequenz von CPUs im laufenden Betrieb ändern. Dies ist eine gute Methode, um Strom zu sparen, denn je niedriger die CPU-Taktfrequenz, desto weniger Strom verbraucht die CPU. Beachten Sie, dass dieser Treiber die CPU-Taktfrequenz nicht automatisch ändert. Sie müssen entweder einen dynamischen cpufreq-Governor (siehe unten) nach dem Booten aktivieren oder ein Userspace-Tool verwenden.

Details finden Sie in <file:Documentation/admin-guide/pm/cpufreq.rst>. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.11.1 CPU frequency transition statistics

CONFIG_CPU_FREQ_STAT [=y] [Y]

Exportieren Sie CPU-Häufigkeitsstatistiken über sysfs. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.11.2 Default CPUFreq governor () →

Diese Option legt fest, welcher CPUFreq-Governor beim Start geladen werden soll. Im Zweifelsfall ist die Standardeinstellung zu verwenden.

5.11.2.1 performance

CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE [=n] [N]

Verwenden Sie den CPUFreq-Governor ‚performance‘ als Standard. Damit wird die Frequenz statisch auf die höchste von der CPU unterstützte Frequenz eingestellt.

5.11.2.2 powersave

CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE [=n] [N]

Verwenden Sie den CPUFreq-Governor ‚powersave‘ als Standard. Damit wird die Frequenz statisch auf die niedrigste von der CPU unterstützte Frequenz eingestellt.

5.11.2.3 userspace

CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE [=n] [N]

Verwenden Sie den CPUFreq-Governor ‚userspace‘ als Standard. Damit können Sie die CPU-Frequenz manuell einstellen oder ein Userspace-Programm soll die CPU dynamisch einstellen können, ohne den Userspace-Governor manuell aktivieren zu müssen.

5.11.2.4 schedutil

CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_SCHEDUTIL [=y] [Y]

Verwenden Sie standardmäßig den CPUFreq-Governor ‚schedutil‘. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sehen Sie in der Hilfe zu diesem Gouverneur nach. Der Fallback-Regler ist „performance“.

5.11.3 ‘performance’ governor

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE [=y] [Y]

Dieser cpufreq-Regler setzt die Frequenz statisch auf die höchste verfügbare CPU-Frequenz. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird **cpufreq-performance** heißen. Im Zweifelsfall sagen Sie Y.

5.11.4 ‘powersave’ governor

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE [=y] [Y]

Dieser cpufreq-Regler setzt die Frequenz statisch auf die niedrigste verfügbare CPU-Frequenz. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird **cpufreq-powersave** heißen. Im Zweifelsfall wählen Sie Y.

5.11.5 ‘userspace’ governor for userspace frequency scaling

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE [=y] [Y]

Aktivieren Sie diesen cpufreq-Governor, wenn Sie die CPU-Frequenz entweder manuell einstellen wollen oder wenn ein Userspace-Programm in der Lage sein soll, die CPU dynamisch einzustellen, wie bei LART <http://www.lartmaker.nl/>. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cpufreq_userspace` heißen. Im Zweifelsfall sagen Sie Y.

5.11.6 ‘ondemand’ cpufreq policy governor

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND [=y] [Y]

‘ondemand’ – Dieser Treiber fügt einen dynamischen cpufreq policy governor hinzu. Der Gouverneur führt eine periodische Abfrage durch und ändert die Frequenz auf der Grundlage der CPU-Auslastung. Die Unterstützung für diesen Gouverneur hängt von der Fähigkeit der CPU ab, schnelle Frequenzwechsel durchzuführen (d. h. Frequenzübergänge mit sehr geringer Latenzzeit). Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cpufreq_ondemand` heißen. Details finden Sie in `<file:Documentation/admin-guide/pm/cpufreq.rst>`. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.11.7 ‘conservative’ cpufreq governor

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE [=y] [Y]

‘konservativ’ – dieser Treiber ähnelt dem „On-Demand“-Regler sowohl in seinem Quellcode als auch in seinem Zweck, der Unterschied besteht in seiner Optimierung für eine bessere Eignung in einer batteriebetriebenen Umgebung. Die Frequenz wird sanft erhöht und gesenkt, anstatt auf 100 % zu springen, wenn die Geschwindigkeit erforderlich ist. Wenn Sie einen Desktop-Rechner haben, sollten Sie stattdessen den „On-Demand“-Regler in Betracht ziehen. Wenn Sie jedoch einen Laptop, einen PDA oder sogar einen AMD64-basierten Computer verwenden (wegen der inakzeptablen schrittweisen Latenzprobleme zwischen den minimalen und maximalen Frequenzübergängen in der CPU), werden Sie wahrscheinlich diesen Regler verwenden wollen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cpufreq_conservative` heißen.

Einzelheiten finden Sie in `<file:Documentation/admin-guide/pm/cpufreq.rst>`.

Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.11.8 ‘schedutil’ cpufreq policy governor

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL [=y] [Y]

Dieser Gouverneur trifft seine Entscheidungen auf der Grundlage der vom Scheduler bereitgestellten Nutzungsdaten. Er stellt die CPU-Frequenz so ein, dass sie proportional zu dem vom Scheduler gelieferten Verhältnis zwischen Auslastung und Kapazität ist. Wenn die Auslastung frequenzinvariant ist, ist die neue Frequenz auch proportional zur maximal verfügbaren Frequenz. Wenn dies nicht der Fall ist, ist sie proportional zur aktuellen Frequenz der CPU. Der Kipppunkt der Frequenz liegt in beiden Fällen bei einer Auslastung/Kapazität von 80 %.

Im Zweifelsfall sagen Sie N.

*** CPU frequency scaling drivers ***

(Treiber zur Skalierung der CPU-Frequenz)

5.11.9 Intel P state control

CONFIG_X86_INTEL_PSTATE [=y] [Y]

Dieser Treiber bietet einen P-Status für Intel-Core-Prozessoren. Der Treiber implementiert einen internen Gouverneur und wird der Skalierungstreiber und Gouverneur für Sandy-Bridge-Prozessoren werden. Wenn dieser Treiber aktiviert ist, wird er der bevorzugte Skalierungstreiber für Sandy-Bridge-Prozessoren.

Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.11.10 Processor Clocking Control interface driver

CONFIG_X86_PCC_CPUFREQ [=y] [Y]

Dieser Treiber bietet Unterstützung für die PCC-Schnittstelle. Einzelheiten finden Sie unter:

<file:Documentation/admin-guide/pm/cpufreq_drivers.rst>. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `pcc-cpufreq` heißen. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.11.11 AMD Processor P-State driver

CONFIG_X86_AMD_PSTATE [=y] [Y]

Dieser Treiber fügt einen CPUFreq-Treiber hinzu, der einen feinkörnigen Frequenzsteuerungsbereich für die Prozessorleistung anstelle der alten Leistungsstufen verwendet. In den ACPI-Tabellen des Systems muss `_CPC` vorhanden sein.

Details finden Sie unter: <file:Documentation/admin-guide/pm/amd-pstate.rst>. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.11.11.1 AMD Processor P-State default mode

CONFIG_X86_AMD_PSTATE_DEFAULT_MODE [=3] [3]

Wählen Sie den Standardmodus, den der amd-pstate-Treiber auf unterstützter Hardware verwenden soll. Der eingestellte Wert hat die folgenden Bedeutungen:

- 1 → Deaktiviert
- 2 → Passiv
- 3 → Aktiv (EPP)
- 4 → Geführt

Für Details, siehe: <file:Documentation/admin-guide/pm/amd-pstate.rst>.

Symbol: X86_AMD_PSTATE_DEFAULT_MODE [=3]

Type : Ganzzahl (integer)

Bereich (range): [1 4]

5.11.12 selftest for AMD Processor P-State driver

CONFIG_X86_AMD_PSTATE_UT [=m] [M]

Dieses Kernelmodul wird für Tests verwendet. Hier kann man mit Sicherheit M sagen. Es kann auch ohne aktiviertes X86_AMD_PSTATE eingebaut werden. Derzeit werden nur Tests für amd-pstate unterstützt. Wenn X86_AMD_PSTATE deaktiviert ist, kann es den Benutzern sagen, dass der Test nur auf dem amd-pstate Treiber laufen kann, bitte setzen Sie X86_AMD_PSTATE aktiviert. In der Zukunft werden Vergleichstests hinzugefügt werden. Es kann amd-pstate deaktiviert und acpi-cpufreq aktiviert werden, um Testfälle auszuführen und dann die Testergebnisse zu vergleichen.

5.11.13 ACPI Processor P-State driver

CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ [=m] [M]

Dieser Treiber fügt einen CPUFreq-Treiber hinzu, der die ACPI Processor Performance States nutzt. Dieser Treiber unterstützt auch Intel Enhanced Speedstep und neuere AMD-CPU's. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `acpi-cpufreq` heißen.

Details finden Sie unter <file:Documentation/cpu-freq/>. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.11.13.1 Legacy cpb sysfs knob support for AMD CPUs

CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_CPB [=y] [Y]

Der powernow-k8-Treiber stellte früher einen sysfs-Regler namens `cpb` zur Verfügung, um die Core Performance Boosting-Funktion von AMD-CPU's zu deaktivieren. Diese Datei wurde nun durch den allgemeineren „boost“-Eintrag abgelöst. Wenn Sie diese Option aktivieren, stellt der acpi-cpufreq-Treiber aus Kompatibilitätsgründen den alten Eintrag zusätzlich zum neuen „boost“-Eintrag bereit.

5.11.14 AMD Opteron/Athlon64 PowerNow!

CONFIG_X86_POWERNOW_K8 [=m] [M]

Dies fügt den CPUFreq-Treiber für K8/frühe Opteron/Athlon64-Prozessoren hinzu. Unterstützung für K10 und neuere Prozessoren ist jetzt in acpi-cpufreq enthalten. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `powernow-k8` heißen.

Details finden Sie in <file:Documentation/cpu-freq/>.

5.11.15 AMD frequency sensitivity feedback powersave bias

CONFIG_X86_AMD_FREQ_SENSITIVITY [=m] [M]

Dies fügt dem On-Demand-Governor eine AMD-spezifische Powersave-Bias-Funktion hinzu, die es ihm ermöglicht, auf der Grundlage von Rückmeldungen der Hardware energiebewusstere Entscheidungen über Frequenzänderungen zu treffen (verfügbar ab AMD-Familie 16h). Durch das Hardware-Feedback erfährt die Software, wie „empfindlich“ die Arbeitslasten der CPUs gegenüber Frequenzänderungen sind. CPU-gebundene Arbeitslasten sind empfindlicher, d. h. sie werden bei einer Frequenzerhöhung besser funktionieren. Speicher-/IO-gebundene Arbeitslasten reagieren weniger empfindlich, d. h. sie werden nicht unbedingt besser, wenn die Frequenz erhöht wird.

Im Zweifelsfall sagen Sie N.

5.11.16 Intel Enhanced SpeedStep (deprecated)

CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO [=n] [N]

Dies ist veraltet und diese Funktionalität ist nun in `acpi_cpufreq` (X86_ACPI_CPUFREQ) integriert. Verwenden Sie diesen Treiber anstelle von `speedstep_centrino`. Dies fügt den CPUFreq-Treiber für Enhanced SpeedStep-fähige mobile CPUs hinzu. Dies bedeutet Intel Pentium M (Centrino) CPUs oder 64bit-fähige Intel Xeons. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `speedstep-centrino` heißen.

Details finden Sie unter `<file:Documentation/cpu-freq/>`. Im Zweifelsfall wählen Sie N.

5.11.17 Intel Pentium 4 clock modulation

CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD [=m] [N]

Dies fügt den CPUFreq-Treiber für Intel Pentium 4 / XEON Prozessoren hinzu. Wenn er aktiviert ist, senkt er die CPU-Temperatur durch Überspringen von Takten. Dieser Treiber sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden, wenn eine sehr niedrige Leistung benötigt wird, da er starke Verlangsamungen und spürbare Latenzen verursacht. Normalerweise sollte stattdessen Speedstep verwendet werden. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `p4-clockmod` genannt.

Für Details werfen Sie einen Blick auf `<file:Documentation/cpu-freq/>`. Wenn Sie sich nicht absolut sicher sind, wählen Sie N.

*** shared options ***

(gemeinsame Optionen)

5.12 CPU Idle →

(CPU im Leerlauf)

5.12.1 CPU idle PM support

CONFIG_CPU_IDLE [=y] [Y]

CPU idle ist ein allgemeiner Mechanismus zur Unterstützung der softwaregesteuerten Verwaltung der Prozessorleistung im Leerlauf. Es umfasst modulare plattformübergreifende Regler, die während der Laufzeit ausgetauscht werden können. Wenn Sie eine ACPI-aktivierte Plattform verwenden, sollten Sie hier Y angeben. PM steht für „power management“ – Verwaltung der Prozessorleistung.

5.12.1.1 Ladder governor (for periodic timer tick)

CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER [=y] [Y]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

5.12.1.2 Menu governor (for tickless system)

CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU [=y] [Y]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

5.12.1.3 Timer events oriented (TEO) governor (for tickless systems)

CONFIG_CPU_IDLE_GOV_TEO [=y] [Y]

Dieser Gouverneur implementiert eine vereinfachte Methode zur Auswahl des Ruhezustands, die sich auf Timer-Ereignisse konzentriert und keine Steigerung der Interaktivität bewirkt. Einige Arbeitslasten profitieren davon, und es sollte im Allgemeinen sicher zu verwenden sein.

Sagen Sie hier Y, wenn Sie mit den Alternativen nicht zufrieden sind.

5.12.1.4 Haltpoll governor (for virtualized systems)

CONFIG_CPU_IDLE_GOV_HALTPOLL [=y] [Y]

Dieser Gouverneur implementiert die Auswahl des Leerlaufzustands von haltpoll, der in Verbindung mit dem haltpoll cpuidle-Treiber verwendet wird und es ermöglicht, eine bestimmte Zeit lang zu pollen, bevor der Leerlaufzustand erreicht wird. Einige virtualisierte Arbeitslasten profitieren von dieser Funktion.

5.12.1.5 Halt poll cpuidle driver

CONFIG_HALTPOLL_CPUIDLE [=m] [N]

Diese Option aktiviert den „halt poll cpuidle“-Treiber, der eine Abfrage vor dem Anhalten im Gast ermöglicht (effizienter als die Abfrage im Host über halt_poll_ns für einige Szenarien).

5.13 CPUidle Driver for Intel Processors

CONFIG_INTEL_IDLE [=y] [Y]

Aktivieren Sie intel_idle, einen cpuidle-Treiber, der das Wissen über native Intel-Hardware-Idle-Funktionen enthält. Der acpi_idle-Treiber kann zur gleichen Zeit konfiguriert werden, um Prozessoren zu behandeln, die intel_idle nicht unterstützt.

6 Bus options (PCI etc.) →

Bus-Optionen (PCI usw.)

6.1 Support mmconfig PCI config space access

CONFIG_PCI_MMCONFIG [=y] [Y]

(Unterstützung des mmconfig PCI-Konfigurationsraumzugriffs)

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

7 Binary Emulations →

Binäre Emulationen

7.1 IA32 Emulation

CONFIG_IA32_EMULATION [=y] [N]

Code einbinden, um ältere 32-Bit-Programme unter einem 64-Bit-Kernel auszuführen. Sie sollten dies wahrscheinlich aktivieren, es sei denn, Sie sind sich zu 100 % sicher, dass Sie keine 32-Bit-Programme mehr haben.

7.2 x32 ABI for 64-bit mode

CONFIG_X86_X32_ABI [=n] [N]

Fügen Sie Code ein, um Binärdateien für die native 32-Bit-ABI x32 für 64-Bit-Prozessoren auszuführen. Ein x32-Prozess erhält Zugriff auf die vollständige 64-Bit-Registerdatei und den breiten Datenpfad, während Zeiger auf 32 Bit belassen werden, um den Speicherbedarf zu verringern.

8 Virtualization →

CONFIG.VIRTUALIZATION [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, um Optionen für die Verwendung Ihres Linux-Hosts zur Ausführung anderer Betriebssysteme in virtuellen Maschinen (Gäste) zu erhalten. Diese Option allein fügt keinen Kernel-Code hinzu. Wenn Sie N sagen, werden alle Optionen in diesem Untermenü übersprungen und deaktiviert.

8.1 Kernel-based Virtual Machine (KVM) support

CONFIG.KVM [=m] [M]

Unterstützung für das Hosten vollständig virtualisierter Gastmaschinen mit Hardware-Virtualisierungserweiterungen. Sie benötigen einen relativ aktuellen Prozessor mit Virtualisierungserweiterungen. Außerdem müssen Sie eines oder mehrere der unten aufgeführten Prozessormodule auswählen. Dieses Modul ermöglicht den Zugriff auf die Hardware-Funktionen über einen Geräteknoten namens `/dev/kvm`. Um dies als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `kvm` heißen.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

8.1.1 KVM for Intel (and compatible) processors support

CONFIG.KVM_INTEL [=m] [M]

Bietet Unterstützung für KVM auf Prozessoren, die mit Intels VT-Erweiterungen, auch bekannt als Virtual Machine Extensions (VMX), ausgestattet sind. Um dies als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `kvm-intel` genannt.

8.1.1.1 Software Guard eXtension (SGX) Virtualization

CONFIG.X86_SGX_KVM [=y] [Y]

Ermöglicht KVM-Gästen, SGX-Enklaven zu erstellen. Dies schließt die Unterstützung ein, „rohen“, nicht wiederverwendbaren Enklavenspeicher für Gäste über einen Geräteknoten, z. B. `/dev/sgx_vepc`, freizugeben. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

8.1.2 KVM for AMD processors support

CONFIG.KVM_AMD [=m] [M]

Bietet Unterstützung für KVM auf Prozessoren, die mit Intels VT-Erweiterungen, auch bekannt Bietet Unterstützung für KVM auf AMD-Prozessoren, die mit den AMD-V (SVM)-Erweiterungen ausgestattet sind. Um dies als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `kvm-amd` genannt.

8.1.2.1 AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) support

CONFIG.KVM_AMD_SEV [=y] [N]

Bietet Unterstützung für den Start von verschlüsselten VMs (SEV) und verschlüsselten VMs mit verschlüsseltem Status (SEV-ES) auf AMD-Prozessoren.

8.1.3 System Management Mode emulation

CONFIG.KVM_SMM [=y] [Y]

Bietet Unterstützung für KVM zur Emulation des Systemverwaltungsmodus (SMM) in virtuellen Maschinen. Dies kann von der Firmware der virtuellen Maschine verwendet werden, um UEFI Secure Boot zu implementieren.

8.1.4 Support for Xen hypercall interface

CONFIG.KVM_XEN [=y] [Y]

Bietet KVM-Unterstützung für das Hosten von Xen HVM-Gästen und die Weitergabe von Xen-Hyperaufrufen an den Userspace. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

9 General architecture-dependent options →

(Allgemeine architekturabhängige Optionen)

9.1 Kprobes

CONFIG_KPROBES [=y] [Y]

Mit Kprobes können Sie an fast jeder Kerneladresse trappen und eine Callback-Funktion ausführen. `register_kprobe()` legt einen Probepoint fest und spezifiziert den Callback. Kprobes ist nützlich für Kernel-Debugging, nicht-intrusive Instrumentierung und Tests.

Im Zweifelsfall sagen Sie "N".

9.2 Optimize very unlikely/likely branches

CONFIG_JUMP_LABEL [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht eine transparente Verzweigungsoptimierung, die die Ausführung bestimmter fast-immer-wahrer oder fast-immer-falscher Verzweigungsbedingungen im Kernel noch billiger macht. Bestimmte leistungsempfindliche Kernel-Codes wie Trace-Points, Scheduler-Funktionen, Netzwerk-Code und KVM haben solche Verzweigungen und bieten Unterstützung für diese Optimierungstechnik. Wenn festgestellt wird, dass der Compiler „asm goto“ unterstützt, kompiliert der Kernel solche Verzweigungen mit einer einfachen nop-Anweisung. Wenn das Bedingungsflag auf true gesetzt wird, wird der nop-Befehl in einen Sprungbefehl umgewandelt, um den bedingten Befehlsblock auszuführen. Diese Technik senkt den Overhead und die Belastung der Verzweigungsvorhersage des Prozessors und macht den Kernel im Allgemeinen schneller. Die Aktualisierung der Bedingung ist zwar langsamer, aber das kommt immer sehr selten vor. (Bei 32-Bit-x86 können die erforderlichen Optionen, die zu den Compiler-Flags hinzugefügt werden, die Größe des Kernels leicht erhöhen).

9.2.1 Static key selftest

CONFIG_STATIC_KEYS_SELFTEST [=n] [N]

Bootzeit-Selbsttest des Branch-Patching-Codes.

9.3 Static call selftest

CONFIG_STATIC_CALL_SELFTEST [=n] [N]

Bootzeit-Selbsttest des Call-Patching-Codes.

9.4 Enable seccomp to safely execute untrusted bytecode

CONFIG_SECCOMP [=n] [N]

Diese Kernel-Funktion ist nützlich für numerische Anwendungen, die während ihrer Ausführung mit nicht vertrauenswürdigen Bytecode umgehen müssen. Durch die Verwendung von Pipes oder anderen Transporten, die dem Prozess als Dateideskriptoren zur Verfügung gestellt werden und die Lese-/Schreib-Syscalls unterstützen, ist es möglich, diese Anwendungen mit seccomp in ihrem eigenen Adressraum zu isolieren. Sobald seccomp über `prctl(PR_SET_SECCOMP)` oder den `seccomp()`-Syscall aktiviert ist, kann es nicht mehr deaktiviert werden, und die Task darf nur einige wenige sichere Syscalls ausführen, die für jeden seccomp-Modus definiert sind. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

9.4.1 Show seccomp filter cache status in /proc/pid/seccomp_cache

CONFIG_SECCOMP_CACHE_DEBUG [=n] [N]

Dies ermöglicht der Schnittstelle `/proc/pid/seccomp_cache` die Überwachung der seccomp-Cache-Daten. Das Dateiformat kann sich ändern. Zum Lesen der Datei ist `CAP_SYS_ADMIN` erforderlich. Diese Option ist nur zur Fehlersuche gedacht. Die Aktivierung birgt das Risiko, dass ein Angreifer die seccomp-Filterlogik ableiten kann.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

9.5 Stack Protector buffer overflow detection

CONFIG_STACKPROTECTOR [=y] [Y]

Diese Option schaltet die GCC-Funktion „stack-protector“ ein. Diese Funktion legt am Anfang von Funktionen einen Canary-Wert (Kanarienvogelwert) auf den Stack kurz vor der Rücksprungadresse und überprüft den Wert kurz vor der eigentlichen Rückkehr. Stack-basierte Pufferüberläufe (die diese Rücksprungadresse überschreiben müssen) überschreiben nun auch den Canary-Wert, was erkannt

wird und der Angriff wird dann durch eine Kernel-Panik neutralisiert. Bei Funktionen, die ein 8-Byte- oder größeres Zeichenarray auf dem Stack haben, wird die Logik des Stack-Protector-Canarys hinzugefügt. Diese Funktion erfordert gcc Version 4.2 oder höher, oder eine gcc-Distribution, die die Funktion zurückportiert hat (`-fstack-protector`). Auf einem x86-„defconfig“-Build fügt diese Funktion Canary-Prüfungen zu etwa 3% aller Kernel-Funktionen hinzu, was die Kernel-Codegröße um etwa 0,3% erhöht.

9.5.1 Strong Stack Protector

CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG [=y] [Y]

Bei Funktionen wird die Stack-Protector-Canary-Logik unter einer der folgenden Bedingungen hinzugefügt:

- die Adresse einer lokalen Variablen wird als Teil der rechten Seite einer Zuweisung oder eines Funktionsarguments verwendet
- die lokale Variable ist ein Array (oder eine Union, die ein Array enthält), unabhängig von Typ oder Länge des Arrays
- Lokale Variablen werden als Register verwendet

Diese Funktion erfordert gcc Version 4.9 oder höher, oder eine gcc-Distribution, die die Funktion zurückportiert hat (`-fstack-protector-strong`). Auf einem x86-„defconfig“-Build fügt diese Funktion Canary-Prüfungen zu etwa 20% aller Kernel-Funktionen hinzu, was die Größe des Kernel-Codes um etwa 2% erhöht.

9.6 Link Time Optimization (LTO) () →

9.6.1 None

CONFIG_LTO_NONE [=y] [Y]

Erstellen Sie den Kernel normal, ohne Link Time Optimization (LTO).

9.7 Provide system calls for 32-bit time_t

CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME [=y] [Y]

Dies ermöglicht die Unterstützung von 32 Bit time_t zusätzlich zur Unterstützung von 64 Bit time_t. Dies ist auf allen 32-Bit-Architekturen und 64-Bit-Architekturen als Teil der Kompatibilitäts-Syscall-Behandlung relevant.

9.8 Use a virtually-mapped stack

CONFIG_VMAP_STACK [=y] [Y]

Aktivieren Sie dies, wenn Sie virtuell gemappte Kernel-Stacks mit Guard Pages verwenden wollen. Dies führt dazu, dass Kernel-Stack-Überläufe sofort abgefangen werden und keine schwer zu diagnostizierende Korruption verursachen. Um dies mit Software-KASAN-Modi zu verwenden, muss die Architektur die Unterstützung von virtuellen Mappings mit echtem Schattenspeicher unterstützen und KASAN_VMALLOC muss aktiviert sein.

9.9 Support for randomizing kernel stack offset on syscall entry

CONFIG_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET [=y] [Y]

Der Kernel-Stack-Offset kann (nach `pt_regs`) mit etwa 5 Bits Entropie randomisiert werden, wodurch Angriffe auf Speicherbeschädigung vereitelt werden, die auf Stack-Adress-Determinismus oder auf die Offenlegung der Adressen von Cross-Syscalls angewiesen sind. Die Funktion wird über den Kernel-Boot-Parameter `randomize_kstack_offset=on/off` gesteuert und hat, wenn sie ausgeschaltet ist, aufgrund der Verwendung von statischen Verzweigungen (siehe `JUMP_LABEL`) keinen Overhead.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

9.9.1 Default state of kernel stack offset randomization

CONFIG_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET_DEFAULT [=y] [Y]

Die Randomisierung des Kernel-Stack-Offsets wird durch den Kernel-Boot-Parameter `randomize_kstack_offset=on/off` gesteuert, und diese Konfiguration wählt den Standard-Boot-Status.

9.10 Locking event counts collection

`CONFIG_LOCK_EVENT_COUNTS [=y] [Y]`

Ermöglicht eine leichtgewichtige Zählung verschiedener sperrungsbezogener Ereignisse im System mit minimalen Auswirkungen auf die Leistung. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Anwendungsverhalten aufgrund von Zeitunterschieden ändert. Die Zählungen werden über debugfs gemeldet.

9.11 GCOV-based kernel profiling →

(GCOV-basierte Kernel-Profilierung)

9.11.1 Enable gcov-based kernel profiling

`CONFIG_GCOV_KERNEL [=n] [N]`

Diese Option aktiviert die gcov-basierte Code-Profilierung (z. B. für Code-Abdeckungsmessungen). Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

Geben Sie zusätzlich `CONFIG_GCOV_PROFILE_ALL=y` an, um Profilerstellungsdaten für den gesamten Kernel zu erhalten. Um die Profilerstellung für bestimmte Dateien oder Verzeichnisse zu aktivieren, fügen Sie eine Zeile ähnlich der folgenden in das jeweilige Makefile ein:

Für eine einzelne Datei (z. B. `main.o`):

```
GCOV_PROFILE.main.o := y
```

Für alle Dateien in einem Verzeichnis:

```
GCOV_PROFILE := y
```

Um Dateien von der Profilerstellung auszuschließen, auch wenn `CONFIG_GCOV_PROFILE_ALL` angegeben ist, verwenden Sie:

```
GCOV_PROFILE.main.o := n
```

und:

```
GCOV_PROFILE := n
```

Beachten Sie, dass das debugfs-Dateisystem gemountet sein muss, um auf die Profilerstellungsdaten zugreifen zu können.

9.12 GCC plugins →

`CONFIG_GCC_PLUGINS [=y] [Y]`

GCC-Plugins sind ladbare Module, die zusätzliche Funktionen für den Compiler bereitstellen. Sie sind nützlich für die Laufzeitinstrumentierung und die statische Analyse.

Siehe `Documentation/kbuild/gcc-plugins.rst` für Details.

9.12.1 Generate some entropy during boot and runtime

`CONFIG_GCC_PLUGIN_LATENT_ENTROPY [=n] [N]`

Mit der Eingabe von Y wird der Kernel einen Teil des Kernel-Codes instrumentieren, um sowohl aus dem ursprünglichen als auch aus dem künstlich erzeugten Programmzustand etwas Entropie zu gewinnen. Dies ist insbesondere bei eingebetteten Systemen hilfreich, bei denen es normalerweise wenig „natürliche“ Entropiequellen gibt. Der Preis ist eine gewisse Verlangsamung des Boot-Prozesses (etwa 0,5 %) und der fork- und irq-Verarbeitung. Beachten Sie, dass die auf diese Weise extrahierte Entropie nicht kryptografisch sicher ist!

Dieses Plugin wurde von grsecurity/PaX portiert. Mehr Informationen unter:

<https://grsecurity.net/>

<https://pax.grsecurity.net/>

10 Enable loadable module support →

`CONFIG_MODULES [=y] [Y]`

Kernel-Module sind kleine Stücke kompilierten Codes, die in den laufenden Kernel eingefügt werden

können, anstatt dauerhaft in den Kernel eingebaut zu werden. Sie verwenden das Werkzeug `modprobe`, um sie hinzuzufügen (und manchmal zu entfernen).

Wenn Sie hier Y angeben, können viele Teile des Kernels als Module gebaut werden (indem Sie M anstelle von Y antworten, wo dies angegeben ist):

Dies ist besonders nützlich für selten verwendete Optionen, die zum Booten nicht benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Man Pages für `modprobe`, `lsmod`, `modinfo`, `insmod` und `rmmod`.

Wenn Sie hier Y angeben, müssen Sie `make modules_install` ausführen, um die Module unter `/lib/modules/` abzulegen, wo sie von `modprobe` gefunden werden können (möglicherweise müssen Sie dazu root sein). Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

10.1 Module debugging

`CONFIG_MODULE_DEBUG [=n] [N]`

Ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen, die Ihnen beim Debuggen von Modulen helfen können. Auf Produktionssystemen benötigen Sie diese Optionen nicht.

10.2 Forced module loading

`CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD [=y] [Y]`

Erlaubt das Laden von Modulen ohne Versionsinformationen (z. B. `modprobe --force`). Erzwungenes Laden von Modulen setzt das 'F' (forced) taint Flag und ist normalerweise eine wirklich schlechte Idee.

10.3 Module unloading

`CONFIG_MODULE_UNLOAD [=y] [Y]`

Ohne diese Option können Sie keine Module entladen (beachten Sie, dass einige Module möglicherweise ohnehin nicht entladbar sind), was Ihren Kernel kleiner, schneller und einfacher macht. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

10.3.1 Forced module unloading

`CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD [=y] [Y]`

Mit dieser Option können Sie das Entladen eines Moduls erzwingen, auch wenn der Kernel es für unsicher hält: Der Kernel wird das Modul entfernen, ohne darauf zu warten, dass jemand die Verwendung des Moduls beendet (mit der Option `-f` von `rmmod`). Dies ist hauptsächlich für Kernel-Entwickler und verzweifelte Benutzer gedacht. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

10.3.2 Tainted module unload tracking

`CONFIG_MODULE_UNLOAD_TAINT_TRACKING [=y] [Y]`

Mit dieser Option können Sie eine Aufzeichnung über jedes entladene Modul führen, das den Kernel beschädigt hat. Zusätzlich zur Anzeige einer Liste der verknüpften (oder geladenen) Module, z. B. bei der Erkennung einer schlechten Seite (siehe `bad_page()`), werden auch die oben genannten Details angezeigt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

10.4 Module versioning support

`CONFIG_MODVERSIONS [=n] [N]`

Normalerweise müssen Sie Module verwenden, die mit Ihrem Kernel kompiliert wurden. Wenn Sie hier Y angeben, ist es manchmal möglich, Module zu verwenden, die für andere Kernel kompiliert wurden, indem Sie genügend Informationen zu den Modulen hinzufügen, um (hoffentlich) alle Änderungen zu erkennen, die sie mit dem von Ihnen verwendeten Kernel inkompatibel machen würden.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

10.5 Source checksum for all modules

`CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL [=y] [Y]`

Module, die eine `MODULE_VERSION` enthalten, bekommen ein zusätzliches „srcversion“-Feld in ihre `modinfo`-Sektion eingefügt, das eine Summe der Quelldateien enthält, aus denen sie entstanden sind. Dies hilft den Betreuern, genau zu sehen, welche Quelle verwendet wurde, um ein Modul zu bauen (da andere

manchmal die Modulquelle ändern, ohne die Version zu aktualisieren). Mit dieser Option wird ein solches „srcversion“-Feld für alle Module erstellt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

10.6 Module signature verification

`CONFIG_MODULE_SIG [=y] [Y]`

Überprüfung von Modulen auf gültige Signaturen beim Laden: Die Signatur wird einfach an das Modul angehängt. Für weitere Informationen siehe <file:Documentation/admin-guide/module-signing.rst>. Beachten Sie, dass diese Option die OpenSSL-Entwicklungspakete als Kernel-Build-Abhängigkeit hinzufügt, so dass das Signierwerkzeug seine Krypto-Bibliothek verwenden kann. Sie sollten diese Option aktivieren, wenn Sie entweder `CONFIG_SECURITY_LOCKDOWN_LSM` oder eine durch eine andere LSM auferlegte Lockdown-Funktionalität verwenden wollen – andernfalls werden unsignierte Module unabhängig von der Lockdown-Policy ladbar sein. **!!!WARNUNG!!!** Wenn Sie diese Option aktivieren, **MÜSSEN** Sie sicherstellen, dass das Modul nach dem Signieren **NICHT** gestrippt wird. Dies schließt den Debuginfo-Strip ein, der von einigen Paketierern (wie z. B. `rpmbuild`) durchgeführt wird, sowie die Einbindung in ein `initramfs`, das die Modulgröße reduzieren möchte.

10.6.1 Require modules to be validly signed

`CONFIG_MODULE_SIG_FORCE [=n] [N]`

Ablehnung von unsignierten Modulen oder signierten Modulen, für die wir keinen Schlüssel haben. Ohne diesen Schlüssel werden solche Module den Kernel einfach verunreinigen.

10.6.2 Automatically sign all modules

`CONFIG_MODULE_SIG_ALL [=y] [Y]`

Signiere alle Module während `make modules.install`. Ohne diese Option müssen die Module manuell signiert werden, und zwar mit dem Werkzeug `scripts/sign-file`.

10.7 Which hash algorithm should modules be signed with? () →

Damit wird festgelegt, welche Art von Hashing-Algorithmus bei der Signaturerstellung verwendet wird. Dieser Algorithmus **muss** direkt in den Kernel eingebaut werden, damit eine Signaturprüfung stattfinden kann. Es ist nicht möglich, ein signiertes Modul zu laden, das den Algorithmus enthält, um die Signatur dieses Moduls zu überprüfen.

10.7.1 Sign modules with SHA-1

`CONFIG_MODULE_SIG_SHA1 [=n] [N]`

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

10.7.2 Sign modules with SHA-224

`CONFIG_MODULE_SIG_SHA224 [=n] [N]`

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

10.7.3 Sign modules with SHA-256

`CONFIG_MODULE_SIG_SHA256 [=n] [N]`

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

10.7.4 Sign modules with SHA-384

`CONFIG_MODULE_SIG_SHA384 [=n] [N]`

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

10.7.5 Sign modules with SHA-512

`CONFIG_MODULE_SIG_SHA512 [=y] [Y]`

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

10.8 Module compression mode

Mit dieser Option können Sie den Algorithmus auswählen, der zur Komprimierung von Modulen verwendet wird, wenn `make modules_install` ausgeführt wird. (oder Sie können wählen, dass Module überhaupt nicht komprimiert werden.) Externe Module werden während der Installation ebenfalls auf die gleiche Weise komprimiert. Für Module innerhalb einer `initrd` oder `initramfs` ist es effizienter, stattdessen die gesamte `initrd` oder `initramfs` zu komprimieren. Dies ist vollständig kompatibel mit signierten Modulen. Bitte beachten Sie, dass das zum Laden von Modulen verwendete Werkzeug den entsprechenden Algorithmus unterstützen muss. `module-init-tools` KANN `gzip` unterstützen, und `kmod` KANN `gzip`, `xz` und `zstd` unterstützen. Ihr Build-System muss das entsprechende Komprimierungswerkzeug bereitstellen, um die Module zu komprimieren. Im Zweifelsfall wählen Sie 'None'.

10.8.1 None

`CONFIG_MODULE_COMPRESSION_NONE [=n] [N]`

Komprimieren Sie die Module nicht. Die installierten Module sind mit der Endung `.ko` versehen.

10.8.2 GZIP

`CONFIG_MODULE_COMPRESSION_GZIP [=n] [N]`

Komprimieren Sie Module mit GZIP. Die installierten Module sind mit der Endung `.ko.gz` versehen.

10.8.3 XZ

`CONFIG_MODULE_COMPRESSION_XZ [=n] [N]`

Komprimieren Sie Module mit XZ. Die installierten Module sind mit der Endung `.ko.xz` versehen.

10.8.4 ZSTD

`CONFIG_MODULE_COMPRESS_ZSTD [=y] [Y]`

Komprimieren Sie Module mit ZSTD. Die installierten Module sind mit der Endung `.ko.zst` versehen.

10.9 Support in-kernel module decompression

`CONFIG_MODULE_DECOMPRESS [=y] [Y]`

Unterstützung für die Dekomprimierung von Kernelmodulen durch den Kernel selbst, anstatt sich auf den Userspace zu verlassen, um diese Aufgabe zu erledigen. Nützlich, wenn die Sicherheitsrichtlinie für das Load Pinning aktiviert ist. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

10.10 Allow loading of modules with missing namespace imports

`CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS [=y] [Y]`

Symbole, die mit `EXPORT_SYMBOL_NS*()` exportiert werden, gelten als in einem Namespace exportiert. Ein Modul, das ein Symbol verwendet, das mit einem solchen Namespace exportiert wurde, muss den Namespace über `MODULE_IMPORT_NS()` importieren. Es gibt keinen technischen Grund, korrekte Namespace-Importe zu erzwingen, aber es schafft Konsistenz zwischen Symbolen, die Namespaces definieren und Benutzern, die Namespaces importieren, die sie verwenden. Diese Option lockert diese Anforderung und hebt die Durchsetzung beim Laden eines Moduls auf. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

10.11 Path to modprobe binary

`CONFIG_MODPROBE_PATH [=/sbin/modprobe] [/sbin/modprobe]`

Wenn der Kernel-Code ein Modul anfordert, geschieht dies durch den Aufruf des Userspace-Dienstprogramms `modprobe`. Mit dieser Option können Sie den Pfad festlegen, in dem diese Binärdatei zu finden ist. Dies kann zur Laufzeit über die `sysctl`-Datei `/proc/sys/kernel/modprobe` geändert werden. Wenn Sie diese Option auf eine leere Zeichenkette setzen, wird die Fähigkeit des Kernels, Module anzufordern, ausgeschaltet (der Userspace kann jedoch weiterhin explizit Module laden).

11 Enable the block layer →

`CONFIG_BLOCK [=y] [Y]`

Bietet dem Kernel Unterstützung für die Blockschicht.

Deaktivieren Sie diese Option, um die Unterstützung für die Blockschicht aus dem Kernel zu entfernen. Dies kann für eingebettete Geräte nützlich sein.

Wenn diese Option deaktiviert ist:

- werden Blockgerätedateien unbrauchbar,
- werden einige Dateisysteme (wie ext3) nicht mehr verfügbar.

Außerdem werden SCSI-Zeichengeräte und USB-Speicher deaktiviert, da sie verschiedene Definitionen und Möglichkeiten der Blockschicht nutzen.

Sagen Sie hier "Y", es sei denn, Sie wissen, dass Sie wirklich keine Festplatten und dergleichen einbinden wollen.

11.1 Legacy autoloading support

`CONFIG_BLOCK_LEGACY_AUTOLOAD [=y] [Y]`

Ermöglicht das Laden von Modulen und das Erstellen von Block-Geräteinstanzen auf der Grundlage von Zugriffen durch ihre spezielle Gerätedatei. Dies ist ein historisches Linux-Feature und ergibt in einer udev-Welt, in der Gerätedateien bei Bedarf erstellt werden, keinen Sinn, aber Skripte, die manuell Geräteknotten erstellen und dann `losetup` aufrufen, könnten sich auf dieses Verhalten verlassen.

11.2 Block layer SG support v4 helper lib

`CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB [=y] [Y]`

Die Teilsysteme werden dies normalerweise bei Bedarf aktivieren. Die Benutzer müssen dies normalerweise nicht manuell aktivieren. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

11.3 Block layer data integrity support

`CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY [=y] [Y]`

Einige Speichermedien erlauben die Speicherung/Abrufung zusätzlicher Informationen, um die Daten zu schützen. Die Option für die Datenintegrität auf Blockebene bietet Hooks, die von Dateisystemen verwendet werden können, um eine bessere Datenintegrität zu gewährleisten. Sagen Sie hier Ja, wenn Sie ein Speichergerät haben, das das T10/SCSI Data Integrity Field oder den T13/ATA External Path Protection bietet. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

11.4 Zoned block device support

`CONFIG_BLK_DEV_ZONED [=y] [Y]`

Unterstützung von Blockebenen mit Zonen für Blockgeräte. Diese Option aktiviert die Unterstützung für ZAC/ZBC/ZNS Host-verwaltete und Host-bewusste Zoned-Block-Geräte. Sagen Sie hier Ja, wenn Sie ein ZAC-, ZBC- oder ZNS-Speichergerät haben.

11.5 Block layer bio throttling support

`CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING [=y] [Y]`

Unterstützung der Bio-Drosselung auf der Blockschicht. Sie kann verwendet werden, um die IO-Rate für ein Gerät zu begrenzen. IO-Rate-Policies sind pro cgroup und man muss blkio cgroup controller mounten und verwenden, um cgroups zu erstellen und IO-Rate-Policies pro Gerät festzulegen.

Siehe `Documentation/admin-guide/cgroup-v1/blkio-controller.rst` für weitere Informationen.

11.5.1 Block throttling .low limit interface support (EXPERIMENTAL)

`CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING_LOW [=y] [Y]`

Hinzufügen der Schnittstelle `.low limit` für die Blockdrosselung. Das niedrige Limit ist ein Best-Effort-Limit zur Priorisierung von C-Gruppen. Je nach Einstellung kann das Limit verwendet werden, um C-Gruppen in Bezug auf Bandbreite/iops zu schützen und die Festplattenressourcen besser zu nutzen.

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine experimentelle Schnittstelle handelt, die eines Tages geändert werden könnte.

11.6 Enable support for block device writeback throttling

CONFIG.BLK.WBT [=y] [Y]

Die Aktivierung dieser Option ermöglicht es der Blocksicht, gepufferte Hintergrund-Schreibvorgänge der VM zu drosseln, so dass diese reibungsloser ablaufen und weniger Auswirkungen auf die Vordergrundvorgänge haben. Die Drosselung erfolgt dynamisch nach einem Algorithmus, der lose auf CoDel basiert und die Echtzeitleistung der Festplatte berücksichtigt.

11.6.1 Enable writeback throttling by default

CONFIG.BLK.WBT_MQ [=y] [Y]

Aktivieren Sie die Rückschreibdrosselung standardmäßig für anforderungsbasierte Blockgeräte.

11.7 Enable support for latency based cgroup IO protection

CONFIG.BLK.CGROUPLATENCY [=y] [Y]

Durch die Aktivierung dieser Option wird die .latency-Schnittstelle für die IO-Drosselung aktiviert. Der IO-Controller versucht, die durchschnittlichen IO-Latenzen unter dem konfigurierten Latenzziel zu halten und drosselt jeden mit einem höheren Latenzziel als die betroffene Gruppe.

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine experimentelle Schnittstelle handelt, die eines Tages geändert werden könnte.

11.8 Enable support to track FC I/O Traffic across cgroup applications

CONFIG.BLK.CGROUPLC_APPID [=y] [Y]

Die Aktivierung dieser Option ermöglicht die Verfolgung des FC-I/O-Verkehrs über cgroup-Anwendungen hinweg. Sie ermöglicht es der Fabric und den Speicherzielen, den FC-Verkehr auf der Grundlage von VM-Tags zu identifizieren, zu überwachen und zu verarbeiten, indem eine anwendungsspezifische Identifikation in den FC-Frame eingefügt wird.

11.9 Enable support for cost model based cgroup IO controller

CONFIG.BLK.CGROUPLCOST [=y] [Y]

Durch Aktivieren dieser Option wird die .weight-Schnittstelle für die kostenmodellbasierte proportionale IO-Steuerung aktiviert. Der IO-Controller verteilt die IO-Kapazität zwischen verschiedenen Gruppen auf der Grundlage ihres Anteils an der Gesamtgewichtsverteilung.

11.10 Cgroup I/O controller for assigning an I/O priority class

CONFIG.BLK.CGROUPLC_PRIORITY [=y] [Y]

Aktivieren Sie die Schnittstelle .prio, um Anfragen eine E/A-Prioritätsklasse zuzuweisen. Die E/A-Prioritätsklasse beeinflusst die Reihenfolge, in der ein E/A-Scheduler und Blockgeräte Anforderungen verarbeiten. Nur einige E/A-Scheduler und einige Blockgeräte unterstützen E/A-Prioritäten.

11.11 Block layer debugging information in debugfs

CONFIG.BLK_DEBUG_FS [=y] [Y]

Aufnahme von Debugging-Informationen der Blocksicht in debugfs. Diese Informationen sind vor allem für Kernel-Entwickler nützlich, aber sie verursachen keine Kosten zur Laufzeit. Wenn Sie nicht gerade einen Kernel für ein winziges System bauen, sollten Sie hier Y für Ja sagen.

11.12 Logic for interfacing with Opal enabled SEDs

CONFIG.BLK_SED_OPAL [=y] [Y]

Erstellt die Logik für die Verbindung mit Opal-fähigen Steuergeräten. Die Aktivierung dieser Option ermöglicht es Benutzern, Sperrbereiche für SED-Geräte mit dem Opal-Protokoll einzurichten/zusperren/zusperren.

11.13 Enable inline encryption support in block layer

CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION [=y] [Y]

Bauen Sie das blk-crypto-Subsystem auf. Wenn Sie dies aktivieren, kann die Blockschicht die Verschlüsselung handhaben, so dass Benutzer die Vorteile der Inline-Verschlüsselungshardware nutzen können, falls vorhanden.

11.13.1 Enable crypto API fallback for blk-crypto

CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION_FALLBACK [=y] [Y]

Wenn dies aktiviert ist, kann die Blockschicht die Inline-Verschlüsselung handhaben, indem sie auf die Kernel-Krypto-API zurückgreift, wenn keine Inline-Verschlüsselungshardware vorhanden ist.

11.14 Partition Types →

(Partitionstypen)

11.14.1 Advanced partition selection

CONFIG_PARTITION_ADVANCED [=y] [Y]

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie unter Linux Festplatten verwenden möchten, die unter einem Betriebssystem partitioniert wurden, das auf einer anderen Architektur als Ihr Linux-System läuft.

Beachten Sie, dass sich die Antwort auf diese Frage nicht direkt auf den Kernel auswirkt: Wenn Sie N angeben, überspringt der Konfigurator lediglich alle Fragen zu fremden Partitionierungsschemata. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

11.14.1.1 Acorn partition support

CONFIG_ACORN_PARTITION [=n] [N]

Unterstützung von Festplatten, die unter Acorn-Betriebssystemen partitioniert sind.

11.14.1.2 AIX basic partition table support

CONFIG_AIX_PARTITION [=y] [Y]

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie das Format der Festplattenpartitionstabelle lesen möchten, das von IBM- oder Motorola-PowerPC-Maschinen unter AIX verwendet wird. AIX verwendet eigentlich einen Logical Volume Manager, bei dem „logische Volumes“ über eine oder mehrere Festplatten verteilt sein können, aber dieser Treiber funktioniert nur für den einfachen Fall von zusammenhängenden Partitionen. Andernfalls, sagen wir N.

11.14.1.3 Alpha OSF partition support

CONFIG_OSF_PARTITION [=n] [N]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie unter Linux Festplatten verwenden möchten, die auf einer Alpha-Maschine partitioniert wurden.

11.14.1.4 Amiga partition table support

CONFIG_AMIGA_PARTITION [=n] [N]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie unter Linux Festplatten verwenden möchten, die unter AmigaOS partitioniert wurden.

11.14.1.5 Atari partition table support

CONFIG_ATARIPARTITION [=n] [N]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie unter Linux Festplatten verwenden möchten, die unter dem Atari-Betriebssystem partitioniert wurden.

11.14.1.6 Macintosh partition map support

CONFIG_MAC_PARTITION [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie unter Linux Festplatten verwenden möchten, die auf einem Macintosh partitioniert wurden.

11.14.1.7 PC BIOS (MSDOS partition tables) support

CONFIG.MSDOS_PARTITION [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y.

11.14.1.7.1 BSD disklabel (FreeBSD partition tables) support

CONFIG.BSD_DISKLABEL [=y] [Y]

FreeBSD verwendet ein eigenes Partitionsschema für die Festplatten Ihres PCs. Es benötigt nur einen Eintrag in der primären Partitionstabelle Ihrer Festplatte und verwaltet diese ähnlich wie erweiterte DOS-Partitionen, indem es im ersten Sektor eine neue Partitionstabelle im BSD-Disklabel-Format anlegt. Wenn Sie hier Y angeben, können Sie diese Disklabels lesen und FreeBSD-Partitionen von Linux aus einbinden, wenn Sie oben bei „UFS file system support“ ebenfalls Y angegeben haben. Wenn Sie nicht wissen, was das alles soll, sagen Sie N.

11.14.1.7.2 Minix subpartition support

CONFIG.MINIX_SUBPARTITION [=y] [Y]

Unterstützung von Minix 2.0.0/2.0.2 Subpartitionstabellen für Linux. Sagen Sie hier Y, wenn Sie Minix 2.0.0/2.0.2 Subpartitionen mounten und verwenden wollen.

11.14.1.7.3 Solaris (x86) partition table support

CONFIG.SOLARIS_X86_PARTITION [=y] [Y]

Wie die meisten Systeme verwendet Solaris x86 ein eigenes Festplattenpartitionstabellenformat, das mit allen anderen nicht kompatibel ist. Wenn Sie hier Y angeben, können Sie diese Partitionstabellen lesen und Solaris x86-Partitionen von Linux aus einbinden, wenn Sie oben bei „UFS-Dateisystemunterstützung“ ebenfalls Y angegeben haben.

11.14.1.7.4 Unixware slices support

CONFIG.UNIXWARE_DISKLABEL [=n] [N]

Wie einige Systeme verwendet auch UnixWare eine eigene Slice-Tabelle innerhalb einer Partition (VTOC – Virtual Table of Contents). Ihr Format ist mit allen anderen Betriebssystemen nicht kompatibel. Wenn Sie hier Y angeben, können Sie VTOC lesen und UnixWare-Partitionen von Linux aus schreibgeschützt einbinden, wenn Sie oben auch Y zu „UFS-Dateisystemunterstützung“ oder „System V und Coherent-Dateisystemunterstützung“ angegeben haben. Dies wird hauptsächlich verwendet, um Daten von einem UnixWare-Rechner auf Ihren Linux-Rechner zu übertragen, und zwar über ein Wechselmedium wie magneto-optische, ZIP- oder IDE-Wechselplatten. Beachten Sie jedoch, dass das Programm **tar** (**man tar** oder vorzugsweise **info tar**) eine gute Möglichkeit bietet, Dateien und Verzeichnisse zwischen Unixen (und sogar anderen Betriebssystemen) zu transportieren. Wenn Sie nicht wissen, was das alles soll, sagen Sie N.

11.14.1.8 Windows Logical Disk Manager (Dynamic Disk) support

CONFIG.LDM_PARTITION [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie unter Linux Festplatten verwenden möchten, die mit dem Logical Disk Manager von Windows 2000/XP oder Vista partitioniert wurden. Sie werden auch als „dynamische Festplatten“ bezeichnet.

Beachten Sie, dass dieser Treiber nur dynamische Festplatten mit einem schützenden MBR-Label, d. h. einer DOS-Partitionstabelle, unterstützt. Dynamische Festplatten mit GPT-Label, wie sie mit Vista erstellt werden können, werden noch nicht unterstützt. Windows 2000 führte das Konzept der dynamischen Festplatten ein, um die Einschränkungen des PC-Partitionierungsschemata zu umgehen. Der Logical Disk Manager ermöglicht es dem Benutzer, eine Festplatte neu zu partitionieren und übergreifende, gespiegelte, striped oder RAID-Volumes zu erstellen, ohne dass ein Neustart erforderlich ist. Normale Partitionen werden nun unter Windows 2000, XP und Vista als Basisfestplatten bezeichnet.

Für eine ausführlichere Beschreibung lesen Sie <file:Documentation/admin-guide/ldm.rst>.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

11.14.1.8.1 Windows LDM extra logging

CONFIG.LDM_DEBUG [=n] [N]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie möchten, dass LDM ausführlich protokolliert. Dies könnte hilfreich sein, wenn der Treiber nicht wie erwartet funktioniert und Sie einen Fehler melden möchten. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

11.14.1.9 SGI partition support

CONFIG.SGI.PARTITION [=n] [N]

Wählen Sie hier Y, wenn Sie das von SGI-Maschinen verwendete Format der Festplattenpartitionstabelle lesen möchten.

11.14.1.10 Ultrix partition table support

CONFIG.ULTRIX.PARTITION [=n] [N]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie das von DEC (jetzt Compaq) Ultrix-Maschinen verwendete Format der Festplattenpartitionstabelle lesen möchten. Andernfalls sagen Sie N.

11.14.1.11 Sun partition tables support

CONFIG.SUN.PARTITION [=n] [N]

Wie die meisten Systeme verwendet SunOS ein eigenes Format für Festplattenpartitionstabellen, das mit allen anderen nicht kompatibel ist. Wenn Sie hier Y angeben, können Sie diese Partitionstabellen lesen und SunOS-Partitionen von Linux aus einbinden, wenn Sie oben bei „UFS-Dateisystemunterstützung“ ebenfalls Y angegeben haben. Dies wird hauptsächlich benutzt, um Daten von einem SPARC unter SunOS zu Ihrem Linux-Rechner über ein Wechselmedium wie magneto-optische oder ZIP-Laufwerke zu transportieren; beachten Sie jedoch, dass ein guter portabler Weg, Dateien und Verzeichnisse zwischen Unixen (und sogar anderen Betriebssystemen) zu transportieren, durch das **tar**-Programm (**man tar** oder vorzugsweise **info tar**) gegeben ist. Wenn Sie nicht wissen, was das alles soll, sagen Sie N.

11.14.1.12 Karma Partition support

CONFIG.KARMA.PARTITION [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie den Rio Karma MP3-Player mounten möchten, da dieser eine proprietäre Partitionstabelle verwendet.

11.14.1.13 EFI GUID Partition support

CONFIG.EFI.PARTITION [=y] [Y]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie unter Linux Festplatten verwenden möchten, die mit EFI GPT partitioniert wurden.

11.14.1.14 SYSV68 partition table support

CONFIG.SYSV68.PARTITION [=n] [N]

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie das von Motorola-Delta-Maschinen verwendete Format der Festplattenpartitionstabelle lesen möchten (unter Verwendung von **sysv68**). Andernfalls sagen Sie N.

11.14.1.15 Command line partition support

CONFIG.CMDLINE.PARTITION [=n] [N]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie die Partitionstabelle aus **bootargs** lesen wollen. Das Format für die Kommandozeile ist genau wie bei **mtdparts**.

11.15 IO Schedulers →

(E/A-Zeitplaner)

11.15.1 MQ deadline I/O scheduler

CONFIG.MQ_IOSCHED_DEADLINE [=y] [Y]

MQ-Version des Deadline-IO-Schedulers.

11.15.2 Kyber I/O scheduler

CONFIG.MQ_IOSCHED_KYBER [=m] [M]

Der Kyber E/A-Scheduler ist ein Scheduler mit geringem Aufwand, der sich für Multiqueue- und andere schnelle Geräte eignet. Bei vorgegebenen Ziellatenzen für Lese- und synchrone Schreibvorgänge passt er die Tiefe der Warteschlangen selbst an, um dieses Ziel zu erreichen.

11.15.3 BFQ I/O scheduler

CONFIG_IOSCHED_BFQ [=y] [Y]

BFQ E/A-Scheduler für BLK-MQ. BFQ verteilt die Bandbreite des Geräts auf alle Prozesse entsprechend ihrer Gewichtung, unabhängig von den Geräteparametern und bei jeder Arbeitslast. Es garantiert auch eine niedrige Latenzzeit für interaktive und weiche Echtzeitanwendungen.

Weitere Details in Dokumentation/block/bfq-iosched.rst

11.15.3.1 BFQ hierarchical scheduling support

CONFIG_BFQ_GROUP_IOSCHED [=y] [Y]

Aktivierung der hierarchischen Zeitplanung in BFQ unter Verwendung des blkio (cgroupss-v1) oder io (cgroupss-v2) Controllern.

11.15.3.1.1 BFQ IO controller debugging

CONFIG_BFQ_CGROUP_DEBUG [=n] [N]

Aktivierung einer Hilfe zur Fehlersuche. Derzeit werden zusätzliche Statistikdateien in einer cgroup exportiert, die für die Fehlersuche nützlich sein können.

12 Executable file formats →

(Ausführbare Dateiformate)

12.1 Kernel support for ELF binaries

CONFIG_BINFMT_ELF [=y] [Y]

ELF (Executable and Linkable Format) ist ein Format für Bibliotheken und ausführbare Dateien, das auf verschiedenen Architekturen und Betriebssystemen verwendet wird. Wenn Sie hier Y angeben, kann Ihr Kernel ELF-Binärdateien ausführen und wird um etwa 13 KB vergrößert. Die ELF-Unterstützung unter Linux hat inzwischen die traditionellen Linux a.out-Formate (QMAGIC und ZMAGIC) fast vollständig ersetzt, da es portabel ist (was jedoch *nicht* bedeutet, dass Sie ausführbare Dateien von verschiedenen Architekturen oder Betriebssystemen ausführen können) und die Erstellung von Laufzeitbibliotheken sehr einfach macht. Viele neue ausführbare Dateien werden ausschließlich im ELF-Format vertrieben. Hier sollten Sie unbedingt Y sagen. Informationen über ELF sind im ELF HOWTO enthalten, das unter <http://www.tldp.org/docs.html#howto> verfügbar ist. Wenn Sie feststellen, dass Sie nach dem Upgrade von Linux-Kernel 1.2 und der Angabe von Y hier immer noch keine ELF-Binärdateien ausführen können (sie stürzen einfach ab), dann müssen Sie die neuesten ELF-Laufzeitbibliotheken installieren, einschließlich ld.so (überprüfen Sie die Datei <file:Documentation/Changes> für den Ort und die neueste Version).

12.2 Write ELF core dumps with partial segments

CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS [=y] [Y]

ELF-Core-Dump-Dateien beschreiben jede Speicherabbildung des abgestürzten Prozesses und können den Speicherinhalt jedes einzelnen Prozesses enthalten oder auslassen. Der Inhalt eines unveränderten Text-Mappings wird standardmäßig weggelassen. Bei einem unveränderten Text-Mapping eines ELF-Objekts ermöglicht die Aufnahme nur der ersten Seite der Datei in einen Core-Dump die Identifizierung der Build-ID-Bits in der Datei, ohne dass die E/A-Kosten und der Plattenplatz für das Dump des gesamten Textes anfallen. Versionen von GDB vor 6.7 werden jedoch von ELF-Core-Dump-Dateien in diesem Format verwirrt. Das Verhalten des Kerndumps kann pro Prozess mit der Pseudodatei /proc/PID/coredump_filter gesteuert werden; diese Einstellung wird vererbt. Siehe Dokumentation/filesystems/proc.rst für Details. Diese Konfigurationsoption ändert die Standardeinstellung von coredump_filter, die beim Booten zu sehen ist. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

12.3 Kernel support for scripts starting with #!

CONFIG_BINFMT_SCRIPT [=y] [Y]

(Kernel-Unterstützung für Skripte, die mit #!, dem Shebang, anfangen) Geben Sie hier Y an, wenn Sie interpretierte Skripte ausführen wollen, die mit #! beginnen, gefolgt von dem Pfad zu einem Interpreter. Sie können diese Unterstützung als Modul bauen; bis dieses Modul jedoch geladen ist, können Sie keine

Skripte ausführen. Wenn Sie also dieses Modul aus einem initramfs laden wollen, darf der Teil des initramfs vor dem Laden dieses Moduls nur aus kompilierten Binärdateien bestehen. Die meisten Systeme werden nicht booten, wenn Sie hier M oder N angeben. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

12.4 Kernel support for MISC binaries

CONFIG.BINFMT_MISC [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y sagen, wird es möglich sein, Wrapper-gesteuerte Binärformate in den Kernel einzubinden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie Programme verwenden, die einen Interpreter benötigen, wie Java, Python, .NET oder Emacs-Lisp. Es ist auch nützlich, wenn Sie häufig DOS-Programme unter dem Linux-DOS-Emulator DOSEMU ausführen (lesen Sie das DOSEMU-HOWTO, verfügbar unter <http://www.tldp.org/docs.html#howto>). Sobald Sie eine solche Binärklasse beim Kernel registriert haben, können Sie eines dieser Programme einfach starten, indem Sie seinen Namen an einer Shell-Eingabeaufforderung eingeben; Linux wird es automatisch an den richtigen Interpreter weiterleiten. Sie können auch andere nette Dinge tun.

Lesen Sie die Datei <file:Documentation/admin-guide/binfmt-misc.rst>, um zu erfahren, wie Sie diese Funktion nutzen können, <file:Documentation/admin-guide/java.rst>, um zu erfahren, wie Sie Java-Unterstützung einbinden können, und <file:Documentation/admin-guide/mono.rst>, um zu erfahren, wie Sie Mono-basierte .NET-Unterstützung einbinden können. Um `binfmt_misc` zu verwenden, müssen Sie es mounten: `mount binfmt_misc -t binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc` Sie können hier M für Modulunterstützung sagen und später das Modul laden, wenn Sie es brauchen; das Modul heißt `binfmt_misc`. Wenn Sie nicht wissen, was Sie an dieser Stelle antworten sollen, sagen Sie Y.

13 Memory Management options →

(Speicherverwaltungsoptionen)

13.1 Support for paging of anonymous memory (swap) →

CONFIG.SWAP [=y] [Y]

Mit dieser Option können Sie wählen, ob Sie Unterstützung für so genannte Swap-Geräte oder Swap-Dateien in Ihrem Kernel haben möchten, die dazu dienen, mehr virtuellen Speicher als den tatsächlichen Arbeitsspeicher in Ihrem Computer bereitzustellen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

13.1.1 Compressed cache for swap pages

CONFIG.ZSWAP [=y] [Y]

Ein leichtgewichtiger komprimierter Cache für Auslagerungsseiten. Er nimmt Seiten, die gerade ausgelagert werden, und versucht, sie in einem dynamisch zugewiesenen RAM-basierten Speicherpool zu komprimieren. Dies kann zu einer erheblichen E/A-Reduzierung auf dem Swap-Gerät führen und in dem Fall, in dem die Dekomprimierung aus dem RAM schneller ist als das Lesen aus dem Swap-Gerät, auch die Arbeitslastleistung verbessern.

13.1.1.1 Enable the compressed cache for swap pages by default

CONFIG.ZSWAP_DEFAULT_ON [=y] [Y]

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der komprimierte Cache für Auslagerungsseiten beim Booten aktiviert, andernfalls wird er deaktiviert. Die hier getroffene Auswahl kann mit der Kernel-Kommandozeilenoption `zswap.enabled=` überschrieben werden.

13.1.1.2 Invalidate zswap entries when pages are loaded

CONFIG.ZSWAP_EXCLUSIVE_LOADS_DEFAULT_ON [=n] [N]

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden exklusive Lasten für zswap beim Booten aktiviert, andernfalls wird sie deaktiviert. Wenn exklusive Ladungen aktiviert sind, wird beim Laden einer Seite aus zswap der zswap-Eintrag sofort ungültig gemacht, anstatt ihn in zswap zu belassen, bis der Swap-Eintrag freigegeben wird. Dadurch wird vermieden, dass sich zwei Kopien derselben Seite im Speicher befinden (komprimiert und unkomprimiert), nachdem eine Seite aus zswap geladen wurde. Der Preis dafür ist, dass die Seite neu komprimiert wird, wenn sie nie verschmutzt wurde und erneut ausgelagert werden muss.

13.1.1.3 Default compressor () → Wählt den Standardkomprimierungsalgorithmus für den komprimierten Cache für Auslagerungsseiten aus. Einen Überblick darüber, welche Leistung von einem bestimmten Kompressionsalgorithmus erwartet werden kann, finden Sie in den Benchmarks auf der folgenden LWN-Seite: <https://lwn.net/Articles/751795/>

Im Zweifelsfall wählen Sie LZ0. Die hier getroffene Auswahl kann durch Verwendung der Kernel-Befehlszeilenoption `zswap.compressor=` überschrieben werden.

13.1.1.3.1 Deflate

`CONFIG.ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_DEFLATE [=n] [N]`

Verwenden Sie den Deflate-Algorithmus als Standard-Komprimierungsalgorithmus.

13.1.1.3.2 LZ0

`CONFIG.ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZ0 [=n] [N]`

Verwenden Sie den LZ0-Algorithmus als Standard-Komprimierungsalgorithmus.

13.1.1.3.3 842

`CONFIG.ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_842 [=n] [N]`

Verwenden Sie den 842-Algorithmus als Standard-Komprimierungsalgorithmus.

13.1.1.3.4 LZ4

`CONFIG.ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZ4 [=n] [N]`

Verwenden Sie den LZ4-Algorithmus als Standard-Komprimierungsalgorithmus.

13.1.1.3.5 LZ4HC

`CONFIG.ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZ4HC [=n] [N]`

Verwenden Sie den LZ4HC-Algorithmus als Standard-Komprimierungsalgorithmus.

13.1.1.3.6 zstd

`CONFIG.ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_ZSTD [=y] [Y]`

Verwenden Sie den zstd-Algorithmus als Standard-Komprimierungsalgorithmus.

13.1.1.4 Default allocator () →

Wählt den Standardzuweiser für den komprimierten Cache für Auslagerungsseiten aus. Die Voreinstellung ist aus Kompatibilitätsgründen „zbud“, aber lesen Sie bitte die Beschreibung der einzelnen Zuweiser unten, bevor Sie die richtige Wahl treffen. Die hier getroffene Auswahl kann mit der Kernel-Kommandozeilenoption `zswap.zpool=` überschrieben werden.

13.1.1.4.1 zbud

`CONFIG.ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_ZBUD [=n] [N]`

Verwendung des zbud-Allokators als Standard-Allokator.

13.1.1.4.2 z3fold

`CONFIG.ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_Z3FOLD [=n] [N]`

Verwendung des z3fold-Allokators als Standard-Allokator.

13.1.1.4.3 zsmalloc

`CONFIG.ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_ZSMALLOC [=n] [N]`

Verwendung des zsmalloc-Allokators als Standard-Allokator.

13.1.1.5 2:1 compression allocator (zbud) →

`CONFIG.ZBUD [=y] [Y]`

Ein spezieller Allokator für die Speicherung komprimierter Seiten. Er ist für die Speicherung von bis zu zwei komprimierten Seiten pro physischer Seite ausgelegt. Dieses Design schränkt zwar die Speicherdichte ein, hat aber einfache und deterministische Rückgewinnungseigenschaften, die es einem Ansatz mit höherer Dichte vorziehen, wenn die Rückgewinnung verwendet wird.

13.1.1.6 3:1 compression allocator (z3fold) →

CONFIG.Z3FOLD [=y] [Y]

Ein spezieller Allokator für die Speicherung komprimierter Seiten. Er ist für die Speicherung von bis zu drei komprimierten Seiten pro physischer Seite ausgelegt. Es handelt sich um ein ZBUD-Derivat, so dass die Einfachheit und der Determinismus weiterhin gegeben sind.

13.1.1.7 N:1 compression allocator (zsmalloc) →

CONFIG.ZSMALLOC [=y] [Y]

zsmalloc ist ein Slab-basierter Speicheralkokator, der für die effiziente Speicherung von Seiten verschiedener Komprimierungsstufen entwickelt wurde. Er erreicht die höchste Speicherdichte mit der geringsten Fragmentierung.

13.1.1.7.1 Export zsmalloc statistics

CONFIG.ZSMALLOC.STAT [=n] [N]

Diese Option ermöglicht es dem Code in zsmalloc, verschiedene Statistiken über die Vorgänge in zsmalloc zu sammeln und diese Informationen über debugfs in den Userspace zu exportieren. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

13.1.1.7.2 Maximum number of physical pages per-zspage

CONFIG.ZSMALLOC.CHAIN.SIZE [=8] [8]

Diese Option legt die Obergrenze für die Anzahl der physischen Seiten fest, aus denen eine zmalloc-Seite (zspage) bestehen kann. Die optimale zspage-Kettengröße wird für jede Größenklasse während der Initialisierung des Pools berechnet.

Eine Änderung dieser Option kann die Eigenschaften der Größenklassen verändern, z. B. die Anzahl der Seiten pro zspage und die Anzahl der Objekte pro zspage. Dies kann auch zu unterschiedlichen Konfigurationen des Pools führen, da zsmalloc Größenklassen mit ähnlichen Eigenschaften zusammenführt.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu zsmalloc.

13.2 SLAB allocator options →

13.2.1 Choose SLAB allocator (SLUB (Unqueued Allocator)) →

Diese Option ermöglicht die Auswahl eines Slab-Allokators.

13.2.1.1 SLAB (DEPRECATEDUnqueued Allocator)

CONFIG.SLAB.DEPRECATED [=n] [N]

Veraltet und soll in ein paar Zyklen entfernt werden. Ersetzt durch SLUB. Wenn Sie nicht auf SLUB umsteigen können, wenden Sie sich bitte an linux-mm@kvack.org und an die Personen, die im Abschnitt SLAB ALLOCATOR der MAINTAINERS-Datei aufgeführt sind, und erläutern Sie die Gründe. Der reguläre Slab-Allokator, der sich bewährt hat und bekanntermaßen in allen Umgebungen gut funktioniert. Er organisiert Cache-Hot-Objekte in Warteschlangen pro CPU und pro Knoten.

13.2.1.2 SLUB (Unqueued Allocator)

CONFIG.SLAB [=y] [Y]

SLUB ist ein Slab-Allokator, der die Nutzung von Cache-Zeilen minimiert, anstatt Warteschlangen von gecachten Objekten zu verwalten (SLAB-Ansatz). Die Zwischenspeicherung pro CPU wird durch Slabs von Objekten anstelle von Objekt-Warteschlangen realisiert. SLUB kann den Speicher effizient nutzen und verfügt über verbesserte Diagnosefunktionen. SLUB ist die Standardwahl für einen Slab-Allokator.

13.2.2 Allow slab caches to be merged

CONFIG.SLAB.MERGE.DEFAULT [=y] [Y]

Um die Fragmentierung des Kernspeichers zu verringern, können Slab-Caches zusammengelegt werden, wenn sie die gleiche Größe und andere Merkmale aufweisen. Dies birgt das Risiko, dass Kernel-Heap-Überläufe Objekte aus zusammengeführten Caches überschreiben können (und das Cache-Layout leichter zu kontrollieren ist), wodurch solche Heap-Angriffe von Angreifern leichter ausgenutzt werden können. Wenn die Caches nicht gemischt werden, können diese Arten von Angriffen normalerweise nur Objekte im selben Cache beschädigen. Um die Zusammenführung zur Laufzeit zu deaktivieren, kann `slab_nomerge` in der Kernel-Befehlszeile übergeben werden.

13.2.3 Randomize slab freelist

CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM [=y] [Y]

Die Reihenfolge der Freelist bei der Erstellung neuer Seiten wird zufällig festgelegt. Dieses Sicherheitsmerkmal verringert die Vorhersagbarkeit der Kernel-Slab-Zuweisung gegen Heap-Überläufe.

13.2.4 Harden slab freelist metadata

CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED [=y] [Y]

Viele Kernel-Heap-Angriffe zielen auf Slab-Cache-Metadaten und andere Infrastrukturen ab. Diese Optionen bringen geringfügige Leistungseinbußen mit sich, um den Kernel-Slab-Allokator gegen gängige Freelist-Angriffsmethoden zu härten. Einige Slab-Implementierungen haben mehr Sanity-Checking als andere. Diese Option ist am effektivsten mit CONFIG_SLUB.

13.2.5 Enable SLUB performance statistics

CONFIG_SLUB_STATS [=n] [N]

SLUB-Statistiken sind nützlich, um das Zuweisungsverhalten von SLUBs zu debuggen und Wege zur Optimierung der Zuweisungsfunktion zu finden. Diese Funktion sollte niemals für den produktiven Einsatz aktiviert werden, da die Führung von Statistiken die Zuweisungsfunktion um einige Prozentpunkte verlangsamt. Der Befehl `slabinfo` unterstützt die Ermittlung der aktivsten Slabs, um herauszufinden, welche Slabs für eine bestimmte Last relevant sind. Versuchen Sie Folgendes: `slabinfo -DA`

13.2.6 SLUB per cpu partial cache

CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL [=y] [Y]

Partielle Zwischenspeicher pro CPU beschleunigen die Zuweisung und Freigabe von Objekten, die lokal auf einem Prozessor liegen, zum Preis einer größeren Unbestimmtheit bei der Latenzzeit der Freigabe. Bei Überlauf werden diese Caches geleert, was das Einnehmen von Sperren erfordert, die Latenzspitzen verursachen können. Normalerweise würde man sich bei einem Echtzeitsystem für nein entscheiden.

13.2.7 Randomize slab caches for normal kmalloc

CONFIG_RANDOM_KMALLOC_CACHES [=n] [N]

Eine Härtungsfunktion, die mehrere Kopien von Slab-Caches für die normale kmalloc-Allokation erstellt und kmalloc veranlasst, eine zufällig auf der Grundlage der Code-Adresse auszuwählen, was es Angreifern erschwert, verwundbare Speicherobjekte auf den Heap zu sprühen, um Speicherschwachstellen auszunutzen. Gegenwärtig ist die Anzahl der Kopien auf 16 festgelegt, ein angemessen großer Wert, der die für verschiedene Subsysteme oder Module zugewiesenen Speicherobjekte effektiv in verschiedene Caches aufteilt, und zwar auf Kosten eines begrenzten Grades an Speicher- und CPU-Overhead, der mit der Hardware und der Systemauslastung zusammenhängt.

13.3 Page allocator randomization

CONFIG_SHUFFLE_PAGE_ALLOCATOR [=y] [Y]

Die Randomisierung der Seitenzuweisung verbessert die durchschnittliche Auslastung eines direkt abgebildeten Memory-Side-Cache. In Abschnitt 5.2.27 Heterogeneous Memory Attribute Table (HMAT) der ACPI 6.2a-Spezifikation finden Sie ein Beispiel dafür, wie eine Plattform das Vorhandensein eines speicherseitigen Cache anzeigt. Es gibt auch zufällige Sicherheitsvorteile, da es die Vorhersagbarkeit von Seitenzuweisungen reduziert, um SLAB_FREELIST_RANDOM zu ergänzen, aber die Standardgranularität des Shufflings auf MAX_ORDER, d. h. die 10. Reihenfolge der Seiten wird auf der Grundlage der Cache-Nutzung auf x86 ausgewählt. Die Randomisierung verbessert zwar die Cache-Nutzung, kann sich aber auf Plattformen ohne Cache negativ auf die Arbeitslast auswirken. Aus diesem Grund wird die Randomisierung standardmäßig nur aktiviert, wenn zur Laufzeit ein direkt zugeordneter Memory-Side-Cache erkannt wird. Andernfalls kann die Randomisierung mit dem Kernel-Befehlszeilenparameter `page_alloc.shuffle` zwangsweise aktiviert werden. Sagen Sie Y, wenn Sie unsicher sind.

13.4 Disable heap randomization

CONFIG_COMPAT_BRK [=n] [N]

Die Randomisierung der Heap-Platzierung macht Heap-Exploits schwieriger, aber sie macht auch alte Binärdateien (einschließlich aller libc5-basierten) kaputt. Diese Option ändert die Standardeinstellung beim Booten auf Heap-Randomisierung deaktiviert und kann zur Laufzeit überschrieben werden, indem `/proc/sys/kernel/randomize_va_space` auf 2 gesetzt wird. Auf nicht-alten Distributionen (nach 2000) ist N normalerweise eine sichere Wahl.

13.5 Sparse Memory virtual memmap

CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP [=y] [Y]

SPARSEMEM_VMEMMAP verwendet eine virtuell gemappte Memmap, um `texttt{pfn_to_page}` und `page_to_pfn` Operationen zu optimieren. Dies ist die effizienteste Option, wenn genügend Kernel-Ressourcen verfügbar sind.

13.6 Memory hotplug →

CONFIG_HOTPLUG [=y] [Y]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

13.6.1 Online the newly added memory blocks by default

CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_DEFAULT_ONLINE [=y] [Y]

Diese Option legt die Standardeinstellung für die Hotplug-Onlining-Richtlinie für Speicher fest (`/sys/devices/system/memory/auto_online_blocks`), die bestimmt, was mit neu hinzugefügten Speicherbereichen geschieht. Die Richtlinieneinstellung kann jederzeit zur Laufzeit geändert werden.

Siehe `Documentation/admin-guide/mm/memory-hotplug.rst` für weitere Informationen. Geben Sie hier Y an, wenn Sie möchten, dass alle Hotplug-Speicherblöcke standardmäßig im „Online“-Zustand erscheinen. Geben Sie hier N an, wenn Sie möchten, dass die Standardrichtlinie alle Hot-Plugged-Speicherblöcke im „Offline“-Zustand hält.

13.6.2 Allow for memory hot remove

CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE [=y] [Y]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

13.7 Allow for balloon memory compaction/migration

CONFIG_BALLOON_COMPACTION [=y] [Y]

Die durch das Ballooning verursachte Speicherfragmentierung kann die Anzahl der zusammenhängenden 2-MB-Speicherblöcke, die in einem Gastsystem verwendet werden können, erheblich verringern, was zu Leistungseinbußen aufgrund der geringeren Anzahl transparenter großer Seiten führt, die vom Gastsystem verwendet werden können. Das Zulassen der Verdichtung und Migration für Speicherseiten, die als Teil von Speicher-Ballon-Geräten eingetragen sind, vermeidet das oben beschriebene Szenario und trägt zur Verbesserung der Speicherdefragmentierung bei.

13.8 Allow for memory compaction

CONFIG_COMPACTION [=y] [Y]

Die Verdichtung ist die einzige Speicherverwaltungskomponente, die zuverlässig Speicherblöcke hoher Ordnung (größere, physisch zusammenhängende Blöcke) bildet. Die Seitenzuweisung ist in hohem Maße auf die Verdichtung angewiesen, und das Fehlen dieser Funktion kann bei Speicheranforderungen hoher Ordnung zu unerwarteten OOM-Killer-Aufrufen führen. Sie sollten diese Option nicht deaktivieren, es sei denn, es gibt wirklich einen triftigen Grund dafür, und dann wären wir sehr daran interessiert, diesen unter `linux-mm@kvack.org` zu erfahren.

13.9 Free page reporting

CONFIG.PAGE.REPORTING [=y] [Y]

Die Meldung freier Seiten ermöglicht die inkrementelle Erfassung freier Seiten vom Buddy-Allokator mit dem Ziel, diese Seiten einer anderen Einheit, z. B. einem Hypervisor, zu melden, damit der Speicher innerhalb des Hosts für andere Zwecke freigegeben werden kann.

13.10 Page migration

CONFIG.MIGRATION [=y] [Y]

Ermöglicht die Migration des physischen Standorts von Seiten von Prozessen, während die virtuellen Adressen nicht geändert werden. Dies ist in zwei Situationen nützlich. Erstens auf NUMA-Systemen, um Seiten näher an die zugreifenden Prozessoren zu bringen. Zweitens bei der Zuweisung großer Seiten, da durch die Migration Seiten verlagert werden können, um eine große Seitenzuweisung zu erfüllen, anstatt sie zurückzufordern.

13.11 Enable KSM for page merging

CONFIG.KSM [=y] [Y]

Aktivieren Sie Kernel Samepage Merging: KSM scannt in regelmäßigen Abständen die Bereiche des Adressraums einer Anwendung, die laut einer Anwendung zusammengeführt werden können. Wenn er Seiten mit identischem Inhalt findet, ersetzt er die vielen Instanzen durch eine einzige Seite mit diesem Inhalt und spart so Speicher, bis eine oder eine andere Anwendung den Inhalt ändern muss. Empfohlen für die Verwendung mit KVM oder mit anderen doppelten Anwendungen.

Siehe Documentation/mm/ksm.rst für weitere Informationen: KSM ist inaktiv, bis ein Programm festgestellt hat, dass ein Bereich MADV_MERGEABLE ist, und root /sys/kernel/mm/ksm/run auf 1 gesetzt hat (wenn CONFIG.SYSFS gesetzt ist).

13.12 Low address space to protect from user allocation

CONFIG.DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR [=65536] [65536]

Dies ist der Teil des niedrigen virtuellen Speichers, der vor der Zuweisung an den Benutzerraum geschützt werden sollte. Wenn ein Benutzer davon abgehalten wird, auf niedrige Seiten zu schreiben, kann dies dazu beitragen, die Auswirkungen von NULL-Zeiger-Fehlern im Kernel zu verringern. Für die meisten ia64-, ppc64- und x86-Benutzer mit viel Adressraum ist ein Wert von 65536 angemessen und sollte keine Probleme verursachen. Auf Arm und anderen Architekturen sollte er nicht höher als 32768 sein. Programme, die die vm86-Funktionalität nutzen oder diesen niedrigen Adressraum abbilden müssen, benötigen CAP_SYS_RAWIO oder deaktivieren diesen Schutz, indem sie den Wert auf 0 setzen. Dieser Wert kann nach dem Booten mit dem Parameter /proc/sys/vm/mmap_min_addr geändert werden.

13.13 Enable recovery from hardware memory errors

CONFIG.MEMORY_FAILURE [=y] [Y]

Ermöglicht die Wiederherstellung von Code nach einigen Speicherfehlern auf Systemen mit MCA-Wiederherstellung. Dadurch kann ein System auch dann weiterlaufen, wenn ein Teil des Speichers unkorrigierte Fehler aufweist. Dies erfordert spezielle Hardwareunterstützung und in der Regel ECC-Speicher.

13.13.1 HWPoison pages injector

CONFIG.HWPOISON_INJECT [=m] [M]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

13.14 Transparent Hugepage Support →

CONFIG.TRANSPARENT_HUGEPAGE [=y] [Y]

Transparent Hugepages erlaubt es dem Kernel, große Seiten und große tlb transparent für die Anwendungen zu verwenden, wann immer dies möglich ist. Diese Funktion kann die Rechenleistung bestimmter Anwendungen verbessern, indem sie Seitenfehler bei der Speicherzuweisung beschleunigt, die Anzahl der tlb-Misses verringert und das Durchlaufen der Seitentabelle beschleunigt. Wenn der Speicher bei eingebetteten Systemen begrenzt ist, können Sie N angeben.

13.14.1 Transparent Hugepage Support sysfs defaults () →

Wählt die sysfs-Vorgaben für die transparente Hugepage-Unterstützung aus.

13.14.1.1 always

CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE_ALWAYS [=y] [Y]

Die ständige Aktivierung von Transparent Hugepage kann den Speicherbedarf von Anwendungen erhöhen, ohne dass dies einen garantierten Nutzen hat, aber es funktioniert automatisch für alle Anwendungen.

13.14.1.2 madvise

CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE_MADVISE [=n] [N]

Die Aktivierung von Transparent Hugepage madvise bringt nur eine Leistungsverbesserung für die Anwendungen, die madvise(MADV_HUGEPAGE) verwenden, aber es besteht nicht die Gefahr, dass der Speicherbedarf von Anwendungen ohne garantierten Nutzen erhöht wird.

13.14.2 Read-only THP for filesystems (EXPERIMENTAL)

CONFIG_READ_ONLY_THP_FOR_FS [=y] [Y]

Erlaubt khugepaged, schreibgeschützte Seiten in THP zu speichern. Dies ist als experimentell gekennzeichnet, da es sich um eine neue Funktion handelt. Schreibunterstützung für Datei-THPs wird in den nächsten Release-Zyklen entwickelt werden.

13.15 Contiguous Memory Allocator

CONFIG_CMA [=y] [Y]

Dadurch wird der Contiguous Memory Allocator aktiviert, der es anderen Subsystemen ermöglicht, große, physisch zusammenhängende Speicherblöcke zuzuweisen. CMA reserviert einen Speicherbereich und erlaubt nur die Zuweisung beweglicher Seiten aus diesem Bereich. Auf diese Weise kann der Kernel den Speicher als Pagecache verwenden, und wenn ein Subsystem einen zusammenhängenden Bereich anfordert, werden die zugewiesenen Seiten verschoben, um die zusammenhängende Anforderung zu bedienen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N für nein.

13.15.1 CMA debug messages (DEVELOPMENT)

CONFIG_CMA_DEBUG [=n] [N]

Schaltet Debug-Meldungen in CMA ein. Dies erzeugt KERN_DEBUG-Meldungen für jeden CMA-Aufruf sowie verschiedene Meldungen während der Verarbeitung von Aufrufen wie dma_alloc_from_contiguous(). Diese Option hat keinen Einfluss auf Warn- und Fehlermeldungen.

13.15.2 CMA debugfs interface

CONFIG_CMA_DEBUGFS [=y] [Y]

Schaltet die DebugFS-Schnittstelle für CMA ein.

13.15.3 CMA information through sysfs interface

CONFIG_CMA_SYSFS [=y] [Y]

Diese Option legt einige sysfs-Attribute offen, um Informationen von CMA zu erhalten.

13.15.4 Maximum count of the CMA areas

CONFIG_CMA_AREAS [=7] [7]

CMA ermöglicht es, CMA-Bereiche für bestimmte Zwecke zu erstellen, die hauptsächlich als privater Bereich des Geräts verwendet werden. Mit diesem Parameter wird die maximale Anzahl von CMA-Bereichen im System festgelegt. Wenn Sie unsicher sind, belassen Sie den Standardwert „7“ bei UMA und „19“ bei NUMA.

13.16 Track memory changes

CONFIG_MEM_SOFT_DIRTY [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht die Verfolgung von Speicheränderungen durch Einführung eines Soft-Dirty-Bits auf pte-s. Dieses Bit wird gesetzt, wenn jemand in eine Seite schreibt, genau wie das reguläre Dirty Bit, aber im Gegensatz zu letzterem kann es von Hand gelöscht werden. Siehe Documentation/admin-guide/mm/soft-dirty.rst für weitere Details.

13.17 Defer initialisation of struct pages to kthreads

CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT [=n] [N]

Normalerweise werden alle Strukturseiten beim Frühstart in einem einzigen Thread initialisiert. Auf sehr großen Rechnern kann dies sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn diese Option gesetzt ist, wird bei großen Maschinen eine Teilmenge der memmap beim Booten aufgerufen und der Rest parallel initialisiert. Dies kann sich auf die Leistung von Aufgaben auswirken, die zu Beginn der Lebensdauer des Systems ausgeführt werden, bis diese kthreads die Initialisierung abgeschlossen haben.

13.18 Enable idle page tracking

CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING [=y] [Y]

Diese Funktion ermöglicht es, die Anzahl der Benutzerseiten zu schätzen, die in einem bestimmten Zeitraum nicht berührt wurden. Diese Information kann nützlich sein, um die Grenzen der Speichergruppen und/oder die Platzierung von Aufträgen innerhalb eines Rechenclusters zu optimieren. Siehe Documentation/admin-guide/mm/idle_page_tracking.rst für weitere Einzelheiten.

13.19 Device memory (pmem, HMM, etc...) hotplug support

CONFIG_ZONE_DEVICE [=y] [Y]

Die Hotplug-Unterstützung für Gerätespeicher ermöglicht es, pmem oder andere vom Gerätetreiber entdeckte Speicherregionen in der Memmap zu etablieren. Dies ermöglicht pfn_to_page()-Lookups von ansonsten „gerätephysikalischen“ Adressen, was unter anderem für die Verwendung einer DAX-Zuordnung in einer O_DIRECT-Operation erforderlich ist. Wenn FS_DAX aktiviert ist, dann sagen Sie Y.

13.20 Unaddressable device memory (GPU memory, ...)

CONFIG_DEVICE_PRIVATE [=y] [Y]

Ermöglicht die Erstellung von Strukturseiten zur Darstellung von nicht adressierbarem Gerätespeicher, d. h. Speicher, auf den nur vom Gerät (oder einer Gruppe von Geräten) aus zugegriffen werden kann. Wahrscheinlich sollten Sie auch HMM_MIRROR auswählen.

13.21 Collect percpu memory statistics

CONFIG_PERCPU_STATS [=n] [N]

Diese Funktion sammelt Statistiken und stellt sie über debugfs zur Verfügung. Die Informationen umfassen globale und pro Chunk-Statistiken, die dazu beitragen können, die Speichernutzung der CPU zu verstehen.

13.22 Enable infrastructure for get_user_pages()-related unit tests

CONFIG_GUP_TEST [=n] [N]

Stellt /sys/kernel/debug/gup_test zur Verfügung, das wiederum eine Möglichkeit bietet, ioctl-Aufrufe zu machen, die kernelbasierte Unit-Tests für die get_user_pages*()- und pin_user_pages*()-Familie von API-Aufrufen starten können. Diese Tests umfassen Benchmark-Tests für die schnellen Varianten von get_user_pages*() und pin_user_pages*() sowie Smoke-Tests für die nicht schnellen Varianten. Es gibt auch einen Untertest, der die Ausführung von dump_page() auf bis zu acht Seiten (ausgewählt durch Befehlszeilen-Args) innerhalb des Bereichs der User-Space-Adressen ermöglicht. Diese Seiten werden entweder über pin_user_pages*() oder über get_user_pages*() angeheftet, wie durch andere Befehlszeilenargumente angegeben.

Siehe tools/testing/selftests/mm/gup_test.c

13.23 Enable a module to run time tests on dma_pool

CONFIG_DMAPOOL_TEST [=n] [N]

Stellt ein Testmodul zur Verfügung, das viele Blöcke unterschiedlicher Größe alloziert und freigibt und berichtet, wie lange es dauert. Damit soll ein konsistenter Weg gefunden werden, um zu messen, wie sich Änderungen an den dma_pool_alloc/free-Routinen auf die Leistung auswirken.

13.24 Anonymous VMS name support

CONFIG_ANON_VMA_NAME [=y] [Y]

Erlaubt die Benennung anonymer virtueller Speicherbereiche. Mit dieser Funktion können virtuellen Speicherbereichen Namen zugewiesen werden.

Die zugewiesenen Namen können später aus /proc/pid/maps und /proc/pid/smaps abgerufen werden und helfen bei der Identifizierung einzelner anonymer Speicherbereiche. Die Zuweisung eines Namens für einen anonymen virtuellen Speicherbereich kann verhindern, dass dieser Bereich aufgrund des unterschiedlichen Namens mit benachbarten virtuellen Speicherbereichen zusammengelegt wird.

13.25 Enable userfaultfd() system call

CONFIG_USERFAULTFD [=y] [Y]

Aktivieren Sie den Systemaufruf userfaultfd(), der das Abfangen und Behandeln von Seitenfehlern im Userland ermöglicht.

13.26 Userfaultfd write protection support for shmem/hugetlbfs

CONFIG_PTE_MARKER_UFFD_WP [=y] [Y]

Ermöglicht die Erstellung von Marker-PTEs für den Userfaultfd-Schreibschutz. Sie ist erforderlich, um den userfaultfd-Schreibschutz für dateigebundene Speichertypen wie shmem und hugetlbfs zu aktivieren.

13.27 Multi-Gen LRU

CONFIG_LRU_GEN [=y] [Y]

Eine hochleistungsfähige LRU-Implementierung zur Überbelegung von Speicher. Siehe Documentation/admin-guide/mm/multigen_lru.rst für Details.

13.27.1 Enable by default

CONFIG_LRU_GEN_ENABLED [=y] [Y]

Mit dieser Option wird das Multi-Gen-LRU standardmäßig aktiviert.

13.27.2 Full stats for debugging

CONFIG_LRU_GEN_STATS [=n] [N]

Aktivieren Sie diese Option nicht, es sei denn, Sie möchten sich die historischen Statistiken der verschiedenen Generationen zu Fehlersuchzwecken ansehen. Diese Option hat einen Speicher-Overhead pro memcg und pro Knoten.

13.28 Data Access Monitoring →

(Überwachung des Datenzugriffs)

13.28.1 DAMON: Data Access Monitoring Framework

CONFIG_DAMON [=y] [Y]

Damit wird ein Rahmen geschaffen, der es den Kernel-Subsystemen ermöglicht, die Zugriffshäufigkeit der einzelnen Speicherbereiche zu überwachen. Diese Informationen können für eine leistungsorientierte Speicherverwaltung auf DRAM-Ebene nützlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter <https://damonitor.github.io/doc/html/latest-damon/index.html>.

13.28.1.1 Data access monitoring operations for virtual address spaces

CONFIG_DAMON_VADDR [=y] [Y]

Damit werden die Standardoperationen zur Überwachung des Datenzugriffs für DAMON erstellt, die für virtuelle Adressräume funktionieren.

13.28.1.2 Data access monitoring operations for the physical address space

CONFIG_DAMON_PADDR [=y] [Y]

Damit werden die Standardvorgänge zur Datenzugriffsüberwachung für DAMON erstellt, die für den physischen Adressraum funktionieren.

13.28.2 DAMON sysfs interface

CONFIG_DAMON_SYSFS [=y] [Y]

Dies bildet die sysfs-Schnittstelle für DAMON. Der Benutzerbereich kann die Schnittstelle für die Überwachung beliebiger Datenzugriffe verwenden.

13.28.3 DAMON debugfs interface (DEPRECATED!)

CONFIG_DAMON_DBGFS [=y] [N]

Damit wird die debugfs-Schnittstelle für DAMON erstellt. Die Benutzerraum-Administratoren können die Schnittstelle für die Überwachung beliebiger Datenzugriffe verwenden. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

Dies ist veraltet, daher sollten Benutzer auf die sysfs-Schnittstelle (DAMON_SYSFS) umsteigen. Wenn Sie auf diese Schnittstelle angewiesen sind und nicht umsteigen können, melden Sie bitte Ihren Anwendungsfall an damon@lists.linux.dev und linux-mm@kvack.org.

13.28.4 Build DAMON-based reclaim (DAMON_RECLAIM)

CONFIG_DAMON_RECLAIM [=y] [Y]

Damit wird das DAMON-basierte Reklamationsubsystem aufgebaut. Es findet Seiten, auf die lange Zeit nicht mehr mit DAMON zugegriffen wurde (Cold) und fordert diese zurück. Dies wird als proaktive und leichtgewichtige Rückgewinnung bei geringem Speicherdruck vorgeschlagen, während die traditionelle, auf Seitenscans basierende Rückgewinnung bei hohem Druck verwendet wird.

13.28.5 Build DAMON-based LRU-lists sorting (DAMON_LRU_SORT)

CONFIG_DAMON_LRU_SORT [=y] [Y]

Damit wird das DAMON-basierte LRU-Listensortier-Subsystem aufgebaut. Es versucht, häufig zugegriffene (heiße) Seiten zu schützen, während selten zugegriffene (kalte) Seiten unter Speicherdruck zuerst zurückgefordert werden.

14 Networking support →

CONFIG_NET [=y] [Y]

Wenn Sie nicht wirklich wissen, was Sie tun, sollten Sie hier Y sagen. Der Grund dafür ist, dass einige Programme die Netzwerkunterstützung des Kernels benötigen, auch wenn sie auf einem eigenständigen Rechner laufen, der nicht mit einem anderen Computer verbunden ist. Wenn Sie von einem älteren Kernel aufrüsten, sollten Sie auch Ihre Netzwerkwerkzeuge aktualisieren, da Änderungen am Kernel und an den Werkzeugen oft Hand in Hand gehen. Die Werkzeuge sind in dem Paket **net-tools** enthalten, dessen Standort und Versionsnummer in [<file:Documentation/Changes>](file:Documentation/Changes) angegeben sind.

Für eine allgemeine Einführung in Linux-Netzwerke ist es sehr empfehlenswert, das NET-HOWTO zu lesen, das unter <http://www.tldp.org/docs.html#howto> verfügbar ist.

14.1 Networking options →

(Vernetzungsoptionen)

14.1.1 Packet socket

CONFIG_PACKET [=y] [Y]

Das Packet-Protokoll wird von Anwendungen verwendet, die direkt mit Netzwerkgeräten kommunizieren, ohne dass ein dazwischenliegendes Netzwerkprotokoll im Kernel implementiert ist, z. B. tcpdump. Wenn Sie wollen, dass diese Anwendungen funktionieren, wählen Sie Y. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `af_packet` heißen. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie Y.

14.1.1.1 Packet: sockets monitoring interface

CONFIG_PACKET_DIAG [=m] [M]

Unterstützung für die PF_PACKET-Socket-Überwachungsschnittstelle, die vom Werkzeug `ss` verwendet wird. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.2 Unix domain sockets

CONFIG_UNIX [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, wird die Unterstützung für Unix-Domain-Sockets einbezogen; Sockets sind der Standard-Unix-Mechanismus für den Aufbau von und den Zugriff auf Netzwerkverbindungen. Viele häufig verwendete Programme wie das X-Window-System und `syslog` verwenden diese Sockets, auch wenn Ihr Rechner nicht an ein Netzwerk angeschlossen ist. Wenn Sie nicht gerade an einem eingebetteten System oder etwas Ähnlichem arbeiten, sollten Sie hier also unbedingt Y sagen. Sagen Sie Y, wenn Sie nicht genau wissen, was Sie tun.

14.1.2.1 UNIX: socket monitoring interface

CONFIG_UNIX_DIAG [=m] [M]

Unterstützung für die vom Tool `ss` verwendete UNIX-Socket-Überwachungsschnittstelle. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.3 Transport Layer Security support

CONFIG_TLS [=m] [M]

Aktivierung der Kernel-Unterstützung für das TLS-Protokoll. Dadurch kann die symmetrische Verschlüsselung des TLS-Protokolls im Kernel durchgeführt werden. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.3.1 Transport Layer Security HW offload

CONFIG_TLS_DEVICE [=y] [Y]

Aktivierung der Kernel-Unterstützung für die HW-Auslagerung des TLS-Protokolls. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.3.2 Transport Layer Security TCP stack bypass

CONFIG_TLS_TOE [=n] [N]

Aktivierung der Kernel-Unterstützung für das Legacy-HW-Offload des TLS-Protokolls, das mit der Semantik des Linux-Netzwerkstacks inkompatibel ist. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.4 Transformation user configuration interface

CONFIG_XFRM_USER [=y] [Y]

Unterstützung für Transformation(XFRM)-Benutzerkonfigurationsschnittstelle wie IPsec, die von nativen Linux-Tools verwendet wird. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.4.1 Compatible ABI support

CONFIG_XFRM_USER_COMPAT [=n] [N]

Transformation(XFRM)-Benutzerkonfigurationsschnittstelle wie IPsec, die von kompatiblen Linux-Anwendungen verwendet wird. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.5 Transformation virtual interface

CONFIG_XFRM_Interface [=m] [M]

Damit wird eine virtuelle Schnittstelle zum Routen des IPsec-Verkehrs bereitgestellt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.6 Transformation sub policy support

CONFIG_XFRM_SUB_POLICY [=y] [Y]

Unterstützung von Unterrichtsrichtlinien für Entwickler. Durch die Verwendung der Unterrichtsrichtlinie mit der Hauptrichtlinie können zwei Richtlinien gleichzeitig auf dasselbe Paket angewendet werden. Eine Richtlinie, die kürzer im Kernel lebt, sollte eine Unterrichtsrichtlinie sein. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.7 Transformation migrate database

CONFIG_XFRM_MIGRATE [=y] [Y]

Eine Funktion zur dynamischen Aktualisierung von Locator(s) einer bestimmten IPsec-Sicherheitsassoziation. Diese Funktion ist z. B. in einer mobilen IPv6-Umgebung mit IPsec-Konfiguration erforderlich, in der mobile Knoten ihren Verbindungspunkt zum Internet ändern. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.8 Transformation statistics

CONFIG_XFRM_STATISTICS [=y] [Y]

Diese Statistik ist keine SNMP/MIB-Spezifikation, sondern zeigt Statistiken über Transformationsfehler (oder Fast-Fehler) bei der Paketverarbeitung für Entwickler. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.9 PF_KEY sockets

CONFIG_NET_KEY [=m] [M]

PF_KEYv2-Buchsenfamilie, kompatibel zu KAME-Buchsen. Sie sind erforderlich, wenn Sie die von KAME portierten IPsec-Tools verwenden wollen. Sagen Sie Y, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun.

14.1.9.1 PF_KEY MIGRATE

CONFIG_NET_KEY_MIGRATE [=y] [Y]

Hinzufügen einer PF_KEY MIGRATE Nachricht zur PF_KEYv2 Socket Familie. Die PF_KEY MIGRATE-Nachricht wird zur dynamischen Aktualisierung von Locator(s) einer bestimmten IPsec-Sicherheitsassoziation verwendet. Diese Funktion ist z. B. in einer mobilen IPv6-Umgebung mit IPsec-Konfiguration erforderlich, in der mobile Knoten ihren Verbindungspunkt zum Internet ändern. Detaillierte Informationen sind im Internet-Entwurf <draft-sugimoto-mip6-pfkey-migrate> zu finden. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.10 SMC socket protocol family

CONFIG_SMC [=m]] [M]

SMC-R bietet eine „Sockets over RDMA“-Lösung, die die RDMA over Converged Ethernet (RoCE)-Technologie nutzt, um AF_INET-TCP-Verbindungen transparent zu aktualisieren. Die Linux-Implementierung der SMC-R-Lösung ist als separate Socket-Familie SMC konzipiert. Wählen Sie diese Option, wenn Sie SMC-Socket-Anwendungen ausführen möchten.

14.1.10.1 SMC socket protocol family

CONFIG_SMC_DIAG [=m]] [M]

Unterstützung für die SMC-Socket-Überwachungsschnittstelle, die von Tools wie `smcss` verwendet wird. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.11 XDP sockets

CONFIG_XDP_SOCKETS [=y]] [Y]

XDP-Sockets ermöglichen einen Kanal zwischen XDP-Programmen und Userspace-Anwendungen.

14.1.11.1 XDP sockets: monitoring interface

CONFIG_XDP_SOCKETS_DIAG [=m] [M]

Unterstützung für die vom **ss**-Tool verwendete PF_XDP-Socket-Überwachungsschnittstelle. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.12 TCP/IP networking

CONFIG_INET [=y] [Y]

Dies sind die Protokolle, die im Internet und in den meisten lokalen Ethernets verwendet werden. Es wird dringend empfohlen hier Y anzugeben (dadurch wird Ihr Kernel um etwa 400 KB vergrößert), da einige Programme (z. B. das X-Window-System) TCP/IP verwenden, auch wenn Ihr Rechner nicht mit einem anderen Computer verbunden ist. Sie erhalten das sogenannte Loopback-Gerät, mit dem Sie sich selbst anpingen können (was ein großer Spaß ist!). Eine ausgezeichnete Einführung in die Linux-Netzwerktechnik finden Sie im Linux Networking HOWTO, erhältlich bei <http://www.tldp.org/docs.html#howto>. Wenn Sie hier Y sagen und auch zu „/proc file system support“ und „Sysctl support“ unten, können Sie verschiedene Aspekte des Verhaltens des TCP/IP-Codes ändern, indem Sie in die (virtuellen) Dateien in /proc/sys/net/ipv4/* schreiben; die Optionen werden in der Datei <file:Documentation/networking/ip-sysctl.rst> erläutert. Kurze Antwort: Sagen Sie Y.

14.1.12.1 IP: multicasting

CONFIG_IP_MULTICAST [=y] [Y]

Dabei handelt es sich um einen Code zur gleichzeitigen Adressierung mehrerer vernetzter Computer, der Ihren Kernel um etwa 2 KB vergrößert. Sie brauchen Multicasting, wenn Sie am MBONE teilnehmen wollen, einem Netz mit hoher Bandbreite über dem Internet, das Audio- und Videoübertragungen überträgt. Weitere Informationen über MBONE finden Sie im WWW unter <https://www.savetz.com/mbone/>. Für die meisten Leute ist es sicher, N zu sagen.

14.1.12.2 IP: advanced router

CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER [=y] [Y]

Wenn Sie beabsichtigen, Ihren Linux-Rechner hauptsächlich als Router zu betreiben, d. h. als Computer, der Netzwerkpakete weiterleitet und umverteilt, sagen Sie Y; Ihnen werden dann mehrere Optionen angezeigt, die eine genauere Kontrolle über den Routing-Prozess ermöglichen.

Die Antwort auf diese Frage wirkt sich nicht direkt auf den Kernel aus: Wenn Sie mit N antworten, überspringt der Konfigurator einfach alle Fragen zum erweiterten Routing. Beachten Sie, dass Ihr Rechner nur dann als Router fungieren kann, wenn Sie die IP-Weiterleitung in Ihrem Kernel aktivieren; dies können Sie tun, indem Sie „/proc file system support“ und „Sysctl support“ mit Y beantworten und die folgende Zeile

```
echo "1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

beim Booten ausführen, nachdem das Dateisystem /proc eingehängt wurde.

Wenn Sie die IP-Weiterleitung einschalten, sollten Sie den `rp_filter` in Betracht ziehen, der eingehende Pakete automatisch zurückweist, wenn der Routing-Tabelleneintrag für ihre Quelladresse nicht mit der Netzwerkschnittstelle übereinstimmt, an der sie ankommen. Dies hat Sicherheitsvorteile, weil es das so genannte IP-Spoofing verhindert, kann aber Probleme bereiten, wenn Sie asymmetrisches Routing verwenden (Pakete von Ihnen zu einem Host nehmen einen anderen Weg als Pakete von diesem Host zu Ihnen) oder wenn Sie einen nicht routingfähigen Host betreiben, der mehrere IP-Adressen auf verschiedenen Schnittstellen hat. Um `rp_filter` einzuschalten, verwenden Sie:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/<Gerät>/rp_filter
```

oder

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
```

Beachten Sie, dass einige Distributionen dies in Startskripten aktivieren. Für Details über `rp_filter` strict und loose mode lesen Sie <file:Documentation/networking/ip-sysctl.rst>. Wenn Sie unsicher sind, geben Sie hier N an.

14.1.12.2.1 FIB TRIE statistics

CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS [=y] [Y]

Behalten Sie die Statistiken über die Struktur der FIB TRIE-Tabelle im Auge. Nützlich zum Testen und Messen der TRIE-Leistung.

14.1.12.2.2 IP: policy routing

CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES [=y] [Y]

Normalerweise entscheidet ein Router, was mit einem empfangenen Paket zu tun ist, und zwar ausschließlich auf der Grundlage der endgültigen Zieladresse des Pakets. Wenn Sie hier Y angeben, kann der Linux-Router auch die Quelladresse des Pakets berücksichtigen. Darüber hinaus kann auch das TOS-Feld (Type-Of-Service) des Pakets für Routing-Entscheidungen verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Linux-Dokumentation Advanced Routing and Traffic Control unter <https://lartc.org/howto/lartc.rpdb.html>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.2.3 IP: equal cost multipath

CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH [=y] [Y]

Normalerweise geben die Routing-Tabellen eine einzige Aktion an, die für ein bestimmtes Paket auf deterministische Weise durchgeführt wird. Wenn Sie hier jedoch Y sagen, ist es möglich, mehrere Aktionen an ein Paketmuster zu knüpfen und damit mehrere alternative Wege für diese Pakete festzulegen. Der Router betrachtet alle diese Pfade als gleich teuer und wählt einen von ihnen auf nicht-deterministische Weise aus, wenn ein passendes Paket eintrifft.

14.1.12.2.4 IP: verbose route monitoring

CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, was empfohlen wird, gibt der Kernel ausführliche Meldungen über das Routing aus, zum Beispiel Warnungen über empfangene Pakete, die seltsam aussehen und auf einen Angriff oder ein falsch konfiguriertes System hindeuten könnten. Die Informationen werden vom klogd-Daemon verarbeitet, der für die Kernelmeldungen zuständig ist („man klogd“).

14.1.12.3 IP: kernel level autoconfiguration

CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER [=n] [N]

Dies ermöglicht die automatische Konfiguration der IP-Adressen von Geräten und der Routing-Tabelle beim Booten des Kernels auf der Grundlage von Informationen, die entweder über die Kernel-Befehlszeile oder über BOOTP- oder RARP-Protokolle bereitgestellt werden. Sie müssen Y nur für plattenlose Maschinen angeben, die zum Booten Netzwerkzugriff benötigen (in diesem Fall sollten Sie auch Y für „Root file system on NFS“ angeben), da alle anderen Maschinen das Netzwerk in ihren Startskripten konfigurieren.

14.1.12.4 IP: tunneling

CONFIG_NET_IPIP [=m] [M]

Tunneling bedeutet, dass Daten eines Protokolltyps in ein anderes Protokoll eingekapselt und über einen Kanal gesendet werden, der das einkapselnde Protokoll versteht. Dieser spezielle Tunneling-Treiber implementiert die Verkapselung von IP innerhalb von IP, was sich zwar ziemlich sinnlos anhört, aber nützlich sein kann, wenn Sie Ihren (oder einen anderen) Rechner in einem anderen Netz erscheinen lassen wollen, als er tatsächlich ist, oder wenn Sie die Möglichkeiten von Mobile-IP nutzen wollen (wodurch Laptops nahtlos zwischen Netzen wechseln können, ohne ihre IP-Adressen zu ändern). Wenn Sie diese Option mit Y bestätigen, werden zwei Module (= Code, der in den laufenden Kernel eingefügt und aus ihm entfernt werden kann, wann immer Sie wollen) erzeugt. Die meisten Leute werden das nicht brauchen und können N sagen.

14.1.12.5 IP: GRE demultiplexer

CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX [=m] [M]

Dies ist ein Hilfsmodul zum Demultiplexen von GRE-Paketen anhand von GRE-Versionsfeldkriterien. Erforderlich für die Module `ip_gre` und `pptp`.

14.1.12.6 IP: GRE tunnels over IP

CONFIG_NET_IPGRE [=m] [M]

Tunneling bedeutet, dass Daten eines Protokolltyps in ein anderes Protokoll eingekapselt und über einen Kanal gesendet werden, der das einkapselnde Protokoll versteht. Dieser spezielle Tunneling-Treiber implementiert GRE (Generic Routing Encapsulation) und ermöglicht derzeit die Verkapselung von IPv4 oder IPv6 über eine bestehende IPv4-Infrastruktur. Dieser Treiber ist nützlich, wenn der andere Endpunkt ein Cisco-Router ist: Cisco mag GRE viel lieber als den anderen Linux-Tunneltreiber („IP-Tunneling“ oben). Außerdem erlaubt GRE die Weiterverteilung von Multicast durch den Tunnel.

14.1.12.6.1 IP: broadcast GRE over IP

CONFIG.NET_IPGRE_BROADCAST [=y] [Y]

Eine Anwendung von GRE/IP ist der Aufbau eines Broadcast-WAN (Wide Area Network), das wie ein normales Ethernet-LAN (Local Area Network) aussieht, aber über das gesamte Internet verteilt werden kann. Wenn Sie das tun wollen, sagen Sie hier und bei „IP-Multicast-Routing“ unten Y.

14.1.12.7 IP: multicast routing

CONFIG.IP_MROUTE [=y] [Y]

Dies wird verwendet, wenn Ihr Rechner als Router für IP-Pakete mit mehreren Zieladressen fungieren soll. Er wird für das MBONE benötigt, ein Netzwerk mit hoher Bandbreite über dem Internet, das Audio- und Videoübertragungen überträgt. Um dies zu tun, würden Sie wahrscheinlich das Programm `mroute` ausführen. Wenn Sie davon noch nichts gehört haben, brauchen Sie es nicht.

14.1.12.7.1 IP: multicast policy routing

CONFIG.IP_MROUTE_MULTIPLE_TABLES [=y] [Y]

Normalerweise führt ein Multicast-Router einen Userspace-Daemon aus und entscheidet auf der Grundlage der Quell- und Zieladressen, was mit einem Multicast-Paket geschehen soll. Wenn Sie hier Y angeben, kann der Multicast-Router auch Schnittstellen und Paketmarkierungen berücksichtigen und mehrere Instanzen von Userspace-Dämonen gleichzeitig laufen lassen, von denen jeder eine einzelne Tabelle bearbeitet. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.7.2 IP: PIM-SM version 1 support

CONFIG.IP_PIMSM_V1 [=y] [Y]

Kernelseitige Unterstützung für Sparse Mode PIM (Protocol Independent Multicast) Version 1. Dieses Multicast-Routing-Protokoll ist weit verbreitet, da Cisco es unterstützt. Sie benötigen eine spezielle Software, um es zu verwenden (`pimd-v1`).

Weitere Informationen über PIM finden Sie unter <http://netweb.usc.edu/pim/>. Sagen Sie Y, wenn Sie PIM-SM v1 verwenden wollen. Beachten Sie, dass Sie hier N sagen können, wenn Sie nur Dense Mode PIM verwenden wollen.

14.1.12.7.3 IP: PIM-SM version 2 support

CONFIG.IP_PIMSM_V2 [=y] [Y]

Kernelseitige Unterstützung für Sparse Mode PIM Version 2. Um dies nutzen zu können, benötigen Sie einen experimentellen Routing-Daemon, der dies unterstützt (`pimd` oder `gated-5`). Dieses Routing-Protokoll ist nicht weit verbreitet, also sagen Sie N, es sei denn, Sie wollen damit spielen.

14.1.12.8 IP: TCP syncookie support

CONFIG.SYN_COOKIES [=y] [Y]

Normale TCP/IP-Netzwerke sind anfällig für einen Angriff, der als „SSYN-Flooding“ bekannt ist. Dieser Denial-of-Service-Angriff verhindert, dass legitime Remote-Benutzer während eines laufenden Angriffs eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen können, und erfordert vom Angreifer, der von einem beliebigen Ort im Internet aus operieren kann, nur sehr wenig Arbeit. SYN-Cookies bieten Schutz gegen diese Art von Angriffen. Wenn Sie hier Y eingeben, verwendet der TCP/IP-Stack ein kryptografisches Herausforderungsprotokoll, das als „SSYN-Cookies“ bekannt ist, um legitime Benutzer in die Lage zu versetzen, weiterhin eine Verbindung herzustellen, selbst wenn Ihr Rechner angegriffen wird. Die rechtmäßigen Benutzer brauchen ihre TCP/IP-Software nicht zu ändern; SYN-Cookies arbeiten für sie transparent. Technische Informationen über SYN-Cookies finden Sie unter <https://cr.yp.to/syncookies.html>. Wenn Sie SYN-geflutet werden, ist die vom Kernel gemeldete Quelladresse wahrscheinlich vom Angreifer gefälscht worden; sie wird nur als Hilfe bei der Rückverfolgung der Pakete zu ihrer tatsächlichen Quelle gemeldet und sollte nicht als absolute Wahrheit angesehen werden. SYN-Cookies können eine korrekte Fehlermeldung auf Clients verhindern, wenn der Server wirklich überlastet ist. Wenn dies häufig vorkommt, schalten Sie sie besser aus. Wenn Sie hier Y angeben, können Sie SYN-Cookies zur Laufzeit deaktivieren, indem Sie Y zu „/proc file system support“ und „Sysctl support“ unten angeben und den Befehl `echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies` ausführen nachdem das /proc-Dateisystem eingehängt wurde. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.9 Virtual (secure) IP: tunneling

CONFIG.NET.IPVTI [=m] [M]

Tunneling bedeutet, dass Daten eines Protokolltyps in ein anderes Protokoll eingekapselt und über einen Kanal gesendet werden, der das einkapselnde Protokoll versteht. Dies kann mit xfrm mode tunnel verwendet werden, um die Vorstellung eines sicheren Tunnels für IPSEC zu vermitteln und dann ein Routing-Protokoll darüber zu legen.

14.1.12.10 IP: Foo (IP protocols) over UDP

CONFIG.NET.FOU [=m] [M]

Mit Foo over UDP kann jedes IP-Protokoll direkt über UDP gekapselt werden, einschließlich Tunneln (IPIP, GRE, SIT). Durch die Verkapselung in UDP können Netzwerkmechanismen und Optimierungen für UDP (wie ECMP und RSS) genutzt werden, um einen besseren Service zu bieten.

14.1.12.11 IP: FOU encapsulation of IP tunnels

CONFIG.NET.FOU_IP_TUNNELS [=y] [Y]

Ermöglicht die Konfiguration von FOU- oder GUE-Kapselung für IP-Tunnel. Wenn diese Option aktiviert ist, können IP-Tunnel für die Verwendung von FOU- oder GUE-Kapselung konfiguriert werden.

14.1.12.12 IP: AH transformation

CONFIG.INET.AH [=m] [M]

Unterstützung für IPsec AH (Authentication Header). AH kann mit verschiedenen Authentifizierungsalgorithmen verwendet werden. Diese Option aktiviert nicht nur die AH-Unterstützung selbst, sondern auch die generischen Implementierungen der Algorithmen, die nach RFC 8221 implementiert werden MÜSSEN. Wenn Sie andere Algorithmen benötigen, müssen Sie diese in der Krypto-API aktivieren. Sie sollten auch beschleunigte Implementierungen aller benötigten Algorithmen aktivieren, sofern verfügbar. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.12.13 IP: ESP transformation

CONFIG.INET.ESP [=m] [M]

Unterstützung für IPsec ESP (Encapsulating Security Payload). ESP kann mit verschiedenen Verschlüsselungs- und Authentifizierungsalgorithmen verwendet werden. Diese Option aktiviert nicht nur die ESP-Unterstützung selbst, sondern auch die generischen Implementierungen der Algorithmen, die nach RFC 8221 implementiert werden MÜSSEN. Wenn Sie andere Algorithmen benötigen, müssen Sie diese in der Krypto-API aktivieren. Sie sollten auch beschleunigte Implementierungen aller benötigten Algorithmen aktivieren, sofern verfügbar. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.12.13.1 IP: ESP transformation offload

CONFIG.INET.ESP_OFFLOAD [=m] [M]

Unterstützung für ESP-Transformationsoffload. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn das System wirklich IPsec verwendet und einen hohen Durchsatz erzielen möchte. Ein typisches Desktop-System braucht dies nicht, selbst wenn es IPsec verwendet. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.13.2 IP: ESP in TCP encapsulation (RFC 8229)

CONFIG.INET.ESPINTCP [=y] [Y]

Unterstützung für die RFC 8229-Kapselung von ESP und IKE über TCP/IPv4-Sockets. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.14 IP: IPComp transformation

CONFIG.INET.IPCOMP [=m] [M]

Unterstützung für das IP Payload Compression Protocol (IPComp) (RFC 3173), das normalerweise für IPsec benötigt wird.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.12.15 INET: socket monitoring interface

CONFIG.INET.DIAG [=m] [M]

Unterstützung für die INET (TCP, DCCP usw.) Socket-Überwachungsschnittstelle, die von nativen Linux-Tools wie **ss** verwendet wird. **ss** ist in iproute2 enthalten und kann derzeit heruntergeladen werden

unter: <http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2>
Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.12.15.1 UDP: socket monitoring interface

CONFIG_INET_UDP_DIAG [=m] [M]

Unterstützung für die UDP-Socket-Überwachungsschnittstelle, die vom Tool **ss** verwendet wird. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.12.15.2 RAW: socket monitoring interface

CONFIG_INET_RAW_DIAG [=m] [M]

Unterstützung für die vom **ss**-Tool verwendete RAW-Socket-Überwachungsschnittstelle. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.12.15.3 INET: allow privileged process to administratively close sockets

CONFIG_INET_DIAG_DESTROY [=y] [Y]

Stellt eine SOCK_DESTROY-Operation zur Verfügung, die es privilegierten Prozessen (z. B. einem Verbindungsmanager oder einem Netzwerkverwaltungsprogramm wie **ss**) ermöglicht, von anderen Prozessen geöffnete Sockets zu schließen. Das Schließen eines Sockets auf diese Weise unterbricht alle blockierenden Lese-/Schreib-/Verbindungsoperationen auf dem Socket und bewirkt, dass sich zukünftige Socket-Aufrufe so verhalten, als ob der Socket getrennt worden wäre. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.16 TCP: advanced congestion control →

CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED [=y] [Y]

Unterstützung für die Auswahl verschiedener TCP-Staukontrollmodule. Fast alle Benutzer können hier sicher nein sagen, und es wird eine sichere Standardauswahl getroffen (CUBIC mit neuem Reno als Fallback). Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.16.1 Binary Increase Congestion (BIC) control

CONFIG_TCP_CONG_BIC [=m] [M]

BIC-TCP ist eine rein senderseitige Änderung, die eine lineare RTT-Fairness bei großen Fenstern gewährleistet und gleichzeitig Skalierbarkeit und begrenzte TCP-Freundlichkeit bietet. Das Protokoll kombiniert zwei Verfahren, die additive Erhöhung und die binäre Sucherhöhung. Bei großen Überlastungsfenstern gewährleistet die additive Erhöhung mit einem großen Inkrement eine lineare RTT-Fairness sowie eine gute Skalierbarkeit. Bei kleinen Überlastungsfenstern sorgt die binäre Sucherhöhung für TCP-Freundlichkeit. Siehe <http://www.csc.ncsu.edu/faculty/rhee/export/bitcp/>

14.1.12.16.2 CUBIC TCP

CONFIG_TCP_CONG_CUBIC [=y] [Y]

Dies ist die Version 2.0 von BIC-TCP, die neben anderen Techniken eine kubische Wachstumsfunktion verwendet.

Siehe <http://www.csc.ncsu.edu/faculty/rhee/export/bitcp/cubic-paper.pdf>

14.1.12.16.3 TCP Westwood+

CONFIG_TCP_CONG_WESTWOOD [=m] [M]

TCP Westwood+ ist eine absenderseitige Modifikation des TCP-Reno-Protokollstapels, die die Leistung der TCP-Überlastungssteuerung optimiert. Es basiert auf einer Ende-zu-Ende-Bandbreitenschätzung, um das Überlastungsfenster und den Schwellenwert für den langsamen Start nach einer Überlastungsperiode festzulegen. Auf der Grundlage dieser Schätzung legt TCP Westwood+ adaptiv einen Schwellenwert für den langsamen Start und ein Überlastungsfenster fest, das die zum Zeitpunkt des Auftretens der Überlastung genutzte Bandbreite berücksichtigt. TCP Westwood+ erhöht die Fairness gegenüber TCP Reno in kabelgebundenen Netzen und den Durchsatz über drahtlose Verbindungen erheblich.

14.1.12.16.4 H-TCP

CONFIG_TCP_CONG_HTCP [=m] [M]

H-TCP ist eine nur sendeseitige Modifikation des TCP-Reno-Protokollstapels, die die Leistung der TCP-Überlastungssteuerung für Hochgeschwindigkeitsnetzverbindungen optimiert. Es verwendet einen Mode-

switch, um die Alpha- und Beta-Parameter von TCP Reno auf der Grundlage der Netzbedingungen und in einer Weise zu ändern, die gegenüber anderen Reno- und H-TCP-Datenströmen fair ist.

14.1.12.16.5 High Speed TCP

CONFIG.TCP_CONG_HSTCP [=m] [M]

Sally Floyds High Speed TCP (RFC 3649) Staukontrolle. Eine Modifikation des TCP-Überlastungssteuermechanismus zur Verwendung mit großen Überlastungsfenstern. In einer Tabelle wird angegeben, um wie viel das Überlastungsfenster vergrößert werden soll, wenn eine ACK empfangen wird. Für weitere Einzelheiten siehe <https://www.icir.org/floyd/hstcp.html>

14.1.12.16.6 TCP-Hybla congestion control algorithm

CONFIG.TCP_CONG_HYBLA [=m] [M]

TCP-Hybla ist eine Änderung, die nur auf der Absenderseite vorgenommen wird, um die Benachteiligung von Verbindungen mit langen Übertragungszeiten und großen Bandbreiten zu beseitigen, z. B. wenn Satellitenverbindungen beteiligt sind, insbesondere wenn sie einen gemeinsamen Engpass mit normalen terrestrischen Verbindungen teilen.

14.1.12.16.7 TCP Vegas

CONFIG.TCP_CONG_VEGAS [=m] [M]

TCP Vegas ist eine absenderseitige Änderung von TCP, die den Beginn einer Überlastung durch Schätzung der Bandbreite vorwegnimmt. TCP Vegas passt die Übertragungsrate durch Änderung des Überlastungsfensters an. TCP Vegas sollte weniger Paketverluste verursachen, ist aber nicht so aggressiv wie TCP Reno.

14.1.12.16.8 TCP NV

CONFIG.TCP_CONG_NV [=m] [M]

TCP NV ist ein Nachfolger von TCP Vegas. Es wurde geändert, um mit 10G-Netzen, Messrauschen durch LRO, GRO und Unterbrechungskoeszenz fertig zu werden. Außerdem wird der cwnd-Wert nicht mehr linear, sondern multiplikativ verringert.

Es ist zu beachten, dass die Stauvermeidung (cwnd wird verringert, wenn die Anzahl der Pakete in der Warteschlange steigt) im Allgemeinen nicht mit der Staukontrolle (cwnd wird nur verringert, wenn es zu Paketverlusten kommt) koexistieren kann, da die Fairness nicht gewährleistet ist. Ein Szenario, in dem sie sicher koexistieren können, ist, wenn die CA-Flüsse RTTs $\ll$ CC-Flüsse RTTs haben. Für weitere Einzelheiten siehe <http://www.brakmo.org/networking/tcp-nv/>

14.1.12.16.9 Scalable TCP

CONFIG.TCP_CONG_SCALABLE [=m] [M]

Scalable TCP ist eine Änderung von TCP nur auf der Absenderseite, die einen MIMD-Algorithmus zur Staukontrolle verwendet, der einige nette Skalierungseigenschaften hat, obwohl er bekanntermaßen Probleme mit der Fairness hat. Siehe <http://www.deneholme.net/tom/scalable/>

14.1.12.16.10 TCP Low Priority

CONFIG.TCP_CONG_LP [=m] [M]

TCP Low Priority (TCP-LP), ein verteilter Algorithmus, dessen Ziel es ist, nur die überschüssige Bandbreite des Netzes im Vergleich zum „fairen Anteil“ der Bandbreite, wie er von TCP angestrebt wird, zu nutzen. Siehe <http://www-ece.rice.edu/networks/TCP-LP/>

14.1.12.16.11 TCP VenO

CONFIG.TCP_CONG_VENO [=m] [M]

TCP VenO ist eine rein senderseitige Erweiterung von TCP, um einen besseren Durchsatz in drahtlosen Netzen zu erzielen. TCP VenO nutzt die Zustandsunterscheidung, um die schwierige Beurteilung der Paketverlustart zu umgehen. TCP VenO verkleinert das Überlastungsfenster als Reaktion auf zufällige Paketverluste. Siehe http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1177186

14.1.12.16.12 YeAH TCP

CONFIG.TCP_CONG_YEAH [=m] [M]

YeAH-TCP ist ein absenderseitiger Hochgeschwindigkeits-TCP-Überlastungskontrollalgorithmus, der einen gemischten Verlust-/Verzögerungsansatz zur Berechnung des Überlastungsfensters verwendet. Seine Entwurfsziele sind hohe Effizienz, interne, RTT- und Reno-Fairness, Widerstandsfähigkeit gegenüber Verbindungsverlusten und eine möglichst geringe Belastung der Netzelemente.

Weitere Einzelheiten finden Sie hier: http://wil.cs.caltech.edu/pfldnet2007/paper/YeAH_TCP.pdf or Link via www.gdt.id.au

14.1.12.16.13 TCP Illinois

CONFIG.TCP_CONG_ILLINOIS [=m] [M]

TCP-Illinois ist eine absenderseitige Modifikation von TCP Reno für Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit langer Verzögerung. Es nutzt die Round-Trip-Zeit, um die Alpha- und Beta-Parameter anzupassen, um einen höheren durchschnittlichen Durchsatz zu erreichen und Fairness zu wahren. Für weitere Einzelheiten siehe: <http://www.ews.uiuc.edu/~shaoliu/tcpillinois/index.html>

14.1.12.16.14 DataCenter TCP (DCTCP)

CONFIG.TCP_CONG_DCTCP [=m] [M]

DCTCP nutzt die explizite Überlastungsanzeige (Explicit Congestion Notification, ECN) im Netz, um den Endhosts ein Multi-Bit-Feedback zu geben. Es wurde entwickelt, um Folgendes zu bieten:

- Hohe Burst-Toleranz (Incast aufgrund von Partition/Aggregat),
- Geringe Latenz (kurze Flüsse, Abfragen),
- hohen Durchsatz (kontinuierliche Datenaktualisierungen, große Dateiübertragungen) mit handelsüblichen, flach gepufferten Switches.

Alle Switches im Rechenzentrumsnetz, auf denen DCTCP läuft, müssen die ECN-Kennzeichnung unterstützen und so konfiguriert sein, dass sie bei Erreichen bestimmter Switch-Pufferschwellenwerte gekennzeichnet werden. Die Standardheuristik für die ECN-Markierungsschwelle für DCTCP auf Switches liegt bei 20 Paketen (30 KB) bei 1 Gbps und 65 Paketen (≈ 100 KB) bei 10 Gbps, muss aber möglicherweise noch weiter optimiert werden.

Weitere Einzelheiten siehe:

http://simula.stanford.edu/~alizade/Site/DCTCP_files/dctcp-final.pdf

14.1.12.16.15 CAIA Delay-Gradient (CDG)

CONFIG.TCP_CONG_CDG [=m] [M]

CAIA Delay-Gradient (CDG) ist eine TCP-Überlastungskontrolle, die den TCP-Sender modifiziert, um:

- o Verwendung des Verzögerungsgradienten als Überlastungssignal.
- o mit einer durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit, die unabhängig von der RTT ist, zurückzufahren.
- o mit Datenströmen zu koexistieren, die eine verlustbasierte Staukontrolle verwenden.
- o Paketverluste zu tolerieren, die nicht mit der Überlastung zusammenhängen.

Für weitere Einzelheiten siehe:

D.A. Hayes und G. Armitage. "Revisiting TCP congestion control using delay gradients".

In Networking 2011. Preprint: <http://goo.gl/No3vdg>

14.1.12.16.16 BBR TCP

CONFIG.TCP_CONG_BBR [=m] [M]

BBR (Bottleneck Bandwidth and RTT) Die TCP-Überlastungssteuerung zielt darauf ab, die Netzauslastung zu maximieren und Warteschlangen zu minimieren. Sie erstellt ein explizites Modell der Bottleneck-Zustellrate und der Umlaufverzögerung des Pfades. Sie toleriert Paketverluste und Verzögerungen, die nicht mit der Überlastung zusammenhängen. Es kann über LAN-, WAN-, Mobilfunk-, WLAN- oder Kabelmodem-Verbindungen arbeiten. Es kann mit Datenströmen koexistieren, die eine verlustbasierte Staukontrolle verwenden, und es kann mit flachen Puffern, tiefen Puffern, Bufferbloat, Policern oder AQM-Schemata arbeiten, die kein Verzögerungssignal liefern. Es erfordert den fq („Fair Queue“) Pacing Packet Scheduler.

14.1.12.16.17 Default TCP congestion control () →

Wählen Sie die TCP-Überlastungssteuerung aus, die standardmäßig für alle Verbindungen verwendet werden soll.

14.1.12.16.17.1 Cubic

CONFIG_DEFAULT_CUBIC [=y] [Y]

Für diese Option ist keine Hilfe vorhanden.

14.1.12.16.17.2 Reno

CONFIG_DEFAULT_RENO [=n] [N]

Für diese Option ist keine Hilfe vorhanden.

14.1.12.17 TCP: MD5 Signature Option support (RFC 2385)

CONFIG_TCP_MD5SIG [=y] [Y]

RFC2385 spezifiziert eine Methode zum MD5-Schutz von TCP-Sitzungen. Die wichtigste (einzige?) Anwendung ist der Schutz von BGP-Sitzungen zwischen Core-Routern im Internet. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18 The IPv6 protocol

CONFIG_IPV6 [=y] [Y]

Unterstützung für die IP Version 6 (IPv6).

Allgemeine Informationen über IPv6 finden Sie unter <https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6>. Spezielle Informationen über IPv6 unter Linux finden Sie unter Documentation/networking/ipv6.rst und lesen Sie das HOWTO unter <https://www.tldp.org/HOWTO/Linux+IPv6-HOWTO/>

Um diese Protokollunterstützung als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `ipv6` heißen.

14.1.12.18.1 IPv6: Router Preference (RFC 4191) support

CONFIG_IPV6_JOAM6_LWTUNNEL [=y] [Y]

Die Router-Präferenz ist eine optionale Erweiterung der Router-Advertisement-Nachricht, die die Fähigkeit der Hosts verbessert, einen geeigneten Router auszuwählen, insbesondere wenn die Hosts in einem Netz mit mehreren Hosts untergebracht sind. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.1.1 IPv6: Router Information (RFC 4191) support

CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO [=y] [Y]

Unterstützung von Routeninformationen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.2 IPv6: Enable RC 4429 Optimistic DAD

CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD [=y] [Y]

Unterstützung für die optimistische Erkennung von doppelten Adressen. Dadurch können automatisch konfigurierte Adressen schneller verwendet werden. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.3 IPv6: AH transformation

CONFIG_INET6_AH [=m] [M]

Unterstützung für IPsec AH (Authentication Header). AH kann mit verschiedenen Authentifizierungsalgorithmen verwendet werden. Diese Option aktiviert nicht nur die AH-Unterstützung selbst, sondern auch die generischen Implementierungen der Algorithmen, die nach RFC 8221 implementiert werden MÜSSEN. Wenn Sie andere Algorithmen benötigen, müssen Sie diese in der Krypto-API aktivieren. Sie sollten auch beschleunigte Implementierungen aller benötigten Algorithmen aktivieren, sofern verfügbar. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y für Ja.

14.1.12.18.4 IPv6: ESP transformation

CONFIG_INET6_ESP [=m] [M]

Unterstützung für IPsec ESP (Encapsulating Security Payload). ESP kann mit verschiedenen Verschlüsselungs- und Authentifizierungsalgorithmen verwendet werden. Diese Option aktiviert nicht nur die ESP-Unterstützung selbst, sondern auch die generischen Implementierungen der Algorithmen, die nach RFC 8221 implementiert werden MÜSSEN. Wenn Sie andere Algorithmen benötigen, müssen Sie diese

in der Krypto-API aktivieren. Sie sollten auch beschleunigte Implementierungen aller benötigten Algorithmen aktivieren, sofern verfügbar. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y für Ja.

14.1.12.18.4.1 IPv6: ESP transformation offload

CONFIG_INET6_ESP [=m] [M]

Unterstützung für ESP-Transformationsoffload. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn das System wirklich IPsec verwendet und einen hohen Durchsatz erzielen möchte. Ein typisches Desktop-System braucht dies nicht, selbst wenn es IPsec verwendet. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.4.2 IPv6: ESP in TCP encapsulation (RFC 8229)

CONFIG_INET6_ESPINTCP [=y] [Y]

Unterstützung für die RFC 8229-Kapselung von ESP und IKE über TCP/IPv6-Sockets. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.5 IPv6: IPComp transformation

CONFIG_INET6_IPCOMP [=m] [M]

Unterstützung für IP Payload Compression Protocol (IPComp) (RFC 3173), typischerweise erforderlich für IPsec. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.12.18.6 IPv6: Mobility

CONFIG_IPV6_MIP6 [=m] [M]

Unterstützung für IPv6-Mobilität, beschrieben in RFC 3775.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.7 IPv6: Identifier Locator Addressing (ILA)

CONFIG_IPV6_ILA [=m] [M]

Unterstützung für IPv6 Identifier Locator Addressing (ILA). ILA ist ein Mechanismus zur Netzwerkvirtualisierung ohne Verkapselung. Das Grundkonzept von ILA besteht darin, dass wir eine IPv6-Adresse in einen 64-Bit-Locator und einen 64-Bit-Identifizierer aufteilen. Der Bezeichner ist die Identität einer Entität in der Kommunikation („who“) und der Locator drückt den Standort der Entität („where“) aus. ILA kann unter Verwendung der Option `encap ila` mit dem Befehl `ip -6 route` konfiguriert werden.

ILA wird in <https://tools.ietf.org/html/draft-herbert-nvo3-ila-00> beschrieben. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.8 Virtual (secure) IPv6: tunneling

CONFIG_IPV6_VTI [=m] [M]

Tunneling bedeutet, dass Daten eines Protokolltyps in ein anderes Protokoll eingekapselt und über einen Kanal gesendet werden, der das einkapselnde Protokoll versteht. Dies kann mit `xfrm mode tunnel` verwendet werden, um die Vorstellung eines sicheren Tunnels für IPSEC zu vermitteln und dann ein Routing-Protokoll darüber zu legen.

14.1.12.18.9 IPv6: IPv6-in-IPv4 tunnel (SIT driver)

CONFIG_IPV6_SIT [=m] [M]

Tunneling bedeutet, dass Daten eines Protokolltyps in ein anderes Protokoll eingekapselt und über einen Kanal gesendet werden, der das einkapselnde Protokoll versteht. Dieser Treiber implementiert die Einkapselung von IPv6 in IPv4-Pakete. Dies ist nützlich, wenn Sie zwei IPv6-Netzwerke über einen reinen IPv4-Pfad verbinden wollen. Wenn Sie hier M sagen, wird ein Modul namens `sit` erzeugt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.12.18.9.1 IPv6: IPv6 Rapid Deployment (6RD)

CONFIG_IPV6_SIT_6RD [=y] [Y]

IPv6 Rapid Deployment (6rd; `draft-ietf-softwire-ipv6-6rd`) baut auf Mechanismen von 6to4 (RFC 3056) auf, um einen Dienstanbieter in die Lage zu versetzen, IPv6-Unicast-Dienste schnell an IPv4-Standorten einzurichten, für die er Kundengeräte bereitstellt. Wie 6to4 verwendet es zustandsloses IPv6 in einer IPv4-Kapselung, um eine reine IPv4-Netzinfrastruktur zu durchqueren. Im Gegensatz zu 6to4 verwendet ein 6rd-Dienstanbieter ein eigenes IPv6-Präfix anstelle des festen 6to4-Präfixes. Wenn diese Option aktiviert ist, bietet der SIT-Treiber 6rd-Funktionalität, indem er eine zusätzliche `ioctl`-API zur Konfiguration des

IPv6-Präfixes anstelle des statischen 2002::/16 für 6to4 bereitstellt.
Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.10 IPv6: IP-in-IPv6 tunnel (RFC 2473)

CONFIG.IPV6_TUNNEL [=m] [M]

Unterstützung für IPv6-in-IPv6- und IPv4-in-IPv6-Tunnel, beschrieben in RFC 2473. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.11 IPv6: GRE tunnel (RFC 2473)

CONFIG.IPV6_GRE [=m] [M]

Tunneling bedeutet, dass Daten eines Protokolltyps in ein anderes Protokoll eingekapselt und über einen Kanal gesendet werden, der das einkapselnde Protokoll versteht. Dieser spezielle Tunneling-Treiber implementiert GRE (Generic Routing Encapsulation) und ermöglicht derzeit die Verkapselung von IPv4 oder IPv6 über eine bestehende IPv6-Infrastruktur. Dieser Treiber ist nützlich, wenn der andere Endpunkt ein Cisco-Router ist: Cisco mag GRE viel lieber als den anderen Linux-Tunneltreiber („IP-Tunneling“ oben). Außerdem erlaubt GRE die Umverteilung von Multicast durch den Tunnel.

Wenn Sie hier M sagen, wird ein Modul namens `ip6_gre` erzeugt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.12 IPv6: Multiple Routing Tables

CONFIG.IPV6_MULTIPLE_TABLES [=y] [Y]

Unterstützung mehrerer Routing-Tabellen.

14.1.12.18.12.1 IPv6: source address based routing

CONFIG.IPV6_SUBTREES [=y] [Y]

Aktivieren Sie das Routing nach Quelladresse oder Präfix.

Die Zieladresse ist immer noch der primäre Routing-Schlüssel, so dass das Mischen von normalen und quellpräfixspezifischen Routen in derselben Routing-Tabelle manchmal zu einem unbeabsichtigten Routing-Verhalten führen kann. Dies kann vermieden werden, indem unterschiedliche Routing-Tabellen für die normalen und die quellpräfixspezifischen Routen definiert werden.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.13 IPv6: multicast routing

CONFIG.IPV6_MROUTE [=y] [Y]

Unterstützung der IPv6-Multicast-Weiterleitung. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.13.1 IPv6: multicast policy routing S S

CONFIG.IPV6_MROUTE_MULTIPLE_TABLES [=y] [Y]

Normalerweise führt ein Multicast-Router einen Userspace-Daemon aus und entscheidet auf der Grundlage der Quell- und Zieladressen, was mit einem Multicast-Paket geschehen soll. Wenn Sie hier Y angeben, kann der Multicast-Router auch Schnittstellen und Paketmarkierungen berücksichtigen und mehrere Instanzen von Userspace-Dämonen gleichzeitig laufen lassen, von denen jeder eine einzelne Tabelle bearbeitet. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.13.2 IPv6: multicast policy routing S S

CONFIG.IPV6_MROUTE_MULTIPLE_TABLES [=y] [Y]

Unterstützung für das IPv6-PIM-Multicast-Routing-Protokoll PIM-SMv2. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.14 IPv6: Segment Routing Header encapsulation support

CONFIG.IPV6_SEG6_LWTUNNEL [=y] [Y]

Unterstützung für die Einkapselung von Paketen in einen äußeren IPv6-Header und einen Segment-Routing-Header unter Verwendung des leichtgewichtigen Tunnelmechanismus. Aktivieren Sie auch die Unterstützung für die erweiterte lokale Verarbeitung von SRv6-Paketen auf der Grundlage ihres aktiven Segments. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.15 IPv6: Segment Routing HMAC support

CONFIG_IPV6_SEG6_HMAC [=y] [Y]

Unterstützung für die Erzeugung von HMAC-Signaturen und die Überprüfung von SR-aktivierten Paketen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.16 IPv6: RPL Source Routing Header support

CONFIG_IPV6_RPL_LWTUNNEL [=y] [Y]

Unterstützung für RFC 6554 RPL Source Routing Header unter Verwendung des Lightweight-Tunnel-Mechanismus. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.18.17 IPv6: IOAM Pre-allocated Trace insertion support

CONFIG_IPV6_IOAM6_LWTUNNEL [=y] [Y]

Unterstützung für das Einfügen von IOAM Pre-allocated Trace Header unter Verwendung des Lightweight-Tunnel-Mechanismus. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.19 NetLabel subsystem support

CONFIG_NETLABEL [=y] Y

NetLabel bietet Unterstützung für explizite Netzwerk-Paketkennzeichnungsprotokolle wie CIPSO und RIPS0. Weitere Informationen finden Sie unter Documentation/netlabel sowie im NetLabel SourceForge-Projekt für Konfigurationswerkzeuge und zusätzliche Dokumentation.

* https://github.com/netlabel/netlabel_tools Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.12.20 MPTCP: Multipath TCP

CONFIG_MPTCP [=y] Y

Multipath TCP (MPTCP)-Verbindungen senden und empfangen Daten über mehrere Subflows, um mehrere Netzwerkpfade zu nutzen. Jeder Subflow verwendet das TCP-Protokoll, und die TCP-Optionen enthalten Header-Informationen für MPTCP.

14.1.12.20.1 MPTCP: IPv6 support for Multipath TCP

CONFIG_MPTCP_IPV6 [=y] [Y]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

14.1.13 Security Marking

CONFIG_NETWORK_SECMARK [=y] [Y]

Dies ermöglicht die Sicherheitsmarkierung von Netzwerkpaketen, ähnlich wie bei nfmak, aber für Sicherheitszwecke. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie diese Frage beantworten sollen, antworten Sie mit N.

14.1.14 Timestamping in PHY devices

CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING [=y] [Y]

Dies ermöglicht die Zeitstempelung von Netzwerkpaketen durch PHYs (oder andere MII-Bus-Snooping-Geräte) mit Hardware-Zeitstempelfunktionen. Diese Option fügt einen gewissen Overhead in den Send- und Empfangswegen hinzu. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie diese Frage beantworten sollen, antworten Sie mit N.

14.1.15 Network packet filtering framework (Netfilter) →

CONFIG_NETFILTER [=y] [Y]

Netfilter ist ein Framework zum Filtern und Verarbeiten von Netzwerkpaketen, die Ihren Linux-Rechner durchlaufen. Die häufigste Anwendung der Paketfilterung ist der Einsatz Ihres Linux-Rechners als Firewall zum Schutz eines lokalen Netzwerks vor dem Internet. Die Art von Firewall, die durch diese Kernelunterstützung bereitgestellt wird, wird als „Paketfilter“ bezeichnet, was bedeutet, dass sie einzelne Netzwerkpakete auf der Grundlage von Typ, Quelle, Ziel usw. zurückweisen kann. Die andere Art von Firewall, eine „proxy-basierte“ Firewall, ist sicherer, aber aufdringlicher und mühsamer einzurichten; sie untersucht den Netzwerkverkehr viel genauer, verändert ihn und hat Kenntnisse über die höheren Protokolle, die ein Paketfilter nicht hat. Außerdem erfordern proxy-basierte Firewalls oft Änderungen an den Programmen, die auf den lokalen Clients laufen. Proxy-basierte Firewalls brauchen keine Unterstützung

durch den Kernel, aber sie werden oft mit einem Paketfilter kombiniert, der nur funktioniert, wenn man hier Y sagt.

Sie sollten hier auch Y angeben, wenn Sie Ihren Linux-Rechner als Gateway zum Internet für ein lokales Netzwerk von Rechnern ohne global gültige IP-Adresse verwenden wollen. Dies nennt man „masquerading“: Wenn einer der Computer in Ihrem lokalen Netzwerk etwas nach außen senden möchte, kann sich Ihre Box als dieser Computer „maskieren“, d. h. sie leitet den Datenverkehr an das vorgesehene Ziel nach außen weiter, verändert aber die Pakete so, dass es so aussieht, als kämen sie von der Firewall-Box selbst. Das funktioniert in beide Richtungen: Wenn der externe Rechner antwortet, leitet die Linux-Box den Datenverkehr stillschweigend an den richtigen lokalen Rechner weiter.

Auf diese Weise sind die Computer in Ihrem lokalen Netz für die Außenwelt völlig unsichtbar, obwohl sie die Außenwelt erreichen und Antworten empfangen können. Es ist sogar möglich, global sichtbare Server von einem maskierten lokalen Netzwerk aus zu betreiben, indem man einen Mechanismus namens Port-forwarding verwendet. Masquerading wird oft auch als NAT (Network Address Translation) bezeichnet. Eine weitere Anwendung von Netfilter ist das transparente Proxying: Wenn ein Rechner im lokalen Netzwerk versucht, eine Verbindung zu einem externen Host herzustellen, kann Ihr Linux-System den Datenverkehr transparent an einen lokalen Server weiterleiten, in der Regel einen Caching-Proxy-Server. Eine weitere Verwendung von Netfilter ist der Aufbau einer Bridging-Firewall. Wenn Sie eine Bridge mit aktivierter Netzwerk-Paketfilterung verwenden, kann iptables den überbrückten Verkehr „sehen“. Für die Filterung des unteren Netzwerks und der Ethernet-Protokolle über die Brücke, verwenden Sie ebtables (unter bridge netfilter configuration). Für netfilter gibt es verschiedene Module, die die bisherigen Mechanismen Masquerading (ipmasqadm), Paketfilterung (ipchains), transparentes Proxying und Portforwarding ersetzen. Bitte sehen Sie <file:Documentation/Changes> unter „iptables“ nach, wo diese Pakete zu finden sind.

14.1.15.1 Advanced netfilter configuration

CONFIG.NETFILTER_ADVANCED [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, können Sie zwischen allen Netzfiltermodulen wählen. Wenn Sie N sagen, werden die ungewöhnlicheren nicht angezeigt, und die grundlegenden Module, die von den meisten Benutzern benötigt werden, werden standardmäßig mit „M“ angezeigt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.15.1.1 Bridged IP/ARP packets filtering

CONFIG.BRIDGE_NETFILTER [=m] [M]

Wenn Sie diese Option aktivieren, kann arptables bzw. iptables überbrückten ARP- bzw. IP-Verkehr sehen. Wenn Sie eine Bridging-Firewall wollen, sollten Sie diese Option aktivieren. Durch das Aktivieren oder Deaktivieren dieser Option wird ebtables nicht aktiviert oder deaktiviert.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2 Core Netfilter Configuration →

(Kern-Netfilter-Konfiguration)

14.1.15.2.1 Netfilter ingress support

CONFIG.NETFILTER_INGRESS [=y] [Y]

Damit können Sie Pakete bereits am Eingang über die Netfilter-Infrastruktur klassifizieren.

14.1.15.2.2 Netfilter egress support

CONFIG.NETFILTER_EGRESS [=y] [Y]

Damit können Sie Pakete vor der Übertragung über die Netfilter-Infrastruktur klassifizieren.

14.1.15.2.3 Netfilter base hook dump support

CONFIG.NETFILTER_NETLINK_HOOK [=m] [M]

Wenn diese Option aktiviert ist, unterstützt der Kernel die Auflistung der Basis-Netzfiter-Hooks über NFNETLINK. Dies ist hilfreich für die Fehlersuche.

14.1.15.2.4 Netfilter NFACCT over NFNETLINK interface

CONFIG.NETFILTER_NETLINK_ACCT [=m] [M]

Wenn diese Option aktiviert ist, unterstützt der Kernel die erweiterte Abrechnung über NFNETLINK.

14.1.15.2.5 Netfilter NFQUEUE over NFNETLINK interface

CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE [=m] [M]

Wenn diese Option aktiviert ist, unterstützt der Kernel die Warteschlangenbildung für Pakete über NFNETLINK.

14.1.15.2.6 Netfilter LOG over NFNETLINK interface

CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG [=m] [M]

Wenn diese Option aktiviert ist, bietet der Kernel Unterstützung für die Protokollierung von Paketen über NFNETLINK. Dadurch werden die bestehenden ipt_ULOG- und ebpf_uhog-Mechanismen überflüssig und es ist auch geplant, die alten syslog-basierten ipt_LOG- und ip6t_LOG-Module zu ersetzen.

14.1.15.2.7 Netfilter OSF over NFNETLINK interface

CONFIG_NETFILTER_NETLINK_OSF [=m] [M]

Wenn diese Option aktiviert ist, unterstützt der Kernel den passiven OS-Fingerprint über NFNETLINK.

14.1.15.2.8 Netfilter connection tracking support

CONFIG_NF_CONNTRACK [=m] [M]

Die Verbindungsverfolgung zeichnet auf, welche Pakete Ihren Rechner durchlaufen haben, um herauszufinden, wie sie zu Verbindungen zusammenhängen. Dies ist erforderlich, um Masquerading oder andere Arten der Netzwerkadressübersetzung durchzuführen. Es kann auch verwendet werden, um die Paketfilterung zu verbessern (siehe „Unterstützung von Verbindungsstatusübereinstimmungen“ unten). Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.9 Syslog packet logging

CONFIG_NF_LOG_SYSLOG [=m] [M]

Diese Option aktiviert die Unterstützung für die Paketprotokollierung über Syslog. Sie unterstützt IPv4, IPV6, ARP und gängige Transportprotokolle wie TCP und UDP. Dies ist eine einfachere, aber weniger flexible Protokollierungsmethode im Vergleich zu CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG. Wenn beide aktiviert sind, kann das zu verwendende Backend zur Laufzeit mit Hilfe von sysctl-Tunables pro Adressfamilie konfiguriert werden.

14.1.15.2.10 Connection mark tracking support

CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung für Verbindungsmarkierungen, die vom Ziel „CONNMARK“ und der Übereinstimmung „connmark“ verwendet werden. Ähnlich wie der Markierungswert von Paketen, aber dieser Markierungswert wird in der conntrack-Sitzung statt in den einzelnen Paketen gespeichert.

14.1.15.2.11 Connection tracking security mark support

CONFIG_NF_CONNTRACK_SECMARK [=y] [Y]

Mit dieser Option können Sicherheitsmarkierungen auf Verbindungen angewendet werden. Normalerweise werden sie von Paketen, die das CONNSECMARK-Ziel verwenden, auf Verbindungen kopiert und von Verbindungen auf Pakete mit demselben Ziel zurückkopiert, wobei die Pakete ursprünglich über SECMARK gekennzeichnet wurden.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.12 Connection tracking zones

CONFIG_NF_CONNTRACK_ZONES [=y] [Y]

Mit dieser Option wird die Unterstützung für Zonen zur Verfolgung von Verbindungen aktiviert. Normalerweise muss jede Verbindung eine eindeutige systemweite Identität haben. Zonen für die Verbindungsverfolgung ermöglichen es, dass mehrere Verbindungen dieselbe Identität verwenden, solange sie in verschiedenen Zonen enthalten sind. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie 'N'.

14.1.15.2.13 Supply CT list in procfs (OBSOLETE)

CONFIG_NF_CONNTRACK_PROCFS [=y] [Y]

Mit dieser Option kann die Liste der bekannten Conntrack-Einträge in procfs unter net/netfilter/nf_conntrack angezeigt werden. Diese Option wird als veraltet betrachtet, da das Werkzeug conntrack(8), das Netlink benutzt, verwendet wird.

14.1.15.2.14 Connection tracking events

`CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS [=y] [Y]`

Wenn diese Option aktiviert ist, stellt der Code für die Verbindungsüberwachung eine Benachrichtigungskette zur Verfügung, die von anderem Kernel-Code verwendet werden kann, um über Änderungen im Status der Verbindungsüberwachung informiert zu werden.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.15 Connection tracking timeout

`CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMEOUT [=y] [Y]`

Diese Option aktiviert die Unterstützung für die Timeout-Erweiterung der Verbindungsverfolgung. Damit können Sie Zeitüberschreitungsrichtlinien an den Datenfluss über das CT-Ziel anhängen.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.16 Connection tracking timestamping

`CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMESTAMP [=y] [Y]`

Diese Option aktiviert die Unterstützung für die Zeitstempelung der Verbindungsverfolgung. Dadurch können Sie die Startzeit des Datenflusses speichern und die Zeit für die Beendigung des Datenflusses (nach dessen Zerstörung) über Ereignisse der Verbindungsverfolgung abrufen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.17 Connection tracking labels

`CONFIG_NF_CONNTRACK_LABELS [=y] [Y]`

Diese Option ermöglicht die Zuweisung von benutzerdefinierten Flaggenbits zu Einträgen der Verbindungsverfolgung. Sie kann mit `xtables connlabel match` und dem `nftables ct` Ausdruck verwendet werden.

14.1.15.2.18 DCCP protocol connection tracking support

`CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP [=y] [Y]`

Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Layer-3-unabhängige Code für die Verbindungsverfolgung den Zustand von DCCP-Verbindungen verfolgen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.15.2.19 SCTP protocol connection tracking support

`CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP [=y] [Y]`

Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Layer-3-unabhängige Verbindungsverfolgungscode den Status von SCTP-Verbindungen verfolgen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.15.2.20 UDP-Lite protocol connection tracking support

`CONFIG_NF_CT_PROTO_UPDLITE [=y] [Y]`

Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Layer-3-unabhängige Verbindungsverfolgungscode eine Zustandsverfolgung bei UDP-Lite-Verbindungen durchführen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.15.2.21 Amanda backup protocol support

`CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA [=m] [M]`

Wenn Sie das Amanda-Backup-Paket <http://www.amanda.org/> auf diesem Rechner oder auf Rechnern, die über diesen Rechner MASQUERADED werden, ausführen, sollten Sie diese Funktion aktivieren. Dies ermöglicht es dem Verbindungsverfolgungs- und Natting-Code, die Unterkanäle zuzulassen, die Amanda für die Kommunikation der Sicherungsdaten, Nachrichten und des Index benötigt. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.22 FTP protocol support

`CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP [=m] [M]`

Die Verfolgung von FTP-Verbindungen ist problematisch: Für die Verfolgung dieser Verbindungen und die Durchführung von Masquerading und anderen Formen der Network Address Translation sind spezielle Hilfsmittel erforderlich. Dies ist FTP-Unterstützung auf Layer 3 mit unabhängiger Verbindungsverfolgung. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.23 H.323 protocol support

CONFIG_NF_CONNTRACK_H323 [=m] [M]

H.323 ist ein VoIP-Signalisierungsprotokoll der ITU-T. Als eines der wichtigsten VoIP-Protokolle wird es weithin von Sprach-Hardware und -Software verwendet, darunter Sprach-Gateways, IP-Telefone, Netmeeting, OpenPhone, Gnomemeeting usw. Mit diesem Modul können Sie H.323 auf einer Verbindungsverfolgung/NAT-Firewall unterstützen. Dieses Modul unterstützt RAS, Fast Start, H.245 Tunnelling, Call Forwarding, RTP/RTCP und T.120 basierte Audio-, Video-, Fax-, Chat-, Whiteboard-, Dateiübertragung, etc. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <http://nath323.sourceforge.net/>.

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.24 IRC protocol support

CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC [=m] [M]

Es gibt eine weit verbreitete Erweiterung des IRC, das Direct Client-to-Client Protocol (DCC). Damit können Benutzer Dateien aneinander senden und auch miteinander chatten, ohne dass ein Server erforderlich ist. DCC Sending wird überall dort verwendet, wo Sie Dateien über IRC senden, und DCC Chat wird am häufigsten von Eggdrop-Bots verwendet. Wenn Sie NAT verwenden, ermöglicht Ihnen diese Erweiterung, Dateien zu senden und Chats zu initiieren. Beachten Sie, dass Sie diese Erweiterung NICHT benötigen, um Dateien abzurufen oder Chats zu initiieren, oder alles andere im IRC.

Um sie als Modul zu kompilieren, wähle hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.25 NetBIOS name service protocol support

CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS [=m] [M]

NetBIOS-Namensdienst Anfragen werden als Broadcast-Nachrichten von einem unprivilegierten Port gesendet und mit Unicast-Nachrichten an denselben Port beantwortet. Das macht es schwierig, sie mit einer Firewall zu schützen, da die Verbindungsverfolgung nicht mit Broadcasts umgehen kann. Dieses Hilfsprogramm verfolgt die lokalen NetBIOS-Namensdienst Anfragen und die entsprechenden Antworten. Er ist auf eine korrekte IP-Adresskonfiguration angewiesen, insbesondere auf die Netzmaske und die Broadcast-Adresse. Wenn sie richtig konfiguriert sind, sollte die Ausgabe von `ip address show` etwa so aussehen:

```
$ ip -4 address show eth0
4: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    inet 172.16.2.252/24 brd 172.16.2.255 Bereich global eth0
```

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.26 SNMP service protocol support

CONFIG_NF_CONNTRACK_SNMP [=m] [M]

SNMP-Dienstanforderungen werden als Broadcast-Nachrichten von einem unprivilegierten Port gesendet und mit Unicast-Nachrichten an denselben Port beantwortet. Das macht es schwierig, sie mit einer Firewall zu schützen, da die Verbindungsverfolgung nicht mit Broadcasts umgehen kann. Dieses Hilfsprogramm verfolgt die lokalen SNMP-Dienstanfragen und die entsprechenden Antworten. Es verlässt sich auf die korrekte Konfiguration der IP-Adresse, insbesondere der Netzmaske und der Broadcast-Adresse. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.27 PPtP protocol support

CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP [=m] [M]

Dieses Modul fügt Unterstützung für PPTP (Point to Point Tunnelling Protocol, RFC 2637) Verbindungsverfolgung und NAT hinzu. Wenn Sie PPTP-Sitzungen über eine Stateful-Firewall oder NAT-Box laufen lassen, sollten Sie diese Funktion aktivieren. Bitte beachten Sie, dass noch nicht alle PPTP-Betriebsmodi unterstützt werden. Insbesondere bestehen diese Einschränkungen:

- Es wird blind davon ausgegangen, dass Kontrollverbindungen immer in Richtung PNS→PAC aufgebaut werden. Dies ist eine Verletzung von RFC 2637.
- Unterstützt nur einen einzigen Aufruf innerhalb jeder Sitzung

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.28 SANE protocol support

CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE [=m] [M]

SANE ist ein Protokoll für den Fernzugriff auf Scanner, das durch den Daemon **saned** implementiert wird. Wie FTP verwendet es getrennte Kontroll- und Datenverbindungen. Mit diesem Modul können Sie SANE auf einer Firewall mit Verbindungsverfolgung unterstützen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.29 SIP protocol support

CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE [=m] [M]

SIP ist ein Kontrollprotokoll der Anwendungsschicht, mit dem Multimedia-Sitzungen (Konferenzen) wie Internet-Telefonate aufgebaut, geändert und beendet werden können.

Mit den Modulen **nf_conntrack_sip** und **nf_nat_sip** können Sie das Protokoll auf einer Verbindungsverfolgung/NATing-Firewall unterstützen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.30 TFTP protocol support

CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP [=m] [M]

TFTP-Verbindungsnachverfolgungshilfe; dies ist erforderlich, je nachdem, wie restriktiv Ihr Regelwerk ist. Wenn Sie einen tftp-Client hinter -j SNAT oder -j MASQUERADING verwenden, benötigen Sie dies. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.31 Connection tracking netlink interface

CONFIG_NF_CT_NETLINK [=m] [M]

Diese Option aktiviert die Unterstützung für eine netlink-basierte Benutzerschnittstelle.

14.1.15.2.32 Connection tracking timeout tuning via Netlink

CONFIG_NF_CT_NETLINK_TIMEOUT [=m] [M]

Mit dieser Option wird die Unterstützung für die Feinabstimmung des Zeitlimits für die Verbindungsverfolgung aktiviert. Dies ermöglicht es Ihnen, spezifische Zeitüberschreitungsrichtlinien an Abläufe anzuhängen, anstatt die globale Zeitüberschreitungsrichtlinie zu verwenden. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.33 Connection tracking helpers in user-space via Netlink

CONFIG_NF_CT_NETLINK_HELPER [=m] [M]

Mit dieser Option wird die Infrastruktur für die Verbindungsnachverfolgung im Benutzerbereich aktiviert. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.34 NFQUEUE and NFLOG integration with Connection Tracking

CONFIG_NETFILTER_NETLINK_GLUE_CT [=y] [Y]

Wenn diese Option aktiviert ist, können NFQUEUE und NFLOG zusammen mit dem Paket, das über NFNETLINK in die Warteschlange gestellt wurde, Informationen zur Verbindungsverfolgung enthalten.

14.1.15.2.35 Network Address Translation support

CONFIG_NF_NAT [=m] [M]

Die NAT-Option ermöglicht Masquerading, Portweiterleitung und andere Formen der vollständigen Network Address Port Translation. Dies kann durch iptables, ip6tables oder nft kontrolliert werden.

14.1.15.2.36 Netfilter nf_tables support

CONFIG_NF_TABLES [=m] [M]

nftables ist das neue Rahmenwerk zur Paketklassifizierung, das die bestehende {ip,ip6,arp,eb}_tables-Infrastruktur ersetzen soll. Es bietet eine Pseudo-Zustandsmaschine mit einem erweiterbaren Befehlssatz (auch als Ausdrücke bekannt), den das Userspace-Dienstprogramm **nft** (<https://www.netfilter.org/projects/nftables>) zum Aufbau des Regelsatzes verwendet. Außerdem enthält es die generische Set-Infrastruktur, die es Ihnen ermöglicht, Zuordnungen zwischen Übereinstimmungen und Aktionen zu konstruieren, um die Leistung zu verbessern. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M.

14.1.15.2.36.1 Netfilter nf_tables mixed IPv4/IPv6 tables support

CONFIG_NF_TABLES_INET [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung für eine gemischte IPv4/IPv6-„inet“-Tabelle.

14.1.15.2.36.2 Netfilter nf_tables netdev tables support

CONFIG_NF_TABLES_NETDEV [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung für die Tabelle „netdev“.

14.1.15.2.36.3 Netfilter nf_tables number generator module

CONFIG_NFT_NUMGEN [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck für den Zahlengenerator hinzu, der zur Durchführung der inkrementellen Zählung und der an eine Obergrenze gebundenen Zufallszahlen verwendet wird.

14.1.15.2.36.4 Netfilter nf_tables conntrack module

CONFIG_NFT_CT [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „ct“ hinzu, den Sie verwenden können, um Informationen zur Verbindungsverfolgung, wie z. B. den Status des Datenflusses, abzugleichen.

14.1.15.2.36.5 Netfilter nf_tables hardware flow offload module

CONFIG_NFT_FLOW_OFFLOAD [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „flow_offload“ hinzu, mit dem Sie festlegen können, welche Datenströme in die Hardware eingespeist werden.

14.1.15.2.36.6 Netfilter nf_tables connlimit module

CONFIG_NFT_CONNLIMIT [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „connlimit“ hinzu, den Sie verwenden können, um die Übereinstimmung von Regeln pro Verbindung zu begrenzen.

14.1.15.2.36.7 Netfilter nf_tables log module

CONFIG_NFT_LOG [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „log“ hinzu, den Sie verwenden können, um Pakete zu protokollieren, die bestimmten Kriterien entsprechen.

14.1.15.2.36.8 Netfilter nf_tables limit module

CONFIG_NFT_LOG [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „limit“ hinzu, den Sie verwenden können, um die Übereinstimmung von Regeln zu begrenzen.

14.1.15.2.36.9 Netfilter nf_tables masquerade support

CONFIG_NFT_MASQ [=m] [M]

Diese Option fügt den „masquerade“-Ausdruck hinzu, den Sie verwenden können, um NAT im Masquerade-Flavour durchzuführen.

14.1.15.2.36.10 Netfilter nf_tables redirect support

CONFIG_NFT_REDIRECT [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „redirect“ hinzu, mit dem Sie NAT im Redirect-Flavour durchführen können.

14.1.15.2.36.11 Netfilter nf_tables nat module

CONFIG_NFT_NAT [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „nat“ hinzu, mit dem Sie typische NAT-Paketumwandlungen (Network Address Translation) durchführen können.

14.1.15.2.36.12 Netfilter nf_tables tunnel module

CONFIG_NFT_TUNNEL [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „tunnel“ hinzu, den Sie zum Festlegen von Tunneling-Richtlinien verwenden können.

14.1.15.2.36.13 Netfilter nf_tables queue module

CONFIG_NFT_QUEUE [=m] [M]

Dies ist erforderlich, wenn Sie die Userspace-Warteschlangen-Infrastruktur (auch bekannt als NFQUEUE) von nftables verwenden wollen.

14.1.15.2.36.14 Netfilter nf_tables quota module

CONFIG_NFT_QUEUE [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „quota“ hinzu, den Sie verwenden können, um Byte-Quoten zu erzwingen.

14.1.15.2.36.15 Netfilter nf_tables reject support

CONFIG_NFT_REJECT [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „reject“ hinzu, den Sie verwenden können, um nicht zugelassenen Datenverkehr explizit abzulehnen und über TCP-Reset/ICMP-Informationsfehler zu benachrichtigen.

14.1.15.2.36.16 Netfilter x_tables over nf_tables module

CONFIG_NFT_COMPAT [=m] [M]

Dies ist erforderlich, wenn Sie beabsichtigen, eine der vorhandenen x_tables match/target-Erweiterungen über das nf_tables-Framework zu verwenden.

14.1.15.2.36.17 Netfilter nf_tables hash module

CONFIG_NFT_HASH [=m] [M]

Diese Option fügt den Ausdruck „hash“ hinzu, mit dem Sie eine Hash-Operation für Register durchführen können.

14.1.15.2.36.18 Netfilter nf_tables fib inet support

CONFIG_NFT_FIB_INET [=m] [M]

Diese Option ermöglicht die Verwendung des FIB-Ausdrucks aus der Inet-Tabelle. Die Suche wird an die IPv4- oder IPv6-FIB delegiert, je nach dem Protokoll des Pakets.

14.1.15.2.36.19 Netfilter nf_tables xfrm/IPSec security association matching

CONFIG_NFT_XFRM [=m] [M]

Diese Option fügt einen Ausdruck hinzu, den Sie verwenden können, um Eigenschaften einer Paketsicherheitszuordnung zu extrahieren.

14.1.15.2.36.20 Netfilter nf_tables socket match support

CONFIG_NFT_SOCKET [=m] [M]

Diese Option ermöglicht den Abgleich auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines entsprechenden Sockets und seiner Attribute.

14.1.15.2.36.21 Netfilter nf_tables passive OS fingerprint support

CONFIG_NFT_OSF [=m] [M]

Mit dieser Option können Pakete von einem bestimmten Betriebssystem abgeglichen werden.

14.1.15.2.36.22 Netfilter nf_tables tproxy support

CONFIG_NFT_TPROXY [=m] [M]

Dadurch wird die Unterstützung für transparente Proxys in nftables verfügbar.

14.1.15.2.36.23 Netfilter nf_tables SYNPROXY expression support

CONFIG_NFT_SYNPROXY [=m] [M]

Mit dem SYNPROXY-Ausdruck können Sie TCP-Verbindungen abfangen und mit Syncookies aufbauen, bevor sie an den Server weitergeleitet werden. Auf diese Weise können Sie die Nutzung von Verbindungen und Serverressourcen bei SYN-Flood-Angriffen vermeiden.

14.1.15.2.36.24 Netfilter packet duplication support

CONFIG_NF_DUP_NETDEV [=m] [M]

Diese Option aktiviert die generische Infrastruktur zur Paketvervielfältigung für Netfilter.

14.1.15.2.36.25 Netfilter nf_tables netdev packet duplication support

CONFIG_NFT_DUP_NETDEV [=m] [M]

Mit dieser Option wird die Paketverdopplung für die „netdev“-Familie aktiviert.

14.1.15.2.36.26 Netfilter nf_tables netdev packet forwarding support

CONFIG_NFT_FWD_NETDEV [=m] [M]

Diese Option aktiviert die Paketweiterleitung für die Familie „netdev“.

14.1.15.2.36.27 Netfilter nf_tables netdev fib lookups support

CONFIG_NFT_FIB_NETDEV [=m] [M]

Diese Option ermöglicht die Verwendung des FIB-Ausdrucks aus der netdev-Tabelle. Die Suche wird an die IPv4- oder IPv6-FIB delegiert, je nach dem Protokoll des Pakets.

14.1.15.2.36.28 Netfilter nf_tables netdev fib REJECT support

CONFIG_NFT_REJECT_NETDEV [=m] [M]

Diese Option aktiviert die REJECT-Unterstützung in der netdev-Tabelle. Die Erzeugung von Rücksendepaketen wird an die IPv4- oder IPv6-ICMP- oder TCP-RST-Implementierung delegiert, je nach dem Protokoll des Pakets.

14.1.15.2.37 Netfilter flow table mixed IPv4/IPv6 module

CONFIG_NF_FLOW_TABLE_INET [=m] [M]

Diese Option fügt die gemischte IPv4/IPv6-Unterstützung der Flow Table hinzu. Um sie als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M.

14.1.15.2.38 Netfilter flow table module

CONFIG_NF_FLOW_TABLE [=m] [M]

Diese Option fügt die Kerninfrastruktur der Ablauf-tabelle hinzu. Um sie als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M.

14.1.15.2.38.1 Supply flow table statistics in procfs

CONFIG_NF_FLOW_TABLE_PROCFS [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht die Anzeige der Flow-Table-Offload-Statistiken in procfs unter net/netfilter/nf_flowtable.

14.1.15.2.39 Netfilter Xtables support (required for ip_tables)

CONFIG_NETFILTER_XTABLES [=m] [M]

Dies ist erforderlich, wenn Sie eine der Tabellen ip_tables, ip6_tables oder arp_tables verwenden wollen.

14.1.15.2.39.1 Netfilter Xtables 32bit support

CONFIG_NETFILTER_XTABLES_COMPAT [=y] [Y]

Diese Option bietet eine Übersetzungsschicht, um 32bit arp,ip(6),ebtables-Binärdateien auf 64bit-Kernen laufen zu lassen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

***** Xtables combined modules *****

(Xtables kombinierte Module)

14.1.15.2.39.2 nfmark target and match support

CONFIG_NETFILTER_XT_MARK [=m] [M]

Diese Option fügt das „MARK“-Ziel und die „mark“-Übereinstimmung hinzu. Mit dem Netfilter-Mark-Matching können Sie Pakete auf der Grundlage des „nfmark“-Werts im Paket abgleichen. Mit dem Ziel können Sie in der „mangle“-Tabelle Regeln erstellen, die das mit dem Paket verbundene Feld „netfilter mark“ (nfmark) ändern. Vor dem Routing kann die nfmark die Routing-Methode beeinflussen und kann auch von anderen Subsystemen verwendet werden, um ihr Verhalten zu ändern.

14.1.15.2.39.3 **ctmark target and match support**

CONFIG.NETFILTER.XT.CONNMARK [=m] [M]

Diese Option fügt das Ziel „CONNMARK“ und die Übereinstimmung „connmark“ hinzu. Netfilter ermöglicht es Ihnen, einen Markierungswert pro Verbindung (auch bekannt als ctmark) zu speichern, ähnlich wie bei der Paketmarkierung (nfmark). Mit Hilfe dieses Ziels und der Übereinstimmung können Sie diese Markierung setzen und abgleichen.

14.1.15.2.39.4 **set target and match support**

CONFIG.NETFILTER.XT.SET [=m] [M]

Diese Option fügt das „SET“-Ziel und die „set“-Übereinstimmung hinzu. Mit diesem Ziel und dieser Übereinstimmung können Sie Elemente in den von ipset(8) erstellten Sets hinzufügen/löschen und abgleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

*** Xtables combined modules ***

(Xtables kombinierte Module)

14.1.15.2.39.5 **AUDIT target support**

CONFIG.NETFILTER.XT.TARGET_AUDIT [=m] [M]

Diese Option fügt ein 'AUDIT'-Ziel hinzu, das verwendet werden kann, um Audit-Aufzeichnungen für verworfene/akzeptierte Pakete zu erstellen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.6 **CHECKSUM target support**

CONFIG.NETFILTER.XT.TARGET_CHECKSUM [=m] [M]

Diese Option fügt ein ‚CHECKSUM‘-Ziel hinzu, das in der iptables Mangle-Tabelle verwendet werden kann, um fehlerhafte DHCP-Clients in virtualisierten Umgebungen zu umgehen. Einige alte DHCP-Clients lassen Pakete fallen, weil sie nicht wissen, dass die Prüfsumme normalerweise auf die Hardware ausgelagert wird und daher als gültig angesehen werden sollte. Dieses Ziel kann verwendet werden, um die Prüfsumme mit iptables auszufüllen, wenn solche Pakete über ein virtuelles Netzwerkgerät gesendet werden. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.7 **“CLASSIFY” target support**

CONFIG.NETFILTER.XT.TARGET_CLASSIFY [=m] [M]

Diese Option fügt ein ‚CLASSIFY‘-Ziel hinzu, das es dem Benutzer ermöglicht, die Priorität eines Pakets festzulegen. Einige qdiscs können diesen Wert zur Klassifizierung verwenden, darunter sind:

atm, cbq, dsmark, pfifo_fast, htb, prio

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.8 **“CONNMARK” target support**

CONFIG.NETFILTER.XT.TARGET_CONNMARK [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von oldconfig).

Mit ihr wird CONFIG.NETFILTER.XT.CONNMARK (kombiniertes connmark/CONNMARK-Modul) ausgewählt.

14.1.15.2.39.9 **“CONNSECMARK” target support**

CONFIG.NETFILTER.XT.TARGET_CONNSECMARK [=m] [M]

Die Zielvorgabe CONNSECMARK kopiert Sicherheitsmarkierungen von Paketen auf Verbindungen und stellt Sicherheitsmarkierungen von Verbindungen auf Pakete wieder her (wenn die Pakete nicht bereits markiert sind). Er wird normalerweise in Verbindung mit dem SECMARK-Ziel verwendet.

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.10 **“CT” target support**

CONFIG.NETFILTER.XT.TARGET_CT [=m] [M]

Diese Option fügt ein ‚CT‘-Ziel hinzu, das es ermöglicht, anfängliche Parameter für die Verbindungsverfolgung wie zu übermittelnde Ereignisse und den zu verwendenden Helfer anzugeben.

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.11 “DSCP” and “TOS” target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_DSCP [=m] [M]

Diese Option fügt ein ‚DSCP‘-Ziel hinzu, mit dem Sie das DSCP-Feld (Differentiated Services Codepoint) des IPv4/IPv6-Headers manipulieren können. Das DSCP-Feld kann einen beliebigen Wert zwischen 0x0 und einschließlich 0x3f haben. Es fügt auch das „TOS“-Ziel hinzu, mit dem Sie Regeln in der „Mangle“-Tabelle erstellen können, die das „Type Of Service“-Feld eines IPv4- oder das Prioritätsfeld eines IPv6-Pakets vor dem Routing ändern.

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie N.

14.1.15.2.39.12 “HL” hoplimit target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_HL [=m] [M]

Diese Option fügt die Ziele „HL“ (für IPv6) und „TTL“ (für IPv4) hinzu, die es dem Benutzer ermöglichen, den Hoplimit-/Time-to-live-Wert des IP-Headers zu ändern. Während es sicher ist, den Hoplimit/TTL-Wert zu dekrementieren, erlauben die Module auch, den Hoplimit-Wert des Headers zu erhöhen und auf beliebige Werte zu setzen. Dies ist EXTREM GEFÄHRlich, da man leicht unsterbliche Pakete erzeugen kann, die sich ewig im Netz drehen.

14.1.15.2.39.13 “HMARK” target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_HMARK [=m] [M]

Diese Option fügt das Ziel „HMARK“ hinzu. Mit diesem Ziel können Sie in den Tabellen „raw“ und „mangle“ Regeln erstellen, die die skbuff-Marke mittels Hash-Berechnung innerhalb eines bestimmten Bereichs setzen. Die nfmark kann die Routing-Methode beeinflussen und kann auch von anderen Teilsystemen verwendet werden, um deren Verhalten zu ändern. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.14 IDLETIMER target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER [=m] [M]

Diese Option fügt das Ziel „IDLETIMER“ hinzu. Jedes übereinstimmende Paket setzt den Timer zurück, der mit dem Label verbunden ist, das beim Hinzufügen der Regel angegeben wurde. Wenn der Timer abläuft, löst er eine sysfs-Benachrichtigung aus. Die verbleibende Zeit bis zum Ablauf kann über sysfs ausgelesen werden. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.15 “LED” target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_LED [=m] [M]

Diese Option fügt ein ‚LED‘-Ziel hinzu, mit dem Sie LEDs als Reaktion auf bestimmte Pakete, die Ihren Rechner passieren, blinken lassen können. Dies kann dazu verwendet werden, eine freie LED in eine Netzwerkaktivitäts-LED zu verwandeln, die z. B. nur bei FTP-Übertragungen blinkt. Oder Sie könnten eine LED haben, die jedes Mal für ein oder zwei Minuten aufleuchtet, wenn sich jemand über SSH mit Ihrem Rechner verbindet. Damit dies funktioniert, benötigen Sie Unterstützung für die Klasse „led“. So erstellen Sie einen LED-Auslöser für eingehenden SSH-Verkehr:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j LED --led-trigger-id ssh --led-delay 1000
```

Verbinden Sie dann den neuen Auslöser mit einer LED auf Ihrem System:

```
echo netfilter-ssh > /sys/class/leds/<ledname>/trigger
```

Weitere Informationen zu den auf Ihrem System verfügbaren LEDs finden Sie unter [Documentation/leds/leds-class.rst](#)

14.1.15.2.39.16 LOG target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_LOG [=m] [M]

Diese Option fügt ein ‚LOG‘-Ziel hinzu, das es Ihnen erlaubt, Regeln in jeder iptables-Tabelle zu erstellen, die den Paket-Header im Syslog aufzeichnen. Um es als Modul zu kompilieren, wähle hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.17 “MARK” target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_MARK [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von

oldconfig). Mit ihr wird CONFIG_NETFILTER_XT_MARK (kombiniertes Mark/MARK-Modul) ausgewählt.

14.1.15.2.39.18 “SNAT and DNAT” targets support

CONFIG_NETFILTER_XT_NAT [=m] [M]

Mit dieser Option werden die Ziele SNAT und DNAT aktiviert. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.19 “NETMAP” target support

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP [=m] [M]

NETMAP ist eine Implementierung der statischen 1:1-NAT-Zuordnung von Netzwerkadressen. Sie bildet den Teil der Netzwerkadresse ab, während der Teil der Hostadresse intakt bleibt.

14.1.15.2.39.20 “NFLOG” target support

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG [=m] [M]

Diese Option aktiviert das NFLOG-Ziel, das es ermöglicht, Nachrichten über nfnetlink_log zu protokollieren. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.21 “NFQUEUE” target support

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE [=m] [M]

Dieses Ziel hat das alte, veraltete QUEUE-Ziel ersetzt. Im Gegensatz zu QUEUE unterstützt es 65535 verschiedene Warteschlangen, nicht nur eine. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.22 “NOTRACK” target support (DEPRECATED)

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE [=m] [M]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

14.1.15.2.39.23 “RATEEST” target support

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST [=m] [M]

Diese Option fügt ein ‚RATEEST‘-Ziel hinzu, das es ermöglicht, Raten ähnlich wie bei TC-Schätzern zu messen. Die ‚Rateest‘-Übereinstimmung kann zum Abgleich mit den gemessenen Raten verwendet werden. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.24 REDIRECT target support

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT [=m] [M]

REDIRECT ist ein Spezialfall von NAT: Alle eingehenden Verbindungen werden auf die Adresse der eingehenden Schnittstelle abgebildet, so dass die Pakete zum lokalen Rechner gelangen, anstatt durchzugehen. Dies ist nützlich für transparente Proxies. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.25 MASQUERADE target support

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MASQUERADE [=m] [M]

Masquerading ist ein Spezialfall von NAT: Alle ausgehenden Verbindungen werden so verändert, dass sie von einer bestimmten Schnittstellenadresse zu kommen scheinen, und wenn die Schnittstelle ausfällt, gehen diese Verbindungen verloren. Dies ist nur für Einwahlkonten mit dynamischer IP-Adresse nützlich (d. h. Ihre IP-Adresse wird bei der nächsten Einwahl eine andere sein). Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.26 “TEE” – packet cloning to alternate destination

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE [=m] [M]

Diese Option fügt ein „TEE“-Ziel hinzu, mit dem ein Paket geklont werden kann und dieser Klon zu einem anderen Nexthop umgeleitet wird.

14.1.15.2.39.27 “TPROXY” target transparent proxying support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY [=m] [M]

Diese Option fügt ein ‚TPROXY‘-Ziel hinzu, das dem REDIRECT-Ziel ähnlich ist. Es kann nur in der Mangle-Tabelle verwendet werden und ist nützlich, um den Verkehr an einen transparenten Proxy umzuleiten. Im Gegensatz zu REDIRECT ist sie **nicht** von der Netfilter-Verbindungsverfolgung und NAT abhängig. Damit es funktioniert, müssen Sie bestimmte iptables-Regeln konfigurieren und Policy-Routing verwenden. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie unter

Documentation/networking/tproxy.rst.

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.28 “TRACE” target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_TRACE [=m] [M]

Mit dem TRACE-Ziel können Sie Pakete markieren, so dass der Kernel jede Regel protokolliert, die mit den Paketen übereinstimmt, während diese die Tabellen, Ketten und Regeln durchlaufen. Wenn Sie es als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie <file:Documentation/kbuild/modules.rst>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.29 “SECMARK” target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_SECMARK [=m] [M]

Die SECMARK-Zielvorgabe ermöglicht die Sicherheitsmarkierung von Netzpaketen zur Verwendung mit Sicherheits-Subsystemen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.30 “TCPMSS” target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS [=m] [M]

Diese Option fügt ein ‚TCPMSS‘-Ziel hinzu, das es Ihnen erlaubt, den MSS-Wert von TCP SYN-Paketen zu ändern, um die maximale Größe für diese Verbindung zu kontrollieren (normalerweise wird sie auf die MTU Ihrer ausgehenden Schnittstelle minus 40 begrenzt). Dies wird verwendet, um kriminell hirnlose ISPs oder Server zu überwinden, die ICMP Fragmentation Needed Pakete blockieren. Dieses Problem äußert sich darin, dass von der Linux-Firewall/vom Router aus alles gut funktioniert, aber die Rechner dahinter nie große Pakete austauschen können:

- Webbrowser stellen eine Verbindung her und bleiben dann hängen, ohne dass Daten empfangen werden.
- Kleine E-Mails funktionieren gut, aber große E-Mails bleiben hängen.
- ssh funktioniert gut, aber scp hängt sich nach dem ersten Handshaking auf.

Abhilfe: Aktivieren Sie diese Option und fügen Sie eine Regel in Ihre Firewall-Konfiguration ein, z. B:

```
iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN \  
-j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
```

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.31 “TCPOPTSTRIP” target support

CONFIG.NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP [=m] [M]

Diese Option fügt ein „TCPOPTSTRIP“-Ziel hinzu, mit dem Sie TCP-Optionen aus TCP-Paketen entfernen können.

*** Xtables matches ***

(Xtables Übereinstimmungen)

14.1.15.2.39.32 “addrtype” address type match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE [=m] [M]

Mit dieser Option können Sie festlegen, was das Routing von einer Adresse hält, z. B. UNICAST, LOCAL, BROADCAST, ... Wenn Sie es als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie <file:Documentation/kbuild/modules.rst>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.33 “bpf” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.BPF [=m] [M]

Der BPF-Abgleich wendet einen Linux-Socket-Filter auf jedes Paket an und akzeptiert diejenigen, für die der Filter einen Wert ungleich Null liefert. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.34 “control group” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.CGROUPE [=m] [M]

Mit dem Socket/Prozess-Kontrollgruppenabgleich können Sie lokal erzeugte Pakete anhand der Zugehörigkeit von Prozessen zur net_cls-Kontrollgruppe abgleichen.

14.1.15.2.39.35 “cluster” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.CLUSTER [=m] [M]

Mit dieser Option können Sie arbeitsteilige Cluster von Netzwerkservers/zustandsfähigen Firewalls aufbauen, ohne einen dedizierten Router/Server/Switch für den Lastausgleich zu haben. Grundsätzlich gibt diese Übereinstimmung wahr zurück, wenn das Paket von diesem Clusterknoten verarbeitet werden muss. Somit sehen alle Knoten alle Pakete und diese Übereinstimmung entscheidet, welcher Knoten welche Pakete bearbeitet. Der Algorithmus für die Arbeitsteilung basiert auf dem Hashing der Quelladressen. Wenn Sie hier Y oder M sagen, versuchen Sie `iptables -m cluster --help` für weitere Informationen.

14.1.15.2.39.36 “comment” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.COMMENT [=m] [M]

Diese Option fügt einen „Kommentar“-Dummy-Match hinzu, der es Ihnen erlaubt, Kommentare in Ihren iptables-Regelsatz einzufügen. Wenn Du es als Modul kompilieren willst, sag hier M und lies <file:Documentation/kbuild/modules.rst>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.37 “connbytes” per-connection counter match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.CONNBYTES [=m] [M]

Diese Option fügt eine „Connbytes“-Übereinstimmung hinzu, mit der Sie die Anzahl der Bytes und/oder Pakete für jede Richtung innerhalb einer Verbindung abgleichen können. Wenn Sie es als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie <file:Documentation/kbuild/modules.rst>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.38 “connlabel” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.CONNLABEL [=m] [M]

Mit dieser Zuordnung können Sie benutzerdefinierte Bezeichnungen testen und einer Verbindung zuweisen. Der Kernel speichert nur Bit-Werte – die Zuordnung von Namen zu Bits wird vom Userspace vorgenommen. Anders als bei connmark können einer Verbindung mehr als 32 Flaggenbits gleichzeitig zugewiesen werden.

14.1.15.2.39.39 “connlimit” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.CONNLIMIT [=m] [M]

Mit diesem Abgleich können Sie die Anzahl der parallelen Verbindungen zu einem Server pro Client-IP-Adresse (oder Adressblock) abgleichen.

14.1.15.2.39.40 “connmark” connection mark match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.CONNMARK [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von oldconfig). Sie wählt CONFIG.NETFILTER.XT.CONNMARK (kombiniertes connmark/CONNMARK-Modul).

14.1.15.2.39.41 “conntrack” connection tracking match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.CONNTRACK [=m] [M]

Dies ist ein allgemeines conntrack Abgleichsmodul, eine Obermenge des state match. Es ermöglicht den Abgleich zusätzlicher Conntrack-Informationen, was in komplexen Konfigurationen wie NAT-Gateways mit mehreren Internetverbindungen oder Tunneln nützlich ist. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.42 “cpu” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_CPU [=m] [M]

Mit dem CPU-Abgleich können Sie Pakete auf der Grundlage der CPU abgleichen, die das Paket gerade bearbeitet. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.43 “dccp” protocol match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_DCCP [=m] [M]

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die iptables-Übereinstimmung „dccp“ verwenden, um auf DCCP-Quell-/Zielpports und DCCP-Flags zu reagieren. Wenn Sie es als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie <file:Documentation/kbuild/modules.rst>.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.44 “devgroup” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP [=m] [M]

Diese Option fügt eine „Gerätegruppe“-Übereinstimmung hinzu, die eine Übereinstimmung mit der Gerätegruppe ermöglicht, der ein Netzwerkgerät zugeordnet ist. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.45 “dscp” and “tos” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_DSCP [=m] [M]

Diese Option fügt eine „DSCP“-Übereinstimmung hinzu, die eine Übereinstimmung mit dem DSCP-Feld des IPv4/IPv6-Headers (Differentiated Services Codepoint) ermöglicht. Das DSCP-Feld kann einen beliebigen Wert zwischen 0x0 und 0x3f einschließlich haben. Außerdem wird eine „tos“-Übereinstimmung hinzugefügt, die es Ihnen ermöglicht, Pakete auf der Grundlage der „Type Of Service“-Felder des IPv4-Pakets abzugleichen (die dieselben Bits wie DSCP haben). Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.46 “ecn” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_ECN [=m] [M]

Diese Option fügt eine „ECN“-Übereinstimmung hinzu, mit der Sie die ECN-Felder des IPv4- und TCP-Headers abgleichen können. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.47 “esp” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_ESP [=m] [M]

Mit dieser Abgleichserweiterung können Sie einen Bereich von SPIs im ESP-Header von IPSec-Paketen abgleichen. Um sie als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.48 “hashlimit” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT [=m] [M]

Diese Option fügt eine „hashlimit“-Übereinstimmung hinzu. Im Gegensatz zu „limit“ erstellt diese Übereinstimmung dynamisch eine Hash-Tabelle von Limit-Buckets, die auf Ihrer Auswahl von Quell-/Zieladressen und/oder Ports basiert. Sie ermöglicht es Ihnen, Richtlinien wie „10kpps für eine bestimmte Zieladresse“ oder „500pps von einer bestimmten Quelladresse“ mit einer einzigen Regel auszudrücken.

14.1.15.2.39.49 “helper” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT [=m] [M]

Helper Matching ermöglicht es Ihnen, Pakete in dynamischen Verbindungen, die von einem conntrack-Helper verfolgt werden, anzupassen, z. B. `nf_conntrack_ftp`

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.15.2.39.50 “hl” hoplimit/TTL match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_HL [=m] [M]

Mit dem HL-Matching können Sie Pakete basierend auf dem Hoplimit im IPv6-Header oder dem Time-to-Live-Feld im IPv4-Header des Pakets abgleichen.

14.1.15.2.39.51 “ipcomp” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.IPCOMP [=m] [M]

Mit dieser Match-Erweiterung können Sie einen Bereich von CPIs (16 Bits) im IPComp-Header von IPSec-Paketen abgleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.52 “iprange” address range match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.IPRANGE [=m] [M]

Diese Option fügt eine „iprange“-Übereinstimmung hinzu, die es Ihnen ermöglicht, eine Übereinstimmung auf der Grundlage eines IP-Adressbereichs zu erzielen. (Normalerweise passt iptables nur auf einzelne Adressen mit einer optionalen Maske.) Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie M.

14.1.15.2.39.53 “ipvs” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.IPVS [=m] [M]

Mit dieser Option können Sie die IPVS-Eigenschaften eines Pakets abgleichen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.54 “l2tp” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.L2TP [=m] [M]

Diese Option fügt eine „L2TP“-Übereinstimmung hinzu, die es Ihnen ermöglicht, die Header-Felder des L2TP-Protokolls abzugleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.55 “length” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.LENGTH [=m] [M]

Mit dieser Option können Sie die Länge eines Pakets mit einem bestimmten Wert oder einer Reihe von Werten vergleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.56 “limit” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.LIMIT [=m] [M]

Mit dem Limit-Matching können Sie die Rate kontrollieren, mit der eine Regel abgeglichen werden kann: Dies ist vor allem in Kombination mit dem LOG-Target („LOG-Target-Unterstützung“, unten) und zur Vermeidung einiger Denial-of-Service-Angriffe nützlich. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.57 “mac” address match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.MAC [=m] [M]

Mit dem MAC-Abgleich können Sie Pakete auf der Grundlage der Ethernet-Quelladresse des Pakets abgleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.58 “mark” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.MARK [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von oldconfig). Sie wählt CONFIG.NETFILTER.XT.MARK (kombiniertes Mark/MARK-Modul).

14.1.15.2.39.59 “multiport” Multiple port match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.MULTIPORT [=m] [M]

Mit dem Multiport-Matching können Sie TCP- oder UDP-Pakete auf der Grundlage einer Reihe von Quell- oder Zielpports abgleichen: Normalerweise kann eine Regel nur einen einzigen Bereich von Ports abgleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.60 “nfacct” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.NFACCT [=m] [M]

Mit dieser Option können Sie die erweiterte Buchhaltung über nfnetlink_acct verwenden. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.61 “osf” Passive OS fingerprint match

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_OSF [=m] [M]

Mit dieser Option wird das Modul Passive OS Fingerprinting ausgewählt, das einen passiven Abgleich des entfernten Betriebssystems durch die Analyse eingehender TCP SYN-Pakete ermöglicht. Die Regeln und die Ladesoftware können von der Website <http://www.ioremap.net/projects/osf> heruntergeladen werden. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.62 “owner” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_OWNER [=m] [M]

Mit dem Socket-Eigentümer-Abgleich können Sie lokal erzeugte Pakete danach abgleichen, wer den Socket erstellt hat: der Benutzer oder die Gruppe. Es ist auch möglich, zu prüfen, ob ein Socket tatsächlich existiert.

14.1.15.2.39.63 IPSEC “policy” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_POLICY [=m] [M]

Der Richtlinienabgleich ermöglicht es Ihnen, Pakete auf der Grundlage der IPsec-Richtlinie abzugleichen, die bei der Entkapselung verwendet wurde bzw. bei der Einkapselung verwendet werden wird. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.64 “physdev” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV [=m] [M]

Der Physdev-Paketabgleich gleicht die physischen Bridge-Ports ab, an denen das IP-Paket angekommen ist oder die es verlassen wird. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.65 “pkttype” packet type match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE [=m] [M]

Der Pakettyp-Abgleich ermöglicht es Ihnen, ein Paket anhand seiner „Klasse“ abzugleichen, z. B. BROADCAST, MULTICAST, ...

Typische Verwendung:

```
iptables -A INPUT -m pkttype --pkt-type broadcast -j LOG
```

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.66 “quota” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA [=m] [M]

Diese Option fügt eine „quota“-Übereinstimmung hinzu, die eine Übereinstimmung mit einem Byte-Zähler ermöglicht. Wenn Sie es als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie <file:Documentation/kbuild/modules.rst>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.67 “rateest” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST [=m] [M]

Diese Option fügt eine „Rateest“-Übereinstimmung hinzu, die eine Übereinstimmung mit der durch das RATEEST-Ziel geschätzten Rate ermöglicht. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.68 “realm” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_REALM [=m] [M]

Diese Option fügt eine „realm“-Übereinstimmung hinzu, die es Ihnen erlaubt, den Realm-Schlüssel aus dem Routing-Subsystem innerhalb von iptables zu verwenden. Diese Übereinstimmung ähnelt ziemlich genau der Option CONFIG_NET_CLS_ROUTE4 in tc world. Wenn Du es als Modul kompilieren willst, sage hier M und lies <file:Documentation/kbuild/modules.rst>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.69 “recent” match support

CONFIG.NETFILTER_XT_MATCH_RECENT [=m] [M]

Dieser Abgleich wird verwendet, um eine oder mehrere Listen mit kürzlich verwendeten Adressen zu erstellen und dann einen Abgleich mit dieser Liste bzw. diesen Listen durchzuführen. Kurze Optionen

sind verfügbar, indem man `iptables -m recent -h` verwendet. Offizielle Website: http://snowman.net/projects/iptables_recent/

14.1.15.2.39.70 “sctp” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.SCTP [=m] [M]

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die „sctp“-Übereinstimmung verwenden, um auf SCTP-Quell-/Zielports und SCTP-Chunk-Typen abzustimmen. Wenn Sie es als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie <file:Documentation/kbuild/modules.rst>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.71 “socket” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.SOCKET [=m] [M]

Diese Option fügt eine „Socket“-Übereinstimmung hinzu, die verwendet werden kann, um Pakete zu finden, für die ein TCP- oder UDP-Socket-Lookup einen gültigen Socket findet. Sie kann in Kombination mit dem MARK-Ziel und dem Policy-Routing verwendet werden, um voll funktionsfähige, nicht ortsgebundene Sockets zu implementieren. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.72 “state” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.STATE [=m] [M]

Mit dem Verbindungsstatusabgleich können Sie Pakete auf der Grundlage ihrer Beziehung zu einer verfolgten Verbindung (d. h. früheren Paketen) abgleichen. Dies ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Klassifizierung von Paketen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.73 “statistic” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.STATISTIC [=m] [M]

Diese Option fügt einen „statistischen“ Abgleich hinzu, der es ermöglicht, Pakete periodisch oder zufällig mit einem bestimmten Prozentsatz abzugleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.74 “string” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.STRING [=m] [M]

Diese Option fügt eine „String“-Übereinstimmung hinzu, die es Ihnen ermöglicht, nach Musterübereinstimmungen in Paketen zu suchen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.75 “tcpmss” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.TCPMSS [=m] [M]

Diese Option fügt eine „tcpmss“-Übereinstimmung hinzu, die es Ihnen ermöglicht, den MSS-Wert von TCP SYN-Paketen zu untersuchen, der die maximale Paketgröße für diese Verbindung kontrolliert. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.76 “time” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.TIME [=m] [M]

Diese Option fügt eine „Zeit“-Übereinstimmung hinzu, die es Ihnen ermöglicht, eine Übereinstimmung auf der Grundlage der Ankunftszeit des Pakets (auf dem Rechner, auf dem der Netfilter läuft) oder der Abfahrtszeit/des Abfahrtsdatums (für lokal erzeugte Pakete) zu erzielen. Wenn Sie hier Y für Ja sagen, versuchen Sie `iptables -m time --help` um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie es als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.2.39.77 “u32” match support

CONFIG.NETFILTER.XT.MATCH.U32 [=m] [M]

u32 ermöglicht es Ihnen, Mengen von bis zu 4 Bytes aus einem Paket zu extrahieren, sie mit bestimmten Masken mit UND zu verknüpfen, sie um bestimmte Beträge zu verschieben und zu prüfen, ob die

Ergebnisse in einem der angegebenen Bereiche liegen. Die Angabe, was extrahiert werden soll, ist allgemein genug, um Header mit im Paket gespeicherten Längen, wie z. B. IP- oder TCP-Header-Längen, zu überspringen. Details und Beispiele sind im Quelltext des Kernelmoduls zu finden.

14.1.15.3 IP set support →

CONFIG_IP_SET [=m] [M]

Diese Option erweitert den Kernel um die Unterstützung von IP-Sets. Um die Sets zu definieren und zu verwenden, benötigen Sie das Userspace-Dienstprogramm `ipset(8)`. Sie können die Sets in `netfilter` über die „set“-Übereinstimmung und das „SET“-Ziel verwenden. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.1 Maximum number of IP sets

CONFIG_IP_SET_MAX [=256] [256]

Sie können hier den Standardwert für die maximale Anzahl von IP-Sets für den Kernel festlegen. Der Wert kann durch den Modulparameter „max-sets“ des Moduls „ip_set“ überschrieben werden.

Symbol: `IP_SET_MAX` [=256]

Type : Ganzzahl (integer)

Bereich: [2 65534]

14.1.15.3.2 bitmap:ip set support

CONFIG_IP_SET_BITMAP_IP [=m] [M]

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `bitmap:ip set` hinzu, mit dem man IPv4-Adressen (oder Netzwerkadressen) aus einem Bereich speichern kann.

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.3 bitmap:ip,mac set support

CONFIG_IP_SET_BITMAP_IPMAC [=m] [M]

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `bitmap:ip,mac set` hinzu, mit dem man Paare von IPv4-Adressen und (Quell-)MAC-Adressen aus einem Bereich speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.4 bitmap:port set support

CONFIG_IP_SET_BITMAP_PORT [=m] [M]

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `bitmap:port set` hinzu, mit dem man TCP/UDP-Portnummern aus einem Bereich speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.5 hash:ip set support

CONFIG_IP_SET_HASH_IP [=m] [M]

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:ip set` hinzu, mit dem man beliebige IPv4- oder IPv6-Adressen (oder Netzwerkadressen) in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.6 hash:ip,mark set support

CONFIG_IP_SET_HASH_IPMARK [=m] [M]

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:ip,mark set` hinzu, mit dem man IPv4/IPv6-Adress- und Markenpaare speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.7 hash:ip,port set support

CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORT [=m] [M]

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:ip,port set` hinzu, mit dem man IPv4/IPv6-Adressen und Protokoll/Port-Paare speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.8 hash:ip,port,ip set support

`CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORTIP [=m] [M]`

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:ip,port,ip` hinzu, mit dem man IPv4/IPv6-Adress-, Protokoll/Port- und IPv4/IPv6-Adress-Tripel in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.9 hash:ip,port,net set support

`CONFIG_IP_SET_HASH_IPPORTNET [=m] [M]`

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:ip,port,net` hinzu, mit dem man IPv4/IPv6-Adress-, Protokoll/Port- und IPv4/IPv6-Netzwerkadressen/Präfix-Tripel in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.10 hash:ip,mac set support

`CONFIG_IP_SET_HASH_IPMAC [=m] [M]`

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:ip,mac` hinzu, mit dem man Paare von IPv4/IPv6-Adressen und MAC (Ethernet-Adresse) in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.11 hash:mac set support

`CONFIG_IP_SET_HASH_MAC [=m] [M]`

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:mac` hinzu, mit dem man MAC-Elemente (Ethernet-Adressen) in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.12 hash:net,port,net set support

`CONFIG_IP_SET_HASH_NETPORTNET [=m] [M]`

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:net,port,net` hinzu, mit dem man zwei IPv4/IPv6-Subnetze und ein Protokoll/Port in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.13 hash:net set support

`CONFIG_IP_SET_HASH_NET [=m] [M]`

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:net` hinzu, mit dem man IPv4/IPv6-Netzwerkadressen/Präfixe in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.14 hash:net,net set support

`CONFIG_IP_SET_HASH_NETNET [=m] [M]`

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:net,net` hinzu, mit dem man IPv4/IPv6-Netzwerkadressen/Präfixpaare in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.15 hash:net,port set support

`CONFIG_IP_SET_HASH_NETPORT [=m] [M]`

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:net,port` hinzu, mit dem man IPv4/IPv6-Netzwerkadressen/Präfix und Protokoll/Port-Paare als Elemente in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.16 hash:net,iface set support

`CONFIG_IP_SET_HASH_NETIFACE [=m] [M]`

Diese Option fügt die Unterstützung des Typs `hash:net,port` hinzu, mit dem man IPv4/IPv6-Netzwerkadressen/Präfix und Schnittstellennamenpaare als Elemente in einem Set speichern kann. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.3.17 list:set set support

CONFIG_IP_SET_LIST_SET [=m] [M]

Mit dieser Option wird die Unterstützung des Typs list:set hinzugefügt. In dieser Art von Set kann man den Namen anderer Sets speichern und es bildet eine geordnete Vereinigung der Mitglieds-Sets. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4 IP virtual server support →

CONFIG_IP_VS [=m] [M]

Mit der Unterstützung von IP Virtual Server können Sie einen hochleistungsfähigen virtuellen Server auf der Grundlage eines Clusters von zwei oder mehr realen Servern erstellen. Diese Option muss für mindestens einen der Computer im Cluster aktiviert werden, der die eingehenden Verbindungen zu einer einzelnen IP-Adresse abfängt und sie an reale Server weiterleitet.

Es sind drei Techniken zur Verteilung von Anfragen implementiert: virtueller Server über NAT, virtueller Server über Tunneling und virtueller Server über direktes Routing. Mit Hilfe der verschiedenen Planungsalgorithmen kann ausgewählt werden, zu welchem Server die Verbindung geleitet wird, so dass ein Lastausgleich zwischen den Servern erreicht werden kann. Weitere Informationen und das Verwaltungsprogramm finden Sie unter der folgenden URL: <http://www.linuxvirtualserver.org/>.

Wenn Sie es im Kernel kompilieren wollen, geben Sie Y an. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.1 IPv6 support for IPVS

CONFIG_IP_VS_IPV6 [=y] [Y]

Hinzufügen von IPv6-Unterstützung zu IPVS. Sagen Sie Y, wenn Sie unsicher sind.

14.1.15.4.2 IP virtual server debugging

CONFIG_IP_VS_DEBUG [=n] [N]

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie zusätzliche Meldungen erhalten möchten, die bei der Fehlersuche im Code des virtuellen IP-Servers nützlich sind. Sie können die Debug-Ebene in /proc/sys/net/ipv4/vs/debug_level ändern.

14.1.15.4.3 IPVS connection table size (the Nth power of 2)

CONFIG_IP_VS_TAB_BITS [=15] [15]

Größe der IPVS-Verbindungstabelle (die n-te Potenz von 2)

Die IPVS-Verbindungs-Hashtabelle verwendet das Verkettungsschema, um Hash-Kollisionen zu behandeln. Durch die Verwendung einer großen IPVS-Verbindungs-Hashtabelle werden Konflikte bei Hunderttausenden von Verbindungen in der Hashtabelle erheblich reduziert.

Beachten Sie, dass die Tabellengröße eine Potenz von 2 sein muss. Die Tabellengröße ist der Wert von 2 hoch der von Ihnen eingegebenen Zahl. Die zu wählende Zahl liegt zwischen 8 und 27 für 64BIT (sonst 20), die Standardzahl ist 12, was eine Tabellengröße von 4096 bedeutet. Geben Sie die Zahl nicht zu klein ein, sonst verlieren Sie Leistung. Sie können die Tabellengröße selbst anpassen, je nach Ihrer virtuellen Serveranwendung. Es ist gut, die Tabellengröße nicht viel kleiner als die Anzahl der Verbindungen pro Sekunde, multipliziert mit der durchschnittlichen Dauer der Verbindung in der Tabelle, festzulegen. Zum Beispiel, Ihr virtueller Server bekommt 200 Verbindungen pro Sekunde, die Verbindung dauert im Durchschnitt 200 Sekunden in der Verbindungstabelle, die Tabellengröße sollte nicht viel kleiner als 200x200 sein, es ist gut, die Tabellengröße 32768 (2^{15}) zu setzen. Ein weiterer Hinweis: Jede Verbindung belegt effektiv 128 Bytes und jeder Hash-Eintrag 8 Bytes, so dass Sie abschätzen können, wie viel Speicher für Ihre Box benötigt wird.

Sie können diese Zahl überschreiben, indem Sie den Modulparameter conn_tab_bits setzen oder indem Sie ip_vs.conn_tab_bits=? an die Kernel-Befehlszeile anhängen, wenn IP VS integriert kompiliert wurde.

Symbol: IP_VS_TAB_BITS [=15]

Typ: Ganzzahl (integer)

Bereich (range): [8 27]

*** IPVS transport protocol load balancing support ***

*(*** Unterstützung des IPVS-Transportprotokolls für den Lastausgleich ***)*

14.1.15.4.4 TCP load balancing support

CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung des TCP-Transportprotokolls für den Lastausgleich. Sagen Sie Y, wenn Sie unsicher sind.

14.1.15.4.5 UDP load balancing support

CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung des UDP-Transportprotokolls für den Lastausgleich. Sagen Sie Y, wenn Sie unsicher sind.

14.1.15.4.6 ESP load balancing support

CONFIG_IP_VS_PROTO_ESP [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung des Transportprotokolls ESP (Encapsulation Security Payload) für den Lastausgleich. Sagen Sie Y, wenn Sie unsicher sind.

14.1.15.4.7 AH load balancing support

CONFIG_IP_VS_PROTO_AH [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung für den Lastausgleich des AH (Authentication Header)-Transportprotokolls. Sagen Sie Y, wenn Sie unsicher sind.

14.1.15.4.8 SCTP load balancing support

CONFIG_IP_VS_PROTO_SCTP [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung des SCTP-Transportprotokolls für den Lastausgleich. Sagen Sie Y, wenn Sie unsicher sind.

***** IPVS scheduler *****

(*** IPVS-Scheduler/Zeitplaner ***)

14.1.15.4.9 round-robin scheduling

CONFIG_IP_VS_RR [=m] [M]

Der Round-Robin-Scheduling-Algorithmus leitet die Netzverbindungen einfach nach dem Rotationsprinzip an verschiedene reale Server weiter. Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.10 weighted round-robin scheduling

CONFIG_IP_VS_WRR [=m] [M]

Der gewichtete Round-Robin-Planungsalgorithmus leitet Netzverbindungen auf der Grundlage von Servergewichten in einem Round-Robin-Verfahren an verschiedene reale Server weiter. Server mit höherer Gewichtung erhalten neue Verbindungen zuerst als solche mit geringerer Gewichtung, und Server mit höherer Gewichtung erhalten mehr Verbindungen als solche mit geringerer Gewichtung und Server mit gleicher Gewichtung erhalten gleiche Verbindungen. Wenn Sie es im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.11 least-connection scheduling

CONFIG_IP_VS_LC [=m] [M]

Der Least-Connection-Scheduling-Algorithmus leitet Netzwerkverbindungen an den Server mit der geringsten Anzahl aktiver Verbindungen weiter. Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.12 weighted least-connection scheduling

CONFIG_IP_VS_WLC [=m] [M]

Der gewichtete Least-Connection-Scheduling-Algorithmus leitet die Netzwerkverbindungen zu dem Server mit den wenigsten aktiven Verbindungen, normalisiert durch das Servergewicht. Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.13 weighted failover scheduling

CONFIG.IP_VS.FO [=m] [M]

Der gewichtete Failover-Planungsalgorithmus leitet die Netzwerkverbindungen an den Server mit der höchsten Gewichtung, der gerade verfügbar ist. Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, geben Sie Y an. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.14 weighted overflow scheduling

CONFIG.IP_VS.OVF [=m] [M]

Der gewichtete Überlaufplanungsalgorithmus leitet die Netzwerkverbindungen zu dem Server mit dem höchsten Gewicht, der gerade verfügbar ist, und geht zum nächsten über, wenn die aktiven Verbindungen das Gewicht des Knotens überschreiten. Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.15 locality-based least-connection scheduling

CONFIG.IP_VS.LBLC [=m] [M]

Der ortsbezogene Planungsalgorithmus für die kleinste Verbindung ist für den IP-Lastausgleich bestimmt. Er wird normalerweise in Cache-Clustern verwendet. Dieser Algorithmus leitet Pakete, die für eine IP-Adresse bestimmt sind, in der Regel an ihren Server weiter, wenn der Server aktiv und ausgelastet ist. Wenn der Server überlastet ist (die Anzahl seiner aktiven Verbindungen ist größer als sein Gewicht) und es einen Server mit halber Auslastung gibt, wird dieser IP-Adresse der gewichtete Server mit der geringsten Verbindung zugewiesen. Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.16 locality-based least-connection with replication scheduling

CONFIG.IP_VS.LBLCR [=m] [M]

Der ortsbezogene Algorithmus zur Planung der kleinsten Verbindung mit Replikation ist ebenfalls für den IP-Lastausgleich bestimmt. Er wird normalerweise in Cache-Clustern verwendet. Er unterscheidet sich von der LBLC-Planung wie folgt: Der Lastverteiler unterhält Zuordnungen von einem Ziel zu einer Gruppe von Serverknoten, die das Ziel bedienen können. Anfragen für ein Ziel werden dem Knoten mit der geringsten Verbindung in der Servergruppe des Ziels zugewiesen. Wenn alle Knoten in der Servergruppe überlastet sind, wird ein Knoten mit der geringsten Verbindung im Cluster ausgewählt und der Servergruppe für das Ziel hinzugefügt. Wenn der Serversatz für die angegebene Zeit nicht geändert wurde, wird der am stärksten belastete Knoten aus dem Serversatz entfernt, um ein hohes Maß an Replikation zu vermeiden. Wenn Sie es im Kernel kompilieren wollen, geben Sie Y an. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.17 destination hashing scheduling

CONFIG.IP_VS.DH [=m] [M]

Der Ziel-Hash-Scheduling-Algorithmus weist den Servern Netzwerkverbindungen zu, indem er eine statisch zugewiesene Hash-Tabelle nach ihren Ziel-IP-Adressen durchsucht. Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, geben Sie Y an. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.18 source hashing scheduling

CONFIG.IP_VS.SH [=m] [M]

Der Source-Hashing-Scheduling-Algorithmus weist den Servern Netzwerkverbindungen zu, indem er eine statisch zugewiesene Hash-Tabelle nach ihren Quell-IP-Adressen durchsucht. Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, geben Sie Y an. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.19 maglev hashing scheduling

CONFIG.IP_VS.MH [=m] [M]

Der Maglev Consistent Hashing Scheduling Algorithmus stellt den Maglev Hashing Algorithmus von Google als IPVS Scheduler zur Verfügung. Er weist den Servern Netzwerkverbindungen zu, indem er eine statisch zugewiesene spezielle Hash-Tabelle, die so genannte Lookup-Tabelle, nachschlägt. Der Maglev-Hash-Algorithmus weist jedem Ziel eine Präferenzliste aller Positionen der Nachschlagetabelle zu. Durch diesen Vorgang gibt das Maglev-Hashing jedem der Ziele einen nahezu gleichen Anteil an der

Nachschlagetabelle und sorgt für eine minimale Störung durch die Verwendung der Nachschlagetabelle. Wenn sich die Menge der Ziele ändert, wird eine Verbindung wahrscheinlich an dasselbe Ziel wie zuvor gesendet.

Wenn Sie es im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.20 shortest expected delay scheduling

CONFIG_IP_VS_SED [=m] [M]

Der Scheduling-Algorithmus mit der kürzesten erwarteten Verzögerung weist die Netzverbindungen dem Server mit der kürzesten erwarteten Verzögerung zu. Die erwartete Verzögerung, die der Auftrag erfährt, ist $(C_i + 1)/U_i$, wenn er an den i-ten Server gesendet wird, wobei C_i die Anzahl der Verbindungen auf dem i-ten Server und U_i die feste Dienstrate (Gewicht) des i-ten Servers ist.

Wenn Sie es im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.21 never queue scheduling

CONFIG_IP_VS_NQ [=m] [M]

Der Algorithmus für die Planung der Warteschlange „Never Queue“ basiert auf einem Modell mit zwei Geschwindigkeiten. Wenn ein ungenutzter Server verfügbar ist, wird der Auftrag an den ungenutzten Server geschickt, anstatt auf einen schnellen Server zu warten. Wenn kein freier Server verfügbar ist, wird der Auftrag an den Server geschickt, bei dem die erwartete Verzögerung am geringsten ist (Scheduling-Algorithmus mit der kürzesten erwarteten Verzögerung).

Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, geben Sie Y an. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.22 weighted random twos choice least-connection scheduling

CONFIG_IP_VS_TWOS [=m] [M]

Der Algorithmus für die gewichtete zufällige Zweierauswahl der geringsten Verbindungen wählt zwei zufällige reale Server aus und leitet die Netzverbindungen zu dem Server mit den wenigsten aktiven Verbindungen, normiert durch das Servergewicht.

Wenn Sie ihn im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

*** IPVS SH scheduler ***

(*** IPVS-SH-Scheduler/Zeitplaner ***)

14.1.15.4.23 IPVS source hashing table size (the Nth power of 2)

CONFIG_IP_VS_SH_TAB_BITS [=8] [8]

Der Quell-Hashing-Scheduler ordnet Quell-IPs den in einer Hash-Tabelle gespeicherten Zielen zu. Diese Tabelle wird für jedes Ziel so lange abgearbeitet, bis alle Plätze in der Tabelle gefüllt sind. Wenn Gewichte verwendet werden, damit die Ziele mehr Verbindungen erhalten können, wird die Tabelle proportional zu den angegebenen Gewichten gekachelt. Die Tabelle muss groß genug sein, um alle Ziele, multipliziert mit ihren jeweiligen Gewichten, effektiv aufzunehmen. Symbol: IP_VS_SH_TAB_BITS [=8]

Typ: Ganzzahl (integer)

Bereich: [4 20]

*** IPVS MH scheduler ***

(*** IPVS-MH-Scheduler/Zeitplaner ***)

14.1.15.4.24 IPVS maglev hashing table index of size (the prime numbers)

CONFIG_IP_VS_MH_TAB_INDEX [=12] [12]

Der Maglev-Hashing-Scheduler ordnet Quell-IPs Zielen zu, die in einer Hash-Tabelle gespeichert sind. Diese Tabelle wird durch eine Präferenzliste der Positionen jedem Ziel zugewiesen, bis alle Slots in der Tabelle gefüllt sind. Der Index bestimmt die Primzahl für die Größe der Tabelle: 251, 509, 1021, 2039, 4093, 8191, 16381, 32749, 65521 oder 131071. Bei der Verwendung von Gewichtungen, die es den Zielen ermöglichen, mehr Verbindungen zu erhalten, wird der Tabelle ein Betrag proportional zu den angegebenen Gewichtungen zugewiesen. Die Tabelle muss groß genug sein, um alle Ziele, multipliziert mit ihren

jeweiligen Gewichtungen, effektiv aufzunehmen.
Symbol: IP_VS_MH_TAB_INDEX [=12]
Typ : Ganzzahl (integer)
Bereich : [8 17]

***** IPVS application helper *****
(**** IPVS-Anwendungshilfe ****)

14.1.15.4.25 FTP protocol helper

CONFIG_IP_VS_FTP [=m] [M]

FTP ist ein Protokoll, das IP-Adressen und/oder Portnummern in der Nutzlast überträgt. Im virtuellen Server über Network Address Translation können die IP-Adresse und die Portnummer des realen Servers nicht direkt an die Clients in FTP-Verbindungen gesendet werden, so dass ein FTP-Protokollhelfer erforderlich ist, um die Verbindung zu verfolgen und sie in die des virtuellen Dienstes zurückzuverwandeln. Wenn Sie es im Kernel kompilieren wollen, sagen Sie Y. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.4.26 Netfilter connection tracking

CONFIG_IP_VS_NFCT [=y] [Y]

Durch die Unterstützung der Netfilter-Verbindungsverfolgung kann der IPVS-Verbindungsstatus zu Filterzwecken in das Netfilter-Framework exportiert werden.

14.1.15.4.27 SIP persistence engine

CONFIG_IP_VS_PE_SIP [=m] [M]

Persistenz auf Basis der SIP Call-ID zulassen

14.1.15.5 IP: Netfilter Configuration →

IP: Netfilter-Konfiguration

14.1.15.5.1 IPv4 socket lookup support

CONFIG_NF_SOCKET_IPV4 [=m] [M]

Diese Option aktiviert die IPv4-Socket-Lookup-Infrastruktur. Dies ist für die Socket-Übereinstimmung {ip,nf}tables erforderlich.

14.1.15.5.2 IPv4 tproxy support

CONFIG_NF_TPROXY_IPV4 [=m] [M]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

14.1.15.5.3 IPv4 nf_tables support

CONFIG_NF_TABLES_IPV4 [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die IPv4-Unterstützung für nf_tables.

14.1.15.5.3.1 IPv4 nf_tables packet duplication support

CONFIG_NFT_DUP_IPV4 [=y] [Y]

Dieses Modul ermöglicht die Unterstützung der IPv4-Paketduplikation für nf_tables.

14.1.15.5.3.2 nf_tables fib / ip route lookup support

CONFIG_NFT_FIB_IPV4 [=m] [M]

Dieses Modul ermöglicht IPv4-FIB-Lookups, z. B. für Reverse Path Filtering. Es ermöglicht auch die Abfrage der FIB nach dem Routentyp, z. B. lokal, Unicast, Multicast oder Blackhole.

14.1.15.5.4 ARP nf_tables support

CONFIG_NF_TABLES_ARP [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die ARP-Unterstützung für nf_tables.

14.1.15.5.5 Netfilter IPv4 packet duplication to alternate destination

CONFIG_NF_DUP_IPV4 [=m] [M]

Diese Option aktiviert den `nf_dup_ipv4`-Kern, der ein IPv4-Paket dupliziert, um es an ein anderes Ziel umzuleiten.

14.1.15.5.6 ARP packet logging

CONFIG_NF_LOG_ARP [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von `oldconfig`). Sie wählt `CONFIG_NF_LOG_SYSLOG` aus.

14.1.15.5.7 IPv4 packet logging

CONFIG_NF_LOG_IPV4 [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von `oldconfig`). Sie wählt `CONFIG_NF_LOG_SYSLOG` aus.

14.1.15.5.8 IPv4 packet rejection

CONFIG_NF_REJECT_IPV4 [=m] [M]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

14.1.15.5.9 Basic SNMP-ALG support

CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC [=m] [M]

Dieses Modul implementiert ein Application Layer Gateway (ALG) für SNMP-Payloads. In Verbindung mit NAT ermöglicht es einem Netzwerkmanagementsystem den Zugang zu mehreren privaten Netzwerken mit widersprüchlichen Adressen. Dabei werden die IP-Adressen in den SNMP-Payloads so geändert, dass sie mit der IP-Layer-NAT-Zuordnung übereinstimmen. Dies ist die „Grundform“ von SNMP-ALG, wie in RFC 2962 beschrieben.

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10 IP tables support (required for filtering/masq/NAT)

CONFIG_IP_NF_IPTABLES [=m] [M]

`iptables` ist ein allgemeines, erweiterbares Framework zur Paketidentifizierung. Die Subsysteme fuer Paketfilterung und vollstaendiges NAT (Masquerading, Portweiterleitung, etc.) benutzen dies nun: sage hier Y oder M, wenn Du eines davon benutzen willst. Um es als Modul zu kompilieren, wähle hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10.1 “ah” match support

CONFIG_IP_NF_MATCH_AH [=m] [M]

Mit dieser Match-Erweiterung können Sie einen Bereich von SPIs im AH-Header von IPSec-Paketen abgleichen. Um sie als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10.2 “ecn” match support

CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von `oldconfig`). Sie wählt `CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ECN` aus.

14.1.15.5.10.3 “rpfilter” reverse path filter match support

CONFIG_IP_NF_MATCH_RPFILTER [=m] [M]

Mit dieser Option können Sie Pakete abgleichen, deren Antworten über die Schnittstelle hinausgehen würden, über die das Paket eingegangen ist. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Das Modul wird `ipt_rpfilter` heißen.

14.1.15.5.10.4 “ttl” match support

CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von `oldconfig`). Sie wählt `CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TTL` aus.

14.1.15.5.10.5 Packet filtering

CONFIG_IP_NF_FILTER [=m] [M]

Paketfilterung definiert eine Tabelle **filter**, die eine Reihe von Regeln für einfache Paketfilterung bei der lokalen Eingabe, Weiterleitung und lokalen Ausgabe enthält. Siehe die Manpage für iptables(8).

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10.5.1 REJECT target support

CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT [=m] [M]

Mit dem REJECT-Ziel kann eine Filterregel angegeben, dass als Antwort auf ein eingehendes Paket ein ICMP-Fehler ausgegeben werden soll, anstatt es stillschweigend zu verwerfen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10.6 SYNPROXY target support

CONFIG_IP_NF_TARGET_SYNPROXY [=m] [M]

Das SYNPROXY-Ziel ermöglicht es Ihnen, TCP-Verbindungen abzufangen und sie unter Verwendung von Syncookies aufzubauen, bevor sie an den Server weitergeleitet werden. Auf diese Weise können Sie die Verfolgung von Verbindungen und die Nutzung von Serverressourcen bei SYN-Flood-Angriffen vermeiden. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10.7 iptables NAT support

CONFIG_IP_NF_NAT [=m] [M]

Dies aktiviert die **nat**-Tabelle in iptables. Dies erlaubt Masquerading, Portweiterleitung und andere Formen der vollständigen Network Address Port Translation. Um es als Modul zu kompilieren, wähle hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10.7.1 MASQUERADE target support

CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von oldconfig). Sie wählt NETFILTER_XT_TARGET_MASQUERADE aus.

14.1.15.5.10.7.2 NETMAP target support

CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von oldconfig). Sie wählt CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP aus.

14.1.15.5.10.7.3 REDIRECT target support

CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von oldconfig). Sie wählt CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT aus.

14.1.15.5.10.8 Packet mangling

CONFIG_IP_NF_MANGLE [=m] [M]

Diese Option fügt eine „mangle“-Tabelle zu iptables hinzu: siehe die Manpage für iptables(8). Diese Tabelle wird für verschiedene Paketveränderungen benutzt, die beeinflussen können, wie das Paket weitergeleitet wird. Um sie als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10.8.1 ECN target support

CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN [=m] [M]

Diese Option fügt ein „ECN“-Ziel hinzu, das in der iptables-Mangeltabelle verwendet werden kann. Sie können dieses Ziel verwenden, um die ECN-Bits aus dem IPv4-Header eines IP-Pakets zu entfernen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie bestehende ECN-Blackholes im Internet umgehen müssen, aber die ECN-Unterstützung nicht generell abschalten wollen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10.8.2 “TTL” target support

CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option, die dem Benutzer die Arbeit erleichtert (z. B. wenn er oldconfig verwendet). Sie wählt CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL aus.

14.1.15.5.10.9 raw table support (required for NOTRACK/TRACE)

CONFIG_IP_NF_RAW [=m] [M]

Diese Option fügt eine ”rohe”Tabelle zu iptables hinzu. Diese Tabelle ist die allererste im Netfilter-Framework und hakt sich bei den PREROUTING- und OUTPUT-Ketten ein. Wenn Sie sie als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie <file:Documentation/kbuild/modules.rst>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.10.10 Security table

CONFIG_IP_NF_SECURITY [=m] [M]

Diese Option fügt eine „Security“-Tabelle zu iptables hinzu, für die Verwendung mit der Mandatory Access Control (MAC) Richtlinie. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.11 ARP tables support

CONFIG_IP_NF_ARPTABLES [=m] [M]

arptables ist ein allgemeiner, erweiterbarer Rahmen für die Paketidentifizierung. Die ARP-Paketfilter- und -Manipulations-Subsysteme verwenden es: Sagen Sie hier Y oder M, wenn Sie eines von beiden verwenden wollen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.11.1 ARP packet filtering

CONFIG_IP_NF_ARPFILTER [=m] [M]

Die ARP-Paketfilterung definiert eine Tabelle „filter“, die eine Reihe von Regeln für die einfache ARP-Paketfilterung am lokalen Eingang und am lokalen Ausgang enthält. Auf einer Bridge können Sie auch Filterregeln für weitergeleitete ARP-Pakete angeben. Siehe die Manpage für arptables(8). Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.5.11.2 ARP payload mangling

CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE [=m] [M]

Ermöglicht die Änderung der ARP-Paket-Nutzlast: Quell- und Ziel-Hardware- und Netzwerkadressen.

14.1.15.6 IPv6: Netfilter Configuration →

IPv6: Netfilter-Konfiguration

14.1.15.6.1 IPv6 socket lookup support

CONFIG_NF_SOCKET_IPV6 [=m] [M]

Diese Option aktiviert die IPv6-Socket-Lookup-Infrastruktur. Dies ist für die Socket-Übereinstimmung {ip6,nf}tables erforderlich.

14.1.15.6.2 IPv6 tproxy support

CONFIG_NF_TPROXY_IPV6 [=m] [M]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

14.1.15.6.3 IPv6 nf_tables support

CONFIG_NF_TABLES_IPV6 [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die IPv6-Unterstützung für nf_tables.

14.1.15.6.3.1 IPv6 nf_tables packet duplication support

CONFIG_NFT_DUP_IPV6 [=y] [Y]

Dieses Modul ermöglicht die Unterstützung der IPv6-Paketduplikation für nf_tables.

14.1.15.6.3.2 nf_tables fib / ipv6 route lookup support

CONFIG_NFT_FIB_IPV6 [=m] [M]

Dieses Modul ermöglicht IPv6-FIB-Lookups, z. B. für Reverse Path Filtering. Es ermöglicht auch die Abfrage der FIB nach dem Routentyp, z. B. lokal, Unicast, Multicast oder Blackhole.

14.1.15.6.4 Netfilter IPv6 packet duplication to alternate destination

CONFIG_NF_DUP_IPV6 [=m] [M]

Diese Option aktiviert den nf_dup_ipv6-Kern, der ein IPv6-Paket dupliziert, um es an ein anderes Ziel umzuleiten.

14.1.15.6.5 IPv6 packet rejection

CONFIG_NF_REJECT_IPV6 [=m] [M]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

14.1.15.6.6 IPv6 packet logging

CONFIG_NF_LOG_IPV6 [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von oldconfig). Sie wählt CONFIG_NF_LOG_SYSLOG aus.

14.1.15.6.7 IP6 tables support (required for filtering)

CONFIG_IP6_NF_IPTABLES [=m] [M]

ip6tables ist ein allgemeines, erweiterbares Framework zur Paketidentifizierung. Derzeit nutzen nur das Paketfilter- und Paketmangling-Subsystem für IPv6 dieses System, aber die Verbindungsverfolgung wird folgen. Sagen Sie hier Y oder M, wenn Sie eines dieser Systeme verwenden wollen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.1 “ah” match support

CONFIG_IP6_NF_MATCH_AH [=m] [M]

Mit diesem Modul kann man AH-Pakete abgleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.2 “eui64” address check

CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64 [=m] [M]

Dieses Modul führt eine Überprüfung der IPv6-Quelladresse durch und vergleicht die letzten 64 Bits mit der EUI64-Adresse (die von der MAC-Adresse geliefert wird)

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.3 “frag” Fragmentation header match support

CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG [=m] [M]

Mit dem Fragmentierungsabgleich können Sie Pakete auf der Grundlage des Fragmentierungsheaders des Pakets abgleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.4 “hbh” hop-by-hop and “dst” opts header match support

CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS [=m] [M]

Dies ermöglicht es, Pakete auf der Grundlage der Hop-by-Hop- und Zieloptions-Header eines Pakets abzugleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.5 “hl” hoplimit match support

CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von oldconfig). Sie wählt CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL aus.

14.1.15.6.7.6 “ipv6header” IPv6 Extension Headers Match

CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER [=m] [M]

Dieses Modul ermöglicht es, Pakete auf der Grundlage der ipv6-Erweiterungsheader abzugleichen.

14.1.15.6.7.7 “mh” match support

CONFIG_IP6_NF_MATCH_MH [=m] [M]

Mit diesem Modul kann man MH-Pakete abgleichen.

14.1.15.6.7.8 “rpfilter” reverse path filter match support

CONFIG_IP6_NF_MATCH_RPFILTER [=m] [M]

Mit dieser Option können Sie Pakete abgleichen, deren Antworten über die Schnittstelle hinausgehen würden, über die das Paket eingegangen ist. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Das Modul wird `ip6t_rpfilter` heißen.

14.1.15.6.7.9 “rt” Routing header match support

CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT [=m] [M]

Mit dem rt-Matching können Sie Pakete auf der Grundlage des Routing-Headers des Pakets abgleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.10 “srh” Segment Routing header match support

CONFIG_IP6_NF_MATCH_SRH [=m] [M]

Mit dem srh-Abgleich können Sie Pakete auf der Grundlage des Segment-Routing-Headers des Pakets abgleichen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.11 “HL” hoplimit target support

CONFIG_IP6_NF_TARGET_HL [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option, die dem Benutzer die Arbeit erleichtert (z. B. wenn er `oldconfig` verwendet). Sie wählt `CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL`.

14.1.15.6.7.12 Packet filtering

CONFIG_IP6_NF_FILTER [=m] [M]

Paketfilterung definiert eine Tabelle `filter`, die eine Reihe von Regeln für einfache Paketfilterung bei der lokalen Eingabe, Weiterleitung und lokalen Ausgabe enthält. Siehe die Manpage für `iptables(8)`.

Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.12.1 REJECT target support

CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT [=m] [M]

Mit dem REJECT-Ziel kann eine Filterregel angeben, dass als Antwort auf ein eingehendes Paket ein ICMPv6-Fehler ausgegeben werden soll, anstatt es stillschweigend zu verwerfen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.13 SYNPROXY target support

CONFIG_IP6_NF_TARGET_SYNPROXY [=m] [M]

Das SYNPROXY-Ziel ermöglicht es Ihnen, TCP-Verbindungen abzufangen und sie unter Verwendung von Syncookies aufzubauen, bevor sie an den Server weitergeleitet werden. Auf diese Weise können Sie die Verfolgung von Verbindungen und die Nutzung von Serverressourcen bei SYN-Flood-Angriffen vermeiden. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.14 Packet mangling

CONFIG_IP6_NF_MANGLE [=m] [M]

Diese Option fügt eine „mangle“-Tabelle zu `iptables` hinzu: siehe die Manpage für `iptables(8)`. Diese Tabelle wird fuer verschiedene Paketveraenderungen benutzt, die beeinflussen koennen, wie das Paket weitergeleitet wird. Um sie als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.15 raw table support (required for TRACE)

CONFIG_IP6_NF_RAW [=m] [M]

Diese Option fügt eine ”rohe”Tabelle zu `ip6tables` hinzu. Diese Tabelle ist die allererste im Netfilter-Framework und hakt sich bei den PREROUTING- und OUTPUT-Ketten ein. Wenn Sie sie als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie `<file:Documentation/kbuild/modules.rst>`. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.16 Security table

CONFIG_IP6_NF_SECURITY [=m] [M]

Diese Option fügt eine „Security“-Tabelle zu iptables hinzu, für die Verwendung mit der Mandatory Access Control (MAC) Richtlinie. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.17 ip6tables NAT support

CONFIG_IP6_NF_NAT [=m] [M]

Dies aktiviert die nat-Tabelle in ip6tables. Dies ermöglicht Masquerading, Portweiterleitung und andere Formen der vollständigen Network Address Port Translation. Um es als Modul zu kompilieren, wähle hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.6.7.17.1 MASQUERADE target support

CONFIG_IP6_NF_TARGET_MASQUERADE [=m] [M]

Dies ist eine rückwärtskompatible Option zur Bequemlichkeit des Benutzers (z. B. bei der Ausführung von oldconfig). Sie wählt NETFILTER_XT_TARGET_MASQUERADE aus.

14.1.15.6.7.17.2 NPT (Network Prefix translation) target support

CONFIG_IP6_NF_TARGET_NPT [=m] [M]

Diese Option fügt die Ziele SNPT und DNPT hinzu, die eine zustandslose IPv6-zu-IPv6-Netzwerkpräfix-übersetzung gemäß RFC 6296 durchführen. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.7 Ethernet Bridge nf_tables support →

CONFIG_NF_TABLES_BRIDGE [=m] [M]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

14.1.15.8 Netfilter nf_table bridge meta support

CONFIG_NFT_BRIDGE_META [=m] [M]

Hinzufügen der Unterstützung für den Meta-Schlüssel der Bridge.

14.1.15.9 Netfilter nf_table bridge reject support

CONFIG_NFT_BRIDGE_REJECT [=m] [M]

Hinzufügen der Unterstützung für das Zurückweisen von Paketen.

14.1.15.10 IPv4/IPV6 bridge connection tracking support

CONFIG_NF_CONNTRACK_BRIDGE [=m] [M]

Die Verbindungsverfolgung zeichnet auf, welche Pakete Ihren Rechner durchlaufen haben, um herauszufinden, wie sie zu Verbindungen zusammenhängen. Dies wird verwendet, um die Paketfilterung über zustandsabhängige Richtlinien zu verbessern. Aktivieren Sie dies, wenn Sie ein natives Tracking durch die Bridge wünschen. Dies ist ein Ersatz für die „br_netfilter“-Infrastruktur. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11 Ethernet Bridge tables (ebtables) support →

CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES [=m] [M]

ebtables ist ein allgemeines, erweiterbares Rahmenwerk zur Identifizierung von Frames/Paketen. Sagen Sie hier Y oder M, wenn Sie Ethernet-Filterung/NAT/Brouting auf der Ethernet-Bridge durchführen wollen.

14.1.15.11.1 ebt: broute table support

CONFIG_BRIDGE_EBT BROUTE [=m] [M]

Die ebtables-Broutetabelle wird verwendet, um Regeln zu definieren, die zwischen Bridging- und Routing-Frames entscheiden und Linux die Funktionalität eines Brouters verleihen. Siehe die Manpage für ebtables(8) und Beispiele auf der ebtables-Website. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.2 ebt: filter table support

CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER [=m] [M]

Die ebttables-Filtertabelle wird verwendet, um Regeln für die Filterung von Frames am lokalen Eingang, an der Weiterleitung und am lokalen Ausgang festzulegen. Siehe die Manpage für ebttables(8). Um sie als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.3 ebt: nat table support

CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT [=m] [M]

Die Tabelle ebttables nat wird verwendet, um Regeln zu definieren, die die MAC-Quelladresse (MAC SNAT) oder die MAC-Zieladresse (MAC DNAT) ändern. Siehe die Manpage für ebttables(8). Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.4 ebt: 802.3 filter support

CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT [=m] [M]

Mit dieser Option wird die Unterstützung für 802.3-Ethernet-Frames hinzugefügt. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.5 ebt: among filter support

CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG [=m] [M]

Diese Option fügt die Option „among match“ hinzu, die den Abgleich der MAC-Quell- und/oder Zieladresse mit einer Liste von Adressen ermöglicht. Optional können auch MAC/IP-Adresspaare abgeglichen werden, z. B. für Anti-Spoofing-Regeln. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.6 ebt: ARP filter support

CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP [=m] [M]

Diese Option fügt die ARP-Übereinstimmung hinzu, die das Filtern von ARP- und RARP-Headerfeldern ermöglicht. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.7 ebt: IP filter support

CONFIG_BRIDGE_EBT_IP [=m] [M]

Diese Option fügt den IP-Abgleich hinzu, der eine grundlegende Filterung der IP-Header-Felder ermöglicht. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.8 ebt: IP6 filter support

CONFIG_BRIDGE_EBT_IP6 [=m] [M]

Diese Option fügt die IP6-Übereinstimmung hinzu, die eine grundlegende Filterung von IPV6-Headerfeldern ermöglicht. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.9 ebt: limit match support

CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT [=m] [M]

Diese Option fügt die Grenzübereinstimmung hinzu, mit der Sie die Rate kontrollieren können, mit der eine Regel übereinstimmen kann. Diese Übereinstimmung ist das Äquivalent der iptables-Limit-Übereinstimmung. Wenn Sie es als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie [<file:Documentation/kbuild/modules.rst>](file:Documentation/kbuild/modules.rst). Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie "N".

14.1.15.11.10 ebt: mark filter support

CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK [=m] [M]

Diese Option fügt die Markierungsübereinstimmung hinzu, die den Abgleich von Frames auf der Grundlage des „nfmark“-Wertes im Frame ermöglicht. Dieser kann durch das Markierungsziel gesetzt werden. Dieser Wert ist derselbe wie der, der in iptables mark match und target verwendet wird. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.11 ebt: packet type filter support

CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE [=m] [M]

Diese Option fügt den Pakettyp-Match hinzu, der einen Abgleich des Pakettyps auf der Grundlage seiner Ethernet-„Klasse“ (wie vom generischen Netzwerkcode bestimmt) ermöglicht: Broadcast, Multicast, für diesen Host allein oder für einen anderen Host. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.12 ebt: STP filter support

CONFIG_BRIDGE_EBT_STP [=m] [M]

Diese Option fügt die Spanning Tree Protocol-Übereinstimmung hinzu, die das Filtern von STP-Header-Feldern ermöglicht. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.13 ebt: 802.1Q VLAN filter support

CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN [=m] [M]

Diese Option fügt die 802.1Q-Vlan-Übereinstimmung hinzu, die die Filterung von 802.1Q-Vlan-Feldern ermöglicht. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.14 ebt: arp reply target support

CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY [=m] [M]

Diese Option fügt das arp-Antwort-Ziel hinzu, das das automatische Senden von arp-Antworten auf arp-Anfragen ermöglicht. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.15 ebt: dnet target support

CONFIG_BRIDGE_EBT_DNET [=m] [M]

Diese Option fügt das Ziel MAC DNAT hinzu, das die Änderung der MAC-Zieladresse von Frames ermöglicht. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.16 ebt: mark target support

CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T [=m] [M]

Diese Option fügt das Markierungsziel hinzu, das die Markierung von Rahmen durch Setzen des Wertes „nfmark“ im Rahmen ermöglicht. Dieser Wert ist derselbe wie der, der in iptables mark match and target verwendet wird. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.17 ebt: redirect target support

CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT [=m] [M]

Diese Option fügt das MAC-Redirect-Ziel hinzu, das es ermöglicht, die MAC-Zieladresse eines Frames in die des Geräts zu ändern, auf dem er angekommen ist. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie N.

14.1.15.11.18 ebt: snat target support

CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT [=m] [M]

Diese Option fügt das Ziel MAC SNAT hinzu, das die Änderung der MAC-Quelladresse von Frames ermöglicht. Um es als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.19 ebt: log support

CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG [=m] [M]

Diese Option fügt den Log Watcher hinzu, den Sie in jeder Regel in jeder ebtables-Tabelle verwenden können. Er zeichnet Informationen über den Frame-Header im Syslog auf. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.15.11.20 ebt: nflog support

CONFIG_BRIDGE_EBT_NFLOG [=m] [M]

Diese Option aktiviert den nflog watcher, der es ermöglicht, Nachrichten über die netfilter logging API zu protokollieren, die entweder das alte LOG-Ziel, das alte ULOG-Ziel oder nfnetlink_log als Backend

verwenden kann. Diese Option fügt den `nftables` hinzu, den Sie in jeder Regel in jeder `ebtables`-Tabelle verwenden können. Um ihn als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier `M`. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie `N`.

14.1.16 BPF based packet filtering framework (BPFILTER) →

`CONFIG_BPFILTER [=n] [N]`

Dies baut ein experimentelles `bpfILTER`-Framework auf, das darauf abzielt, `netfilter`-kompatible Funktionalität über `BPF` bereitzustellen.

14.1.17 The DCCP Protocol →

`CONFIG_IP_DCCP [=n] [N]`

Protokoll zur Staukontrolle bei Datagrammen (RFC 4340)

Von <https://www.ietf.org/rfc/rfc4340.txt>: Das Datagram Congestion Control Protocol (DCCP) ist ein Transportprotokoll, das bidirektionale Unicast-Verbindungen von überlastungsgesteuerten, unzuverlässigen Datagrammen implementiert. Es sollte für Anwendungen wie Streaming Media, Internet-Telefonie und Online-Spiele geeignet sein.

Um diese Protokollunterstützung als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier `M`: Das Modul wird `dccp` heißen. Im Zweifelsfall sagen Sie `N`.

14.1.18 The SCTP Protocol →

`CONFIG_IP_SCTP [=m] [M]`

Stream Control Übertragungsprotokoll Aus RFC 2960 <http://www.ietf.org/rfc/rfc2960.txt>.

„SCTP ist ein zuverlässiges Transportprotokoll, das auf einem verbindungslosen Paketnetz wie IP aufbaut. Es bietet seinen Benutzern die folgenden Dienste:

- Bestätigte fehlerfreie, nicht duplizierte Übertragung von Nutzdaten,
- Datenfragmentierung zur Anpassung an die ermittelte Pfad-MTU-Größe,
- sequentielle Zustellung von Benutzernachrichten innerhalb mehrerer Ströme mit einer Option für die Zustellung einzelner Benutzernachrichten in der Reihenfolge ihres Eintreffens,
- optionale Bündelung mehrerer Benutzernachrichten in einem einzigen SCTP-Paket, und
- Fehlertoleranz auf Netzebene durch Unterstützung von Multi-Homing an einem oder beiden Enden einer Assoziation.“

Um diese Protokollunterstützung als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier `M`: Das Modul wird `sctp` genannt. Debug-Meldungen werden vom dynamischen Debugging-Framework des Kernels behandelt. Im Zweifelsfall sagen Sie `N`.

14.1.18.1 SCTP: Debug object counts

`CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT [=n] [N]`

Wenn Sie `Y` sagen, wird die Debugging-Unterstützung für die Zählung der Art von Objekten, die derzeit zugewiesen sind, aktiviert. Dies ist nützlich für die Identifizierung von Speicherlecks. Diese Debug-Informationen können Sie sich ansehen mit `cat /proc/net/sctp/sctp_dbg_objcnt`

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie `N`.

14.1.18.2 Default SCTP cookie HMAC encoding () →

`CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT [=n] [N]`

Mit dieser Option wird der Standard-Hmac-Algorithmus für den `sctp`-Cookie festgelegt. Im Zweifelsfall wählen Sie `md5`.

14.1.18.2.1 Enable optional MD5 hmac cookie generation

`CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOKIE_HMAC_MD5 [=n] [N]`

Optionale MD5 hmac-basierte SCTP-Cookie-Generierung aktivieren.

14.1.18.2.2 Enable optional SHA1 hmac cookie generation

CONFIG.SCTP.DEFAULT_COOKIE_HMAC_SHA1 [=y] [Y]

Optionale SHA1 hmac-basierte SCTP-Cookie-Generierung aktivieren.

14.1.18.2.3 Use no hmac alg in SCTP cookie generation

CONFIG.SCTP.DEFAULT_COOKIE_HMAC_NONE [=n] [N]

Keinen hmac-Algorithmus bei der Erzeugung von SCTP-Cookies verwenden.

14.1.18.3 Enable optional MD5 hmac cookie generation

CONFIG.SCTP.COOKIE_HMAC_MD5 [=y] [Y]

Optionale MD5 hmac-basierte SCTP-Cookie-Generierung aktivieren.

14.1.18.4 Enable optional SHA1 hmac cookie generation

CONFIG.SCTP.COOKIE_HMAC_SHA1 [=y] [Y]

Optionale SHA1 hmac-basierte SCTP-Cookie-Generierung aktivieren.

14.1.19 The Reliable Datagram Sockets Protocol

CONFIG.RDS [=m] [M]

(Das Zuverlässige Datagramm-Socket-Protokoll)

Das RDS-Protokoll (Reliable Datagram Sockets) bietet eine zuverlässige, sequenzierte Zustellung von Datagrammen über Infiniband oder TCP.

14.1.19.1 RDS over Infiniband

CONFIG.RDS.RDMA [=m] [M]

Erlaubt RDS, Infiniband als Transportmittel zu verwenden. Dieser Transport unterstützt RDMA-Vorgänge.

14.1.19.2 RDS over TCP

CONFIG.RDS.TCP [=m] [M]

Erlaubt RDS, TCP als Transportmittel zu verwenden. Dieser Transport unterstützt keine RDMA-Vorgänge.

14.1.19.3 RDS debugging messages

CONFIG.RDS.DEBUG [=n] [N]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

14.1.20 The TIPC Protocol →

CONFIG.TIPC [=m] [M]

Das TIPC-Protokoll (Transparent Inter Process Communication) ist speziell für die Kommunikation innerhalb eines Clusters konzipiert. Dieses Protokoll stammt von Ericsson, wo es seit vielen Jahren in Carrier-Grade-Cluster-Anwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über TIPC finden Sie unter <http://tipc.sourceforge.net>. Diese Protokollunterstützung ist auch als Modul verfügbar (= Code, der in den laufenden Kernel eingefügt und wieder entfernt werden kann, wann immer Sie wollen). Das Modul wird `tipc` genannt. Wenn Sie es als Modul kompilieren wollen, sagen Sie hier M und lesen Sie `<file:Documentation/kbuild/modules.rst>`. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

14.1.20.1 InfiniBand media type support

CONFIG.TIPC.MEDIA_IB [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, wird die Unterstützung für die Ausführung von TIPC auf IP-over-InfiniBand-Geräten aktiviert.

14.1.20.2 IP/UDP media type support

CONFIG.TIPC.MEDIA_UDP [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, wird die Unterstützung für die Ausführung von TIPC über IP/UDP aktiviert.

14.1.20.3 TIPC encryption support

CONFIG.TIPC_CRYPTO [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y eingeben, wird die TIPC-Verschlüsselung unterstützt. Alle TIPC-Nachrichten werden mit dem derzeit modernsten Algorithmus ver-/entschlüsselt: AEAD AES-GCM (wie IPsec oder TLS), bevor sie den TIPC-Stack verlassen/eingehen. Das Setzen der Schlüssel aus dem Benutzerbereich erfolgt über Netlink durch ein Benutzerprogramm (z. B. das iproute2-Tool „tipc“).

14.1.20.4 TIPC: socket monitoring interface

CONFIG.TIPC_DIAG [=m] [M]

Unterstützung für die von ss tool verwendete TIPC-Socket-Überwachungsschnittstelle. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.21 Asynchronous Transfer Mode (ATM)

CONFIG.ATM [=m] [M]

ATM ist eine Hochgeschwindigkeitsnetztechnologie für lokale Netze und Weitverkehrsnetze. Sie verwendet eine feste Paketgröße und ist verbindungsorientiert, was die Aushandlung von Mindestbandbreitenanforderungen ermöglicht. Um an einem ATM-Netz teilnehmen zu können, benötigt Ihr Linux-System eine ATM-Netzwerkkarte. Wenn Sie eine solche haben, sagen Sie hier und beim Treiber Ihrer ATM-Karte unten Y. Beachten Sie, dass Sie eine Reihe von User-Space-Programmen benötigen, um ATM tatsächlich nutzen zu können. Siehe die Datei <file:Documentation/networking/atm.rst> für weitere Details.

14.1.21.1 Classical IP over ATM

CONFIG.ATM_CLIP [=m] [M]

Klassisches IP über ATM für PVCs und SVCs, mit Unterstützung von InARP und ATMARP. Wenn Sie mit anderen IP-Hosts in Ihrem ATM-Netz kommunizieren wollen, werden Sie in der Regel entweder hier oder bei „LAN-Emulation (LANE)“ unten Y sagen.

14.1.21.1.1 Do NOT send ICMP if no neighbour

CONFIG.ATM_CLIP_NO_ICMP [=n] [N]

Normalerweise wird eine „ICMP host unreachable“-Meldung gesendet, wenn ein Nachbar nicht erreicht werden kann, weil es in der ATMARP-Tabelle des Kernels keinen VC zu ihm gibt. Dies kann zu Problemen führen, wenn ATMARP-Tabelleneinträge während der Revalidierung kurzzeitig entfernt werden. Wenn Sie hier Y sagen, werden Pakete an solche Nachbarn stattdessen stillschweigend verworfen.

14.1.21.2 LAN Emulation (LANE) support

CONFIG.ATM_LANE [=m] [M]

Die LAN-Emulation emuliert die Dienste bestehender LANs über ein ATM-Netz. Neben dem Betrieb als normaler ATM-Endstations-Client kann der Linux-LANE-Client auch als Proxy-Client fungieren und Pakete zwischen ELAN- und Ethernet-Segmenten überbrücken. Sie benötigen LANE, wenn Sie MPOA ausprobieren wollen.

14.1.21.2.1 Multi-Protocol Over ATM (MPOA) support

CONFIG.ATM_MPOA [=m] [M]

Multi-Protocol Over ATM ermöglicht ATM-Edge-Geräten wie Routern, Bridges und an ATM angeschlossenen Hosts die Einrichtung direkter ATM-VCs über Teilnetzgrenzen hinweg. Diese Shortcut-Verbindungen umgehen Router und verbessern die Gesamtleistung des Netzes.

14.1.21.3 RFC1483/2684 Bridged protocols

CONFIG.ATM_BR2684 [=m] [M]

ATM-PVCs können Ethernet-PDUs gemäß RFC 2684 (früher 1483) übertragen. Dieses Gerät verhält sich aus Sicht des Kernels wie ein Ethernet, wobei der Verkehr über ATM-PVCs (derzeit 1 PVC/Gerät) übertragen wird. Dies wird manchmal über DSL-Leitungen verwendet. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

14.1.21.3.1 Per-VC IP filter kludge

CONFIG.ATM_BR2684_IPFILTER [=n] [N]

Dies ist ein experimenteller Mechanismus für Benutzer, die eine große Anzahl von IP-only vcc's terminieren müssen. Aktivieren Sie dies nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie wissen, was Sie tun.

14.1.22 Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) →

CONFIG.L2TP [=m] [M]

Layer 2 Tunneling Protokoll

Aus RFC 2661 <http://www.ietf.org/rfc/rfc2661.txt>. L2TP erleichtert das Tunneln von Paketen über ein zwischengeschaltetes Netz auf eine Weise, die sowohl für Endnutzer als auch für Anwendungen so transparent wie möglich ist.

L2TP wird häufig zum Tunneln von PPP-Verkehr über IP-Tunnel verwendet. Ein IP-Tunnel kann Tausende von einzelnen PPP-Verbindungen übertragen. L2TP wird auch als VPN-Protokoll verwendet, das bei Heimarbeitern für die Verbindung zu ihren Büros beliebt ist.

Mit L2TPv3 können neben PPP auch andere Protokolle über L2TP-Tunnel übertragen werden. L2TPv3 ist im RFC 3931 <http://www.ietf.org/rfc/rfc3931.txt> definiert.

Die Kernel-Komponente verarbeitet nur L2TP-Datenpakete: ein Userland-Daemon verarbeitet L2TP als Kontrollprotokoll (Tunnel- und Sitzungsaufbau). Ein solcher Daemon ist OpenL2TP (<http://openl2tp.org/>).

Wenn Sie L2TP nicht benötigen, wählen Sie N. Um den gesamten L2TP-Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M.

14.1.22.1 L2TP debugfs support

CONFIG.L2TP_DEBUGFS [=m] [M]

Unterstützung für ein l2tp-Verzeichnis im debugfs-Dateisystem. Dies kann verwendet werden, um den internen Zustand der l2tp-Treiber für die Problemanalyse zu speichern. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie 'Y'. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Das Modul wird `l2tp_debugfs` heißen.

14.1.22.2 L2TPv3 support

CONFIG.L2TP_V3 [=y] [Y]

Layer 2 Tunneling Protokoll Version 3

Aus RFC 3931 <http://www.ietf.org/rfc/rfc3931.txt>. Das Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) bietet einen dynamischen Mechanismus zum Tunneln von Layer-2-(L2)-„Schaltungen“ über ein paketorientiertes Datennetz (z. B. über IP). L2TP, das ursprünglich in RFC 2661 definiert wurde, ist eine Standardmethode zum Tunneln von Point-to-Point Protocol (PPP)-Sitzungen [RFC 1661]. L2TP wurde inzwischen für das Tunneln einer Reihe von anderen L2-Protokollen übernommen, darunter ATM, Frame Relay, HDLC und sogar rohe Ethernet-Frames. Wenn Sie eine Verbindung zu L2TPv3-Geräten herstellen oder rohe Ethernet-Frames mit L2TP tunneln wollen, geben Sie hier Y an. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.22.2.1 L2TP IP encapsulation for L2TPv3

CONFIG.L2TP_IP [=m] [M]

Unterstützung für L2TP-over-IP-Socket-Familie.

Das L2TPv3-Protokoll definiert zwei mögliche Verkapselungen für L2TP-Rahmen, nämlich UDP und einfaches IP (ohne UDP). Dieser Treiber stellt eine neue L2TPIP-Socket-Familie zur Verfügung, mit der L2TPv3-Benutzerspace-Daemons L2TP/IP-Tunnel-Sockets erstellen können, wenn keine UDP-Kapselung erforderlich ist. Wenn L2TP in IP-Paketen übertragen wird, verwendet es die IP-Protokollnummer 115, so dass dieser Port in Firewalls aktiviert werden muss.

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Das Modul wird `l2tp_ip` heißen.

14.1.22.2.2 L2TP ethernet pseudowire support for L2TPv3

CONFIG.L2TP_ETH [=m] [M]

Unterstützung für die Übertragung von rohen Ethernet-Frames über L2TPv3.

Aus RFC 4719 <http://www.ietf.org/rfc/rfc4719.txt>.

Das Layer 2 Tunneling Protocol, Version 3 (L2TPv3) kann als Kontrollprotokoll und zur Datenkapselung verwendet werden, um Pseudodrähte für den Transport von Layer-2-Paketdateneinheiten über ein IP-Netzwerk einzurichten [RFC 3931]. Dieser Treiber stellt für jede L2TP-Ethernet-Pseudowire-Instanz eine virtuelle Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung. Standard-Linux-Tools können verwendet werden, um der lokalen virtuellen Schnittstelle eine IP-Adresse zuzuweisen oder die Schnittstelle zu einer Bridge hinzuzufügen. Wenn Sie L2TPv3 verwenden, werden Sie diese Option mit Sicherheit aktivieren wollen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M. Das Modul wird `l2tp_eth` heißen.

14.1.23 802.1d Ethernet Bridging

CONFIG.L2TP [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, kann Ihr Linux-Rechner als Ethernet-Bridge fungieren, d. h. die verschiedenen Ethernet-Segmente, an die er angeschlossen ist, erscheinen den Teilnehmern als ein einziges Ethernet. Mehrere solcher Bridges können zusammenarbeiten, um mit Hilfe des IEEE 802.1 Spanning-Tree-Algorithmus noch größere Netze von Ethernets zu bilden. Da es sich hierbei um einen Standard handelt, arbeiten Linux-Bridges ordnungsgemäß mit anderen Bridge-Produkten von Drittanbietern zusammen.

Um die Ethernet-Bridge zu benutzen, benötigen Sie die Bridge-Konfigurationswerkzeuge; siehe `<file:Documentation/networking/bridge.rst>` für den Standort. Bitte lesen Sie das Bridge-Mini-HOWTO für weitere Informationen.

Wenn Sie die iptables-Unterstützung zusammen mit der Bridge-Unterstützung aktivieren, verwandeln Sie Ihre Bridge in eine Bridging-IP-Firewall. iptables sieht dann die IP-Pakete, die überbrückt werden, so dass Sie dies beim Einrichten Ihrer Firewall-Regeln berücksichtigen müssen. Wenn Sie die Unterstützung von arptables beim Bridging aktivieren, kann arptables den überbrückten ARP-Verkehr in der arptables FORWARD-Kette sehen.

Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `bridge` genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.23.1 IGMP/MLD snooping

CONFIG.BRIDGE_IGMP_SNOOPING [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, kann die Ethernet-Brücke Multicast-Verkehr auf der Grundlage des von jedem Anschluss empfangenen IGMP/MLD-Verkehrs selektiv weiterleiten.

Sagen Sie N, um diese Unterstützung auszuschließen und die Binärgröße zu reduzieren. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.23.2 VLAN filtering

CONFIG.BRIDGE_VLAN_FILTERING [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, kann die Ethernet-Bridge selektiv Datenverkehr auf der Grundlage der VLAN-Informationen in den Paketen empfangen und weiterleiten, die auf dem Bridge-Port oder Bridge-Gerät konfiguriert sind. Sagen Sie N, um diese Unterstützung auszuschließen und die Binärgröße zu reduzieren. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.23.3 MRP protocol

CONFIG.BRIDGE_MRP [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, kann die Ethernet-Bridge das MRP-Protokoll zur Erkennung von Schleifen ausführen. Sagen Sie N, um diese Unterstützung auszuschließen und die Binärgröße zu reduzieren. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.23.4 CFM protocol

CONFIG.BRIDGE_CFM [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, kann die Ethernet-Bridge das CFM-Protokoll gemäß 802.1Q Abschnitt 12.14 ausführen. Sagen Sie N, um diese Unterstützung auszuschließen und die Binärgröße zu verringern. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.24 Distributed Switch Architecture →

CONFIG.NET_DSA [=m] [M]

Sagen Sie Y, wenn Sie die Unterstützung für die von der verteilten Switch-Architektur unterstützten Hardware-Switches aktivieren möchten.

14.1.24.1 No-op tag driver

CONFIG.NET_DSA_TAG_NONE [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für Switches aktivieren wollen, die keine Frames über den CPU-Port taggen.

14.1.24.2 Tag driver for Atheros AR9331 SoC with built-in switch

`CONFIG_NET_DSA_TAG_AR9331` [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für das Tagging von Frames für den Atheros AR9331 SoC mit integriertem Switch aktivieren möchten.

14.1.24.3 Tag driver for Broadcom switches using in-frame headers

`CONFIG_NET_DSA_TAG_BRCM` [=m] [M]

Sagen Sie Y, wenn Sie die Unterstützung für das Tagging von Frames für die Broadcom-Switches aktivieren möchten, die das Tag nach der MAC-Quelladresse platzieren.

14.1.24.4 Tag driver for Broadcom legacy switches using in-frame headers

`CONFIG_NET_DSA_TAG_BRCM_LEGACY` [=m] [M]

Sagen Sie Y, wenn Sie die Unterstützung für das Tagging von Frames für die Broadcom-Legacy-Switches aktivieren möchten, die das Tag nach der MAC-Quelladresse platzieren.

14.1.24.5 Tag driver for Broadcom switches using prepended headers

`CONFIG_NET_DSA_TAG_BRCM_PREPEND` [=m] [M]

Sagen Sie Y, wenn Sie die Unterstützung für das Tagging von Frames für die Broadcom-Switches aktivieren möchten, bei denen das Tag vor dem Ethernet-Header (vorangestellt) platziert wird.

14.1.24.6 Tag driver for Hirschmann Hellcreek TSN switches

`CONFIG_NET_DSA_TAG_HELLCREEK` [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung von Tagging-Frames für die Hirschmann Hellcreek TSN-Switches aktivieren wollen.

14.1.24.7 Tag driver for Lantiq / Intel GSWIP switches

`CONFIG_NET_DSA_TAG_GSWIP` [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung von Tagging-Frames für die Lantiq / Intel GSWIP-Switches aktivieren möchten.

14.1.24.8 Tag driver for Marvell switches using DSA headers

`CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA` [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für das Taggen von Frames für die Marvell-Switches, die DSA-Header verwenden, aktivieren möchten.

14.1.24.9 Tag driver for Marvell switches using EtherType DSA headers

`CONFIG_NET_DSA_TAG_EDSA` [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für das Taggen von Frames für die Marvell-Switches, die EtherType DSA-Header verwenden, aktivieren möchten.

14.1.24.10 Tag driver for Mediatek switches

`CONFIG_NET_DSA_TAG_MTK` [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für Tagging-Frames für Mediatek-Switches aktivieren möchten.

14.1.24.11 Tag driver for Microchip 8795/937x/9477/9893 families of switches

`CONFIG_NET_DSA_TAG_KSZ` [=m] [M]

Sagen Sie Y, wenn Sie die Unterstützung für Tagging-Frames für die Microchip Switch-Familien 8795/937x/9477/9893 aktivieren möchten.

14.1.24.12 Tag driver for Ocelot family of switches, using NPI port

`CONFIG_NET_DSA_TAG_OCELOT` [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie das NPI-Tagging für die Ocelot-Switches (VSC7511, VSC7512, VSC7513, VSC7514, VSC9953, VSC9959) aktivieren möchten. In diesem Modus wird den Frames über den Ethernet-CPU-Port ein hardwaredefinierter Injection/Extraction-Frame-Header vorangestellt. Die Flusssteuerung (PAUSE-Frames) über den CPU-Port wird in diesem Modus nicht unterstützt.

14.1.24.13 Tag driver for Ocelot family of switches, using VLAN

CONFIG.NET.DSA.TAG_OCELOT_8021Q [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für die Kennzeichnung von Frames mit einem benutzerdefinierten VLAN-basierten Header aktivieren möchten. Frames, die einen Zeitstempel benötigen, wie z. B. PTP, werden nicht über Ethernet, sondern über registerbasiertes MMIO übertragen. Die Flusssteuerung über den CPU-Port ist in diesem Modus funktionsfähig. Bei Verwendung dieses Modus stehen weniger TCAM-Ressourcen (VCAP IS1, IS2, ES0) für die Verwendung mit tc-flower zur Verfügung.

14.1.24.14 Tag driver for Qualcomm Atheros QCA8k switches

CONFIG.NET.DSA.TAG_QCA [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für Tagging-Frames für die Qualcomm Atheros QCA8K-Switches aktivieren möchten.

14.1.24.15 Tag driver for Realtek 4 byte protocol A tags

CONFIG.NET.DSA.TAG_RTL4_A [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für das Taggen von Frames für die Realtek-Switches mit 4-Byte-Protokoll-A-Tags, wie sie im Realtek RTL8366RB zu finden sind, aktivieren möchten.

14.1.24.16 Tag driver for Realtek 8 byte protocol 4 tags

CONFIG.NET.DSA.TAG_RTL8_4 [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für das Taggen von Frames für Realtek-Switches mit 8-Byte-Protokoll-4-Tags, wie dem Realtek RTL8365MB-VC, aktivieren möchten.

14.1.24.17 Tag driver for Renesas RZ/N1 A5PSW switch

CONFIG.NET.DSA.TAG_RZN1_A5PSW [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für das Tagging von Frames für den eingebetteten Renesas RZ/N1-Switch aktivieren möchten, der ein 8-Byte-Tag nach der Ziel-MAC-Adresse verwendet.

14.1.24.18 Tag driver for SMSC/Microchip LAN9303 family of switches

CONFIG.NET.DSA.TAG_LAN9303 [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für Tagging-Frames für die SMSC/Microchip LAN9303-Switch-Familie aktivieren möchten.

14.1.24.19 Tag driver for NXP SJA1105 switches

CONFIG.NET.DSA.TAG_SJA1105 [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für Tagging-Frames mit der NXP SJA1105-Switch-Familie aktivieren möchten. Sowohl das native Tagging-Protokoll (das nur für link-lokalen Verkehr gilt) als auch das nicht-native Tagging (basierend auf einem benutzerdefinierten 802.1Q-VLAN-Header) sind verfügbar.

14.1.24.20 Tag driver for switches using a trailer tag

CONFIG.NET.DSA.TAG_TRAILER [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für das Markieren von Frames mit einem angehängten (Trailed) Tag aktivieren wollen. z. B. Marvell 88E6060.

14.1.24.21 Tag driver for XRS700x switches

CONFIG.NET.DSA.TAG_XRS700X [=m] [M]

Sagen Sie Y oder M, wenn Sie die Unterstützung für das Taggen von Frames für Arrow SpeedChips XRS700x-Switches, die einen Ein-Byte-Tag-Anhänger verwenden, aktivieren möchten.

14.1.25 802.1Q/802.1ad VLAN Support

CONFIG.VLAN_8021Q [=m] [M]

Wenn Sie diese Option wählen, können Sie 802.1Q-VLAN-Schnittstellen auf Ihren Ethernet-Schnittstellen erstellen. 802.1Q VLAN unterstützt fast alles, was eine normale Ethernet-Schnittstelle kann, einschließlich Firewalling, Bridging und natürlich IP-Verkehr. Um VLANs effektiv nutzen zu können, benötigen Sie das Dienstprogramm ip. Weitere Informationen finden Sie auf der VLAN-Webseite: <http://www>.

candelatech.com/~greear/vlan.html

Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird 8021q heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.25.1 GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) support

CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option, um die GVRP-Endsystemunterstützung zu aktivieren. GVRP wird für die automatische Weitergabe von registrierten VLANs an Switches verwendet. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie N.

14.1.25.2 MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol) support

CONFIG_VLAN_8021Q_MVRP [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option, um die MVRP-Endsystemunterstützung zu aktivieren. MVRP wird für die automatische Weitergabe von registrierten VLANs an Switches verwendet; es ersetzt GVRP und ist nicht abwärtskompatibel. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie N.

14.1.26 ANSI/IEEE 802.2 LLC type 2 Support

CONFIG_LLC2 [=m] [M]

Dies ist eine Logical Link Layer Typ 2, verbindungsorientierte Unterstützung. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Unterstützung für PF_LLC-Sockets haben möchten.

14.1.27 Appletalk protocol support

CONFIG_ATALK [=m] [M]

AppleTalk ist das Protokoll, das Apple-Computer zur Kommunikation in einem Netzwerk verwenden können. Wenn Ihr Linux-Rechner an ein solches Netzwerk angeschlossen ist und Sie sich mit ihm verbinden möchten, sagen Sie Y. Sie müssen das Paket netatalk verwenden, damit Ihr Linux-Rechner als Druck- und Dateiserver für Macs fungieren und auf AppleTalk-Drucker zugreifen kann.

Besuchen Sie <http://www.zettabyte.net/netatalk/> im WWW für weitere Einzelheiten. EtherTalk ist der Name für AppleTalk über Ethernet und das billigere und langsamere LocalTalk ist AppleTalk über ein proprietäres Apple-Netzwerk unter Verwendung serieller Verbindungen. EtherTalk und LocalTalk werden von Linux vollständig unterstützt. Allgemeine Informationen darüber, wie man Linux, Windows-Rechner und Macs miteinander verbindet, finden Sie im WWW unter http://www.eats.com/linux_mac_win.html. Das NET3-4-HOWTO, erhältlich unter <http://www.tldp.org/docs.html#howto>, enthält ebenfalls wertvolle Informationen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird **appletalk** heißen. Sie wollen ihn mit Sicherheit als Modul kompilieren, damit Sie Ihren AppleTalk-Stack neu starten können, ohne Ihren Rechner neu zu starten. Ich habe gehört, dass der GNU-Boycott von Apple vorbei ist, so dass sogar politisch korrekte Leute hier Y sagen dürfen.

14.1.27.1 Appletalk interfaces support

CONFIG_DEV_APPLETALK [=m] [M]

AppleTalk ist das Protokoll, das Apple-Computer zur Kommunikation in einem Netzwerk verwenden können. Wenn Ihr Linux-Rechner an ein solches Netzwerk angeschlossen ist und Sie IP über das Netzwerk nutzen möchten oder wenn Sie eine LocalTalk-Karte haben und diese für die Verbindung mit dem AppleTalk-Netzwerk nutzen möchten, sagen Sie Y.

14.1.27.1.1 Appletalk-IP driver support

CONFIG_IPDDP [=m] [M]

Dies ermöglicht IP-Netzwerke für Benutzer, die nur AppleTalk-Netzwerke zur Verfügung haben. Diese Funktion ist experimentell. Mit diesem Treiber können Sie IP innerhalb von AppleTalk einkapseln (z. B. wenn Ihr Linux-Rechner in einem reinen AppleTalk-Netzwerk steckt) oder entkapseln (z. B. wenn Sie Ihren Linux-Rechner als Internet-Gateway für einen Zoo von mit AppleTalk verbundenen Macs einsetzen wollen).

Bitte lesen Sie die Datei `<file:Documentation/networking/ipddp.rst>` für weitere Informationen. Wenn Sie hier Y angeben, wird die AppleTalk-IP-Unterstützung in den Kernel kompiliert. In diesem Fall können Sie entweder Verkapselung oder Entkapselung verwenden, aber nicht beides. Mit den folgenden zwei Fragen entscheiden Sie, was Sie wollen. Um die AppleTalk-IP-Unterstützung als Modul zu kompilieren,

wählen Sie hier M: Das Modul wird `ipddp` heißen. In diesem Fall können Sie sowohl Encapsulation als auch Decapsulation gleichzeitig verwenden, indem Sie zwei Kopien des Moduls laden und unterschiedliche Werte für die Modulooption `ipddp_mode` angeben.

14.1.27.1.1.1 IP to Appletalk-IP Encapsulation support

`CONFIG.IPDDP.ENCAP [=y] [Y]`

Wenn Sie hier Y angeben, kann der AppleTalk-IP-Code IP-Pakete in AppleTalk-Rahmen einkapseln; das ist nützlich, wenn Ihr Linux-Rechner in einem AppleTalk-Netzwerk steckt (das hoffentlich irgendwo einen Entkapsler enthält). Bitte lesen Sie `<file:Documentation/networking/ipddp.rst>` für weitere Informationen.

14.1.28 CCITT X.25 Packet Layer

`CONFIG.X25 [=n] [N]`

X.25 ist eine Reihe von standardisierten Netzwerkprotokollen, ähnlich wie Frame Relay; die eine physische Leitung von Ihrem Rechner zum X.25-Netzeingangspunkt kann mehrere logische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (so genannte „virtuelle Schaltungen“) zu anderen Computern, die an das X.25-Netz angeschlossen sind, übertragen. Regierungen, Banken und andere Organisationen verwenden es in der Regel, um sich untereinander zu verbinden oder um Wide Area Networks (WANs) zu bilden. Viele Länder haben öffentliche X.25-Netze. X.25 besteht aus zwei Protokollen: dem übergeordneten Packet Layer Protocol (PLP) (geben Sie hier ein Y ein, wenn Sie das wollen) und dem untergeordneten Data Link Layer Protocol LAPB (geben Sie unten ein Y für „LAPB Data Link Driver“ ein, wenn Sie das wollen).

Weitere Informationen über X.25 finden Sie unter <https://www.sangoma.com/tutorials/x25/> und <http://docwiki.cisco.com/wiki/X.25>. Informationen über X.25 für Linux sind in den Dateien `<file:Documentation/networking/x25.rst>` und `<file:Documentation/networking/x25-iface.rst>` enthalten. Man verbindet sich mit einem X.25-Netzwerk entweder mit einer dedizierten Netzwerkkarte, die das X.21-Protokoll verwendet (noch nicht von Linux unterstützt), oder man kann X.25 über eine Standard-Telefonleitung mit einem gewöhnlichen Modem (sagen Sie Y zu „X.25 async driver“ unten) oder über Ethernet mit einer gewöhnlichen Ethernet-Karte und dem LAPB over Ethernet (sagen Sie Y zu „LAPB Data Link Driver“ und „LAPB over Ethernet driver“ unten). Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `x25` heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.29 LAPB Data Link Driver

`CONFIG.LAPB [=n] [N]`

Link Access Procedure, Balanced (LAPB) ist die Datenverbindungsschicht (d. h. der untere Teil) des X.25-Protokolls. Es bietet einen zuverlässigen Verbindungsdienst, um Datenrahmen mit einem anderen Host auszutauschen, und wird für den Transport von Protokollen höherer Ebenen verwendet (hauptsächlich X.25 Packet Layer, der höhere Teil von X.25, aber auch andere sind möglich). Normalerweise wird LAPB mit speziellen X.21-Netzwerkkarten verwendet, aber Linux unterstützt LAPB derzeit nur über Ethernet-Verbindungen. Wenn Sie LAPB-Verbindungen über Ethernet nutzen wollen, sagen Sie hier und im „LAPB over Ethernet driver“ unten Y.

Lesen Sie `<file:Documentation/networking/lapb-module.rst>` für technische Details. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `lapb` heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.30 Phonet protocols family

`CONFIG.PHONET [=m] [M]`

Das Phone Network-Protokoll (PhoNet) ist ein paketorientiertes Kommunikationsprotokoll, das von Nokia für die Verwendung mit seinen Modems entwickelt wurde. Es ist erforderlich, damit Maemo die zellulare Datenkonnektivität nutzen kann (sofern unterstützt). Es kann auch verwendet werden, um Nokia-Telefone von einem Linux-Computer aus zu steuern, obwohl AT-Befehle möglicherweise einfacher zu verwenden sind. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `phonet` genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.31 6LoWPAN Support →

`CONFIG.6LOWPAN [=m] [M]`

Dies ermöglicht IPv6 über Low Power Wireless Personal Area Network – „6LoWPAN“, das von IEEE

802.15.4 oder Bluetooth-Stacks unterstützt wird.

14.1.31.1 6LoWPAN debugfs support

CONFIG_6LOWPAN_DEBUGFS [=y] **[Y]**

Dies ermöglicht die Unterstützung von 6LoWPAN-Debugfs. Zum Beispiel um IPHC-Kontextinformationen zur Laufzeit zu manipulieren.

14.1.31.2 Next Header and Generic Header Compression Support →

CONFIG_6LOWPAN_NHC [=m] **[M]**

Unterstützung für die in RFC 6282 und RFC 7400 definierte Komprimierung des nächsten Headers und des generischen Headers.

14.1.31.2.1 Destination Options Header Support

CONFIG_6LOWPAN_NHC_DEST [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 Destination Options Header Kompression nach RFC 6282.

14.1.31.2.2 Fragment Header Support

CONFIG_6LOWPAN_NHC_FRAGMENT [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 Fragment Header Kompression nach RFC 6282.

14.1.31.2.3 Hop-by-Hop Option Header Support

CONFIG_6LOWPAN_NHC_HOP [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 Hop-by-Hop Options Header Kompression nach RFC 6282.

14.1.31.2.4 IPv6 Header Support

CONFIG_6LOWPAN_NHC_IPV6 [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 Header Kompression nach RFC 6282.

14.1.31.2.5 Mobility Header Support

CONFIG_6LOWPAN_NHC_MOBILITY [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 Mobility Header Kompression nach RFC 6282.

14.1.31.2.6 Routing Header Support

CONFIG_6LOWPAN_NHC_ROUTING [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 Routing Header Kompression nach RFC 6282.

14.1.31.2.7 UDP Header Support

CONFIG_6LOWPAN_NHC_UDP [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 UDP Header Kompression nach RFC 6282.

14.1.31.2.8 GHC Hop-by-Hop Options Header Support

CONFIG_6LOWPAN_GHC_EXT_HDR_HOP [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 Hop-by-Hop-Option generische Header-Kompression gemäß RFC 7400.

14.1.31.2.9 GHC UDP Support

CONFIG_6LOWPAN_GHC_UDP [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 UDP generische Header-Kompression gemäß RFC 7400.

14.1.31.2.10 GHC ICMPv6 Support

CONFIG_6LOWPAN_GHC_ICMPV6 [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 ICMPv6 generische Header-Kompression gemäß RFC 7400.

14.1.31.2.11 GHC Destination Options Header Support

CONFIG_6LOWPAN_GHC_EXT_HDR_DEST [=m] **[M]**

6LoWPAN IPv6 Zieloption generische Header-Kompression gemäß RFC 7400.

14.1.31.2.12 GHC Fragmentation Options Header Support

`CONFIG_6LOWPAN_GHC_EXT_HDR_FRAG [=m] [M]`

6LoWPAN IPv6 Fragmentierungsoption generische Header-Kompression gemäß RFC 7400.

14.1.31.2.13 GHC Routing Options Header Support

`CONFIG_6LOWPAN_GHC_EXT_HDR_ROUTE [=m] [M]`

6LoWPAN IPv6 Routing Option generische Header-Kompression nach RFC 7400.

14.1.32 IEEE Std 802.15.4 Low-Rate Wireless Personal Area Networks Support →

`CONFIG_IEEE802154 [=m] [M]`

Die IEEE-Norm 802.15.4 definiert ein drahtloses persönliches Nahbereichsnetz mit niedriger Datenrate, geringer Leistung und geringer Komplexität. Es wurde entwickelt, um Netze von Sensoren, Schaltern und anderen Automatisierungsgeräten zu organisieren. Die maximal zulässige Datenrate beträgt 250 kb/s und der typische persönliche Aktionsradius liegt bei 10 m. Sagen Sie hier Y, um LR-WPAN-Unterstützung in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um sie als Module zu kompilieren.

14.1.32.1 IEEE 802.15.4 experimental netlink support

`CONFIG_IEEE802154_EXPERIMENTAL [=y] [Y]`

Fügt experimentelle Netlink-Unterstützung für nl802154 hinzu.

14.1.32.2 IEEE 802.15.4 socket interface

`CONFIG_IEEE802154_SOCKET [=m] [M]`

Socket-Schnittstelle für IEEE 802.15.4. Enthält eine DGRAM-Socket-Schnittstelle für 802.15.4-Datenrahmen. Außerdem RAW-Socket-Schnittstelle zum Aufbau von MAC-Headern aus dem Userspace.

14.1.32.3 6lowpan support over IEEE 802.15.4

`CONFIG_IEEE802154_6LOWPAN [=m] [M]`

IPv6-Komprimierung über IEEE 802.15.4.

14.1.32.4 Generic IEEE 802.15.4 Soft Networking Stack (mac802154)

`CONFIG_MAC802154 [=m] [M]`

Diese Option aktiviert den hardwareunabhängigen IEEE 802.15.4-Netzwerkstack für SoftMAC-Geräte (die nur die PHY-Ebene des IEEE 802.15.4-Standards implementieren).

Hinweis: Diese Implementierung ist weder zertifiziert, noch mit allen Funktionen ausgestattet! Die Kompatibilität mit anderen Implementierungen ist noch nicht getestet worden! Wenn Sie planen, HardMAC IEEE 802.15.4 Geräte zu verwenden, können Sie hier N angeben. Alternativ können Sie auch M angeben, um es als Modul zu kompilieren.

14.1.33 QoS and/or fair queueing →

`CONFIG_NET_SCHED [=y] [Y]`

Wenn der Kernel mehrere Pakete über ein Netzwerkgerät senden muss, muss er entscheiden, welche er zuerst sendet, welche er verzögert und welche er verwirft. Dies ist die Aufgabe der Warteschlangendisziplinen. Es wurden mehrere verschiedene Algorithmen vorgeschlagen, wie dies „gerecht“ geschehen kann. Wenn Sie hier N sagen, erhalten Sie den Standard-Paketplanungsalgorithmus, der ein FIFO-Verfahren ist (wer zuerst kommt, wird zuerst bedient). Wenn Sie hier Y angeben, können Sie aus mehreren alternativen Algorithmen wählen, die dann an verschiedene Netzwerkgeräte angeschlossen werden können. Dies ist z. B. nützlich, wenn einige Ihrer Netzwerkgeräte Echtzeitgeräte sind, die eine bestimmte Mindestdatenflussrate benötigen, oder wenn Sie die maximale Datenflussrate für Datenverkehr begrenzen müssen, der bestimmten Kriterien entspricht. Dieser Code wird als experimentell betrachtet.

Um diese Scheduler zu verwalten, benötigen Sie die Dienstprogramme auf Benutzerebene aus dem Paket `iproute2+tc` unter <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/>.

Dieses Paket enthält auch einige Dokumentation; mehr dazu finden Sie unter

<http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2>.

Diese Quality of Service (QoS)-Unterstützung ermöglicht es Ihnen, Differentiated Services (diffserv) und Resource Reservation Protocol (RSVP) auf Ihrem Linux-Router zu verwenden, wenn Sie auch die entsprechenden Klassifizierer unten mit Y bestätigen. Dokumentation und Software finden Sie unter

<http://diffserv.sourceforge.net/>. Wenn Sie hier und bei „/proc file system“ Y sagen, können Sie Statusinformationen über Paketplaner aus der Datei /proc/net/psched lesen. Die verfügbaren Scheduler werden in den folgenden Fragen aufgelistet; Sie können so viele mit Y für Ja beantworten, wie Sie möchten. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie jetzt N.

***** Queueing/Scheduling *****

(Warteschlangen/Planung)

14.1.33.1 Hierachical Token Bucket (HTB)

CONFIG_NET_SCH_HTB [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den HTB-Algorithmus (Hierarchical Token Buckets) für die Paketplanung verwenden möchten. Siehe <http://luxik.cdi.cz/~devik/qos/htb/> für das vollständige Handbuch und ausführliche Artikel. HTB ist in seinen Zielen dem CBQ sehr ähnlich, hat jedoch andere Eigenschaften und einen anderen Algorithmus. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_htb` heißen.

14.1.33.2 Hierachical Fair Service Curve (HFSC)

CONFIG_NET_SCH_HFSC [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus Hierarchical Fair Service Curve (HFSC) verwenden möchten. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_hfsc` heißen.

14.1.33.3 Multi Band Priority Queueing (PRIO)

CONFIG_NET_SCH_PRIO [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie einen n-Band-Prioritätswarteschlangen-Paketplaner verwenden möchten. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_prio` heißen.

14.1.33.4 Hardware Multiqueue-aware Multi Band Queueing (MULTIQ)

CONFIG_NET_SCH_MULTIQ [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie einen n-Band-Warteschlangen-Paketplaner verwenden möchten, um Geräte mit mehreren Hardware-Sendewarteschlangen zu unterstützen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_multiq` heißen.

14.1.33.5 Random Early Detection (RED)

CONFIG_NET_SCH_RED [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Random Early Detection (RED)-Paketplanungsalgorithmus verwenden möchten. Siehe oben in `<file:net/sched/sch_red.c>` für weitere Details. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_red` heißen.

14.1.33.6 Stochastic Fair Blue (SFB)

CONFIG_NET_SCH_SFB [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Stochastic Fair Blue (SFB) Paketplanungsalgorithmus verwenden möchten. Siehe den Anfang von `<file:net/sched/sch_sfb.c>` für weitere Details. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_sfb` heißen.

14.1.33.7 Stochastic Fairness Queueing (SFQ)

CONFIG_NET_SCH_SFQ [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Stochastic Fairness Queueing (SFB) Paketplanungsalgorithmus verwenden möchten. Siehe den Anfang von `<file:net/sched/sch_sfq.c>` für weitere Details. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_sfq` heißen.

14.1.33.8 True Link Equalizer (TEQL)

CONFIG_NET_SCH_TEQL [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus True Link Equalizer (TLE) verwenden möchten. Diese Warteschlangendisziplin ermöglicht die Kombination mehrerer physischer Geräte zu einem virtuellen Gerät. Siehe den Anfang von `<file:net/sched/sch_teql.c>` für weitere Details. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_teql` heißen.

14.1.33.9 Token Bucket Filter (TBF)

CONFIG.NET.SCH.TBF [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie den Token Bucket Filter (TBF) Paketplanungsalgorithmus verwenden wollen. Siehe den Anfang von `<file:net/sched/sch_tbf.c>` für weitere Details. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_tbf` heißen.

14.1.33.10 Credit Based Shaper (CBS)

CONFIG.NET.SCH.CBS [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Credit Based Shaper (CBS)-Paketplanungsalgorithmus verwenden möchten. Siehe den Anfang von `<file:net/sched/sch_cbs.c>` für weitere Details. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_cbs` heißen.

14.1.33.11 Earliest TxTime First (ETF)

CONFIG.NET.SCH.ETF [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus Earliest TxTime First (ETF) verwenden möchten. Siehe den Anfang von `<file:net/sched/sch_etf.c>` für weitere Details. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_etf` heißen.

14.1.33.12 Time Aware Priority (taprio) Scheduler

CONFIG.NET.SCH.TAPRIO [=m] [M]

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie den Algorithmus für die zeitabhängige Prioritätsplanung (taprio) verwenden möchten. Siehe den Anfang von `<file:net/sched/sch_taprio.c>` für weitere Details. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_taprio` genannt.

14.1.33.13 Generic Random Early Detection (GRED)

CONFIG.NET.SCH.GRED [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie den GRED-Algorithmus (Generic Random Early Detection) zur Paketplanung für einige Ihrer Netzwerkgeräte verwenden wollen (siehe oben in `<file:net/sched/sch_red.c>` für Details und Referenzen über den Algorithmus). Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_gred` heißen.

14.1.33.14 Network emulator (NETEM)

CONFIG.NET.SCH.NETEM [=m] [M]

Sagen Sie Y, wenn Sie Netzwerkverzögerungen, -verluste und die Umordnung von Paketen emulieren wollen. Dies ist oft nützlich, um Netzwerke beim Testen von Anwendungen oder Protokollen zu simulieren. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann `sch_netem`. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.15 Deficit Round Robin scheduler (DRR)

CONFIG.NET.SCH.DRR [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus Deficit Round Robin (DRR) verwenden wollen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_drr` genannt. Wenn Sie unsicher sind, geben Sie N an.

14.1.33.16 Multi-queue priority scheduler (MQPRIO)

CONFIG.NET.SCH.MQPRIO [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie den Multi-queue Priority Scheduler verwenden wollen. Dieser Scheduler ermöglicht die Auslagerung von QOS auf NICs, die die Auslagerung von QOS-Schedulern unterstützen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_mqprio` genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.17 SKB priority queue scheduler (SKBPRIO)

CONFIG.NET.SCH.SKBPRIOR [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den SKB-Prioritätswarteschlangenplaner verwenden wollen. Dadurch werden Pakete gemäß `skb->priority` eingeplant, was für Anforderungspakete in DoS-Abwehrsystemen wie Gatekeeper nützlich ist. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_skbprio` heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.18 CHOose and Keep responsive flow scheduler (CHOKE)

CONFIG.NET.SCH.CHOKE [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den CHOKE-Paketplaner verwenden wollen (CHOose und Keep für responsive Flows, CHOose und Kill für unresponsive Flows). Dies ist eine Variante von RED, die versucht, Datenflüsse zu bestrafen, die die Warteschlange monopolisieren. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_choke` heißen.

14.1.33.19 Quick Fair Queueing scheduler (QFQ)

CONFIG.NET.SCH.QFQ [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus Quick Fair Queueing Scheduler (QFQ) verwenden möchten. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_qfq` genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.20 Controlled Delay AQM (CODEL)

CONFIG.NET.SCH.CODEL [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus mit kontrollierter Verzögerung (CODEL) verwenden möchten. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_codel` genannt. Wenn Sie unsicher sind, geben Sie N an.

14.1.33.21 Fair Queue Controlled Delay AQM (FQ_CODEL)

CONFIG.NET.SCH.FQ.CODEL [=y] [Y]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus FQ Controlled Delay (FQ_CODEL) verwenden möchten. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_fq_codel` genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.22 Common Application Kept Enhanced (CAKE)

CONFIG.NET.SCH.CAKE [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie den CAKE-Algorithmus (Common Applications Kept Enhanced) für die Warteschlangenverwaltung verwenden wollen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_cake` heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.23 Fair Queue

CONFIG.NET.SCH.FQ [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den FQ-Paketplanungsalgorithmus verwenden möchten. FQ führt eine Flusssparation durch und ist in der Lage, die vom TCP-Stack in `sk->sk_pacing_rate` (für lokal erzeugten Verkehr) festgelegten Geschwindigkeitsanforderungen zu erfüllen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_fq` heißen. Wenn Sie unsicher sind, geben Sie N an.

14.1.33.24 Heavy-Hitter Filter (HHF)

CONFIG.NET.SCH.HHF [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus Heavy-Hitter Filter (HHF) verwenden möchten. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_hhf` heißen.

14.1.33.25 Proportional Integral controller Enhanced (PIE) scheduler

CONFIG.NET.SCH.PIE [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus Proportional-Integral-Controller Enhanced Scheduler verwenden möchten. Für weitere Informationen siehe <https://tools.ietf.org/html/rfc8033>

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_pie` genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.25.1 Flow Queue Proportional Integral controller Enhanced (FQ-PIE) scheduler

CONFIG.NET.SCH.FQ.PIE [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Paketplanungsalgorithmus Flow Queue Proportional Integral Controller Enhanced (FQ-PIE) verwenden möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://tools.ietf.org/html/rfc8033>

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_fq_pie` genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.26 Ingress/classifier-action Qdisc

CONFIG.NET.SCH_INGRESS [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie Klassifikatoren für eingehende und/oder ausgehende Pakete verwenden wollen. Diese qdisc tut nichts anderes, als Klassifikatoren auszuführen, die auch mit Aktionen verbunden sein können. Im Falle von ausgehenden Paketen werden die Klassifikatoren, die diese qdisc enthält, im Sendepfad ausgeführt, bevor das eigentliche Enqueueing zu einer egress qdisc erfolgt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_ingress` mit dem Alias `sch_clsact` heißen.

14.1.33.27 Plug network traffic until release (PLUG)

CONFIG.NET.SCH_PLUG [=m] [M]

Diese Warteschlangen-Disziplin ermöglicht es dem Userspace, über die Netlink-Schnittstelle eine Netzwerk-Ausgabewarteschlange anzuschließen bzw. abzuschließen. Wenn er einen Enqueue-Befehl erhält, fügt er einen Plug in die Ausgangswarteschlange ein, der bewirkt, dass die nachfolgenden Pakete in die Warteschlange gestellt werden, bis ein Dequeue-Befehl über Netlink eintrifft, wodurch der Plug entfernt und der normale Paketfluss wieder aufgenommen wird.

Dieses Modul bietet auch eine allgemeine „Netzwerk-Ausgangspufferung“ (auch bekannt als „Output Commit“), bei der beim Eintreffen eines Dequeue-Befehls nur Pakete bis zum ersten Plug zur Auslieferung freigegeben werden. Das Remus-HA-Projekt verwendet dieses Modul, um die spekulative Ausführung virtueller Maschinen zu ermöglichen, indem die erzeugte Netzwerkausgabe bei Bedarf zurückgesetzt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter <http://wiki.xenproject.org/wiki/Remus>

Sagen Sie hier Y, wenn Sie diesen Kernel für Xen dom0 verwenden und Xen-Gäste mit Remus schützen wollen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `sch_plug` genannt.

14.1.33.28 Enhanced transmission selection scheduler (ETS)

CONFIG.NET.SCH_ETS [=m] [M]

Der Enhanced Transmission Selection-Scheduler ist eine klassenbasierte Warteschlangen-Disziplin, die die Funktionalität von PRIO- und DRR-QS-Disks in einem Scheduler vereint. ETS erleichtert die Konfiguration einer Reihe strikter und bandbreitenteilender Bänder zur Umsetzung der in 802.1Qaz beschriebenen Übertragungsauswahl.

Sagen Sie hier Y, wenn Sie den ETS-Paketplanungsalgorithmus verwenden möchten. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann `sch_ets`. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.29 Allow override default queue discipline →

CONFIG.NET.SCH_DEFAULT [=y] [Y]

Unterstützung für die Auswahl der Standard-Warteschlangen-Disziplin. Fast alle Benutzer können hier sicher nein sagen, und es wird der Standardwert `pfifo_fast` verwendet. Viele Distributionen setzen den Standardwert bereits über `/proc/sys/net/core/default_qdisc`. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.33.29.1 Default queuing discipline () →

Wählen Sie die Warteschlangendisziplin, die standardmäßig für alle Netzwerkgeräte verwendet wird.

14.1.33.29.1.1 Fair Queue

CONFIG.DEFAULT_FQ [=n] [N]

Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

14.1.33.29.1.2 Controlled Delay

CONFIG.DEFAULT_CODEL [=n] [N]

Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

14.1.33.29.1.3 Fair Queue Controlled Delay

CONFIG.DEFAULT_FQ_CODEL [=y] [Y]

Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

14.1.33.29.1.4 Flow Queue Proportional Integral controller Enhanced

CONFIG_DEFAULT_FQ_PIE [=n] [N]

Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

14.1.33.29.1.5 Stochastic Fair Queue

CONFIG_DEFAULT_SFQ [=n] [N]

Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

14.1.33.29.1.6 Priority FIFO Fast

CONFIG_DEFAULT_PFIFO_FAST [=n] [N]

Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

*** Classification ***

(Klassifizierung)

14.1.33.30 Elementary classification (BASIC)

CONFIG_NET_CLS_BASIC [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie Pakete nur mit erweiterten Übereinstimmungen und Aktionen klassifizieren wollen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cls_basic` heißen.

14.1.33.31 Routing decision (ROUTE)

CONFIG_NET_CLS_ROUTE4 [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, können Sie die Pakete nach dem entsprechenden Eintrag in der Routentabelle klassifizieren. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cls_route` heißen.

14.1.33.32 Netfilter mark (FW)

CONFIG_NET_CLS_FW [=m] [M]

Wenn Sie hier Y eingeben, können Sie Pakete nach Netzfilter-/Firewall-Marken klassifizieren. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cls_fw` heißen.

14.1.33.33 Universal 32bit comparisons w/ hashing (U32)

CONFIG_NET_CLS_U32 [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um Pakete mit einem universellen, auf 32-Bit-Stücken basierenden Vergleichsschema klassifizieren zu können. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cls_u32` heißen.

14.1.33.33.1 Performance counters support

CONFIG_CLS_U32_PERF [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, damit u32 zusätzliche Statistiken sammelt, die für die Feinabstimmung der u32-Klassifikatoren nützlich sind.

14.1.33.33.2 Netfilter marks support

CONFIG_CLS_U32_MARK [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, um Netfilter-Marken als u32-Schlüssel verwenden zu können.

14.1.33.34 Flow classifier

CONFIG_NET_CLS_FLOW [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, können Sie Pakete auf der Grundlage einer konfigurierbaren Kombination von Paketschlüsseln klassifizieren. Dies ist vor allem in Kombination mit SFQ nützlich. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cls_flow` heißen.

14.1.33.35 Control Group Classifier

CONFIG_NET_CLS_CGROUP [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie Pakete auf der Grundlage der Kontrollgruppe ihres Prozesses klassifizieren wollen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cls_cgroup` genannt.

14.1.33.36 BPF-based classifier

CONFIG.NET.CLS.BPF [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, können Sie Pakete auf der Grundlage von programmierbaren BPF-Filtern (JIT'ed) als Alternative zu Ematches klassifizieren. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cls_bpf` genannt.

14.1.33.37 Flower classifier

CONFIG.NET.CLS.FLOWER [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, können Sie Pakete auf der Grundlage einer konfigurierbaren Kombination von Paketschlüsseln und Masken klassifizieren. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cls_flower` heißen.

14.1.33.38 Match-all classifier

CONFIG.NET.CLS.MATCHALL [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, können Sie Pakete auf der Grundlage von nichts klassifizieren. Jedes Paket wird übereinstimmen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cls_matchall` heißen.

14.1.33.39 Extended Matches

CONFIG.NET.EMATCH [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie erweiterte Übereinstimmungen zusätzlich zu den Klassifikatoren verwenden möchten, und wählen Sie die erweiterten Übereinstimmungen unten aus. Erweiterte Übereinstimmungen sind kleine Klassifikationshilfen, für die es sich nicht lohnt, einen eigenen Klassifikator zu schreiben. Eine aktuelle Version des Pakets `iproute2` ist erforderlich, um erweiterte Übereinstimmungen zu verwenden.

14.1.33.39.1 Stack size

CONFIG.NET.EMATCH.STACK [=32] [32]

Größe der lokalen Stack-Variablen, die bei der Auswertung des Ematch-Baums verwendet wird. Begrenzt die Tiefe des Baums, d. h. die Anzahl der eingekapselten Präzedenzfälle. Jede Ebene erfordert 4 Byte zusätzlichen Stack-Speicherplatz.

14.1.33.39.2 Simple packet data comparison

CONFIG.NET.EMATCH.CMP [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie Pakete auf der Grundlage einfacher Paketdatenvergleiche für 8-, 16- und 32-Bit-Werte klassifizieren möchten. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `em_cmp` genannt.

14.1.33.39.3 Multi byte comparison

CONFIG.NET.EMATCH.NBYTE [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie Pakete auf der Grundlage von Vergleichen mehrerer Bytes klassifizieren möchten, was vor allem für IPv6-Adressvergleiche nützlich ist. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `em_nbyte` heißen.

14.1.33.39.4 U32 key

CONFIG.NET.EMATCH.U32 [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie Pakete mit dem berühmten u32-Schlüssel in Kombination mit logischen Beziehungen klassifizieren wollen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `em_u32` heißen.

14.1.33.39.5 Metadata

CONFIG.NET.EMATCH.META [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie Pakete auf der Grundlage von Metadaten wie Lastdurchschnitt, Netzfilterattributen, Socket-Attributen und Routing-Entscheidungen klassifizieren wollen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `em_meta` heißen.

14.1.33.39.6 Textsearch

CONFIG_NET_EMATCH_TEXT [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie Pakete auf der Grundlage von Textsuchvergleichen klassifizieren wollen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `em_text` heißen.

14.1.33.39.7 CAN Identifier

CONFIG_NET_EMATCH_CANID [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie CAN-Frames anhand des CAN-Identifiers klassifizieren möchten. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `em_canid` genannt.

14.1.33.39.8 IPset

CONFIG_NET_EMATCH_IPSET [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie Pakete auf der Grundlage der ipset-Zugehörigkeit klassifizieren wollen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `em_ipset` heißen.

14.1.33.39.9 IPtables Matches

CONFIG_NET_EMATCH_IPT [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um Pakete anhand von iptables-Übereinstimmungen klassifizieren zu können. Die aktuell unterstützte Übereinstimmung ist „policy“, die die Klassifizierung von Paketen auf der Grundlage der IPsec-Richtlinie erlaubt, die während der Entkapselung verwendet wurde. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `em_ipt` heißen.

14.1.33.40 Actions

CONFIG_NET_CLS_ACT [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie Aktionen zur Verkehrssteuerung verwenden möchten. Aktionen werden an Klassifikatoren angehängt und nach einer erfolgreichen Klassifizierung aufgerufen. Sie werden verwendet, um das Klassifizierungsergebnis zu überschreiben, Pakete sofort zu verwerfen oder umzuleiten, usw. Eine aktuelle Version des iproute2-Pakets ist erforderlich, um erweiterte Übereinstimmungen zu verwenden.

14.1.33.40.1 Traffic Policing

CONFIG_NET_ACT_POLICE [=m] [M]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Datenverkehr überwachen wollen, d. h. eine strikte Bandbreitenbegrenzung. Diese Aktion ersetzt das bestehende Policing-Modul. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_police` heißen.

14.1.33.40.2 Generic actions

CONFIG_NET_ACT_GACT [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um allgemeine Aktionen wie das Verwerfen und Annehmen von Paketen durchzuführen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_gact` genannt.

14.1.33.40.2.1 Probability support

CONFIG_GACT_PROB [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, um die generische Aktion zufällig oder deterministisch zu verwenden.

14.1.33.40.3 Redirecting and Mirroring

CONFIG_NET_ACT_MIRRED [=m] [M]

Geben Sie hier Y ein, um zuzulassen, dass Pakete gespiegelt oder an andere Geräte umgeleitet werden. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_mirred` genannt.

14.1.33.40.4 Traffic Sampling

CONFIG_NET_ACT_SAMPLE [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um die Paketprobenahme tc Aktion zu erlauben. Bei der Aktion „Paketprobenahme“ werden Pakete statistisch ausgewählt und mit dem Modul `psample` gesampelt. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_sample` genannt.

14.1.33.40.5 IPtables targets

CONFIG_NET_ACT_IPT [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um nach erfolgreicher Klassifizierung iptables-Ziele aufrufen zu können. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_ipt` genannt.

14.1.33.40.6 Stateless NAT

CONFIG_NET_ACT_NAT [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um zustandsloses NAT für IPv4-Pakete durchzuführen. Sie sollten netfilter für NAT verwenden, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wähle hier M: Das Modul wird `act_nat` heißen.

14.1.33.40.7 Packet Editing

CONFIG_NET_ACT_PEDIT [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie den Inhalt von Paketen verfälschen wollen. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_pedit` genannt.

14.1.33.40.8 Simple Example (Debug)

CONFIG_NET_ACT_SIMP [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um eine einfache Aktion zu Demonstrationszwecken hinzuzufügen. Sie ist als Beispiel und zu Debugging-Zwecken gedacht. Sie gibt eine konfigurierte Richtlinienzeichenkette gefolgt von der Anzahl der Pakete auf der Konsole für jedes Paket aus, das vorbeigeht. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_simple` genannt.

14.1.33.40.9 SKB Editing

CONFIG_NET_ACT_SKEDIT [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um die skb-Priorität oder die queue_mapping-Einstellungen zu ändern. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_skbedit` genannt.

14.1.33.40.10 Checksum Updating

CONFIG_NET_ACT_CSUM [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um eine allgemeine Prüfsumme nach einigen direkten Paketänderungen zu aktualisieren. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_csum` genannt.

14.1.33.40.11 MPLS manipulation

CONFIG_NET_ACT_MPLS [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um MPLS-Header zu schieben oder zu entfernen (push or pop). Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_mpls` genannt.

14.1.33.40.12 Vlan manipulation

CONFIG_NET_ACT_VLAN [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um vlan-Header zu verschieben oder zu löschen (push or pop). Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_vlan` genannt.

14.1.33.40.13 BPF based action

CONFIG_NET_ACT_BPF [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um den BPF-Code für die Pakete auszuführen. Der BPF-Code entscheidet, ob das Paket verworfen werden soll oder nicht. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_bpf` genannt.

14.1.33.40.14 Netfilter Connection Mark Retriever

CONFIG_NET_ACT_CONNMARK [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um das Abrufen der Verbindungsmarkierung zu erlauben. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_connmark` genannt.

14.1.33.40.15 Netfilter Connection Mark Actions

CONFIG.NET_ACT_CTINFO [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um die Übertragung einer gespeicherten Information zu erlauben. Aktuelle Aktionen übertragen in connmark gespeicherte DSCP in ipv4/v6 diffserv und/oder übertragen connmark in packet mark. Beides ist nützlich, um egress-basierte Markierungen wieder auf ingress-Verbindungen für qdisc-Prioritätszuordnungszwecke zu übertragen.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_ctinfo` genannt.

14.1.33.40.16 skb data modification action

CONFIG.NET_ACT_SKBMOD [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um die Änderung von skb-Daten zu erlauben. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_skbmod` genannt.

14.1.33.40.17 Inter-FE action based on IETF ForCES interFE LFB

CONFIG.NET_ACT_IFE [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um die Beschaffung und Beendigung von Metadaten zu ermöglichen. Einzelheiten finden Sie im netdev01-Dokument: „Verteilendes Linux-Verkehrskontroll-Klassifikator-Aktions-Subsystem“

Autoren: Jamal Hadi Salim und Damascene M. Joachimpillai

Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_ife` heißen.

14.1.33.40.18 IP tunnel metadata manipulation

CONFIG.NET_ACT_TUNNEL_KEY [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um ip-Tunnel-Metadaten zu setzen/freizugeben. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_tunnel_key` heißen.

14.1.33.40.19 connection tracking tc action

CONFIG.NET_ACT_CT [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um das Senden der Pakete an das Modul conntrack zu erlauben. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_ct` genannt.

14.1.33.40.20 Frame gate entry list control tc action

CONFIG.NET_ACT_GATE [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um zu ermöglichen, dass der Eingangsstrom zu einem bestimmten Zeitschlitz durchgelassen und zu einem anderen bestimmten Zeitschlitz durch die Gate-Eingangsliste fallen gelassen wird. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `act_gate` genannt.

14.1.33.41 Support to encoding decoding skb mark on IFE action

CONFIG.NET_IFE_SKBMARK [=m] [M]

Unterstützung für die Kodierung und Dekodierung der skb-Markierung bei IFE-Aktionen

Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

14.1.33.42 Support to encoding decoding skb prio on IFE action

CONFIG.NET_IFE_SKBPRIO [=m] [M]

Unterstützung für die Kodierung und Dekodierung von skb prio bei IFE-Aktionen Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

14.1.33.43 Support to encoding decoding skb tcindex on IFE action

CONFIG.NET_IFE_SKBTCINDEX [=m] [M]

Unterstützung für die Kodierung und Dekodierung von skb tcindex bei IFE-Aktionen

Für diese Option ist keine Hilfe verfügbar.

14.1.33.44 TC recirculation support

CONFIG.NET.TC.SBK.EXT [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, damit tc-Kettenfehler im OvS-Datenpfad in der richtigen recirc_id und Hardware-Kettenfehler in der richtigen Kette im tc-Software-Datenpfad fortgesetzt werden können. Sagen Sie hier N, wenn Sie tc↔ovs offload oder tc chains offload nicht verwenden wollen.

14.1.34 Data Center Bridging support

CONFIG.DCB [=y] [Y]

Dies ermöglicht die Unterstützung für die Konfiguration von Data Center Bridging (DCB)-Funktionen auf DCB-fähigen Ethernet-Adaptoren über rtnetlink. Sagen Sie Y, wenn Sie einen DCB-fähigen Ethernet-Adapter haben, der diese Schnittstelle unterstützt, und Sie an einen DCB-fähigen Switch angeschlossen sind. DCB ist eine Sammlung von Ethernet-Erweiterungen, die es DCB-fähigen NICs und Switches ermöglichen, Netzwerkverkehr mit unterschiedlichen Anforderungen (hochzuverlässig, keine Ausfälle vs. Best Effort vs. niedrige Latenz) auf dem Ethernet nebeneinander zu unterstützen. Zu den DCB-Funktionen gehören: Enhanced Transmission Selection (auch bekannt als Priority Grouping) – bietet einen Rahmen für die Zuweisung von Bandbreitengarantien an Verkehrsklassen. Prioritätsbasierte Flusssteuerung (PFC) – ein MAC-Kontrollpausenrahmen, der auf der Granularität der 802.1p-Priorität und nicht auf der der Verbindung (802.3x) arbeitet. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.35 DNS Resolver support

CONFIG.DNS.RESOLVER [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, wird auch der Schlüsseltyp DNS Resolver unterstützt, der für Upcalls verwendet werden kann, um DNS-Lookups im Userspace durchzuführen. DNS Resolver wird verwendet, um DNS-Server nach Informationen zu fragen. Beispiele hierfür sind die Auflösung eines UNC-Hostnamen-Elements in eine IP-Adresse für CIFS oder die Durchführung einer DNS-Abfrage nach AFSDB-Einträgen, damit AFS die Datenbankserver für den Speicherort einer Zelle finden kann. DNS Resolver wird von den Modulen CIFS und AFS verwendet und würde später auch SMB2 unterstützen. DNS Resolver wird von der Userspace-Aufrufhilfe `/sbin/dns.resolver` über `/etc/request-key.conf` unterstützt. Siehe `<file:Documentation/networking/dns_resolver.rst>` für weitere Informationen. Um dies als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `dnsresolver` heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.36 B.A.T.M.A.N. Advanced Meshing Protocol

CONFIG.BATMAN.ADV [=m] [M]

B.A.T.M.A.N. (better approach to mobile ad-hoc networking) ist ein Routing-Protokoll für Multi-Hop-Ad-hoc-Mesh-Netze. Die Netze können drahtgebunden oder drahtlos sein.

Siehe <https://www.open-mesh.org/> für weitere Informationen und User Space Tools.

14.1.36.1 B.A.T.M.A.N. V protocol

CONFIG.BATMAN.ADV.BATMAN.V [=y] [Y]

Diese Option aktiviert das B.A.T.M.A.N.-V-Protokoll, den Nachfolger des derzeit verwendeten B.A.T.M.A.N.-IV-Protokolls. Zu den wichtigsten Änderungen gehören die Aufteilung des OGM-Protokolls in ein Nachbarschaftserkennungsprotokoll (Echo Location Protocol, ELP) und ein neues OGM-Protokoll OGMv2 zum Fluten von Protokollinformationen durch das Netz sowie eine durchsatzbasierte Metrik. B.A.T.M.A.N. V gilt derzeit als experimentell und ist nicht mit B.A.T.M.A.N. IV-Netzen kompatibel.

14.1.36.2 Bridge Loop Avoidance

CONFIG.BATMAN.ADV.BLA [=y] [Y]

Diese Option aktiviert BLA (Bridge Loop Avoidance), einen Mechanismus zur Vermeidung von Ethernet-Rahmens Schleifen, wenn Mesh-Knoten sowohl mit demselben LAN als auch mit demselben Mesh verbunden sind. Wenn Sie nie mehr als einen Mesh-Knoten im selben LAN verwenden werden, können Sie diese Funktion getrost entfernen und etwas Platz sparen.

14.1.36.3 Distributed ARP Table

CONFIG.BATMAN_ADV_DAT [=y] [Y]

Diese Option aktiviert DAT (Distributed ARP Table), einen DHT-basierten Mechanismus, der die ARP-Zuverlässigkeit in spärlichen drahtlosen Mesh-Netzwerken erhöht. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Netzwerk diese Option nicht benötigt, können Sie sie getrost entfernen und etwas Platz sparen.

14.1.36.4 Network Coding

CONFIG.BATMAN_ADV_NC [=y] [Y]

Mit dieser Option wird die Netzwerkcodierung aktiviert, ein Mechanismus, der darauf abzielt, den Gesamtdurchsatz des Netzwerks zu erhöhen, indem mehrere Pakete in einer Übertragung zusammengefasst werden. Beachten Sie, dass Schnittstellen, die von batman-adv kontrolliert werden, manuell so konfiguriert werden müssen, dass der promiscuous mode aktiviert ist, damit die Netzwerkcodierung funktioniert. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Netzwerk diese Funktion nicht benötigt, können Sie sie getrost deaktivieren und etwas Platz sparen.

14.1.36.5 Multicast optimisation

CONFIG.BATMAN_ADV_MCAST [=y] [Y]

Mit dieser Option wird die Multicast-Optimierung aktiviert, die darauf abzielt, den Air-Overhead zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit von Multicast-Nachrichten zu verbessern.

14.1.36.6 B.A.T.M.A.N. debugging

CONFIG.BATMAN_ADV_DEBUG [=n] [N]

Dies ist eine Option für Entwickler; die meisten Leute sollten hier N angeben. Dies aktiviert die Kompilierung der Unterstützung für die Ausgabe von Debugging-Informationen in den Tracing-Puffer. Die Ausgabe wird über die batadv netdev-spezifische log_level-Einstellung gesteuert.

14.1.36.7 B.A.T.M.A.N. tracing support

CONFIG.BATMAN_ADV_TRACING [=n] [N]

Dies ist eine Option für Entwickler; die meisten Leute sollten hier N angeben. Wählen Sie diese Option, um Traces wie die Debug-Meldungen unter Verwendung der generischen Tracing-Infrastruktur des Kernels zu sammeln. BATMAN_ADV_DEBUG muss ebenfalls ausgewählt werden, um Trace-Ereignisse für batadv_dbg zu erhalten.

14.1.37 Open vSwitch

CONFIG.OPENVSWITCH [=m] [M]

Open vSwitch ist ein Multilayer-Ethernet-Switch für virtualisierte Umgebungen. Er unterstützt nicht nur eine Vielzahl von Funktionen, die von einem herkömmlichen Hardware-Switch erwartet werden, sondern ermöglicht auch eine feinkörnige programmatische Erweiterung und eine flussbasierte Steuerung des Netzwerks. Diese Kontrolle ist in einer Vielzahl von Anwendungen nützlich, aber besonders wichtig in Multi-Server-Virtualisierungsumgebungen, die oft durch hochdynamische Endpunkte und die Notwendigkeit gekennzeichnet sind, logische Abstraktionen für mehrere Mandanten aufrechtzuerhalten. Der „Open vSwitch“-Datenpfad bietet einen schnellen Pfad für die Paketweiterleitung im Kernel. Er wird durch einen Userspace-Daemon, ovs-vswitchd, ergänzt, der in der Lage ist, Konfigurationen aus einer Vielzahl von Quellen zu akzeptieren und sie in Regeln für die Paketverarbeitung zu übersetzen. Siehe <http://openvswitch.org> für weitere Informationen und Userspace-Utilities. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `openvswitch` heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.37.1 Open vSwitch GRE tunneling support

CONFIG.OPENVSWITCH_GRE [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, kann der Open vSwitch GRE vport erstellen. Sagen Sie N, um diese Unterstützung auszuschließen und die Binärgröße zu reduzieren. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.37.2 Open vSwitch VXLAN tunneling support

CONFIG.OPENVSWITCH_VXLAN [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, kann der Open vSwitch vxlan vport erstellen. Sagen Sie N, um diese Unterstützung auszuschließen und die Binärgröße zu reduzieren. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.37.3 Open vSwitch Geneve tunneling support

CONFIG.OPENVSWITCH_GENEVE [=m] [M]

Wenn Sie hier Y angeben, kann der Open vSwitch geneve vport erstellen. Sagen Sie N, um diese Unterstützung auszuschließen und die Binärgröße zu reduzieren.

14.1.38 Virtual Socket protocol

CONFIG.VSOCKETS [=m] [M]

Das Virtual Socket Protocol ist ein TCP/IP-ähnliches Socket-Protokoll, das die Kommunikation zwischen virtuellen Maschinen und Hypervisor oder Host ermöglicht. Sie sollten auch einen oder mehrere der folgenden hypervisorspezifischen Transporte auswählen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `vsock` heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.38.1 Virtual Sockets monitoring interface

CONFIG.VSOCKETS_DIAG [=m] [M]

Unterstützung für die PF_VSOCK-Socket-Überwachungsschnittstelle, die vom ss-Tool verwendet wird. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y. Aktivieren Sie dieses Modul, damit Userspace-Anwendungen offene Sockets abfragen können.

14.1.38.2 Virtual Sockets loopback transport

CONFIG.VSOCKETS_LOOPBACK [=m] [M]

Dieses Modul implementiert einen Loopback-Transport für Virtual Sockets unter Verwendung von `vmw_vsock_virtio_transport_common`. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `vsock_loopback` genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.38.3 VMware VMCI transport for Virtual Sockets

CONFIG.VMWARE_VMCI_VSOCKETS [=m] [M]

Dieses Modul implementiert einen VMCI-Transport für virtuelle Sockets. Aktivieren Sie diesen Transport, wenn Ihre virtuelle Maschine auf einem VMware-Hypervisor läuft. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `vmw_vsock_vmci_transport` heißen. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie N.

14.1.38.4 virtio transport for Virtual Sockets

CONFIG.VIRTIO_VSOCKETS [=m] [M]

Dieses Modul implementiert einen Virtio-Transport für virtuelle Sockets. Aktivieren Sie diesen Transport, wenn Ihr Virtual Machine-Host Virtual Sockets über virtio unterstützt. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `vmw_vsock_virtio_transport` heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.39 Hyper-V transport for Virtual Sockets

CONFIG.HYPERV_VSOCKETS [=m] [M]

Dieses Modul implementiert einen Hyper-V-Transport für virtuelle Sockets. Aktivieren Sie diesen Transport, wenn Ihr Virtual Machine Host Virtual Sockets über Hyper-V VMBus unterstützt. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `hv_sock` genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.40 NETLINK: socket monitoring interface

CONFIG.NETLINK_DIAG [=m] [M]

Unterstützung für die NETLINK-Socket-Überwachungsschnittstelle, die vom ss-Tool verwendet wird. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.1.41 MultiProtocol Label Switching →

CONFIG.MPLS [=y] [Y]

MultiProtocol Label Switching leitet Pakete durch logische Schaltkreise. Ursprünglich als Möglichkeit zur Weiterleitung von Paketen mit Hardware-Geschwindigkeit konzipiert (bevor die Hardware in der Lage

war, ipv4-Pakete weiterzuleiten), ist MPLS nach wie vor ein einfaches Verfahren zur Herstellung von Tunneln. Wenn Sie noch nie etwas von MPLS gehört haben, sollten Sie hier N sagen.

14.1.41.1 MPLS: GSO support

CONFIG_NET_MPLS_GSO [=m] [M]

Dies ist ein Hilfsmodul, das die Segmentierung von Nicht-MPLS-GSO-Paketen ermöglicht, denen MPLS-Stack-Einträge hinzugefügt wurden, so dass sie zu MPLS-GSO-Paketen werden.

14.1.41.2 MPLS: routing support

CONFIG_MPLS_ROUTING [=m] [M]

Hinzufügen von Unterstützung für die Weiterleitung von mpls-Paketen.

14.1.41.2.1 MPLS: IP over MPLS tunnel support

CONFIG_MPLS_IPTUNNEL [=m] [M]

Unterstützung von mpls ip tunnel.

14.1.42 Network Service Header (NSH) protocol —

CONFIG_NET_NSH [=m] [M]

Network Service Header ist eine Implementierung von Service Function Chaining (RFC 7665). Die aktuelle Implementierung in Linux unterstützt nur MD Typ 1 und nur mit dem openvswitch-Modul. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.43 High-availability Seamless Redundancy (HSR & PRP)

CONFIG_HSR [=m] [M]

Dies ermöglicht die in IEC 62439 definierte hochverfügbare nahtlose Redundanz (HSR) und das Parallel Redundancy Protocol (PRP). Wenn Sie hier Y angeben, kann Ihr Linux-Rechner als DANH („Doubly attached node implementing HSR“) oder DANP („Doubly attached node implementing PRP“) fungieren. Damit dies funktioniert, benötigt Ihr Linux-Rechner (mindestens) zwei physische Ethernet-Schnittstellen. Für DANH muss er als Knoten in einem Ringnetz zusammen mit anderen HSR-fähigen Knoten angeschlossen sein. Alle über das HSR-Gerät gesendeten Ethernet-Frames werden in beide Richtungen auf dem Ring (über beide Slave-Ports) gesendet, wodurch ein redundantes, sofort ausfallsicheres Netzwerk entsteht. Jeder HSR-Knoten im Ring verhält sich für HSR-Rahmen wie eine Brücke, filtert aber Rahmen, die bereits weitergeleitet wurden.

Für DANP muss er als Knoten angeschlossen werden, der über die beiden Slave-Schnittstellen mit zwei getrennten Netzen verbunden ist. Wie bei HSR werden Ethernet-Rahmen, die über das PRP-Gerät gesendet werden, an beide Netze weitergeleitet, so dass ein redundantes, sofort ausfallsicheres Netz entsteht. Im Gegensatz zu HSR können PRP-Netze über Singly Attached Nodes (SAN) wie PC, Drucker, Brücken usw. verfügen und mit DANP-Knoten kommunizieren.

Dieser Code ist ein Versuch, die HSR-Norm, wie sie in IEC 62439-3:2010 (HSRv0) und IEC 62439-3:2012 (HSRv1) beschrieben ist, und die PRP-Norm, wie sie in IEC 62439-4:2012 (PRP) beschrieben ist, zu erfüllen, aber es wurden keine Konformitätstests durchgeführt. Verwenden Sie `iproute2`, um das gewünschte Protokoll auszuwählen.

Sie müssen alle notwendigen Tests selbst durchführen, bevor Sie sich auf diesen Code in einem sicherheitskritischen System verlassen!

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.1.44 Switch (and switch-ish) device support

CONFIG_NET_SWITCHDEV [=y] [Y]

Unterstützung von Switches (und Switch-ähnlichen Geräten)

Dieses Modul stellt eine Verbindung zwischen dem Kern-Netzwerkcode und den Gerätetreibern her, um Hardware-Switch-Chips im sehr allgemeinen Sinne des Wortes „Switch“ zu unterstützen. Dazu gehören Geräte, die L2/L3 unterstützen, aber auch verschiedene Flow-Offloading-Chips, einschließlich in SR-IOV-NICs eingebettete Switches.

14.1.45 L3 Master device support

CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV [=y] [Y]

Dieses Modul stellt eine Verbindung zwischen dem Kernnetzcode und den Gerätetreibern her, um L3-Master-Geräte wie VRF zu unterstützen.

14.1.46 Qualcomm IPC Router support

CONFIG_QRTR [=m] [M]

Sagen Sie Y, wenn Sie das IPC-Routerprotokoll von Qualcomm verwenden möchten. Das Protokoll wird für die Kommunikation mit Diensten verwendet, die von anderen Hardware-Blöcken im System bereitgestellt werden. Für die Suche nach Diensten ist ein Userspace-Daemon erforderlich, der eine Dienstliste führt.

14.1.46.1 SMD IPC Router channels

CONFIG_QRTR_SMD [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um SMD-basierte ipcrouter-Kanäle zu unterstützen. SMD ist der gebräuchlichste Transport für IPC-Router.

14.1.46.2 TUN device for Qualcomm IPC Router

CONFIG_QRTR_TUN [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um ein Zeichengerät freizugeben, das es dem Userspace erlaubt, Endpunkte von QRTR zu implementieren, um Daten zu anderen Hosts zu tunneln oder zu testen.

14.1.46.3 MHI IPC Router channels

CONFIG_QRTR_MHI [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um MHI-basierte ipcrouter-Kanäle zu unterstützen. MHI ist der Transport, der für die Kommunikation mit externen Modems verwendet wird.

14.1.47 NCSI interface support

CONFIG_NET_NCSI [=y] [Y]

Dieses Modul bietet NCSI-Unterstützung (Network Controller Sideband Interface). Aktivieren Sie dies nur, wenn Ihr System eine Verbindung zu einem Netzwerkgerät über NCSI herstellt und der verwendete Ethernet-Treiber das Protokoll ausdrücklich unterstützt.

14.1.47.1 Get NCSI OEM MAC Address

CONFIG_NCSLOEM_CMD_GET_MAC [=y] [Y]

Dies ermöglicht es, die MAC-Adresse von der NCSI-Firmware zu erhalten und sie auf den Controller zurückzusetzen.

14.1.47.2 Keep PHY Link up

CONFIG_NCSLOEM_CMD_KEEP_PHY [=y] [Y]

Dies ermöglicht es, die PHY-Verbindung aufrechtzuerhalten und verhindert ein Zurücksetzen des Kanals während der Belastung durch den Host.

14.1.48 Use percpu variables to maintain network device refcount

CONFIG_PCPU_DEV_REFCNT [=y] [Y]

Netzwerkgerät refcount verwenden pro CPU-Variablen, wenn diese Option gesetzt ist. Dies kann auf N erzwungen werden, um Unterläufe zu erkennen (mit Leistungseinbußen).

14.1.49 Maximum number of fragments per skb_shared_info

CONFIG_MAX_SKB_FRAGS [=17] [17]

Eine größere Anzahl von Fragmenten pro skb_shared_info kann die Effizienz von GRO erhöhen. Dies hilft bei großen TCP-Arbeitslasten, kann aber Fehler in einigen älteren Treibern aufdecken.

Dies erhöht auch den Speicher-Overhead von kleinen Paketen und in Treibern, die build_skb() verwenden. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie 17.

14.1.50 Network priority cgroup

CONFIG_CGROUP_NET_PRIO [=y] [Y]

Cgroup-Subsystem zur Verwendung bei der Zuweisung von Prozessen zu Netzwerkprioritäten auf Schnittstellenbasis.

14.1.51 Network classid cgroup

CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID [=y] [Y]

Cgroup-Subsystem zur Verwendung als Allzweck-Socket-Classid-Marker, der in `cls_cgroup` und für den Netzfilterabgleich verwendet wird.

14.1.52 enable BPF STREAM_PARSER

CONFIG_BPF_STREAM_PARSER [=y] [Y]

Wenn Sie dies aktivieren, kann ein TCP-Stream-Parser mit `BPF_MAP_TYPE_SOCKMAP` verwendet werden.

14.1.53 Network testing →

(Netzwerktests)

14.1.53.1 Packet Generator (USE WITH CAUTION)

CONFIG_NET_PKTGEN [=m] [M]

(Paketgenerator (mit Vorsicht zu verwenden))

Dieses Modul sendet vorkonfigurierte Pakete mit einer konfigurierbaren Rate über eine bestimmte Schnittstelle. Es wird für Belastungstests und Leistungsanalysen von Netzwerkschnittstellen verwendet. Wenn Sie nicht verstehen, was gerade gesagt wurde, dann benötigen Sie es nicht: Sagen Sie N. Eine Dokumentation über die Verwendung des Paketgenerators finden Sie unter `<file:Documentation/networking/pktgen.rst>`. Um diesen Code als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `pktgen` genannt.

14.1.53.2 Network packet drop alerting service

CONFIG_NET_DROP_MONITOR [=y] [Y]

Diese Funktion bietet einen Alarmierungsdienst für den Userspace, wenn Pakete im Netzwerkstapel verworfen werden. Warnungen werden über den Netlink-Socket an jeden zuhörenden Userspace-Prozess gesendet.

Wenn Sie keine Netzwerkwarnungen benötigen, oder wenn es Ihnen genügt, die verschiedenen `proc`-Dateien und andere Dienstprogramme auf Verwerfungsstatistiken zu überprüfen, sagen Sie hier N.

14.2 Amateur Radio support →

CONFIG_HAMRADIO [=y] [Y]

Wenn Sie Ihre Linux-Box mit einem Amateurfunkgerät verbinden wollen, antworten Sie hier mit Y. Lesen Sie <https://www.tapr.org/> und speziell über AX.25 <https://linux-ax25.in-berlin.de> um weitere Informationen zu erhalten. Beachten Sie, dass die Antwort auf diese Frage keine direkte Auswirkung auf den Kernel hat: Wenn Sie N sagen, überspringt der Konfigurator einfach alle Fragen zum Amateurfunk.

*** Packet Radio protocols ***

(Amateurfunkprotokolle)

14.2.1 Amateur Radio AX.25 Level 2 protocol

CONFIG_AX25 [=m] [M]

Dies ist das Protokoll, das für die Computerkommunikation über Amateurfunk verwendet wird. Es wird entweder allein für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen verwendet oder um andere Protokolle wie `tcp/ip` zu übertragen. Um es zu benutzen, brauchen Sie ein Gerät, das Ihre Linux-Box mit Ihrem Amateurfunkgerät verbindet. Sie können entweder einen langsamen TNC (ein Terminal Node Controller fungiert als eine Art Modem, das den seriellen Anschluss Ihres Computers mit dem Mikrofoneingang und dem Lautsprecherausgang Ihres Funkgeräts verbindet) verwenden, der das KISS-Protokoll unterstützt, oder eine der

verschiedenen SCC-Karten, die vom generischen Z8530 oder dem DMA SCC-Treiber unterstützt werden. Eine weitere Option sind die seriellen und parallelen Baycom-Modem-Hacks oder das Soundkarten-Modem (die von ihren eigenen Treibern unterstützt werden). Wenn Sie hier Y für Ja sagen, müssen Sie auch Y zu einem dieser Treiber sagen.

Informationen darüber, wo man unterstützende Software für Linux-Amateurfunk erhält, sowie Informationen darüber, wie man einen AX.25-Port konfiguriert, sind im AX25-HOWTO enthalten, das unter <https://www.tldp.org/docs.html#howto> erhältlich ist. Sie können auch einen Blick in die Datei `<file:Documentation/networking/ax25.rst>` im Kernel-Quellcode werfen. Weitere Informationen über digitalen Amateurfunk im Allgemeinen finden Sie im WWW unter <https://www.tapir.org/>.

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann `ax25`.

14.2.1.1 AX.25 DAMA Slave support

CONFIG_AX25_DAMA_SLAVE [=y] [Y]

DAMA ist ein Mechanismus zur Vermeidung von Kollisionen bei AX.25-Netzwerken. Ein DAMA-Server (genannt „Master“) nimmt eingehenden Verkehr von Clients (genannt „Slaves“) entgegen und verteilt ihn an andere Slaves weiter. Wenn Sie hier Y sagen, wird Ihr Linux-Rechner als DAMA-Slave fungieren; dies ist insofern transparent, als Sie keine spezielle DAMA-Konfiguration vornehmen müssen. Linux kann noch nicht als DAMA-Server fungieren. Diese Option kompiliert nur die DAMA-Slave-Unterstützung in den Kernel. Sie muss immer noch zur Laufzeit aktiviert werden. Mehr über DAMA finden Sie unter <https://linux-ax25.in-berlin.de>.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

14.2.1.2 Amateur Radio NET/ROM protocol

CONFIG_NETROM [=m] [M]

NET/ROM ist ein Netzschichtprotokoll, das auf AX.25 aufsetzt und für die Leitweglenkung nützlich ist. Eine umfassende Auflistung aller Software für Linux-Amateurfunknutzer sowie Informationen über die Konfiguration eines AX.25-Ports finden Sie im Linux Ham Wiki, das unter <https://linux-ax25.in-berlin.de> verfügbar ist. Sie sollten auch einen Blick in die Datei

`<file:Documentation/networking/ax25.rst>` werfen. Weitere Informationen über digitalen Amateurfunk im Allgemeinen finden Sie im WWW unter <https://www.tapir.org/>. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann `netrom`.

14.2.1.3 Amateur Radio X.25 PLP (Rose)

CONFIG_ROSE [=m] [M]

Das Packet Layer Protocol (PLP) ist eine Möglichkeit, Pakete über X.25-Verbindungen im Allgemeinen und Amateurfunk AX.25-Verbindungen im Besonderen zu leiten, im Wesentlichen eine Alternative zu NET/ROM. Eine umfassende Auflistung der gesamten Software für Linux-Amateurfunknutzer sowie Informationen über die Konfiguration eines AX.25-Ports finden Sie im Linux Ham Wiki, das unter <https://linux-ax25.in-berlin.de> verfügbar ist. Sie sollten auch einen Blick in die Datei `<file:Documentation/networking/ax25.rst>` werfen. Weitere Informationen über digitalen Amateurfunk im Allgemeinen finden Sie im WWW unter <https://www.tapir.org/>. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `rose` heißen.

14.2.1.4 AX.25 network device drivers →

(AX.25-Netzwerktreiber)

14.2.1.4.1 Serial port KISS driver

CONFIG_MKISS [=m] M

KISS ist ein Protokoll für den Datenaustausch zwischen einem Computer und einem Terminal Node Controller (ein kleines eingebettetes System, das häufig für die Vernetzung über AX.25-Amateurfunkverbindungen verwendet wird; es verbindet den seriellen Anschluss des Computers mit dem Mikrofoneingang und dem Lautsprecherausgang des Funkgeräts).

Obwohl KISS weniger fortschrittlich ist als das 6pack-Protokoll, hat es den Vorteil, dass es bereits von den meisten modernen TNCs unterstützt wird, ohne dass ein Firmware-Upgrade erforderlich ist.

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann `mkiss`.

14.2.1.4.2 Serial port 6PACK driver

CONFIG.6PACK [=m] M

6pack ist ein Übertragungsprotokoll für den Datenaustausch zwischen Ihrem PC und Ihrem TNC (der Terminal Node Controller fungiert als eine Art Modem, das die serielle Schnittstelle Ihres Computers mit dem Mikrofoneingang und dem Lautsprecher Ausgang Ihres Radios verbindet). Dieses Protokoll kann als Alternative zu KISS für die Vernetzung über AX.25-Amateurfunkverbindungen verwendet werden, verfügt aber über einige erweiterte Funktionen. Beachten Sie, dass dieser Treiber noch experimentell ist und Probleme verursachen kann. Für Details über die Funktionen und die Verwendung des Treibers lesen Sie <file:Documentation/networking/6pack.rst>. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird 6pack heißen.

14.2.1.4.3 BPQ Ethernet driver

CONFIG.BPQETHER [=m] M

AX.25 ist das Protokoll, das für die Computerkommunikation über Amateurfunk verwendet wird. Wenn Sie hier Y sagen, können Sie den AX.25-Datenverkehr über Ethernet (auch „BPQ AX.25“ genannt) senden und empfangen, was nützlich sein kann, wenn ein anderer Computer in Ihrem lokalen Netzwerk eine direkte Amateurfunkverbindung hat.

14.2.1.4.4 BAYCOM ser12 fullduplex driver for AX.25

CONFIG.BAYCOM.SER.FDX [=m] M

Dies ist einer von zwei Treibern für einfache Amateurfunkmodems im Baycom-Stil, die an eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden. Der Treiber unterstützt das ser12-Design im Vollduplex-Modus. Darüber hinaus kann die Baudrate zwischen 300 und 4800 Baud eingestellt werden (allerdings unterstützen nicht alle Modems alle Baudraten). Dies ist der bevorzugte Treiber. Der nächste Treiber, „BAYCOM ser12 half-duplex driver for AX.25“ ist der alte Treiber und wird immer noch angeboten, falls dieser Treiber nicht mit Ihrem seriellen Schnittstellenchip funktioniert. Um den Treiber zu konfigurieren, verwenden Sie das Dienstprogramm sethdlc, das im Standardpaket der ax25-Dienstprogramme enthalten ist.

Weitere Informationen zu den Modems finden Sie in

<file:Documentation/networking/device_drivers/hamradio/baycom.rst>.

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird baycom_ser_fdx genannt. Dies wird empfohlen.

14.2.1.4.5 BAYCOM ser12 fullduplex driver for AX.25

CONFIG.BAYCOM.SER.HDX [=m] M

Dies ist einer von zwei Treibern für einfache Amateurfunkmodems im Baycom-Stil, die an eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden. Der Treiber unterstützt das ser12-Design im Halbduplex-Modus. Dies ist der alte Treiber. Er ist noch vorhanden, falls Ihr serieller Schnittstellenchip nicht mit dem Vollduplex-Treiber funktioniert. Dieser Treiber ist veraltet. Um den Treiber zu konfigurieren, verwenden Sie das Dienstprogramm sethdlc, das im Standardpaket der ax25-Dienstprogramme enthalten ist.

Weitere Informationen zu den Modems finden Sie in

<file:Documentation/networking/device_drivers/hamradio/baycom.rst>.

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: das Modul wird baycom_ser_hdx heißen. Dies wird empfohlen.

14.2.1.4.6 BAYCOM picpar and par96 driver for AX.25

CONFIG.BAYCOM.PAR [=m] M

Dies ist ein Treiber für einfache Amateurfunkmodems im Baycom-Stil, die an eine parallele Schnittstelle angeschlossen werden. Der Treiber unterstützt die Designs picpar und par96. Um den Treiber zu konfigurieren, verwenden Sie das Dienstprogramm sethdlc, das im Standardpaket der ax25-Dienstprogramme enthalten ist.

Weitere Informationen zu den Modems finden Sie in

<file:Documentation/networking/device_drivers/hamradio/baycom.rst>.

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird baycom_par genannt. Dies wird empfohlen.

14.2.1.4.7 YAM driver for AX.25

CONFIG.YAM [=m] **M**

Das YAM ist ein Modem für Packet Radio, das an die serielle Schnittstelle angeschlossen wird und einige der Funktionen eines Terminal Node Controllers enthält. Wenn Sie einen solchen haben, geben Sie hier Y an.

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann `yam`.

14.3 CAN bus subsystem support →

CONFIG.CAN [=m] **[M]**

Das Controller Area Network (CAN) ist ein langsames (bis zu 1 Mbit/s) serielles Kommunikationsprotokoll. Die Entwicklung des CAN-Busses begann 1983 bei der Robert Bosch GmbH, und das Protokoll wurde 1986 offiziell freigegeben. Ursprünglich war der CAN-Bus hauptsächlich für Kraftfahrzeuge gedacht, wird aber inzwischen auch in der Schifffahrt (NMEA2000), in der Industrie und in der Medizintechnik eingesetzt. Weitere Informationen über die CAN-Netzwerkprotokollfamilie PF_CAN sind in

<Documentation/networking/can.rst> enthalten. Wenn Sie CAN-Unterstützung wünschen, sollten Sie hier und auch bei dem spezifischen Treiber für Ihr(e) Steuergerät(e) unter dem Abschnitt Netzwerkgeräteunterstützung Y angeben.

14.3.1 Raw CAN Protocol (raw access with CAN-ID filtering)

CONFIG.CAN_RAW [=m] **[M]**

Die Option raw CAN-Protokoll bietet Zugriff auf den CAN-Bus über die BSD-Socket-API. In den meisten Fällen, in denen kein höheres Protokoll verwendet wird, sollten Sie das Raw-Socket verwenden. Der Raw-Socket verfügt über mehrere Filteroptionen, z. B. ID-Maskierung/Fehlerrahmen. Um rohe CAN-Nachrichten zu empfangen/senden, verwenden Sie AF_CAN mit dem Protokoll CAN_RAW.

14.3.2 Broadcast Manager CAN Protocol (with content filtering)

CONFIG.CAN_BCM [=m] **[M]**

Der Broadcast Manager bietet Inhaltsfilterung, Timeout-Überwachung, Senden von RTR-Frames und zyklischen CAN-Nachrichten ohne ständige Benutzerinteraktion. Der BCM kann über die BSD-Socket-API „programmiert“ werden und informiert Sie bei Bedarf z. B. nur bei Content-Updates/Timeouts. In den meisten Fällen, in denen zyklische CAN-Nachrichten auf dem Bus verwendet werden (z. B. in der Automobilbranche), wird man wahrscheinlich den bcm-Socket verwenden wollen. Um den Broadcast Manager zu nutzen, verwenden Sie AF_CAN mit dem Protokoll CAN_BCM.

14.3.3 CAN Gateway/Router (with netlink configuration)

CONFIG.CAN_GW [=m] **[M]**

Der CAN-Gateway/Router wird zum Weiterleiten (und Modifizieren) von CAN-Frames verwendet. Er basiert auf der PF_CAN-Kerninfrastruktur für die Nachrichtenfilterung und das Senden von Nachrichten und kann optional geroutete CAN-Frames im laufenden Betrieb ändern. CAN-Frames können zwischen CAN-Netzwerkschnittstellen geroutet werden (ein Hop). Sie können mit AND/OR/XOR/SET-Verknüpfungen modifiziert werden, wie sie von der Netlink-Konfigurationsschnittstelle konfiguriert werden, die z. B. von iptables bekannt ist.

14.3.4 SAE J1939

CONFIG.CAN_J1939 [=m] **[M]**

SAE J1939

Sagen Sie Y, um eine In-Kernel-Unterstützung für den Sockettyp J1939 zu haben. Dies ermöglicht die Kommunikation gemäß SAE j1939.

Die relevanten Teile im Kernel sind SAE j1939-21 (Datenverbindung & Transportprotokoll) & SAE j1939-81 (Netzwerkverwaltung).

14.3.5 ISO 15765-2:2016 CAN transport protocol

CONFIG.CAN_ISOTP [=m] **[M]**

CAN-Transportprotokolle bieten Unterstützung für segmentierte Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwi-

schen CAN-Knoten über zwei definierte CAN-Identifizierer. Da CAN-Frames nur eine geringe Anzahl von Datenbytes transportieren können (max. 8 Bytes für „klassisches“ CAN und max. 64 Bytes für CAN FD), wird diese Segmentierung benötigt, um längere Protocol Data Units (PDU) zu transportieren, wie sie z. B. für die Fahrzeugdiagnose (UDS, ISO 14229) oder IP-over-CAN-Verkehr benötigt werden. Dieser Protokolltreiber implementiert Datenübertragungen gemäß ISO 15765-2:2016 für „klassische“ CAN- und CAN FD-Frame-Typen. Wenn Sie Fahrzeugdiagnosedienste (UDS) durchführen möchten, sagen Sie Y.

14.4 Bluetooth subsystem support →

CONFIG_BT [=m] [M]

Bluetooth ist eine kostengünstige drahtlose Technologie mit geringem Stromverbrauch und kurzer Reichweite. Sie wurde als Ersatz für Kabel und andere Kurzstreckentechnologien wie IrDA entwickelt. Bluetooth arbeitet in einem persönlichen Bereich (personal area range), der in der Regel bis zu 10 Meter reicht. Weitere Informationen über Bluetooth finden Sie unter <https://www.bluetooth.com/>. Das Bluetooth-Subsystem von Linux besteht aus mehreren Schichten:

- Bluetooth-Kern
 - HCI Geräte- und Verbindungsmanager, Scheduler
 - SCO audio links
 - L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol)
 - SMP (Security Manager Protocol) auf LE (Low Energy) Verbindungen
 - ISO isochrone Verbindungen
- HCI Gerätetreiber (Schnittstelle zur Hardware)
- RFCOMM Modul (RFCOMM Protokoll)
- BNEP Modul (Bluetooth Netzwerkkapselungsprotokoll)
- CMTP-Modul (CAPI Message Transport Protocol)
- HIDP-Modul (Protokoll für menschliche Schnittstellengeräte)

Sagen Sie hier Y, um die Bluetooth-Unterstützung in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul (bluetooth) zu kompilieren. Um das Linux-Bluetooth-Subsystem zu nutzen, benötigen Sie mehrere Userspace-Dienstprogramme wie hciconfig und bluetoothd. Diese Dienstprogramme und Aktualisierungen für Bluetooth-Kernelmodule werden in den BlueZ-Paketen bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.bluez.org/>.

14.4.1 Bluetooth Classic (BR/EDR) features

CONFIG_BT_BREDR [=y] [Y]

Bluetooth Classic bietet Unterstützung für Basic Rate (BR), die mit Bluetooth Version 1.0b oder höher verfügbar ist, und Unterstützung für Enhanced Data Rate (EDR), die mit Bluetooth Version 2.0 oder höher verfügbar ist.

14.4.1.1 RFCOMM protocol support

CONFIG_BT_RFCOMM [=m] [M]

RFCOMM bietet einen verbindungsorientierten Stream-Transport. Die RFCOMM-Unterstützung ist für Dialup Networking, OBEX und andere Bluetooth-Anwendungen erforderlich. Sagen Sie hier Y, um die RFCOMM-Unterstützung in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um sie als Modul (rfcomm) zu kompilieren.

14.4.1.1.1 RFCOMM TTY support

CONFIG_BT_RFCOMM_TTY [=y] [Y]

This option enables TTY emulation support for RFCOMM channels.

14.4.1.2 BNEP protocol support

CONFIG_BT_BNEP [=m] [M]

BNEP (Bluetooth Network Encapsulation Protocol) ist eine Ethernet-Emulationsschicht über Bluetooth. BNEP ist für Bluetooth PAN (Personal Area Network) erforderlich. Sagen Sie hier Y, um BNEP-Unterstützung in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um es als Modul (bnep) zu kompilieren.

14.4.1.2.1 Multicast filter support

CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Multicast-Filterunterstützung für BNEP.

14.4.1.2.2 Protocol filter support

CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER [=y] [Y]

Mit dieser Option wird die Protokollfilterunterstützung für BNEP aktiviert.

14.4.1.3 CMTP protocol support

CONFIG_BT_CMTP [=m] [M]

CMTP (CAPI Message Transport Protocol) ist eine Transportschicht für CAPI-Nachrichten. CMTP ist für das Bluetooth Common ISDN Access Profile erforderlich. Sagen Sie hier Y, um CMTP-Unterstützung in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um es als Modul (cmtp) zu kompilieren.

14.4.1.4 HIDP protocol support

CONFIG_BT_HIDP [=m] [M]

HIDP (Human Interface Device Protocol) ist eine Transportschicht für HID-Meldungen. HIDP ist für das Bluetooth Human Interface Device Profile erforderlich. Sagen Sie hier Y, um HIDP-Unterstützung in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um es als Modul (hidp) zu kompilieren.

14.4.1.5 Bluetooth High Speed (HS) features

CONFIG_BT_HS [=n] [N]

Bluetooth High Speed unterstützt das Off-Loading von Bluetooth-Verbindungen über die physikalische Schicht 802.11 (wifi), die mit Bluetooth Version 3.0 oder höher verfügbar ist.

14.4.2 Bluetooth Low Energy (LE) features

CONFIG_BT_LE [=y] [Y]

Bluetooth Low Energy unterstützt eine energiesparende physikalische Schicht, die mit Bluetooth Version 4.0 oder höher verfügbar ist.

14.4.2.1 Bluetooth L2CAP Enhanced Credit Flow Control

CONFIG_BT_LE_L2CAP_ECREL [=y] [Y]

Bluetooth Low Energy L2CAP Enhanced Credit Flow Control verfügbar mit Bluetooth Version 5.2 oder höher. Dies kann durch die Übergabe von `bluetooth.enable_ecred=1|0` in der Kernel-Befehlszeile außer Kraft gesetzt werden.

14.4.2.2 Bluetooth 6LoWPAN support

CONFIG_BT_6LOWPAN [=m] [M]

IPv6-Kompression über Bluetooth Low Energy.

14.4.3 Enable LED triggers

CONFIG_BT_LEDS [=y] [Y]

Mit dieser Option können Sie einige LED-Trigger für verschiedene Bluetooth-Ereignisse auswählen.

14.4.4 Enable Microsoft extensions

CONFIG_BT_MSFTTEXT [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht die Unterstützung der von Microsoft definierten HCI-Anbietererweiterungen.

14.4.5 Enable Android Open Source Project extensions

CONFIG_BT_AOSPEXT [=y] [Y]

Diese Option ermöglicht die Unterstützung für die vom Android Open Source Project definierten HCI-Herstellererweiterungen.

14.4.6 Enable Bluetooth internals in debugfs

CONFIG_BT_DEBUGFS [=y] [Y]

Umfassende Informationen über interne Bluetooth-Zustände in `debugfs` bereitstellen.

14.4.7 Bluetooth self testing support

CONFIG_BT_SELFTEST [=n] [N]

Führen Sie bei der Initialisierung des Bluetooth-Subsystems Selbsttests durch. Dies ist eine Entwickleroption und kann zu erheblichen Verzögerungen beim Booten des Systems führen. Wenn das Bluetooth-Subsystem als Modul gebaut wird, werden die Testfälle als erstes beim Laden des Moduls ausgeführt. Wenn das Bluetooth-Subsystem in das Kernel-Image kompiliert wird, werden die Testfälle erst spät in der Aufrufhierarchie ausgeführt.

14.4.8 Bluetooth device drivers →

(Bluetooth-Gerätetreiber)

14.4.8.1 HCI USB driver

CONFIG_BT_HCIBTUSB [=m] [M]

Bluetooth HCI USB-Treiber. Dieser Treiber ist erforderlich, wenn Sie Bluetooth-Geräte mit USB-Schnittstelle verwenden möchten. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für Bluetooth-USB-Geräte in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um sie als Modul (`btusb`) zu kompilieren.

14.4.8.1.1 Enable USB autosuspend for Bluetooth USB devices by default

CONFIG_BT_HCIBTUSB_AUTOSUSPEND [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, um USB-Autosuspend für Bluetooth-USB-Geräte standardmäßig zu aktivieren. Dies kann durch die Übergabe von `btusb.enable_autosuspend=[y|n]` in der Kernel-Kommandozeile überschrieben werden.

14.4.8.1.2 Enable USB poll_sync for Bluetooth USB devices by default

CONFIG_BT_HCIBTUSB_POLL_SYNC [=y] [Y]

`poll_sync` synchronisiert die USB-Daten- und -Ereignis-Endpunkte, indem es letzteren Vorrang einräumt. Sagen Sie hier Y, um USB `poll_sync` für Bluetooth-USB-Geräte standardmäßig zu aktivieren.

14.4.8.1.3 Broadcom protocol support

CONFIG_BT_HCIBTUSB_BCM [=y] [Y]

Die Unterstützung des Broadcom-Protokolls ermöglicht den Download von Firmware und Patchram für Broadcom-Bluetooth-Controller. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das Broadcom-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.1.4 MediaTek protocol support

CONFIG_BT_HCIBTUSB_MTK [=y] [Y]

Die Unterstützung des MediaTek-Protokolls ermöglicht den Firmware-Download und die Chip-Initialisierung für MediaTek Bluetooth-USB-Controller. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für das MediaTek-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.1.5 Realtek protocol support

CONFIG_BT_HCIBTUSB_RTL [=y] [Y]

Die Unterstützung des Realtek-Protokolls ermöglicht den Download von Firmware und Konfiguration für Realtek-Bluetooth-Controller. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das Realtek-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.2 HCI SDIO driver

CONFIG_BT_HCIBTSDIO [=m] [M]

Bluetooth-HCI-SDIO-Treiber. Dieser Treiber ist erforderlich, wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit SDIO-Schnittstelle verwenden möchten. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für Bluetooth-SDIO-Geräte in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um sie als Modul (btsdio) zu kompilieren.

14.4.8.3 HCI UART driver

CONFIG_BT_HCIUART [=m] [M]

Bluetooth HCI UART-Treiber. Dieser Treiber ist erforderlich, wenn Sie Bluetooth-Geräte mit serieller Schnittstelle verwenden möchten. Sie benötigen diesen Treiber auch, wenn Sie UART-basierte Bluetooth PCMCIA- und CF-Geräte wie Xircom Credit Card Adapter und BrainBoxes Bluetooth PC Card verwenden. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für Bluetooth-UART-Geräte in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um sie als Modul (hci_uart) zu kompilieren.

14.4.8.3.1 UART (H4) protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_H4 [=y] [Y]

UART (H4) ist ein serielles Protokoll für die Kommunikation zwischen Bluetooth-Gerät und Host. Dieses Protokoll ist für die meisten Bluetooth-Geräte mit UART-Schnittstelle erforderlich, einschließlich PCMCIA- und CF-Karten. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das HCI UART (H4) Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.2 UART Nokia H4+ protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_NOKIA [=m] [M]

Nokia H4+ ist ein serielles Protokoll für die Kommunikation zwischen Bluetooth-Gerät und Host. Dieses Protokoll ist für Bluetooth-Geräte mit UART-Schnittstelle in Nokia-Geräten erforderlich. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das H4+-Protokoll von Nokia zu kompilieren.

14.4.8.3.3 BCSP protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_BCSP [=y] [Y]

BCSP (BlueCore Serial Protocol) ist ein serielles Protokoll für die Kommunikation zwischen Bluetooth-Gerät und Host. Dieses Protokoll ist für Bluetooth-Geräte erforderlich, die nicht auf dem CSR BlueCore-Chip basieren, einschließlich PCMCIA- und CF-Karten. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das HCI BCSP-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.4 Atheros AR300x serial support

CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K [=y] [Y]

HCIATH3K (HCI Atheros AR300x) ist ein serielles Protokoll für die Kommunikation zwischen Host und Atheros AR300x Bluetooth-Geräten. Mit diesem Protokoll können AR300x-Chips mit Unterstützung für die Energieverwaltung aktiviert werden. Aktivieren Sie dies, wenn Sie ein serielles Bluetooth-Gerät vom Typ Atheros AR300x besitzen. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das HCI UART ATH3K Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.5 HCILL protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_LL [=y] [Y]

HCILL (HCI Low Level) ist ein serielles Protokoll für die Kommunikation zwischen Bluetooth-Gerät und Host. Dieses Protokoll ist für serielle Bluetooth-Geräte erforderlich, die auf BRF-Chips von Texas Instruments basieren. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das HCILL-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.6 Three-wire UART (H5) protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE [=y] [Y]

Der HCI Three-wire UART Transport Layer ermöglicht es, die Bluetooth HCI über eine serielle Schnittstelle zu nutzen. Der HCI Three-wire UART Transport Layer geht davon aus, dass die UART-Kommunikation Bitfehler, Overrun-Fehler oder Burst-Fehler aufweisen kann, wodurch CTS/RTS-Leitungen überflüssig werden. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das Three-wire UART-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.7 Intel protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_INTEL [=y] [Y]

Die Unterstützung des Intel-Protokolls ermöglicht Bluetooth HCI über die serielle Schnittstelle für Intel-Bluetooth-Controller. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für das Intel-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.8 Broadcom protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_BCM [=y] [Y]

Die Unterstützung des Broadcom-Protokolls ermöglicht Bluetooth HCI über die serielle Schnittstelle für Broadcom Bluetooth-Controller. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das Broadcom-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.9 Realtek protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_RTL [=y] [Y]

Die Unterstützung des Realtek-Protokolls ermöglicht Bluetooth HCI über eine serielle 3-Draht-Schnittstelle für Realtek Bluetooth-Controller. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das Realtek-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.10 Qualcomm Atheros protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_QCA [=y] [Y]

Das Qualcomm Atheros-Protokoll unterstützt die HCI-In-Band-Sleep-Funktion über die serielle Schnittstelle (H4) zwischen Controller und Host. Dieses Protokoll ist für die UART-Taktsteuerung für QCA-Bluetooth-Geräte erforderlich. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das QCA-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.11 Intel AG6XX protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX [=y] [Y]

Die Unterstützung des Intel/AG6XX-Protokolls ermöglicht Bluetooth HCI über die serielle Schnittstelle für Intel ibt 2.1 Bluetooth-Controller. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das Intel AG6XX-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.12 Marvell protocol support

CONFIG_BT_HCIUART_MRVL [=y] [Y]

Marvell ist ein serielles Protokoll für die Kommunikation zwischen Bluetooth-Gerät und Host. Dieses Protokoll ist für die meisten Marvell-Bluetooth-Geräte mit UART-Schnittstelle erforderlich. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für das HCI MRVL-Protokoll zu kompilieren.

14.4.8.3.13 HCI BCM203x USB driver

CONFIG_BT_HCIBCM203X [=m] [M]

Bluetooth HCI BCM203x USB-Treiber. Dieser Treiber bietet den Mechanismus zum Laden der Firmware für die Broadcom Bluetooth-basierten Geräte. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für HCI BCM203x-Geräte in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul (bcm203x) zu kompilieren.

14.4.8.3.14 HCI BCM4377/4378/4387 PCIe driver

CONFIG_BT_HCIBCM4377 [=m] [M]

Unterstützung für Broadcom BCM4377/4378/4387 Bluetooth-Chipsätze, die über PCIe angeschlossen sind. Diese sind in der Regel in Apple-Geräten zu finden. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für Geräte der HCI BCM4377-Familie in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um dies als Modul (hci_bcm4377) zu kompilieren.

14.4.8.3.15 HCI BPA10x USB driver

CONFIG_BT_HCIBPA10X [=m] [M]

Bluetooth HCI BPA10x USB-Treiber.

Dieser Treiber bietet die Unterstützung für die Digianswer BPA 100/105 Bluetooth-Schnüffelgeräte. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für HCI BPA10x-Geräte in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul (bpa10x) zu kompilieren.

14.4.8.3.16 HCI BlueFRITZ! USB driver

CONFIG_BT_HCIBFUSB [=m] [M]

Bluetooth HCI BlueFRITZ! USB-Treiber.

Dieser Treiber bietet Unterstützung für Bluetooth-USB-Geräte mit AVM-Schnittstelle:

- AVM BlueFRITZ! USB

Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für HCI BFUSB Geräte in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul (bfusb) zu kompilieren.

14.4.8.3.17 HCI DTL1 (PC Card) driver

CONFIG_BT_HCIDTL1 [=m] [M]

Bluetooth HCI DTL1 (PC Card) Treiber.

Dieser Treiber bietet Unterstützung für Bluetooth PCMCIA Geräte mit Nokia DTL1 Schnittstelle:

- Nokia Bluetooth-Karte
- Sockel Bluetooth CF-Karte

Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für HCI DTL1 Geräte in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul (dtl1.cs) zu kompilieren.

14.4.8.3.18 HCI BT3C (PC Card) driver

CONFIG_BT_HCIBT3C [=m] [M]

Bluetooth HCI BT3C (PC Card) Treiber.

Dieser Treiber bietet Unterstützung für Bluetooth PCMCIA Geräte mit 3Com BT3C Schnittstelle:

- 3Com Bluetooth-Karte (3CRWB6096)
- HP Bluetooth-Karte

Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für HCI BT3C Geräte in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul (bt3c.cs) zu kompilieren.

14.4.8.3.19 HCI BlueCard (PC Card) driver

CONFIG_BT_HCIBLUECARD [=m] [M]

Bluetooth HCI BlueCard (PC Card) Treiber.

Dieser Treiber bietet Unterstützung für Bluetooth PCMCIA Geräte mit Anycom BlueCard Schnittstelle:

- Anycom Bluetooth PC-Karte
- Anycom Bluetooth CF-Karte

Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für HCI BlueCard-Geräte in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul (bluecard.cs) zu kompilieren.

14.4.8.3.20 HCI VHCI (Virtual HCI device) driver

CONFIG_BT_HCI_VHCI [=m] [M]

Bluetooth Virtual HCI Gerätetreiber.

Dieser Treiber ist erforderlich, wenn Sie die HCI-Emulationssoftware verwenden möchten. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für virtuelle HCI-Geräte in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um dies als Modul (hci_vhci) zu kompilieren.

14.4.8.3.21 Marvell Bluetooth driver support

CONFIG_BT_MRVL [=m] [M]

Der Kerntreiber zur Unterstützung von Marvell-Bluetooth-Geräten. Dieser Treiber ist erforderlich, wenn Sie Marvell-Bluetooth-Geräte wie 8688/8787/8797/8887/8897/8977/8987/8997 unterstützen möchten. Sagen Sie hier Y, um den Marvell-Bluetooth-Treiber in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um diesen als Modul zu kompilieren.

14.4.8.3.21.1 Marvell BT-over-SDIO driver

CONFIG_BT_MRVL_SDIO [=m] [M]

Der Treiber für Marvell Bluetooth-Chipsätze mit SDIO-Schnittstelle.

Dieser Treiber ist erforderlich, wenn Sie Marvell-Bluetooth-Geräte mit SDIO-Schnittstelle verwenden möchten. Derzeit werden SD8688/SD8787/SD8797/SD8887/SD8897/SD8977/SD8987/SD8997 Chipsätze unterstützt. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für den Marvell BT-over-SDIO-Treiber in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul zu kompilieren.

14.4.8.3.22 Atheros firmware download driver

CONFIG_BT_ATH3K [=m] [M]

Bluetooth-Firmware-Treiber zum Herunterladen.

Dieser Treiber lädt die Firmware in den Atheros-Bluetooth-Chipsatz. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für den Atheros Firmware-Download-Treiber in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul (ath3k) zu kompilieren.

14.4.8.3.23 MediaTek HCI SDIO driver

CONFIG_BT_MTKSDIO [=m] [M]

MediaTek Bluetooth HCI SDIO-Treiber. Dieser Treiber ist erforderlich, wenn Sie MediaTek Bluetooth mit SDIO-Schnittstelle verwenden möchten. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für MediaTek Bluetooth SDIO-Geräte in den Kernel zu kompilieren oder sagen Sie M, um dies als Modul (btmtksdio) zu kompilieren.

14.4.8.3.24 MediaTek HCI UART driver

CONFIG_BT_MTKUART [=m] [M]

MediaTek Bluetooth HCI UART-Treiber. Dieser Treiber wird benötigt, wenn Sie MediaTek Bluetooth mit serieller Schnittstelle verwenden möchten. Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung für MediaTek Bluetooth UART-Geräte in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um dies als Modul (btmtkuart) zu kompilieren.

14.4.8.3.25 Virtio Bluetooth driver

CONFIG_BT_VIRTIO [=m] [M]

Virtio Bluetooth-Unterstützungstreiber. Dieser Treiber unterstützt Virtio Bluetooth-Geräte. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für HCI über Virtio in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie M, um dies als Modul zu kompilieren.

14.4.8.3.26 NXP protocol support

CONFIG_BT_NXP_UART [=m] [M]

NXP ist ein serieller Treiber, der für NXP Bluetooth-Geräte mit UART-Schnittstelle benötigt wird. Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für NXP Bluetooth UART-Geräte in den Kernel zu kompilieren, oder sagen Sie hier M, um als Modul (btnxpuart) zu kompilieren.

14.5 RxRPC session sockets

CONFIG_AF_RXRPC [=m] [M]

Sagen Sie hier Y oder M, um die Unterstützung für RxRPC-Session-Sockets einzuschließen (nur den Transportteil, nicht den Präsentationsteil: (un)marshalling wird der Anwendung überlassen). Diese werden für das AFS-Kernel-Dateisystem und Userspace-Dienstprogramme verwendet. Dieses Modul unterstützt im Moment nur Client-Operationen und ist derzeit unvollständig.

Siehe Dokumentation/networking/rxrpc.rst.

14.5.1 IPv6 support for RxRPC

CONFIG_AF_RXRPC_IPV6 [=y] [Y]

Geben Sie hier Y an, damit AF_RXRPC sowohl IPV6 UDP als auch IPV4 UDP als Netzwerktransport verwenden kann.

14.5.2 Inject packet loss into RxRPC packet stream

CONFIG_AF_RXRPC_INJECT_LOSS [=n] []

Sagen wir hier Y, um Paketverluste zu verursachen, indem einige empfangene und einige gesendete Pakete verworfen werden.

14.5.3 Inject delay into packet reception

CONFIG_AF_RXRPC_INJECT_RX_DELAY [=n] []

Sagen Sie hier Y, um eine Verzögerung in den Paketempfang einzubauen, so dass eine längere RTT-Zeit modelliert werden kann. Die Verzögerung kann mit `/proc/sys/net/rxrpc/rxrpc_inject_rx_delay` konfiguriert werden, wobei eine Anzahl von Millisekunden bis zu 0,5 s eingestellt werden kann (beachten Sie, dass die Granularität tatsächlich in Jiffies angegeben wird).

14.5.4 RxRPC dynamic debugging

CONFIG_AF_RXRPC_DEBUG [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, damit zur Laufzeit steuerbare Debugging-Meldungen erscheinen. Siehe Dokumentation/networking/rxrpc.rst.

14.5.5 RxRPC Kerberos security

CONFIG_RXKAD [=y] [Y]

Bereitstellung von Kerberos-4- und AFS-Kaserver-Sicherheitshandhabung für AF_RXRPC durch die Verwendung des Schlüsselaufbewahrungsdienstes. Siehe Dokumentation/networking/rxrpc.rst.

14.5.6 RxRPC test service

CONFIG_RXPERF [=n] []

Stellen Sie einen rxperf-Dienst-Tester bereit. Dieser lauscht am UDP-Port 7009 auf eingehende Anrufe des rxperf-Programms (ein Beispiel dafür finden Sie in OpenAFS).

14.6 KCM sockets

CONFIG_AF_KCM [=m] [M]

KCM-Sockets (Kernel Connection Multiplexor) bieten eine Methode zum Multiplexen von Nachrichten eines nachrichtenbasierten Anwendungsprotokolls über Kernel-Verbindungen (z. B. TCP-Verbindungen).

14.7 MCTP core protocol support

CONFIG_MCTP [=y] [Y]

Das Management Component Transport Protocol (MCTP) ist ein systeminternes Protokoll für die Kommunikation zwischen Verwaltungscontrollern und den von ihnen verwalteten Geräten (Peripheriegeräte, Host-Prozessoren usw.). Das Protokoll ist in der DMTF-Spezifikation DSP0236 definiert. Mit dieser Option wird die MCTP-Unterstützung im Kern aktiviert. Für die Kommunikation mit anderen Geräten müssen Sie einen Treiber für einen bestimmten Hardwarekanal aktivieren.

14.8 Wireless →

CONFIG_WIRELESS [=y] [Y]

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

14.8.1 cfg80211 – wireless configuration API

CONFIG_CFG80211 [=m] [Y]

cfg80211 ist die Linux-API für die Konfiguration des drahtlosen LAN (802.11). Aktivieren Sie dies, wenn Sie ein drahtloses Gerät haben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Wireless-Wikis: <https://wireless.wiki.kernel.org/en/developers/Documentation/cfg80211> Wenn es als Modul gebaut wird, wird dies `cfg80211` genannt.

14.8.1.1 nl80211 testmode command

CONFIG_NL80211_TESTMODE [=n] []

Der Befehl nl80211 testmode hilft bei der Implementierung von Dingen wie Werkskalibrierung oder Validierungstools für Funkchips. Wählen Sie diese Option NUR für Kernel, die speziell für solche Zwecke entwickelt wurden. Debugging-Tools, die in den Händen der Benutzer landen sollen, sollten besser mit debugfs implementiert werden.

Sagen Sie N.

14.8.1.2 enable developer warnings

CONFIG_CFG0211_DEVELOPER_WARNINGS [=n] []

Diese Option aktiviert einige zusätzliche Warnungen, die cfg80211-Entwicklern und Treiberentwicklern helfen, aber Vorsicht, sie können auch durch Wettrennen mit dem Userspace ausgelöst werden. Wenn zum Beispiel ein Treiber meldet, dass er vom AP getrennt wurde, der Benutzer aber gleichzeitig die Verbindung manuell trennt, kann die Warnung aufgrund von Wettläufen fälschlicherweise ausgelöst werden. Sagen Sie Y nur, wenn Sie cfg80211 oder einen darauf basierenden Treiber (oder mac80211) entwickeln.

14.8.1.3 enable powersave by default

CONFIG_CFG0211_DEFAULT_PS [=y] [Y]

Mit dieser Option wird der Energiesparmodus standardmäßig aktiviert. Wenn dies bei Ihren Anwendungen zu Fehlverhalten führt, sollten Sie stattdessen Ihre Anwendungen korrigieren – sie müssen ihre Anforderungen an die Netzwerklatenz registrieren, siehe Documentation/power/pm_qos_interface.rst.

14.8.1.4 cfg80211 DebugFS entries

CONFIG_CFG0211_DEBUGFS [=y] [Y]

Sie können dies aktivieren, wenn Sie debugfs-Einträge für cfg80211 wünschen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.8.2 lib80211 debugging messages

CONFIG_LIB80211_DEBUG [=n] []

Sie können dies aktivieren, wenn Sie ausführliche Debugging-Meldungen von lib80211 wünschen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.8.3 Generic IEEE 802.11 Networking Stack (mac80211)

CONFIG_MAC80211 [=m] [M]

Diese Option aktiviert den hardwareunabhängigen IEEE 802.11-Netzwerkstack.

14.8.4 Default rate control algorithm () →

Diese Option wählt den Standard-Algorithmus für die Ratenkontrolle aus, den mac80211 verwenden soll. Beachten Sie, dass dieser Standardwert immer noch durch den Modulparameter ieee80211_default_rc_algo überschrieben werden kann, wenn andere Algorithmen verfügbar sind.

14.8.4.1 Minstrel

CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_MINSTREL [=y] [Y]

Wählen Sie Minstrel als Standard-Algorithmus für die Ratenkontrolle.

14.8.5 Enable mac80211 mesh networking support

CONFIG_MAC80211_MESH [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option, um den 802.11-Mesh-Betrieb in mac80211-Treibern, die ihn unterstützen, zu aktivieren. 802.11 Mesh verbindet mehrere Stationen über (möglicherweise Multi-Hop-) Funkverbindungen zu einem einzigen logischen LAN.

14.8.6 Enable LED triggers

CONFIG_MAC80211_LEDS [=y] [Y]

Diese Option aktiviert einige LED-Trigger für verschiedene Paket-Empfangs-/Sendeereignisse.

14.8.7 Export mac80211 internals in DebugFS

CONFIG_MAC80211_DEBUGFS [=y] [Y]

Wählen Sie dies, um umfangreiche Informationen über den internen Zustand von mac80211 in debugfs zu sehen. Sagen Sie N, es sei denn, Sie wissen, dass Sie dies brauchen.

14.8.8 Trace all mac80211 debug messages

CONFIG_MAC80211_MESSAGE_TRACING [=n] [N]

Wählen Sie diese Option, damit mac80211 das mac80211_msg-Trace-Subsystem mit Tracepoints registriert, um alle Debugging-Meldungen zu sammeln, unabhängig davon, ob sie in das Kernel-Log gedruckt werden. Der Mehraufwand bei dieser Option besteht darin, dass alle Meldungen in der Binärdatei vorhanden sein müssen und zur Laufzeit für die Verfolgung formatiert werden müssen.

14.8.9 Select mac80211 debugging features

CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU [=n] [N]

Diese Option sammelt verschiedene mac80211-Debug-Einstellungen.

14.9 RF switch subsystem support →

CONFIG_RFKILL [=m] [Y]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie die Kontrolle über die RF-Schalter haben wollen, die auf vielen WiFi- und Bluetooth-Karten zu finden sind.

Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `rfkill` heißen.

14.9.1 GPIO RFKILL driver

CONFIG_RFKILL_GPIO [=m] [M]

Wenn Sie dies bejahen, erhalten Sie Unterstützung für einen generischen gpio RFKILL-Treiber.

14.10 Plan 9 Resource Sharing Support (9P2000) →

CONFIG_NET_9P [=m] [Y]

Wenn Sie hier Y eingeben, erhalten Sie experimentelle Unterstützung für die gemeinsame Nutzung von Plan 9-Ressourcen über das 9P2000-Protokoll. Siehe <http://v9fs.sf.net> für weitere Informationen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.10.1 9P FD Transport

CONFIG_NET_9P_FD [=m] [M]

Damit wird Unterstützung für Transporte über TCP, Unix-Sockets und Dateiskriptoren geschaffen.

14.10.2 9P Virtio Transport

CONFIG_NET_9P_VIRTIO [=m] [M]

Damit wird die Unterstützung für einen Transport zwischen Gastpartitionen und einer Hostpartition geschaffen.

14.10.3 9P Xen Transport

CONFIG_NET_9P_XEN [=m] [M]

Damit wird die Unterstützung für einen Transport für 9pfs zwischen zwei Xen-Domänen geschaffen.

14.10.4 9P RDMA Transport (Experimental)

CONFIG_NET_9P_RDMA [=m] [M]

Damit wird Unterstützung für einen RDMA-Transport geschaffen.

14.10.5 Debug information

CONFIG.NET_9P_DEBUG [=m] [M]

Sagen Sie Y, wenn Sie möchten, dass das 9P-Subsystem Debug-Informationen protokolliert.

14.11 CAIF support

CONFIG.CAIF [=n] []

Das „Communication CPU to Application CPU Interface“ (CAIF) ist ein paketbasiertes, verbindungsorientiertes MUX-Protokoll, das von ST-Ericsson zur Verwendung mit seinen Modems entwickelt wurde. Der Zugriff erfolgt aus dem Userspace als Socket (PF_CAIF).

Geben Sie hier Y (oder M) an, wenn Sie für ein Telefonprodukt (z. B. Android oder MeeGo) bauen, das CAIF als Transport verwendet. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

Wenn Sie es als Modul bauen wollen, muss CAIF_NETDEV auch als Modul gebaut werden. Sie müssen auch Y (oder M) für alle physischen CAIF-Geräte angeben, die Ihre Plattform benötigt. Weitere Informationen zur Verwendung und Konfiguration von CAIF finden Sie unter [Documentation/networking/caif](#).

14.12 Ceph core library

CONFIG.CEPH_LIB [=m] [M]

Wählen Sie hier Y oder M, um cephlib einzubinden, die die gemeinsame Funktionalität sowohl für das Ceph-Dateisystem als auch für das rados block device (rbd) bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter <https://ceph.io/>. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.12.1 Include file:line in ceph debug output

CONFIG.CEPH_LIB_PRETTYDEBUG [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y eingeben, wird die Debug-Ausgabe einen Dateinamen und eine Zeile enthalten, um die Fehlersuche zu erleichtern. Dies erhöht die Kernelgröße und verlangsamt die Ausführung leicht, wenn Debug-Aufrufseiten aktiviert sind (z. B. über CONFIG_DYNAMIC_DEBUG). Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.12.2 Use in-kernel support for DNS lookup

CONFIG.CEPH_LIB_USE_DNS_RESOLVER [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, werden Hostnamen (z. B. Monitoradressen) mit der Funktion CONFIG_DNS_RESOLVER aufgelöst.

Informationen über die Verwendung von CONFIG_DNS_RESOLVER finden Sie unter [Documentation/networking/dns_resolver.rst](#)

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.13 NFC subsystem support →

CONFIG.NFC [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie Unterstützung für NFC-Geräte (Near Field Communication) bauen wollen. Um diese Unterstützung als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `nfc` genannt.

14.14 Packet-sampling netlink channel —

CONFIG.PSAMPLE [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um Unterstützung für den Netlink-Kanal mit Paketsampling hinzuzufügen. Dieser Netlink-Kanal ermöglicht die Übertragung von Paketen zusammen mit einigen Metadaten in den Userspace. Um diese Unterstützung als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: das Modul wird `psample` genannt.

14.15 Inter-FE based on IETF ForCES InterFE LFB —

CONFIG.PSAMPLE [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung des IFE-Kapselungsprotokolls hinzuzufügen. Einzelheiten finden Sie im `netdev01`-Dokument:

„Verteilendes Linux-Verkehrskontroll-Klassifizierungs-Aktions-Subsystem“

Autoren: Jamal Hadi Salim und Damascene M. Joachimpillai

Um diese Unterstützung als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `ife` genannt.

14.16 Network light weight tunnels

`CONFIG.LWTUNNEL [=y] [Y]`

Diese Funktion bietet eine Infrastruktur zur Unterstützung von leichtgewichtigen Tunneln wie mpls. Einem Light-Weight-Tunnel-Endpunkt ist kein Netzgerät zugeordnet. Die Tunnelkapselungsparameter werden zusammen mit dem Status von Light-Weight-Tunneln gespeichert, die mit Fib-Routen verbunden sind.

14.16.1 Execute BPF program as route nexthop action

`CONFIG.LWTUNNEL.BPF [=y] [Y]`

Ermöglicht die Ausführung von BPF-Programmen als Nexthop-Aktion nach einem Routensuchlauf für eingehende und ausgehende Pakete.

14.17 Page pool stats

`CONFIG.PAGE.POOL.STATS [=y] [Y]`

Aktivieren Sie die Seitenpoolstatistik, um die Seitenzuweisung und das Recycling in Seitenpools zu verfolgen. Diese Option verursacht zusätzliche CPU-Kosten für die Zuweisungs- und Wiederverwendungspfade und zusätzliche Speicherkosten für die Speicherung der Statistiken. Diese Statistiken sind nur verfügbar, wenn diese Option aktiviert ist und wenn der Treiber, der den Seitenpool verwendet, den Export dieser Daten unterstützt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

14.18 Generic failover module

`CONFIG.FAILOVER [=m] [M]`

Das Failover-Modul bietet eine generische Schnittstelle für paravirtuelle Treiber, um ein Netdev und einen Satz von Ops bei einer Failover-Instanz zu registrieren. Die Ops werden als Event-Handler verwendet, die aufgerufen werden, um Netdev-Registrierungs-/Entregistrierungs-/Link-/Namensänderungs-Ereignisse auf Slave-PCI-Ethernet-Geräten mit der gleichen MAC-Adresse wie das Failover-Netdev zu behandeln. Dies ermöglicht es paravirtuellen Treibern, ein VF als beschleunigten Datenpfad mit niedriger Latenz zu verwenden. Es ermöglicht auch die Live-Migration von VMs mit direkt angeschlossenen VFs durch Failover auf den paravirtuellen Datenpfad, wenn das VF ausgesteckt wird.

14.19 Netlink interface for ethtool

`CONFIG.ETHTOOL.NETLINK [=y] [Y]`

Eine alternative Benutzerschnittstelle für ethtool, die auf generischem Netlink basiert. Sie bietet eine bessere Erweiterbarkeit und einige neue Funktionen, z. B. Benachrichtigungsmeldungen.

15 Device Drivers →

(Gerätetreiber)

15.1 EISA support —

`CONFIG.EISA [=n] [ ]`

Der Extended Industry Standard Architecture (EISA)-Bus wurde als offene Alternative zum IBM MicroChannel-Bus entwickelt. Der EISA-Bus bot einige der Funktionen des IBM-MicroChannel-Busses und war gleichzeitig abwärtskompatibel mit Karten, die für den älteren ISA-Bus hergestellt wurden. Der EISA-Bus wurde zwischen 1988 und 1995 in begrenztem Umfang eingesetzt, als er durch den PCI-Bus überflüssig wurde. Geben Sie hier Y an, wenn Sie einen Kernel für einen EISA-basierten Rechner erstellen. Ansonsten sagen Sie N.

15.2 PCI support →

CONFIG.PCI [=y] [Y]

Diese Option aktiviert die Unterstützung für den lokalen PCI-Bus, einschließlich der Unterstützung für PCI-X und die Grundlagen für die Unterstützung von PCI Express.

Sagen Sie hier Y, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun.

15.2.1 PCI Express Port Bus support

CONFIG.PCIEXPRTBUS [=y] [Y]

Dadurch wird die Unterstützung für den PCI Express Port Bus aktiviert. Benutzer können dann die Unterstützung für Native Hot-Plug, Advanced Error Reporting, Power Management Events und Downstream Port Containment aktivieren.

15.2.1.1 PCI Express Hotplug driver

CONFIG.HOTPLUG.PCI.PCI [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie ein Motherboard haben, das natives PCIe-Hotplug unterstützt. Thunderbolt/USB4 PCIe-Tunneling hängt von nativem PCIe-Hotplug ab. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.2.1.2 PCI Express Advanced Error Reporting support

CONFIG.PCI.AER [=y] [Y]

Dies ermöglicht die Unterstützung des PCI Express Root Port Advanced Error Reporting (AER) Treibers. Die an den Root Port gesendeten Fehlermeldungen werden vom PCI Express AER-Treiber verarbeitet.

15.2.1.2.1 PCI Express error injection support

CONFIG.PCI.AER.INJECT [=m] [M]

Dies aktiviert den PCI Express Root Port Advanced Error Reporting (AER) Software-Fehlerinjektor. Das Debuggen von AER-Code ist ziemlich schwierig, da es schwierig ist, verschiedene echte Hardwarefehler auszulösen. Software-basierte Fehlerinjektion kann fast alle Arten von Fehlern mit Hilfe eines Userspace-Hilfswerkzeugs `aer-inject` vortäuschen, das unter folgender Adresse erhältlich ist <https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/gong.chen/aer-inject.git/>

15.2.1.2.2 PCI Express CXL RAS support

CONFIG.PCI.AER.CXL [=y] [Y]

Aktiviert die CXL-Fehlerbehandlung. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

15.2.1.2.3 PCI Express ECRC settings control

CONFIG.PCI.ECRC [=y] [Y]

Wird verwendet, um Firmware-/Bios-Einstellungen für PCI Express ECRC (Transaction Layer End-to-End CRC Checking) außer Kraft zu setzen. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.2.2 PCI Express ASPM control

CONFIG.PCI.ASPM [=y] [Y]

Dies ermöglicht dem Betriebssystem die Kontrolle über PCI Express ASPM (Active State Power Management) und Clock Power Management. ASPM unterstützt den Zustand L0/L0s/L1.

ASPM wird zunächst von der Firmware eingerichtet. Wenn diese Option aktiviert ist, kann Linux diesen Status ändern, um ASPM bei bekanntermaßen schlechter Hardware oder Konfigurationen zu deaktivieren und bei bekanntermaßen sicherer Hardware zu aktivieren. ASPM kann zur Laufzeit über `/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy` deaktiviert oder aktiviert werden. Im Zweifelsfall sagen Sie Y.

15.2.2.1 Default ASPM policy (BIOS default) →

Für diese Option gibt es keine Hilfe.

15.2.2.1.1 BIOS default

CONFIG.PCI.ASPM.DEFAULT [=y] [Y]

Verwenden Sie die BIOS-Standardeinstellungen für PCI Express ASPM.

15.2.2.1.2 Powersave

CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE [=n] []

Aktiviert PCI Express ASPM L0s und L1 wo möglich, auch wenn das BIOS dies nicht getan hat.

15.2.2.1.3 Power Supersave

CONFIG_PCIEASPM_POWER_SUPERSAVE [=n] []

Wie PCIEASPM_POWERSAVE, nur dass auch L1-Substates aktiviert werden, wo dies möglich ist. Dies würde zu höheren Energieeinsparungen führen, während man in L1 bleibt, wo die Komponenten dies unterstützen.

15.2.2.1.4 Performance

CONFIG_PCIEASPM_POWER_PERFORMANCE [=n] []

Deaktivieren Sie PCI Express ASPM L0s und L1, auch wenn das BIOS sie aktiviert hat.

15.2.3 PCI Express Downstream Port Containment support

CONFIG_PCIE_DPC [=y] [Y]

Dies ermöglicht die Unterstützung von PCI Express Downstream Port Containment (DPC) Treibern. DPC-Ereignisse von Root- und Downstream-Ports werden durch den DPC-Treiber verarbeitet. Wenn Ihr System nicht über diese Fähigkeit verfügt oder Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, können Sie mit N antworten.

15.2.4 PCI Express Precision Time Measurement support

CONFIG_PCIE_PTM [=y] [Y]

Dies ermöglicht die Unterstützung von PCI Express Precision Time Measurement (PTM). Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie Geräte haben, die PTM unterstützen, aber es ist sicher, sie zu aktivieren, auch wenn Sie sie nicht haben.

15.2.5 PCI Express Error Disconnect Recover support

CONFIG_PCIE_EDR [=y] [Y]

Diese Option fügt die Unterstützung für Error Disconnect Recover hinzu, wie in der Downstream Port Containment Related Enhancements ECN der PCI Firmware Specification r3.2 beschrieben. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein hybrides DPC-Modell unterstützen möchten, das sowohl Firmware als auch Betriebssystem zur Implementierung von DPC verwendet.

15.2.6 Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X)

CONFIG_PCL_MSI [=y] [Y]

Damit können Gerätetreiber MSI (Message Signaled Interrupts) aktivieren. Message Signaled Interrupts ermöglichen es einem Gerät, einen Interrupt zu erzeugen, indem es ein eingehendes Memory Write auf seinem PCI-Bus verwendet, anstatt einen Geräte-IRQ-Pin zu aktivieren. Die Verwendung von PCI MSI-Interrupts kann beim Booten des Kernels mit der Option `pci=noms` deaktiviert werden. Dadurch wird MSI für das gesamte System deaktiviert. Wenn Sie nicht wissen, was Sie hier tun sollen, sagen Sie Y.

15.2.7 PCI Debugging

CONFIG_PCL_DEBUG [=n] []

Geben Sie hier Y an, wenn Sie möchten, dass der PCI-Kern eine Reihe von Debug-Meldungen in das Systemprotokoll schreibt. Wählen Sie dies, wenn Sie ein Problem mit der PCI-Unterstützung haben und mehr über die Vorgänge erfahren möchten. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.2.8 Enable PCI resource re-allocation detection

CONFIG_PCL_REALLOC_ENABLE_AUTO [=n] []

Geben Sie hier Y an, wenn Sie möchten, dass der PCI-Kern erkennt, ob die Neuzuweisung von PCI-Ressourcen aktiviert werden muss. Sie können jederzeit `pci=realloc=on` oder `pci=realloc=off` verwenden, um dies zu überschreiben. Es werden automatisch PCI-Ressourcen neu zugewiesen, wenn SR-IOV BARs nicht vom BIOS zugewiesen wurden. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.2.9 PCI Stub driver

CONFIG.PCLSTUB [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y oder M, wenn Sie ein PCI-Gerät reservieren wollen, wenn es einem Gastbetriebssystem zugewiesen werden soll. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.2.10 PCI PF Stub driver

CONFIG.PCI_PF_STUB [=m] [M]

Geben Sie hier Y oder M an, wenn Sie die Unterstützung für Geräte, die SR-IOV-Unterstützung benötigen, aktivieren möchten, während die PF (Physical Function) selbst keine eigentlichen Dienste auf dem Host selbst, wie z. B. Speicher oder Netzwerke, bereitstellt. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.2.11 Xen PCI Frontend

CONFIG.XEN_PCIDEV_FRONTEND [=m] [M]

Der PCI-Geräte-Frontend-Treiber ermöglicht es dem Kernel, beliebige PCI-Geräte aus einem PCI-Backend zu importieren, um PCI-Treiber-Domänen zu unterstützen.

15.2.12 PCI IOV support

CONFIG.PCLIOV [=y] [Y]

E/A-Virtualisierung ist eine PCI-Funktion, die von einigen Geräten unterstützt wird und es ihnen ermöglicht, virtuelle Geräte zu erstellen, die ihre physischen Ressourcen gemeinsam nutzen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

15.2.13 PCI PRI support

CONFIG.PCLPRI [=y] [Y]

PRI ist das PCI Page Request Interface. Es ermöglicht PCI-Geräten, die sich hinter einer IOMMU befinden, sich von Seitenfehlern zu erholen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

15.2.14 PCI PASID support

CONFIG.PCLPASID [=y] [Y]

Process Address Space Identifiers (PASIDs) können von PCI-Geräten für den gleichzeitigen Zugriff auf mehr als einen IO-Adressraum verwendet werden. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine IOMMU erforderlich, die auch PASIDs unterstützt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine solche IOMMU haben und den Treiber dafür in Ihren Kernel kompilieren wollen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

15.2.15 PCI peer-to-peer transfer support

CONFIG.PCLP2PDMA [=y] [Y]

Ermöglicht Treibern die Durchführung von PCI-Peer-to-Peer-Transaktionen zu und von BARs, die in anderen Geräten exponiert sind, die den Teil der Hierarchie darstellen, in dem Peer-to-Peer-DMA von der PCI-Spezifikation garantiert wird (d. h. alles unterhalb einer einzelnen PCI-Bridge). Viele PCIe-Root-Komplexe unterstützen keine P2P-Transaktionen, und es ist schwer zu sagen, welche sie überhaupt unterstützen. Daher müssen P2P-DMA-Transaktionen derzeit zwischen Geräten hinter demselben Root-Port erfolgen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

15.2.16 Hyper-V PCI Frontend

CONFIG.PCLHYPERV [=m] [M]

Der PCI-Geräte-Frontend-Treiber ermöglicht es dem Kernel, beliebige PCI-Geräte aus einem PCI-Backend zu importieren, um PCI-Treiber-Domänen zu unterstützen.

15.2.17 VGA Arbitration

CONFIG.VGA_ARB [=y] [Y]

Einige „alte“ VGA-Geräte, die auf PCI implementiert sind, haben in der Regel die gleichen hart dekodierten Adressen wie auf ISA. Wenn auf mehrere PCI-Geräte gleichzeitig zugegriffen wird, müssen diese

irgendwie koordiniert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter `Documentation/gpu/vgaarbiter.rst`. Wählen Sie dies, um VGA-Arbiter zu aktivieren.

15.2.17.1 Maximum number of GPUs

`CONFIG_VGA_ARB_MAX_GPUS` [=10] [10]

Reserviert Platz im Kernel, um die Ressourcensperre für mehrere GPUS aufrechtzuerhalten. Der Overhead für jede GPU ist sehr gering.

Typ: Ganzzahl (integer)

15.2.18 Support for PCI Hotplug →

`CONFIG_HOTPLUG_PCI` [=y] [Y]

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie ein Motherboard mit einem PCI-Hotplug-Controller haben. Damit können Sie PCI-Karten hinzufügen und entfernen, während der Rechner eingeschaltet ist und läuft. Thunderbolt/USB4 PCIe-Tunneling hängt vom nativen PCIe-Hotplug ab. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.2.18.1 ACPI PCI Hotplug driver

`CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI` [=y] [Y]

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie ein System haben, das PCI Hotplug mit ACPI unterstützt. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.2.18.1.1 ACPI PCI Hotplug driver IBM extensions

`CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI_IBM` [=m] []

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie ein IBM-System haben, das PCI-Hotplug über ACPI unterstützt. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `acpiphp_ibm` heißen. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

Der Laptop ist kein IBM-System.

15.2.18.2 CompactPCI Hotplug driver

`CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI` [=y] []

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie eine CompactPCI-Systemkarte mit CompactPCI-Hotswap-Unterstützung gemäß der PICMG 2.1-Spezifikation besitzen. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

Im Laptop ist diese CompactPCI-Karte nicht verbaut.

15.2.18.2.1 Ziatech ZT5550 CompactPCI Hotplug driver

`CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI_ZT5550` [=m] []

Sagen Sie hier Y, wenn Sie eine Ziatech ZT5550 CompactPCI-Systemkarte von Performance Technologies (früher Intel, früher nur Ziatech) besitzen. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann `cpcihp_zt5550`. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

Im Laptop ist diese CompactPCI-Karte nicht verbaut.

15.2.18.2.2 Generic port I/O CompactPCI Hotplug driver

`CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI_GENERIC` [=m] []

Sagen Sie hier Y, wenn Sie eine CompactPCI-Systemkarte haben, die das #ENUM-Hotswap-Signal als ein Bit in einem Systemregister ausgibt, das über Standard-Port-I/O gelesen werden kann. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `cpcihp_generic` genannt. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

Im Laptop ist diese CompactPCI-Karte nicht verbaut.

15.2.18.3 SHPC PCI Hotplug driver

`CONFIG_HOTPLUG_PCI_SHPC` [=y] []

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie ein Motherboard mit einem SHPC PCI Hotplug Controller haben. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.2.19 PCI controller drivers →

(PCI-Controller-Treiber)

15.2.19.1 Intel Volume Management Device Driver

CONFIG.VMD [=m] []

Fügt Unterstützung für das Intel Volume Management Device (VMD) hinzu. VMD ist eine sekundäre PCI-Host-Brücke, die es ermöglicht, PCI-Express-Root-Ports und daran angeschlossene Geräte aus der Standard-PCI-Domäne zu entfernen und in die VMD-Domäne zu verschieben. Dadurch stehen mehr Bus-Ressourcen zur Verfügung, als dies bei einer einzelnen Domäne möglich wäre. Wenn Sie wissen, dass Ihr System über einen dieser Ports verfügt und Geräte daran angeschlossen sind, sagen Sie Y; wenn Sie sich nicht sicher sind, sagen Sie N. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `vmd` genannt.

15.2.19.2 Microsoft Hyper-V PCI Interface

CONFIG.PCIHYPERV_INTERFACE [=m] []

Das Hyper-V PCI Interface ist ein Hilfstreiber, der es anderen Treibern ermöglicht, eine gemeinsame Schnittstelle mit dem Hyper-V PCI Frontend-Treiber zu haben.

15.2.19.3 Cadence-based PCIe controllers —

Cadence-basierte PCIe-Steuerungen, keine Auswahl

15.2.19.4 DesignWare-based PCIe controllers →

DesignWare-basierte PCIe-Steuerungen

15.2.19.4.1 Amlogic Meson PCIe controller

CONFIG.PCLMESON [=y] []

Sagen Sie hier Y, wenn Sie die Unterstützung des PCI-Controllers auf Amlogic-SoCs aktivieren wollen. Der PCI-Controller auf Amlogic basiert auf DesignWare-Hardware und daher verwendet der Treiber die DesignWare-Kernfunktionen zur Implementierung des Treibers.

15.2.19.4.2 Platform bus based DesignWare PCIe controller (host mode)

CONFIG.PCIe_DW_PLAT_HOST [=y] []

Ermöglicht die Unterstützung des PCIe-Controllers in der Designware-IP für den Betrieb im Host-Modus. Es gibt zwei Instanzen des PCIe-Controllers in Designware IP. Dieser Controller kann entweder als EP oder RC arbeiten. Um hostspezifische Funktionen zu aktivieren, muss `PCIE_DW_PLAT_HOST` ausgewählt werden und um gerätespezifische Funktionen zu aktivieren, muss `PCIDW_PLAT_EP` ausgewählt werden.

15.2.19.5 Mobiveil-based PCIe controllers —

Mobiveil-basierte PCIe-Steuerungen, keine Auswahl

15.2.20 PCI Endpoint →

(PCI-Endgerät

15.2.20.1 PCI Endpoint Support

CONFIG.PCIENDPOINT [=n] []

Aktivieren Sie diese Konfigurationsoption, um einen konfigurierbaren PCI-Endpunkt zu unterstützen. Dies sollte aktiviert werden, wenn die Plattform über einen PCI-Controller verfügt, der im Endpunktmodus arbeiten kann.

Durch die Aktivierung dieser Option wird die Endpunkt-Bibliothek erstellt, die eine Endpunkt-Controller-Bibliothek und eine Endpunkt-Funktionsbibliothek enthält. Im Zweifelsfall sollten Sie N angeben, um die Endpunktunterstützung zu deaktivieren.

15.2.21 PCI switch controller drivers →

(PCI-Switch-Controller-Treiber

15.2.21.1 MicroSemi Switchtec PCIe Switch Management Driver

CONFIG.PCLSW_SWITCHTEC [=m] []

Ermöglicht die Unterstützung der Management-Schnittstelle für die MicroSemi Switchtec-Serie von PCIe-Switches. Unterstützt den Userspace-Zugriff, um MRPC-Befehle über /dev/switchtecX-Geräte an den Switch zu senden. Siehe <file:Documentation/driver-api/switchtec.rst> für weitere Informationen.

15.2.22 CXL (Compute Express Link) Devices Support →

CONFIG.CXL_BUS [=m] []

CXL ist ein Bus, der elektrisch mit PCI Express kompatibel ist, aber drei Protokolle auf diese Signalerstellung aufbaut (CXL.io, CXL.cache und CXL.mem). Das CXL.cache-Protokoll ermöglicht es Geräten, Cachelines lokal zu halten, das CXL.mem-Protokoll ermöglicht es Geräten, vollständig kohärente Speicherziele zu sein, das CXL.io-Protokoll entspricht PCI Express. Sagen Sie Y, um die Unterstützung für die Konfiguration und Verwaltung von Geräten zu aktivieren, die diese Protokolle unterstützen.

15.2.22.1 PCI manageability

CONFIG.CXL_PCI [=m] []

Die CXL-Spezifikation definiert eine Unterklasse „CXL-Speichergerät“ in der PCI-Basisklasse der „Speicher-Controller“. Geräte, die mit diesem Klassencode gekennzeichnet sind, bieten Unterstützung für flüchtigen und/oder dauerhaften Speicher, der in die Systemadresszuordnung (Host-managed Device Memory (HDM)) eingeordnet werden kann. Sagen Sie „y/m“, um einen Treiber zu aktivieren, der sich an CXL-Speichererweiterungsgeräte anschließt, die durch den Klassencode des Speichergeräts für die Konfiguration und Verwaltung hauptsächlich über die Mailbox-Schnittstelle aufgezählt werden. Siehe Kapitel 2.3 Typ 3 CXL Gerät in der CXL 2.0 Spezifikation für weitere Details. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie M.

15.2.22.1.1 RAW Command Interface for Memory Devices

CONFIG.CXL_MEM_RAW_COMMANDS [=n] []

Aktivieren Sie die CXL RAW-Befehlsschnittstelle.

Die ioctl-Schnittstelle des CXL-Treibers kann für jeden spezifizierten Opcode eine Kernel-ioctl-Befehlsnummer zuweisen. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt kann die Anzahl der in der Spezifikation definierten Opcodes, die ein Gerät implementieren kann, die Anzahl der zugehörigen ioctl-Funktionsnummern des Kernels übersteigen. Die Diskrepanz entsteht entweder durch Auslassung, weil die Spezifikation zu neu ist, oder durch das Design. Beim Prototyping neuer Hardware oder bei der Entwicklung/Debugging des Treibers ist es nützlich, alle möglichen Befehle an die Hardware übermitteln zu können, sogar Befehle, die den Kernel zum Absturz bringen könnten, da sie sich auf den vom Kernel verwendeten Speicher auswirken könnten.

Wenn Sie CXL-Hardware oder den Treiber entwickeln, sagen Sie Y, andernfalls sagen Sie N.

15.2.22.2 CXL ACPI: Platform Support

CONFIG.CXL_ACPI [=m] []

Aktiviert die Unterstützung von HDM-Ressourcen (Host Managed Device Memory), die von der ACPI-CXL-Speicherlayoutbeschreibung einer Plattform veröffentlicht werden. Siehe Kapitel 9.14.1 CXL Early Discovery Table (CEDT) in der CXL 2.0 Spezifikation und CXL Fixed Memory Window Structures (CEDT.CFMWS) (<https://www.computeexpresslink.org/spec-landing>). Der CXL-Kern nutzt diese Ressourcen, um die Wurzel einer cxl_port-Decodierungshierarchie zu veröffentlichen, um Regionen abzubilden, die System-RAM oder von LIBNVDIMM zu verwaltende Festspeicherregionen darstellen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie M.

15.2.22.3 CXL PMEM: Persistent Memory Support

CONFIG.CXL_PMEM [=m] []

Zusätzlich zu den typischen Speicherressourcen kann eine Plattform auch die Unterstützung von über CXL angeschlossenen persistenten Speicher ankündigen. Diese Unterstützung wird über einen Brückentreiber zwischen CXL und dem LIBNVDIMM-System-Subsystem verwaltet. Sagen Sie „Y/M“, um die Unterstützung für die Aufzählung und Bereitstellung der Kapazität des persistenten Speichers von CXL-Speichererweiterungen zu aktivieren. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie M.

15.2.22.4 CXL: Memory Expansion

CONFIG.CXL.MEM [=m] []

Das CXL.mem-Protokoll ermöglicht es einem Gerät, als Anbieter von „System-RAM“ und/oder „persistenter Speicher“ zu fungieren, der vollständig kohärent ist, als wäre der Speicher an den typischen CPU-Speicher-Controllern angeschlossen. Dies wird als HDM „Host-managed Device Memory“ bezeichnet. Sagen Sie Y/M, um einen Treiber zu aktivieren, der sich an CXL.mem-Geräte zur Speichererweiterung und Steuerung von HDM anschließt. Eine detaillierte Beschreibung von HDM finden Sie in Kapitel 9.13 der CXL 2.0-Spezifikation. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie M.

15.2.22.5 CXL: Region Support

CONFIG.CXL.REGION [=y] []

Ermöglicht dem CXL-Kern die Aufzählung und Bereitstellung von CXL-Regionen. Eine CXL-Region wird durch einen oder mehrere CXL-Expander definiert, die einen bestimmten systemphysikalischen Adressbereich dekodieren. Für CXL-Regionen, die von der Plattform-Firmware eingerichtet wurden, ermöglicht diese Option die Behandlung von Speicherfehlern, um die Geräte zu identifizieren, die an einem bestimmten verschachtelten Speicherbereich teilnehmen. Andernfalls wird das von der Plattform-Firmware verwaltete CXL durch Aufnahme in die Systemadresskarte aktiviert und benötigt keinen Treiber. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

15.2.22.5.1 CXL: Region Cache Management Bypass (TEST)

CONFIG.CXL.REGION.INVALIDATION.TEST [=n] []

Die Verwaltungs- und Sicherheitsoperationen von CXL Region machen möglicherweise den Inhalt von CPU-Caches ungültig, ohne diese Caches zu benachrichtigen, damit sie die betroffenen Cachelines ungültig machen. Der CXL-Region-Treiber versucht, Caches zu invalidieren, wenn diese Ereignisse eintreten. Wenn diese Invalidierung fehlschlägt, kann die Region nicht aktiviert werden. Die Gründe für das Scheitern der Cache-Invalidierung liegen darin, dass die CPU keinen Cache-Invalidierungsmechanismus bereitstellt. Zum Beispiel ist die Verwendung von wbinvd auf Bare Metal x86 beschränkt. Zu Testzwecken kann das Umschalten dieser Option jedoch die Datenintegritätssicherheit deaktivieren und mit der Aktivierung von Regionen fortfahren, wenn im CPU-Cache widersprüchliche Inhalte vorhanden sind.// Wenn Sie unsicher sind oder wenn dieser Kernel für Produktionsumgebungen gedacht ist, wählen Sie N.

15.2.22.6 CXL Performance Monitoring Unit

CONFIG.CXL.PMU [=m] []

Support performance monitoring as defined in CXL rev 3.0 section 13.2: Performance Monitoring. CXL components may have one or more CXL Performance Monitoring Units (CPMUs).

Say Y/M to enable a driver that will attach to performance monitoring units and provide standard perf based interfaces. If unsure say M.

15.3 PCCard (PCMCIA/Cardbus) support →

CONFIG.PCCARD [=m] [M]

Sagen Sie hier Y, wenn Sie PCMCIA- oder PC-Karten an Ihren Linux-Computer anschließen wollen. Das sind kreditkartengroße Geräte wie Netzwerkkarten, Modems oder Festplatten, die oft in Laptops verwendet werden. Es gibt eigentlich zwei Arten dieser Karten: 16-Bit-PCMCIA- und 32-Bit-CardBus-Karten. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird pcmcia_core heißen.

15.3.1 16-bit PCMCIA support

CONFIG.PCMCIA [=m] []

Diese Option ermöglicht die Unterstützung von 16-Bit-PCMCIA-Karten. Die meisten älteren PC-Karten sind solche 16-Bit PCMCIA-Karten. Wenn Sie also nicht wissen, dass Sie nur 32-Bit CardBus-Karten verwenden, geben Sie hier Y oder M an. Um 16-Bit PCMCIA-Karten zu verwenden, benötigen Sie in den meisten Fällen unterstützende Software. (siehe die Datei <file:Documentation/Changes> für Ort und Details). Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird pcmcia heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

15.3.1.1 Load CIS updates from userspace

CONFIG_PCMCIA_LOAD_CIS [=y] []

Einige PCMCIA-Karten benötigen eine aktualisierte Karteninformationsstruktur (CIS), die aus dem Userspace geladen werden muss, um korrekt zu funktionieren. Wenn Sie hier Y angeben und Ihr Userspace korrekt eingerichtet ist, wird diese automatisch mit dem In-Kernel-Firmware-Loader und dem Hotplug-Subsystem geladen, anstatt sich auf cardmgr von pcmcia-cs zu verlassen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

15.3.2 32-bit CardBus support

CONFIG_CARDBUS [=y] [M]

CardBus ist eine Bus-Mastering-Architektur für PC-Karten, die 32-Bit-PC-Karten ermöglicht (der ursprüngliche PCMCIA-Standard sieht nur einen 16-Bit breiten Bus vor). Viele neuere PC-Karten sind eigentlich CardBus-Karten. Um 32-Bit-PC-Karten zu verwenden, benötigen Sie auch eine CardBus-kompatible Host-Bridge. Praktisch alle modernen PCMCIA-Bridges sind dazu in der Lage, und die meisten von ihnen sind „Yenta-kompatibel“, d. h. sie sagen auch Y oder M. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

*** PC-card bridges ***

15.3.3 CardBus yenta-compatible bridge support

CONFIG_YENTA [=m] []

Diese Option ermöglicht die Unterstützung von CardBus-Host-Bridges. Praktisch alle modernen PCMCIA-Bridges sind CardBus-kompatibel. Eine „Brücke“ ist die Hardware in Ihrem Computer, in die PCMCIA-Karten eingesteckt werden. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `yenta_socket` heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

15.3.4 Cirrus PD6729 compatible bridge support

CONFIG_PD6729 [=m] []

Dies bietet Unterstützung für das Cirrus PD6729 PCI-zu-PCMCIA-Bridge-Gerät, das in einigen älteren Laptops und PCMCIA-Kartenlesern zu finden ist.

15.3.5 i82092 compatible bridge support

CONFIG_I82092 [=m] []

Dies bietet Unterstützung für das Intel I82092AA PCI-zu-PCMCIA-Brückengerät, das in einigen älteren Laptops und häufiger in Evaluierungsboards für den Chip zu finden ist.

15.4 RapidIO support —

CONFIG_PCCARD [=n] []

Wenn Sie hier Y angeben, wird der Kernel Treiber und Infrastrukturcode zur Unterstützung von RapidIO-Verbindungsgeräten enthalten.

15.5 Generic Driver Options →

Allgemeine Treiberoptionen

15.5.1 Support for uevent helper

CONFIG_UEVENT_HELPER [=n] []

Das uevent-Hilfsprogramm wird vom Kernel für jedes uevent gegabelt. Vor der Umstellung auf die netlink-basierte uevent-Quelle wurde es verwendet, um Hotplug-Skripte mit Kernel-Geräteereignissen zu verbinden. Es zeigte normalerweise auf ein Shell-Skript unter `/sbin/hotplug`. Dies sollte heute nicht mehr verwendet werden, da übliche Systeme beim Booten oder bei der Geräteerkennung viele Ereignisse in einem sehr kurzen Zeitrahmen erzeugen. Ein geforkter Prozess pro Ereignis kann so viele Prozesse erzeugen, dass es zu einer hohen Systembelastung kommt, oder auf kleineren Systemen ist bekannt, dass es zu Out-of-Memory-Situationen während des Bootvorgangs kommt.

15.5.2 Maintain a devtmpfs filesystem to mount at /dev

CONFIG.DEVTMPFS [=y] [Y]

Dadurch wird eine tmpfs/ramfs-Dateisysteminstanz bereits beim Booten erzeugt. In diesem Dateisystem verwaltet der Kernel-Treiberkern Geräteknoten mit ihren Standardnamen und Berechtigungen für alle registrierten Geräte mit einer zugewiesenen Major/Minor-Nummer. Der Userspace kann den Inhalt des Dateisystems nach Bedarf ändern, Symlinks hinzufügen und die erforderlichen Berechtigungen vergeben. Er stellt ein voll funktionsfähiges /dev-Verzeichnis zur Verfügung, auf dem normalerweise udev läuft, das die Berechtigungen verwaltet und sinnvolle Symlinks hinzufügt. In sehr begrenzten Umgebungen kann es ein ausreichend funktionierendes /dev ohne weitere Hilfe bereitstellen. Es erlaubt auch einfache Rettungssysteme und geht zuverlässig mit dynamischen Major/Minor-Nummern um. Hinweis: Wenn CONFIG.TMPFS nicht aktiviert ist, wird stattdessen das einfachere ramfs-Dateisystem verwendet.

15.5.2.1 Automount devtmpfs at /dev, after the kernel mounted the rootfs

CONFIG.DEVTMPFS.MOUNT [=y] [Y]

Dies weist den Kernel an, das Dateisystem devtmpfs automatisch unter /dev einzuhängen, direkt nachdem der Kernel das Root-Dateisystem eingehängt hat. Das Verhalten kann mit dem Kommandozeilenparameter: `devtmpfs.mount=0|1` überschrieben werden. Diese Option hat keinen Einfluss auf initramfs-basiertes Booten, hier muss das devtmpfs-Dateisystem immer manuell eingehängt werden, nachdem das rootfs eingehängt wurde.

Wenn diese Option aktiviert ist, kann ein System im Rettungsmodus mit `init=/bin/sh` gebootet werden, auch wenn das /dev-Verzeichnis auf dem rootfs komplett leer ist.

15.5.2.2 Use nosuid,noexec mount options on devtmpfs

CONFIG.DEVTMPFS.SAFE [=y] [Y]

Dies weist den Kernel an, die Einhängeflags MS_NOEXEC und MS_NOSUID beim Einhängen von devtmpfs zu berücksichtigen.

Beachten Sie: Wenn dies aktiviert ist, können Dinge wie /dev/mem nicht mit dem PROT_EXEC-Flag gemappt werden. Dies kann z. B. Nicht-KMS-Grafiktreiber beschädigen.

15.5.3 Select only drivers that don't need compile-time external firmware

CONFIG.STANDALONE [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine magische Firmware für Treiber haben, die diese benötigen.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

15.5.4 Disable drivers features which enable custom firmware building

CONFIG.PREVENT.FIRMWARE.BUILD [=y] [Y]

Sagen Sie ja, um Treiberfunktionen zu deaktivieren, die es ermöglichen, eine benutzerdefinierte Treiber-Firmware zur Kernel-Erstellungszeit zu erstellen. Diese Treiber verwenden nicht die Kernel-Firmware-API zum Laden der Firmware (CONFIG.FW_LOADER), sondern ihren eigenen benutzerdefinierten Lademechanismus. Die benötigte Firmware wird in der Regel mit dem Treiber ausgeliefert, das Erstellen der Treiber-Firmware sollte nur notwendig sein, wenn Sie eine aktualisierte Firmware-Quelle haben.

Firmware sollte nicht als Teil des Kernels gebaut werden. Heutzutage sollte man dies immer verhindern und hier Y sagen. Es gibt nur zwei alte Treiber, die die Erstellung ihrer Firmware zur Kernel-Erstellungszeit ermöglichen:

- CONFIG.WANXL durch CONFIG.WANXL.BUILD.FIRMWARE
- CONFIG.SCSI_AIC79XX durch CONFIG_AIC79XX.BUILD.FIRMWARE

15.5.5 Firmware loader →

(Firmware-Ladeprogramm)

15.5.5.1 Firmware loading facility

CONFIG.FW_LOADER [=y] [Y]

Damit wird die Möglichkeit zum Laden der Firmware im Kernel aktiviert. Der Kernel sucht zunächst nach eingebauter Firmware, wenn er welche hat. Anschließend sucht er in einer Reihe von Dateisystempfaden nach der gewünschten Firmware:

- `firmware_class` Pfad-Modulparameter oder Kernel-Boot-Parameter
- `/lib/firmware/updates/UTS_RELEASE`
- `/lib/firmware/updates`
- `/lib/firmware/UTS_RELEASE`
- `/lib/firmware`

Die Aktivierung dieser Funktion vergrößert Ihr Kernel-Image nur um etwa 828 Bytes. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie keine Firmware benötigen. Normalerweise wollen Sie diese Funktion eingebaut haben (=y), aber Sie können sie auch als Modul aktivieren, in diesem Fall wird das Modul `firmware_class` gebaut. Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie diese integrierte Funktion aktivieren, wenn Sie die integrierte Firmware (`CONFIG_EXTRA_FIRMWARE`) aktivieren wollen.

15.5.5.1.1 Log filenames and checksums for loaded firmware

`CONFIG_FW_LOADER_DEBUG` [=y] [Y]

Wählen Sie diese Option, um mit dynamischem Debugging die Dateinamen der Firmware und SHA256-Prüfsummen für jede geladene Firmware-Datei im Kernel-Protokoll zu protokollieren.

15.5.5.1.2 Build named firmware blobs into the kernel binary

`CONFIG_EXTRA_FIRMWARE` [=] []

Gerätetreiber, die Firmware benötigen, können normalerweise damit umgehen, dass der Kernel Firmware aus den verschiedenen unterstützten `/lib/firmware/-`Pfaden lädt. Diese Option ermöglicht es Ihnen, Firmware-Dateien in den Kernel einzubauen. Eingebaute Firmware-Suchen haben Vorrang vor Firmware-Suchvorgängen unter Verwendung Ihres Dateisystems über die unterstützten `/lib/firmware/-`Pfade, die unter `CONFIG_FW_LOADER` dokumentiert sind. Dies kann zu Testzwecken nützlich sein oder wenn die Firmware zu einem frühen Zeitpunkt beim Booten benötigt wird und man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Firmware in einer `initrd` oder `initramfs` abgelegt ist. Diese Option ist eine Zeichenkette und nimmt die (durch Leerzeichen getrennten) Namen der Firmware-Dateien auf – die gleichen Namen, die in `MODULE_FIRMWARE()` und `request_firmware()` im Quelltext erscheinen. Diese Dateien sollten in dem Verzeichnis vorhanden sein, das mit der Option `EXTRA_FIRMWARE_DIR` angegeben wurde, was standardmäßig `/lib/firmware` ist. Sie könnten zum Beispiel `CONFIG_EXTRA_FIRMWARE="usb8388.bin"` setzen, die Datei `usb8388.bin` nach `/lib/firmware` kopieren und den Kernel bauen. Dann wird jede `request_firmware(„usb8388.bin“)` intern im Kernel befriedigt, ohne dass das Dateisystem zur Laufzeit eingesehen werden muss. **WARNUNG:** Wenn Sie zusätzliche Firmware-Dateien in Ihr binäres Kernel-Image einbinden, die nicht unter den Bedingungen der GPL verfügbar sind, dann kann es eine Verletzung der GPL sein, das resultierende Image zu verteilen, da es sowohl GPL- als auch Nicht-GPL-Arbeiten kombiniert. Sie sollten einen eigenen Anwalt konsultieren, bevor Sie ein solches Image weitergeben.

HINWEIS: Komprimierte Dateien werden in `EXTRA_FIRMWARE` nicht unterstützt.

15.5.5.1.3 Enable the firmware sysfs fallback mechanism

`CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER` [=n] []

Mit dieser Option wird eine `sysfs`-Lademöglichkeit aktiviert, um das Laden von Firmware in den Kernel über den Userspace als Fallback-Mechanismus zu ermöglichen, und zwar nur dann, wenn die direkte Dateisystem-Suche des Kernels nach der Firmware unter Verwendung der verschiedenen `/lib/firmware/-`Pfade oder des im Modulparameter `firmware_class` path angegebenen Pfades oder des Kernel-Boot-Parameters `firmware_class` path fehlgeschlagen ist, wenn die `firmware_class` eingebaut ist. Einzelheiten zur Arbeit mit dem `sysfs`-Fallback-Mechanismus finden Sie in `Documentation/driver-api/firmware/fallback-mechanisms.rst`.

Die direkte Dateisystem-Suche nach Firmware wird nun immer zuerst verwendet. Wenn die direkte Dateisystem-Suche des Kernels nach Firmware die angeforderte Firmware nicht findet, wird eine `sysfs`-Fallback-Lademöglichkeit zur Verfügung gestellt, und der Userspace wird durch `uevents` darüber informiert. Das `uevent` kann unterdrückt werden, wenn der Treiber es explizit anfordert. Wenn der benutzerdefinierte Fallback-Mechanismus verwendet wird, muss der Userspace immer bestätigen, dass die Firmware nicht gefunden wurde, da die Zeitüberschreitung für den Fallback-Mechanismus deaktiviert ist und fehlgeschlagene Anfragen für immer verweilen. Dies war früher die Standard-Firmware-Lademöglichkeit, und `udev` lauschte auf `uevents`, um Firmware für den Kernel zu laden. Die Funktionalität der Firmware-Lademöglichkeit in `udev` wurde entfernt, so dass sie nicht mehr als Ausweichmechanismus verwendet werden

kann. Linux verlässt sich nicht mehr auf einen Fallback-Mechanismus im Userspace und verwendet diesen auch nicht mehr. Wenn Sie sich auf einen solchen Mechanismus verlassen müssen, wenden Sie sich an die freizügig lizenzierte Firmwared: <https://github.com/teg/firmwared>

Da dies früher die Standardfunktion zum Laden von Firmware war, kann es sein, dass ein alter Userspace existiert, der sich darauf verlässt, und daher kann dieser Mechanismus niemals aus dem Kernel entfernt werden. Sie sollten diese Funktionalität nur aktivieren, wenn Sie sicher sind, dass Sie einen Ausweichmechanismus benötigen und einen Userspace-Mechanismus bereithalten, um Firmware zu laden, falls diese nicht gefunden wird. Ein Hauptgrund dafür kann sein, dass Sie Treiber haben, die eine eingebaute Firmware benötigen und aus irgendeinem Grund die benötigte Firmware nicht in initramfs unterbringen können. Ein weiterer Grund, warum Kernel diese Funktion aktiviert haben können, ist die Unterstützung eines Treibers, der explizit auf diesen Fallback-Mechanismus angewiesen ist. Derzeit benötigen nur zwei Treiber diese Funktion:

- `CONFIG_LEDS_LP55XX_COMMON`
- `CONFIG_DELL_RBU`

Abgesehen von der Unterstützung der oben genannten Treiber kann ein weiterer Grund dafür sein, dass Ihre Firmware außerhalb der Pfade liegt, nach denen der Kernel sucht, und nicht mit dem Modulparameter `firmware_class path` oder dem Boot-Parameter `firmware_class path` des Kernels angegeben werden kann, wenn `firmware_class` eingebaut ist. Ein moderner Anwendungsfall könnte darin bestehen, während der Bereitstellung vorübergehend eine benutzerdefinierte Partition einzuhängen, auf die nur der Userspace Zugriff hat, und diese dann zu verwenden, um nach der benötigten Firmware zu suchen und sie zu holen. Eine solche Art von Treiberfunktionalität wird von den Herstellern möglicherweise nicht einmal gewünscht, so dass sie nur als Schnittstelle für die Bereitstellung unterstützt werden muss. Da die Firmware-Lademöglichkeit von `udev` entfernt wurde, können Sie `firmwared` oder einen Fork davon verwenden, um die Art und Weise, wie Sie Firmware auf der Grundlage von ausgegebenen `uevents` laden wollen, anzupassen. Wenn Sie diese Option aktivieren, erhöht sich die Größe Ihres Kernel-Images um etwa 13436 Bytes.

Wenn Sie sich unsicher sind, sagen Sie hier N, es sei denn, Sie sind eine Linux-Distribution und müssen die beiden oben genannten Treiber unterstützen oder Sie sind sich sicher, dass Sie eine wirklich benutzerdefinierte Firmware-Lademöglichkeit im Userspace unterstützen müssen.

15.5.5.1.4 Enable compressed firmware support

`CONFIG_FW_LOADER_COMPRESS [=y] [Y]`

Diese Option aktiviert die Unterstützung für das Laden komprimierter Firmware-Dateien. Der Aufrufer der Firmware-API erhält den dekomprimierten Dateiinhalte. Die komprimierte Datei wird nur dann als Fallback geladen, wenn das Laden der Rohdatei zunächst fehlgeschlagen ist.

Die Unterstützung für komprimierte Firmware gilt nicht für Firmware-Images, die in das Kernel-Image eingebaut sind (`CONFIG_EXTRA_FIRMWARE`).

15.5.5.1.4.1 Enable XZ-compressed firmware support

`CONFIG_FW_LOADER_COMPRESS_XZ [=y] [Y]`

Mit dieser Option wird die Unterstützung für XZ-komprimierte Dateien hinzugefügt. Die Dateien müssen entweder mit dem Integritätsprüfungstyp `none` oder `crc32` komprimiert sein (übergeben Sie die Option `"-C crc32"` an den Befehl `xz`).

15.5.5.1.4.2 Enable ZSTD-compressed firmware support

`CONFIG_FW_LOADER_COMPRESS_ZSTD [=y] [Y]`

Mit dieser Option wird die Unterstützung für ZSTD-komprimierte Dateien hinzugefügt.

15.5.5.1.5 Enable firmware caching during suspend

`CONFIG_FW_CACHE [=y] [Y]`

Da die Firmware-Zwischenspeicherung `uevent`-Meldungen erzeugt, die über einen Netlink-Socket gesendet werden, kann sie auf vielen Plattformen ein Suspendieren verhindern. Es ist auch nicht immer nützlich, daher haben wir auf solchen Plattformen die Option.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

15.5.5.1.6 Enable users to initiate firmware updates using sysfs

CONFIG_FW_UPLOAD [=y] [Y]

Durch die Aktivierung dieser Option können Gerätetreiber eine persistente **sysfs**-Schnittstelle bereitstellen, über die Firmware-Updates aus dem Userspace initiiert werden können. Beispielsweise laden FPGA-basierte PCIe-Karten beim Booten der Karte Firmware und FPGA-Images aus dem lokalen FLASH. Die Images im FLASH können durch neue, vom Benutzer bereitgestellte Images aktualisiert werden. Aktivieren Sie dieses Gerät, um Karten zu unterstützen, die auf vom Benutzer initiierte Updates für Firmware-Dateien angewiesen sind. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

15.5.6 Driver Core verbose debug message

CONFIG_DEBUG_DRIVER [=n] []

Geben Sie hier Y an, wenn Sie möchten, dass der Treiberkern eine Reihe von Debugmeldungen in das Systemprotokoll schreibt. Wählen Sie dies, wenn Sie ein Problem mit dem Treiberkern haben und mehr über die Vorgänge erfahren möchten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie hier N.

15.5.7 Managed device resources verbose debug messages

CONFIG_DEBUG_DEVRES [=n] []

Diese Option aktiviert den Kernelparameter `devres.log`. Wenn sie auf einen Wert ungleich Null gesetzt ist, werden Devres-Debug-Meldungen gedruckt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Problem mit `devres` haben oder die Ressourcenverwaltung für ein verwaltetes Gerät debuggen wollen. `devres.log` kann vom `sysfs`-Knoten aus ein- und ausgeschaltet werden.

Wenn Sie sich diesbezüglich unsicher sind, sagen Sie hier N.

15.5.8 Test driver remove calls during probe (UNSTABLE)

CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE [=n] []

Geben Sie hier Y an, wenn Sie möchten, dass der Treiberkern die Funktionen zum Entfernen von Treibern durch den Aufruf von `probe`, `remove`, `probe_testet`. Dadurch wird der Entfernungspfad getestet, ohne dass der Treiber entbunden oder das Treibermodul entladen werden muss. Es wird erwartet, dass diese Option Fehler findet und Ihr System unbrauchbar machen kann. Sie sollten hier N angeben, es sei denn, Sie wollen diese Funktion ausdrücklich testen.

15.5.9 Build kernel module to test asynchronous driver probing

CONFIG_TEST_ASYNC_DRIVER_PROBE [=n] []

Die Aktivierung dieser Option erzeugt ein Kernelmodul, mit dem die asynchrone Treiberprüfung durch den Gerätekernel getestet werden kann. Der Modulname lautet `test_async_driver_probe.ko`

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

15.5.10 Enable verbose DMA FENCE_TRACE messages

CONFIG_DMA_FENCE_TRACE [=n] []

Aktivieren Sie die Druckfunktion `DMA_FENCE_TRACE`. Dies fügt dem Konsolenprotokoll zusätzlichen Spam hinzu, erleichtert aber die Diagnose von Problemen im Zusammenhang mit Blockierungen bei DMA-Puffern, die von mehreren Geräten gemeinsam genutzt werden.

15.5.11 sync_state() behavior defaults to timeout instead of strict

CONFIG_FW_DEVLINK_SYNC_STATE_TIMEOUT [=n] []

Dies entspricht dem Hinzufügen des Kernel-Kommandozeilenparameters

`"fw_devlink.sync_state=timeout"`.

Geben Sie das Warten auf Verbraucher auf und rufen Sie `sync_state()` auf allen Geräten auf, die ihre `sync_state()`-Aufrufe noch nicht erhalten haben, nachdem `deferred_probe_timeout` abgelaufen ist oder durch `late_initcall()`, wenn `!CONFIG_MODULES`. Sie sollten hier fast immer N auswählen, es sei denn, Sie haben bereits erfolgreich mit der Kommandozeilenooption auf jedem System/Board getestet, auf dem Ihr Kernel voraussichtlich funktionieren wird.

15.6 Bus devices →

(Bus-Geräte)

15.6.1 Modem Host Interface (MHI) bus

CONFIG_MHLBUS [=m] [M]

Bustreiber für das MHI-Protokoll. Modem Host Interface (MHI) ist ein Kommunikationsprotokoll, das von den Host-Prozessoren zur Steuerung und Kommunikation mit Modemgeräten über einen Hochgeschwindigkeits-Peripheriebus oder gemeinsamen Speicher verwendet wird.

15.6.1.1 Debugfs support for the MHI bus

CONFIG_MHLBUS_DEBUG [=n] []

Aktiviert die Unterstützung von debugfs für die Verwendung mit dem MHI-Transport. Ermöglicht das Lesen und/oder Ändern einiger Werte innerhalb des MHI-Controllers zu Debug- und Testzwecken.

15.6.1.2 MHI PCI controller driver

CONFIG_MHLBUS_PCI_GENERIC [=m] [M]

Dieser Treiber bietet einen MHI PCI-Controller-Treiber für Geräte wie Qualcomm SDX55-basierte PCIe-Modems.

15.6.2 Modem Host Interface (MHI) bus Endpoint implementation

CONFIG_MHLBUS_EP [=m] [M]

Bustreiber für das MHI-Protokoll. Modem Host Interface (MHI) ist ein Kommunikationsprotokoll, das von einem Host-Prozessor zur Steuerung und Kommunikation eines Modemgeräts über einen Hochgeschwindigkeits-Peripheriebus oder einen gemeinsamen Speicher verwendet wird. MHLBUS_EP implementiert das MHI-Protokoll für die Endpunktgeräte, wie z. B. das SDX55-Modem, das über PCIe mit dem Host-Rechner verbunden ist.

15.7 Cache Drivers —

(Pufferspeicher-Treiber)

15.8 Connector – unified userspace ↔ kernelspace linker →

CONFIG_CONNECTOR [=y] [Y]

Dies ist ein vereinheitlichter Userspace ↔ Kernelspace-Anschluss, der auf dem Netlink-Socket-Protokoll aufbaut. Connector-Unterstützung kann auch als Modul gebaut werden. Wenn dies der Fall ist, wird das Modul `cn` genannt.

15.8.1 Report process events to userspace

CONFIG_PROC_EVENTS [=y] [Y]

Einen Konnektor bereitstellen, der Prozessereignisse an den Userspace meldet. Senden Sie Ereignisse wie `fork`, `exec`, `id`-Änderung (`uid`, `gid`, `suid`, etc.) und `exit`.

15.9 Firmware Drivers →

(Firmware-Treiber)

15.9.1 ARM System Control and Management Interface Protocol —

(ARM-Systemsteuerungs- und Verwaltungsschnittstellenprotokoll)

15.9.2 BIOS Enhanced Disk Drive calls determine boot disk

CONFIG_EDD [=m] [M]

Geben Sie hier Y oder M an, wenn Sie die BIOS Enhanced Disk Drive Services aktivieren wollen, die das BIOS im realen Modus aufruft, um festzustellen, von welcher Festplatte das BIOS zu booten versucht. Diese Information wird dann über sysfs exportiert. Diese Option ist experimentell und es ist bekannt, dass sie bei einigen obskuren Konfigurationen nicht bootet. Die meisten BIOS-Hersteller von Festplattencontrollern implementieren diese Funktion noch nicht.

15.9.2.1 Sets default behavior for EDD detection to off

CONFIG_EDD_OFF [=n] []

Sagen Sie Y, wenn Sie EDD standardmäßig deaktivieren wollen, obwohl es in den Kernel einkompiliert ist. Sagen Sie N, wenn Sie EDD standardmäßig aktivieren wollen. EDD kann mit dem Kernelparameter `edd={on|skipmbr|off}` dynamisch eingestellt werden.

15.9.3 Export DMI identification via sysfs to userspace

CONFIG_DMIIID [=y] [Y]

Geben Sie hier Y an, wenn Sie SMBIOS/DMI-Systemidentifikationsinformationen aus dem Userspace über `/sys/class/dmi/id/` abfragen wollen oder wenn Sie DMI-basiertes automatisches Laden von Modulen wünschen.

15.9.4 DMI table support in sysfs

CONFIG_DMLSYSFS [=y] [Y]

Geben Sie hier Y oder M ein, um den Export der Rohdaten der DMI-Tabelle über sysfs zu aktivieren. Dies ist nützlich, um die Daten zu konsumieren, ohne überhaupt Zugriff auf `/dev/mem` zu benötigen. Die Tabellen befinden sich unter `/sys/firmware/dmi`, wenn diese Option aktiviert und geladen ist.

15.9.5 iSCSI Boot Firmware Table Attributes

CONFIG_ISCSIBFT_FIND [=y] [Y]

Mit dieser Option kann der Kernel den Speicherbereich finden, in dem sich die iSCSI Boot Firmware Table (iBFT) befindet. Dies ist notwendig, damit das Modul iSCSI Boot Firmware Table Attributes richtig funktioniert.

15.9.6 iSCSI Boot Firmware Table Attributes module

CONFIG_ISCSIBFT [=m] [M]

Diese Option aktiviert die Unterstützung für die Erkennung und Offenlegung der iSCSI Boot Firmware Table (iBFT) über sysfs im Userspace. Wenn Sie die iSCSI-Boot-Parameter während des Systemstarts dynamisch erkennen möchten, geben Sie Y an. Andernfalls sagen Sie N.

15.9.7 QEMU fw_cfg device support in sysfs

CONFIG_FW_CFG_SYSFS [=m] [M]

Geben Sie hier Y oder M ein, um den Export der QEMU-Firmware-Konfigurationsdatei (`fw_cfg`) über sysfs zu aktivieren. Die Einträge befinden sich unter `/sys/firmware/fw_cfg`, wenn diese Option aktiviert und geladen ist.

15.9.7.1 QEMU fw_cfg device parameter parsing

CONFIG_FW_CFG_SYSFS_CMDLINE [=n] []

Ermöglicht die Initialisierung des Geräts `qemu_fw_cfg` über die Kernel-Befehlszeile oder über einen Modulparameter.

WARNUNG: Die Verwendung falscher Parameter (insbesondere der Basisadresse) kann Ihr System zum Absturz bringen.

15.9.8 Mark VGA/VBE/EFI FB as generic system framebuffer

CONFIG_SYSFB_SIMPLEFB [=y] [Y]

Firmwares stellen oft anfängliche Grafik-Framebuffer zur Verfügung, so dass das BIOS, der Bootloader oder der Kernel die grundlegende Videoausgabe während des Bootens zur Benutzerführung und Fehlersuche anzeigen kann. In der Vergangenheit wurden hierfür die VESA-BIOS-Erweiterungen und EFI-Framebuffer verwendet, die meist auf x86-BIOS oder EFI-Systeme beschränkt sind.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden VGA/VBE/EFI-Framebuffer als generische Framebuffer markiert, so dass stattdessen die neuen generischen System-Framebuffer-Treiber verwendet werden können. Wenn der Framebuffer nicht mit den generischen Modi kompatibel ist, wird er als Fallback-Plattform-Framebuffer angezeigt, so dass Legacy-Treiber wie `efib`, `vesafb` und `uvesafb` ihn verwenden können. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden alle System-Framebuffer wie üblich als Fallback-Plattform-Framebuffer gekennzeichnet. Hinweis: Ältere `fbdev`-Treiber, einschließlich `vesafb`, `efib` und `uvesafb`, sind nicht in der Lage, generische System-Framebuffer zu erkennen, wenn diese Option aktiviert ist. Es wird dringend empfohlen, `simplefb` als Ersatz zu aktivieren, wenn Sie diese Option wählen. `simplefb` kann korrekt mit generischen System-Framebuffers umgehen. Sie sollten jedoch `vesafb` und andere als Ersatz aktivieren, wenn ein System-Framebuffer nicht mit `simplefb` kompatibel ist. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

15.9.9 Google Firmware Drivers →

CONFIG_GOOGLE_FIRMWARE [=y] [Y]

Diese Firmware-Treiber werden von Google-Servern, Chromebooks und anderen Geräten mit Coreboot-Firmware verwendet. Im Zweifelsfall sagen Sie N.

15.9.9.1 SMI interface for Google platforms

CONFIG_GOOGLE_SMI [=n] []

Sagen Sie hier Y, wenn Sie SMI-Callbacks für Google-Plattformen aktivieren wollen. Dies bietet eine Schnittstelle zum Schreiben und Löschen des Ereignisprotokolls. Wenn `CONFIG_EFI` ebenfalls aktiviert ist, bietet dieser Treiber eine Schnittstelle zum Lesen und Schreiben von NVRAM-Variablen.

15.9.9.2 CBMEM entries in sysfs

CONFIG_GOOGLE_CBMEM [=m] [M]

CBMEM ist ein nach unten wachsender Speicherbereich, der vom Coreboot-BIOS erstellt wird und mit Tags versehene Datenstrukturen des BIOS enthält. Diese Datenstrukturen stellen Dinge wie die verifizierten Boot-Firmware-Variablen, das Flash-Layout, das Firmware-Ereignisprotokoll und mehr dar. Diese Option aktiviert das `cbmem`-Modul, das den Kernel veranlasst, nach Coreboot-CBMEM-Einträgen zu suchen und den Speicher für jeden Eintrag in `sysfs` unter `/sys/bus/coreboot/devices/cbmem-<id>` freizugeben.

15.9.9.3 Coreboot Table Access

CONFIG_GOOGLE_COREBOOT_TABLE [=m] [M]

Diese Option aktiviert das Modul `coreboot_table`, das anderen Firmware-Modulen den Zugriff auf die `coreboot`-Tabelle ermöglicht. Der Zugriff auf den Zeiger der `coreboot`-Tabelle erfolgt über das ACPI-Objekt "GOOFCB00" oder den Gerätebaumknoten `/firmware/coreboot`. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

15.9.9.4 Firmware Memory Console – X86 Legacy support

CONFIG_GOOGLE_MEMCONSOLE_X86_LEGACY [=n] []

Diese Option ermöglicht es dem Kernel, in der EBDA auf Google-Servern nach einem Firmware-Protokoll zu suchen. Wenn es gefunden wird, wird dieses Protokoll in der Datei `/sys/firmware/log` in das Benutzerland (`userland`) exportiert.

15.9.9.5 Coreboot Framebuffer

CONFIG_GOOGLE_FRAMEBUFFER_COREBOOT [=m] [M]

Diese Option ermöglicht es dem Kernel, in der `Coreboot`-Tabelle nach einem Framebuffer zu suchen. Wird er gefunden, wird er mit `simplefb` registriert.

15.9.9.6 Firmware Memory Console

CONFIG.GOOGLE.MEMCONSOLE.COREBOOT [=m] [M]

Diese Option ermöglicht es dem Kernel, in der coreboot-Tabelle nach einem Firmware-Protokoll zu suchen. Wenn es gefunden wird, wird dieses Protokoll in der Datei `/sys/firmware/log` in das Benutzerland (userland) exportiert.

15.9.9.7 Vital Product Data

CONFIG.GOOGLE.VPD [=m] [M]

Diese Option ermöglicht es dem Kernel, den Inhalt von Google VPD unter `/sys/firmware/vpd` zu veröffentlichen.

15.9.10 EFI (Extensible Firmware Interface) Support →

(EFI-Unterstützung (Erweiterbare Firmware-Schnittstelle))

15.9.10.1 Register efivars backend for pstore

CONFIG.EFI.VARS.PSTORE [=y] [Y]

Sagen Sie hier Y, um die Verwendung von `efivars` als Backend für `pstore` zu aktivieren. Dies ermöglicht das Schreiben von Konsolenmeldungen, Crash-Dumps oder anderen von `pstore` unterstützten Daten in EFI-Variablen.

15.9.10.1.1 Disable using efivars as a pstore backend by default

CONFIG.EFI.VARS.PSTORE.DEFAULT.DISABLE [=y] [Y]

Wenn Sie hier Y angeben, wird die Verwendung von `efivars` als Speicher-Backend für `pstore` standardmäßig deaktiviert. Diese Einstellung kann mit dem Parameter `pstore_disable` des `efivars`-Moduls außer Kraft gesetzt werden.

15.9.10.2 Reserve EFI Specific Purpose Memory

CONFIG.EFI.SOFT.RESERVE [=y] [Y]

Auf Systemen mit gemischten Leistungsklassen des Speichers kann EFI mit einem Attribut einen bestimmten Zweck des Speichers angeben (siehe `EFI_MEMORY_SP` in UEFI 2.8). Ein mit diesem Attribut gekennzeichnete Speicherbereich kann im Vergleich zum allgemeinen „System-RAM“-Pool des Systems einzigartige Leistungsmerkmale aufweisen. In der Erwartung, dass ein solcher Speicher anwendungsspezifisch genutzt wird und sein EFI-Basistyp „konventionell“ ist, antwortet Y, damit der Kernel ihn als „Soft Reserved“-Ressource reserviert und standardmäßig für den Direktzugriff (`device-dax`) reserviert. Der Speicherbereich kann später optional dem Page Allocator durch die Systemadministrator-Policy über die `device-dax kmem`-Funktion zugewiesen werden. Sagen Sie N, damit der Kernel diesen Speicher standardmäßig als „System-RAM“ behandelt.

Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.

15.9.10.3 Adjust memory attributes in EFISTUB

CONFIG.EFI.DXE.MEM.ATTRIBUTES [=y] [Y]

Die UEFI-Spezifikation garantiert nicht, dass der gesamte Speicher sowohl zum Schreiben als auch zum Ausführen zugänglich ist, wie es der Kernel erwartet.

Verwenden Sie DXE-Dienste, um Speicherschutzattribute während des Bootens über EFISTUB zu prüfen und zu ändern, um sicherzustellen, dass die vom Kernel verwendeten Speicherbereiche beschreibbar und ausführbar sind.

15.9.10.4 EFI Bootloader Control

CONFIG.EFI.BOOTLOADER.CONTROL [=m] [M]

Dieses Modul installiert einen Reboot-Hook, so dass, wenn `reboot()` mit einem String-Argument NNN aufgerufen wird, „NNN“ in die EFI-Variable „LoaderEntryOneShot“ kopiert wird, um vom Bootloader gelesen zu werden.

Wenn die Zeichenkette mit einem der in seiner Konfiguration definierten Boot-Labels übereinstimmt, bootet der Bootloader einmal mit diesem Label. Die EFI-Variable „LoaderEntryRebootReason“ wird mit dem Reboot-Grund gesetzt: „reboot“ oder „shutdown“. Der Bootloader liest diesen Reboot-Grund ein und ergreift bestimmte Maßnahmen entsprechend seiner Richtlinie.

15.9.10.5 EFI capsule loader

CONFIG_EFI_CAPSULE_LOADER [=n] [M]

Diese Option stellt eine Laderschnittstelle `/dev/efi_capsule_loader` zur Verfügung, über die Benutzer EFI-Kapseln laden können. Dieser Treiber erfordert eine funktionierende Runtime-Kapselunterstützung in der Firmware, die viele OEMs nicht bieten.

Die meisten Benutzer sollten N sagen.

15.9.10.6 EFI Runtime Service Tests Support

CONFIG_EFI_TEST [=n] []

Dieser Treiber verwendet die `efi.<service>`-Funktionszeiger direkt, anstatt über die `efivar`-API zu gehen, da er nicht versucht, das Kernel-Subsystem zu testen, sondern nur die UEFI-Laufzeitdienstschnittstellen, die von der Firmware bereitgestellt werden. Dieser Treiber wird von der Firmware Test Suite (FWTS) zum Testen der UEFI-Laufzeitschnittstellen der Firmware verwendet. Details zur FWTS sind verfügbar unter: <https://wiki.ubuntu.com/FirmwareTestSuite> Sagen Sie hier Y, um die Unterstützung der Laufzeitdienste über `/dev/efi_test` zu aktivieren. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

15.9.10.7 Apple Device Properties

CONFIG_APPLE_PROPERTIES [=y] [Y]

Rufen Sie Eigenschaften von EFI auf Apple Macs ab und weisen Sie sie den Geräten zu, was eine verbesserte Unterstützung von Apple-Hardware ermöglicht. Zu den Eigenschaften, die sonst fehlen würden, gehören das Thunderbolt-Geräte-ROM und die GPU-Konfigurationsdaten. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y, wenn Sie einen Mac haben. Andernfalls N.

15.9.10.8 Reset memory attack mitigation

CONFIG_RESET_ATTACK_MITIGATION [=n] []

Verlangen Sie, dass die Firmware den Inhalt des RAM nach einem Neustart unter Verwendung der TCG Platform Reset Attack Mitigation Spezifikation löscht. Dies schützt davor, dass ein Angreifer das System gewaltsam neu startet, während es noch Geheimnisse im RAM enthält, ein anderes Betriebssystem startet und die Geheimnisse extrahiert. Diese Funktion sollte nur aktiviert werden, wenn Userland so konfiguriert ist, dass das `MemoryOverwriteRequest`-Flag beim sauberen Herunterfahren gelöscht wird, nachdem die Geheimnisse entfernt wurden, da sie sonst auch bei sauberen Neustarts ausgelöst wird.

15.9.10.9 EFI Runtime Configuration Interface Table Version 2 Support

CONFIG_EFI_RCI2_TABLE [=y] [Y]

Zeigt den Inhalt der Runtime Configuration Interface Table Version 2 auf Dell EMC PowerEdge-Systemen als binäres Attribut „rci2“ im Verzeichnis `/sys/firmware/efi/tables` an. Die RCI2-Tabelle enthält BIOS HII im XML-Format und wird zum Auffüllen der BIOS-Setup-Seite im Dell EMC OpenManage Server Administrator-Tool verwendet. Die BIOS-Setup-Seite enthält BIOS-Tokens, die konfiguriert werden können. Geben Sie hier Y für Dell EMC PowerEdge-Systeme an.

15.9.10.10 Clear Busmaster bit on PCI bridges during ExitBootServices()

CONFIG_EFI_DISABLE_PCIDMA [=n] []

Deaktivieren Sie das Busmaster-Bit im Kontrollregister auf allen PCI-Brücken, während Sie `ExitBootServices()` aufrufen und die Kontrolle an den Laufzeitkernel übergeben. Die System-Firmware kann die IOMMU so konfigurieren, dass böswillige PCI-Geräte nicht in der Lage sind, das Betriebssystem über DMA anzugreifen. Da die Firmware jedoch nicht garantieren kann, dass das Betriebssystem IOMMU-fähig ist, wird sie die IOMMU-Konfiguration abbauen, wenn `ExitBootServices()` aufgerufen wird. Dadurch bleibt ein Zeitfenster, in dem ein feindliches Gerät noch Schaden anrichten kann, bevor Linux die IOMMU erneut konfiguriert. Wenn Sie hier Y angeben, wird der EFI-Stub das Busmaster-Bit auf allen PCI-Brücken löschen, bevor `ExitBootServices()` aufgerufen wird. Dadurch wird verhindert, dass böswillige PCI-Geräte DMA durchführen können, bis der Kernel das Busmastering nach der Konfiguration der IOMMU wieder aktiviert. Diese Option kann bei einigen Geräten mit schlechtem Verhalten zu Fehlern führen und sollte nicht ohne Test aktiviert werden. Die Kernel-Befehlszeilenoptionen `efi=disable_early_pci_dma` oder `efi=no_disable_early_pci_dma` können verwendet werden, um diese Option außer Kraft zu setzen.

15.9.10.11 Load custom ACPI SSDT overlay from an EFI variable

CONFIG_EFI_CUSTOM_SSDT_OVERLAYS [=y] [Y]

Ermöglicht das Laden eines ACPI-SSDT-Overlays aus einer EFI-Variablen, die durch eine Kernel-Befehlszeilenoption angegeben wird. Siehe `Documentation/admin-guide/acpi/ssdt-overlays.rst` für weitere Informationen.

15.9.10.12 Disable EFI runtime services support by default

CONFIG_EFI_DISABLE_RUNTIME [=n] [N]

Erlaubt es, die Unterstützung der EFI-Laufzeitdienste standardmäßig zu deaktivieren. Dies kann bereits durch die Verwendung der Option `efi=noruntime` erreicht werden, aber es könnte nützlich sein, diese Voreinstellung ohne einen Kernel-Befehlszeilenparameter zu haben. Die EFI-Laufzeitdienste sind standardmäßig deaktiviert, wenn `PREEMPT_RT` aktiviert ist, da Messungen gezeigt haben, dass einige EFI-Funktionsaufrufe zu viel Zeit benötigen, um abgeschlossen zu werden, was zu großen Latenzen führen kann, was ein Problem für Echtzeit-Kernel darstellt. Diese Voreinstellung kann mit der Option `efi=runtime` außer Kraft gesetzt werden.

15.9.10.13 EFI Confidential Computing Secret Area Support

CONFIG_EFI_COCO_SECRET [=y] [Y]

Confidential Computing-Plattformen (z. B. AMD SEV) ermöglichen es dem Gastbesitzer, während des Starts der Gast-VM auf sichere Weise Geheimnisse einzubringen. Die Geheimnisse werden in einem bestimmten reservierten EFI-Speicherbereich abgelegt. Um die Geheimnisse im Kernel verwenden zu können, muss der Ort des geheimen Bereichs (wie in der EFI-Konfigurationstabelle veröffentlicht) beibehalten werden. Wenn Sie hier Y angeben, wird die Adresse des EFI-Geheimbereichs für die Verwendung im Kernel beibehalten. Dadurch kann das Modul `virt/coco/efi_secret` auf die Secrets zugreifen, was wiederum Userspace-Programmen den Zugriff auf die injizierten Secrets ermöglicht.

15.9.11 Qualcomm firmware drivers —

(Qualcomm-Firmware-Treiber)

15.9.12 Tegra firmware drivers —

(Tegra-Firmware-Treiber)

15.10 GNSS receiver support →

CONFIG_GNSS [=m] []

Sagen Sie hier Y, wenn Sie einen GNSS-Empfänger (z. B. einen GPS-Empfänger) haben. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `gnss` genannt.

15.10.1 Mediatek GNSS receiver support

CONFIG_GNSS_MTK_SERIAL [=m] []

Sagen Sie hier Y, wenn Sie einen Mediatek-basierten GNSS-Empfänger haben, der eine serielle Schnittstelle verwendet. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `gnss-mtk` genannt. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie N.

15.10.2 SiRFstar GNSS receiver support

CONFIG_GNSS_SIRF_SERIAL [=m] []

Sagen Sie hier Y, wenn Sie einen SiRFstar-basierten GNSS-Empfänger haben, der eine serielle Schnittstelle verwendet. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird `gnss-sirf` genannt. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie N.

15.10.3 u-blox GNSS receiver support

CONFIG_GNSS_UBX_SERIAL [=m] []

Sagen Sie hier Y, wenn Sie einen GNSS-Empfänger von u-blox haben, der eine serielle Schnittstelle

verwendet. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird **gnss-ubx** genannt. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie N.

15.10.4 USB GNSS receiver support

CONFIG.GNSS.USB ☐ [=m] ☐

Geben Sie hier Y ein, wenn Sie einen GNSS-Empfänger haben, der eine USB-Schnittstelle verwendet. Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird **gnss-usb** genannt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.

15.11 Memory Technology Devices (MTD) support →

CONFIG.MTD ☐ [=m] ☐

Memory Technology Devices sind Flash-, RAM- und ähnliche Chips, die häufig für Solid-State-Dateisysteme auf eingebetteten Geräten verwendet werden. Diese Option bietet die allgemeine Unterstützung für MTD-Treiber, um sich beim Kernel zu registrieren, und für potenzielle Benutzer von MTD-Geräten, um die vorhandenen Geräte aufzulisten und einen Zugriff auf sie zu erhalten. Sie ermöglicht es Ihnen auch, individuelle Treiber für bestimmte Hardware und Benutzer von MTD-Geräten auszuwählen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.